

TB EQ

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un égaliseur paramétrique à 24 bandes qui combine statique EQ, dynamique EQ, réduction de résonance spectrale, modes de canal, audition et analyse détaillée.



Version du catalogue: 2.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 438

1. Objectif du produit

Un égaliseur paramétrique à 24 bandes qui combine statique EQ, dynamique EQ, réduction de résonance spectrale, modes de canal, audition et analyse détaillée.

Statique EQ résout les problèmes de tonalité stable mais ne peut pas suivre la dureté dépendant du niveau. La compression à large bande réagit au niveau mais affecte souvent plus de spectre que nécessaire. TB EQ place le contrôle de la forme statique, du mouvement dynamique et de la résonance spectrale dans le même flux de travail par bande afin que l'équilibre tonal et le contrôle des problèmes restent localisés.

Quel résultat cela crée

- Mise en forme statique précise sur jusqu'à 24 bandes
- Réductions ou augmentations dépendant de Level
- Réduction étroite de la résonance spectrale
- Workflows de surveillance sélective des canaux et delta

Flux de signaux

Input Gain -> 24 bandes ordonnées, chacune avec EQ statique plus un traitement dynamique ou spectral en option -> Output Gain -> chemins d'analyse et d'audition

2. Guide complet des fonctionnalités

Création et sélection de groupes

Créez, sélectionnez, activez ou supprimez des bandes de l'analyseur et du sélecteur de bandes. Le déplacement de nœud modifie la fréquence et le gain ; la molette de la souris change Q. L'annexe complète de l'hôte répertorie chaque point de terminaison par bande.

Types de filtres statiques

Chaque bande prend en charge Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass et All Pass là où la version déployée les expose. Frequency, Gain, Q et mode canal définissent la réponse de base.

Dynamique EQ

Le mode dynamique ajoute les comportements Threshold, Range, Ratio, Attack et Release à la bande statique. La portée détermine la direction maximale et la quantité de mouvement.

Traitement spectral

Le mode spectral utilise une analyse spectrale à court terme pour détecter les composants étroits autour de la bande sélectionnée. La sensibilité, la profondeur/portée, l'atténuation et les contrôles associés déterminent ce qui est réduit et de combien.

Modes de traitement mutuel

Les couches dynamiques et spectrales sont conçues comme des processus distincts par bande. Utilisez le mode qui correspond au problème au lieu d'empiler deux détecteurs sur une seule bande.

Outils de canal et delta

Le canal Mode cible le composant stéréo concerné. Delta Band, Delta Mode et le comportement de surveillance/audition isolent ce qu'une bande ou une couche de traitement change.

Analyseur

L'affichage combine le spectre en direct, la courbe statique, la plage dynamique/spectrale attendue et le mouvement en temps réel. Les visuels confirment le comportement mais ne remplacent pas l'écoute.

3. Démarrage rapide

1. Commencez à 0 dB Input et Output Gain.
2. Créez ou sélectionnez une bande et choisissez le type de filtre statique.
3. Réglez Frequency, Gain et Q tout en écoutant en contexte.
4. Activez Dynamic pour un mouvement dépendant du niveau ou Spectral pour un contrôle de résonance étroit.
5. Utilisez delta/audition pour vérifier la cible.
6. Répétez uniquement si nécessaire et faites correspondre le niveau de sortie.

4. Flux de travail pratiques

Résonance vocale dure

1. Créez un Bell étroit à la fréquence dure.
2. Gardez le gain statique proche du neutre si la dureté est intermittente.
3. Activez le mode Spectral et réduisez la sensibilité jusqu'à ce que seule la résonance réagisse.
4. Définissez une plage de réduction conservatrice et écoutez le composant supprimé.

Résultat attendu: Les pics aigus sont contrôlés tandis que le ton vocal environnant reste ouvert.

Nettoyage dynamique bas-moyen

1. Créez un large Bell dans la région de build.
2. Activez le mode dynamique avec une plage négative.
3. Réglez Threshold pour les phrases fortes et réglez Attack/Release pour suivre l'enveloppe de la phrase.

Résultat attendu: La densité Low-mid est réduite uniquement lorsqu'elle devient excessive.

Tonalité Mastering

1. Utilisez des valeurs Q très larges et de petits gains.
2. Travaillez en modes canal uniquement lorsque le déséquilibre est clairement localisé.
3. Utilisez Output Gain pour une comparaison correspondante.

Résultat attendu: L'équilibre change subtilement sans phase ni mouvement dynamique inutile.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Vingt-quatre bandes dynamiques ou spectrales actives peuvent être gourmandes en CPU.
- Des augmentations étroites peuvent créer des pics importants.
- La surveillance Delta est diagnostique et doit revenir à la normale avant l'exportation.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 438 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 à -3	-96	Automatisable	Définit l'atténuation utilisée par le chemin spectral ou delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatisable	Choisit le composant stéréo ou le canal traité par cette bande.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatisable	Active la couche Dynamic EQ dépendant du niveau.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 à 200.0000000	15.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ réagit.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 à 24.0000000	-6.0000000	Automatisable	Limite le mouvement dynamique EQ d'augmentation ou de réduction.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 à 20.0000000	2.0000000	Automatisable	Définit la force du mouvement dépendant du niveau au-dessus du seuil.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 à 2000.0000000	150.0000000	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle Dynamic EQ revient.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 à 0.0000000	-24.0000000	Automatisable	Définit le niveau auquel le mouvement Dynamic EQ commence.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatisable	Active cette bande EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 à 20000.0000000	999.9999390	Automatisable	Définit le centre de la bande, la coupure ou la fréquence de référence.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit l'augmentation ou la réduction statique pour les types de filtres qui utilisent le gain.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 à 30.0000000	0.9999999	Automatisable	Définit la bande passante ou la netteté de la transition.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatisable	Permet un traitement spectral STFT étroit pour cette bande.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 à 24.0000000	24.0000000	Automatisable	Définit la profondeur du traitement spectral.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 à 100	0	Automatisable	Contrôle le comportement focalisé/étroit du détecteur spectral déployé.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 à 8.0000000	1.0000000	Automatisable	Limite le mouvement ou la réduction spectrale.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 à 1.00	0.50	Automatisable	Définit la facilité avec laquelle les composants spectraux étroits sont détectés.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatisable	Sélectionne la forme du filtre statique.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 à 23	0	Automatisable	Sélectionne la bande utilisée pour la surveillance bande-delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatisable	Sélectionne le mode de surveillance de diagnostic delta.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit le niveau entrant dans le processeur et modifie donc le lecteur ou la détection en aval.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 à 24.0000000	0.0000000	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.