

TB Step Shifter

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore di tonalità e colore della serie armonica che sposta gli armonici selezionati invece di ricampionare semplicemente l'intero spettro.



Versione catalogo: Current

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 7

1. Scopo del prodotto

Un processore di tonalità e colore della serie armonica che sposta gli armonici selezionati invece di ricampionare semplicemente l'intero spettro.

Il pitch shifting convenzionale sposta insieme ogni componente spettrale. TB Step Shifter traccia una sorgente intonata, identifica la sua serie armonica e riposiziona le armoniche selezionate. Ciò consente il movimento dell'intonazione o la ricolorazione dell'armonica superiore preservando maggiormente il tempo originale e, in modalità Colorize, la fondamentale.

Che risultato crea

- Trasposizione in serie armonica
- Ricolorazione armonica superiore con fondamentale radicata
- Fast o risoluzione dell'analisi fine
- Controllo continuo della selezione secco/umido e armonica

Flusso del segnale

Input -> analisi altezza/fondamentale -> selezione armonica tramite Step -> Pitch ricollocazione -> opzionale Colorize conservazione fondamentale -> ricostruzione -> Mix

2. Guida completa alle funzionalità

Pitch

Imposta lo spostamento della destinazione da -24 a +24 semitoni.

Step

Controlla quanta parte della struttura armonica partecipa al riposizionamento. I valori più bassi influiscono su un minor numero di componenti; valori più alti trasformano una parte maggiore della serie.

Colorize

Quando è disattivato, la serie armonica rilevata viene spostata come effetto dell'intonazione. Quando è attivo, la fondamentale può rimanere a terra mentre gli armonici superiori si muovono, creando una nuova identità timbrica.

Resolution

Fast risponde più rapidamente e si adatta al cambiamento delle note; Fine utilizza analisi più dettagliate e si adatta a materiale stabile e sostenuto.

Mix e programmi

Mix fonde la ricostruzione con l'originale. I programmi coprono l'ottava pulita, la quinta, l'ottava profonda, il sottopeso, il vetro armonico e la patina calda.

3. Avvio rapido

1. Utilizzare una sorgente monofonica pulita e con tonalità chiara.
2. Scegli Fast per linee in movimento o Fine per toni sostenuti.

3. Imposta Pitch.
4. Aumenta Step finché non si muovono abbastanza armoniche.
5. Abilita Colorize per lo spostamento timbrico anziché per l'intera nota.
6. Imposta Mix nel contesto.

4. Flussi di lavoro pratici

Colore armonico

1. Abilita Colorize.
2. Imposta Pitch su +7 o +12 semitoni.
3. Utilizza la risoluzione media Step e Fine.
4. Miscela sotto completamente bagnata.

Risultato atteso: Il centro della nota rimane riconoscibile mentre gli armonici assumono un colore vitreo o spostato.

Ottava spettrale

1. Disabilita Colorize.
2. Imposta Pitch su +12 o -12.
3. Aumenta Step e scegli la risoluzione che segue la performance.

Risultato atteso: La serie armonica tracciata si muove verso una distinta trasformazione di ottava.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Sorgenti polifoniche o rumorose possono confondere il tracciamento fondamentale.
- Fondamentali molto bassi potrebbero non fornire armoniche sufficientemente stabili.
- L'effetto è intenzionalmente diverso dal pitch shifting trasparente della banda larga.

- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 7 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Mix VST3 ID 108124	0.0% a 100%	100%	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st a +24.0 st	+12.0 st	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Step VST3 ID 3540684	0.0% a 100%	50%	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.