

TB Step Shifter

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador de tons e cores de série harmônica que move tons selecionados em vez de simplesmente reamostrar todo o espectro.



Versão do catálogo: Current

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 7

1. Finalidade do produto

Um processador de tons e cores de série harmônica que move tons selecionados em vez de simplesmente reamostrar todo o espectro.

A mudança de tom convencional move todos os componentes espectrais juntos. TB Step Shifter rastreia uma fonte de frequência, identifica sua série harmônica e realoca os harmônicos selecionados. Isso permite o movimento da afinação ou a recoloração dos harmônicos superiores, preservando mais o tempo original e, no modo Colorize, a fundamental.

Que resultado ele cria

- Transposição de série harmônica
- Recoloração harmônica superior com fundamental aterrada
- Fast ou resolução de análise fina
- Controle contínuo de seleção seca/úmida e harmônica

Fluxo de sinal

Input -> análise de pitch/fundamental -> seleção harmônica por Step -> Pitch realocação -> opcional Colorize preservação fundamental -> reconstrução -> Mix

2. Guia completo de recursos

Pitch

Define a mudança de destino de -24 a +24 semitons.

Step

Controla quanto da estrutura harmônica participa da realocação. Valores mais baixos afetam menos componentes; valores mais altos transformam mais a série.

Colorize

Quando desativado, a série harmônica detectada é alterada como um efeito de afinação. Quando ativado, a fundamental pode permanecer aterrada enquanto os harmônicos superiores se movem, criando uma nova identidade timbral.

Resolution

Fast responde mais rapidamente e se adequa à alteração de notas; Fine usa análises mais detalhadas e se adapta a materiais estáveis e sustentados.

Mix e Programas

Mix combina a reconstrução com o original. Os programas cobrem oitava limpa, quinta, oitava profunda, subpeso, vidro harmônico e pátina quente.

3. Início rápido

1. Use uma fonte monofônica limpa e claramente afinada.

2. Escolha Fast para linhas móveis ou Fine para tons sustentados.
3. Defina Pitch.
4. Aumente Step até que harmônicos suficientes se movam.
5. Habilite Colorize para mudança de timbre em vez de nota completa.
6. Defina Mix no contexto.

4. Fluxos de trabalho práticos

Cor harmônica

1. Ative Colorize.
2. Defina Pitch para +7 ou +12 semitons.
3. Use resolução média Step e Fine.
4. Misture abaixo totalmente molhado.

Resultado esperado: O centro da nota permanece reconhecível enquanto os tons adquirem uma cor vítreia ou alterada.

Oitava espectral

1. Desative Colorize.
2. Defina Pitch como +12 ou -12.
3. Aumente Step e escolha a resolução que acompanha o desempenho.

Resultado esperado: A série harmônica rastreada move-se em direção a uma transformação de oitava distinta.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Fontes polifônicas ou ruidosas podem confundir o rastreamento fundamental.
- Fundamentos muito baixos podem não fornecer harmônicos estáveis suficientes.
- O efeito é intencionalmente diferente da mudança de tom transparente da banda larga.

- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 7 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Colorize VST3 ID 15186688561	Off, On	Off	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Mix VST3 ID 108124	0.0% para 100%	100%	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st para +24.0 st	+12.0 st	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Step VST3 ID 3540684	0.0% para 100%	50%	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.