

# TB EQ

دليل المستخدم التفصيلي

معادل حدودي مكون من 24 نطاقا يجمع بين EQ الثابت، وEQ الديناميكي، وتقليل الرنين الطيفي، وأوضاع القناة، والاختبار، والتحليل التفصيلي.



نسخة الكتالوج: 2.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 438

## 1. عرض المنتج

معادل حدودي مكون من 24 نطاقا يجمع بين EQ الثابت، وEQ الديناميكي، وتقليل الرنين الطيفي، وأوضاع القناة، والاختبار، والتحليل التفصيلي.

يعمل EQ الثابت على حل مشكلات النغمات المستقرة ولكن لا يمكنه متابعة الحدة المعتمدة على المستوى. يتفاعل ضغط النطاق العريض مع المستوى ولكنه غالبا ما يؤثر على طيف أكثر من اللازم. TB EQ يضع الشكل الثابت والحركة الديناميكية والتحكم في الرنين الطيفي داخل سير العمل نفسه لكل نطاق بحيث يظل التوازن اللوني والتحكم في المشكلة محلها.

### ما النتيجة التي يخلقها

- تشكيل ثابت دقيق عبر ما يصل إلى 24 نطاقا

- التخفيضات أو التعزيزات المعتمدة Level -

- الحد من الرنين الطيفي الضيق

- سير عمل مراقبة القناة الانتقائية والدلتا

### تدفق الإشارة

محلل -> Output Gain -> ثابت بالإضافة إلى معالجة ديناميكية أو طيفية اختيارية EQ نطاقا مرتبا، كل منها به 24 -> Input Gain ومسارات الاختبار

## 2. دليل الميزات الكامل

### إنشاء الفرقة واختيارها

قم بإنشاء النطاقات أو تحديدها أو تمكينها أو حذفها من المحلل ومحدد النطاق. يؤدي سحب العقدة إلى تحرير التردد والكسب؛ تتغير عجلة الماوس Q. يسرد ملحق المضيف الكامل كل نقطة نهاية لكل نطاق.

### أنواع المرشحات الثابتة

يدعم كل نطاق All Pass، وBell، Low Shelf، High Shelf، Low Cut، High Cut، Notch، Band Pass حيث يعرضها الإصدار المنشور. والقناة الاستجابة الأساسية Q يحدد وضع الكسب وال Frequency.

### ديناميكي EQ

يضيف الوضع الديناميكي سلوك Threshold، والنطاق، وRatio، وAttack، وRelease إلى النطاق الثابت. يحدد النطاق الحد الأقصى للاتجاه ومقدار الحركة.

### المعالجة الطيفية

يستخدم الوضع الطيفي تحليلا طيفيا قصير المدى لاكتشاف المكونات الضيقة حول النطاق المحدد. تحدد الحساسية والعمق/المدى والتوهين والضوابط ذات الصلة ما يتم تقليله ومقداره.

### أوضاع المعالجة المتبادلة

تهدف الطبقات الديناميكية والطيفية إلى أن تكون عمليات متميزة لكل نطاق. استخدم الوضع الذي يطابق المشكلة بدلا من تكديس كاشفين على نطاق واحد.

### أدوات القناة والدلتا

تستهدف القناة Mode مكون الاستريو ذي الصلة. Delta Band، Delta Mode، وسلوك المراقبة/الاختبار يعزل ما يتغير النطاق أو طبقة المعالجة.

### محلل

تجمع الشاشة بين الطيف المباشر والمنحنى الثابت والنطاق الديناميكي/الطيفي المتوقع والحركة في الوقت الفعلي. تؤكد الصور المرئية السلوك ولكنها لا تحل محل الاستماع.

### 3. بداية سريعة

1. ابدأ عند 0 dB Input و Output Gain.
2. قم بإنشاء نطاق أو تحديده واختيار نوع المرشح الثابت.
3. اضبط Frequency و Gain و Q أثناء الاستماع في السياق.
4. قم بتمكين Dynamic للحركة المعتمدة على المستوى أو Spectral للتحكم في الرنين الضيق.
5. استخدم دلتا/الاختبار للتحقق من الهدف.
6. كرر فقط حسب الحاجة وتطابق مستوى الإخراج.

### 4. سير العمل العملي

#### رنين صوتي حاد

1. قم بإنشاء Bell ضيق على التردد القاسي.
  2. حافظ على الكسب الثابت بالقرب من الحياد إذا كانت القسوة متقطعة.
  3. قم بتمكين الوضع الطيفي وخفض الحساسية حتى يتفاعل الرنين فقط.
  4. قم بتعيين نطاق تخفيض متحفظ وقم باختبار المكون الذي تمت إزالته.
- النتيجة المتوقعة: يتم التحكم في القمم القاسية بينما تظل النغمة الصوتية المحيطة مفتوحة.

#### تنظيف ديناميكي منخفض ومتوسط

1. قم بإنشاء Bell واسع في منطقة الإنشاء.
2. تمكين الوضع الديناميكي بنطاق سلبي.
3. اضبط Threshold للعبارات الصاخبة وقم بضبط Attack/Release لمتابعة ظرف العبارة.

النتيجة المتوقعة: Low- يتم تقليل الكثافة المتوسطة فقط عندما تصبح زائدة.

#### نغمة Mastering

1. استخدم قيم Q واسعة جدا ومكاسب صغيرة.
  2. لا تعمل في أوضاع القناة إلا عندما يكون الخلل موضعيا بشكل واضح.
  3. استخدم Output Gain للمقارنة المطابقة.
- النتيجة المتوقعة: يتغير التوازن بمهارة دون أي حركة أو حركة ديناميكيات غير ضرورية.

### 5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

## 6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- أربعة وعشرون نطاقا ديناميكيًا أو طيفيًا نشطا يمكن أن تكون مكثفة لوحدة المعالجة المركزية.
- التعزيزات الضيقة يمكن أن تخلق قممًا كبيرة.
- تعد مراقبة دلتا بمثابة تشخيص ويجب إعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل التصدير.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعدادات واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

## 7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 438 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعلمة                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يضيظ التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 1 Attenuation<br>VST3 ID 1494252441          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 1 Channel Mode<br>VST3 ID 231707632          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 1 Dynamic<br>VST3 ID 2110033166              |
| يضيظ مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 1 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1526674335       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 1 Dynamic Range<br>VST3 ID 1380575462        |
| يضيظ قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 1 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1380581300        |
| يضيظ مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 1 Dynamic Release<br>VST3 ID 1848216944      |
| يضيظ المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 1 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 679907220     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | On          | Off, On                                                                    | Band 1 Enabled<br>VST3 ID 523155472               |
| يضيظ مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 1 Frequency<br>VST3 ID 2057284585            |
| يضيظ التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 1 Gain<br>VST3 ID 2057298160                 |
| يضيظ عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 1 Q<br>VST3 ID 2015360                       |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 1 Spectral<br>VST3 ID 1705673301             |
| يضيظ عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 1 Spectral Depth<br>VST3 ID 924135888        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 1 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1020538023      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 1 Spectral Range<br>VST3 ID 936943690        |
| يضيظ مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 1 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1361263596 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 1 Type<br>VST3 ID 2057708715                 |
| يضيظ التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 2 Attenuation<br>VST3 ID 234272474           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 2 Channel Mode<br>VST3 ID 1873632655         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 2 Dynamic<br>VST3 ID 302578703               |
| يضيظ مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 2 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1655757054       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 2 Dynamic Range<br>VST3 ID 1731107751        |
| يضيظ قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 2 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1731113589        |
| يضيظ مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 2 Dynamic Release<br>VST3 ID 1554813937      |

| وظيفة                                                            | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ي ضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 2 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 39975381     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 2 Enabled<br>VST3 ID 863184657              |
| ي ضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 2 Frequency<br>VST3 ID 2085913736           |
| ي ضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 2 Gain<br>VST3 ID 2085927311                |
| ي ضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 2 Q<br>VST3 ID 2016321                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 2 Spectral<br>VST3 ID 1509159796            |
| ي ضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 2 Spectral Depth<br>VST3 ID 1053218607      |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.              | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 2 Spectral Niddle<br>VST3 ID 727135016      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                                | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 2 Spectral Range<br>VST3 ID 1066026409      |
| ي ضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 2 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 364191243 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                          | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 2 Type<br>VST3 ID 2086337866                |
| ي ضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 3 Attenuation<br>VST3 ID 1121776155         |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.           | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 3 Channel Mode<br>VST3 ID 1368074030        |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 3 Dynamic<br>VST3 ID 642607888              |
| ي ضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 3 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1784839773      |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.               | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 3 Dynamic Range<br>VST3 ID 2081640040       |
| ي ضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 3 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2081645878       |
| ي ضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 3 Dynamic Release<br>VST3 ID 1261410930     |
| ي ضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 3 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1547527190   |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 3 Enabled<br>VST3 ID 1203213842             |
| ي ضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 3 Frequency<br>VST3 ID 2114542887           |
| ي ضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 3 Gain<br>VST3 ID 2114556462                |
| ي ضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 3 Q<br>VST3 ID 2017282                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 3 Spectral<br>VST3 ID 1312646291            |
| ي ضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 3 Spectral Depth<br>VST3 ID 1182301326      |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.              | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 3 Spectral Niddle<br>VST3 ID 433732009      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                                | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 3 Spectral Range<br>VST3 ID 1195109128      |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 3 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1514602538 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 3 Type<br>VST3 ID 2114967017                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 4 Attenuation<br>VST3 ID 2009279836          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 4 Channel Mode<br>VST3 ID 862515405          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 4 Dynamic<br>VST3 ID 982637073               |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 4 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1913922492       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 4 Dynamic Range<br>VST3 ID 284688681         |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 4 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 284694519         |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 4 Dynamic Release<br>VST3 ID 968007923       |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 4 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 907595351     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 4 Enabled<br>VST3 ID 1543243027              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 4 Frequency<br>VST3 ID 2143172038            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 4 Gain<br>VST3 ID 2143185613                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 4 Q<br>VST3 ID 2018243                       |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 4 Spectral<br>VST3 ID 1116132786             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 4 Spectral Depth<br>VST3 ID 1311384045       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 4 Spectral Niddle<br>VST3 ID 140329002       |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 4 Spectral Range<br>VST3 ID 1324191847       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 4 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 517530185  |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 4 Type<br>VST3 ID 2143596168                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 5 Attenuation<br>VST3 ID 749299869           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 5 Channel Mode<br>VST3 ID 356956780          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 5 Dynamic<br>VST3 ID 1322666258              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 5 Dynamic Attack<br>VST3 ID 2043005211       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 5 Dynamic Range<br>VST3 ID 635220970         |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 5 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 635226808         |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 5 Dynamic Release<br>VST3 ID 674604916       |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الاقتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 5 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 267663512     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 5 Enabled<br>VST3 ID 1883272212              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 5 Frequency<br>VST3 ID 24317541              |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 5 Gain<br>VST3 ID 24331116                   |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 5 Q<br>VST3 ID 2019204                       |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 5 Spectral<br>VST3 ID 919619281              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 5 Spectral Depth<br>VST3 ID 1440466764       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 5 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1994409643      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 5 Spectral Range<br>VST3 ID 1453274566       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 5 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1667941480 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 5 Type<br>VST3 ID 24741671                   |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 6 Attenuation<br>VST3 ID 1636803550          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 6 Channel Mode<br>VST3 ID 1998881803         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 6 Dynamic<br>VST3 ID 1662695443              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 6 Dynamic Attack<br>VST3 ID 24604282         |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 6 Dynamic Range<br>VST3 ID 985753259         |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 6 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 985759097         |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 6 Dynamic Release<br>VST3 ID 381201909       |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 6 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1775215321    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 6 Enabled<br>VST3 ID 75817749                |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 6 Frequency<br>VST3 ID 52946692              |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 6 Gain<br>VST3 ID 52960267                   |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 6 Q<br>VST3 ID 2020165                       |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 6 Spectral<br>VST3 ID 723105776              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 6 Spectral Depth<br>VST3 ID 1569549483       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 6 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1701006636      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 6 Spectral Range<br>VST3 ID 1582357285       |



| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الاقتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 6 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 670869127  |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 6 Type<br>VST3 ID 53370822                   |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 7 Attenuation<br>VST3 ID 376823583           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 7 Channel Mode<br>VST3 ID 1493323178         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 7 Dynamic<br>VST3 ID 2002724628              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 7 Dynamic Attack<br>VST3 ID 153687001        |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 7 Dynamic Range<br>VST3 ID 1336285548        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 7 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1336291386        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 7 Dynamic Release<br>VST3 ID 87798902        |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 7 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1135283482    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 7 Enabled<br>VST3 ID 415846934               |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 7 Frequency<br>VST3 ID 81575843              |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 7 Gain<br>VST3 ID 81589418                   |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 7 Q<br>VST3 ID 2021126                       |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 7 Spectral<br>VST3 ID 526592271              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 7 Spectral Depth<br>VST3 ID 1698632202       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 7 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1407603629      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 7 Spectral Range<br>VST3 ID 1711440004       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 7 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1821280422 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 7 Type<br>VST3 ID 81999973                   |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 8 Attenuation<br>VST3 ID 1264327264          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 8 Channel Mode<br>VST3 ID 987764553          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 8 Dynamic<br>VST3 ID 195270165               |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 8 Dynamic Attack<br>VST3 ID 282769720        |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 8 Dynamic Range<br>VST3 ID 1686817837        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 8 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1686823675        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 8 Dynamic Release<br>VST3 ID 1941879543      |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 8 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 495351643    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 8 Enabled<br>VST3 ID 755876119              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 8 Frequency<br>VST3 ID 110204994            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 8 Gain<br>VST3 ID 110218569                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 8 Q<br>VST3 ID 2022087                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 8 Spectral<br>VST3 ID 330078766             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 8 Spectral Depth<br>VST3 ID 1827714921      |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 8 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1114200622     |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 8 Spectral Range<br>VST3 ID 1840522723      |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 8 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 824208069 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 8 Type<br>VST3 ID 110629124                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 9 Attenuation<br>VST3 ID 4347297            |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 9 Channel Mode<br>VST3 ID 482205928         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 9 Dynamic<br>VST3 ID 535299350              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 9 Dynamic Attack<br>VST3 ID 411852439       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 9 Dynamic Range<br>VST3 ID 2037350126       |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 9 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2037355964       |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 9 Dynamic Release<br>VST3 ID 1648476536     |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 9 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 2002903452   |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 9 Enabled<br>VST3 ID 1095905304             |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 9 Frequency<br>VST3 ID 138834145            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 9 Gain<br>VST3 ID 138847720                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 9 Q<br>VST3 ID 2023048                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 9 Spectral<br>VST3 ID 133565261             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 9 Spectral Depth<br>VST3 ID 1956797640      |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 9 Spectral Niddle<br>VST3 ID 820797615      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 9 Spectral Range<br>VST3 ID 1969605442      |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الاقتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 9 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1974619364 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 9 Type<br>VST3 ID 139258275                  |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 10 Attenuation<br>VST3 ID 891850978          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 10 Channel Mode<br>VST3 ID 2124130951        |
| تتمكن الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 10 Dynamic<br>VST3 ID 875328535              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 10 Dynamic Attack<br>VST3 ID 540935158       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 10 Dynamic Range<br>VST3 ID 240398767        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 10 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 240404605        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 10 Dynamic Release<br>VST3 ID 1355073529     |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 10 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1362971613   |
| تتمكن هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 10 Enabled<br>VST3 ID 1435934489             |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 10 Frequency<br>VST3 ID 167463296            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 10 Gain<br>VST3 ID 167476871                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 10 Q<br>VST3 ID 2024009                      |
| تتمكن المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 10 Spectral<br>VST3 ID 2084535404            |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 10 Spectral Depth<br>VST3 ID 2085880359      |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 10 Spectral Niddle<br>VST3 ID 527394608      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 10 Spectral Range<br>VST3 ID 2098688161      |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 10 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 977547011 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 10 Type<br>VST3 ID 167887426                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 11 Attenuation<br>VST3 ID 750853900          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 11 Channel Mode<br>VST3 ID 1037613341        |
| تتمكن الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 11 Dynamic<br>VST3 ID 668606401              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 11 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1064943628      |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 11 Dynamic Range<br>VST3 ID 1296407257       |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 11 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1296413095       |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 11 Dynamic Release<br>VST3 ID 419466915       |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 11 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 2040664071    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 11 Enabled<br>VST3 ID 1229212355              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 11 Frequency<br>VST3 ID 1063472662            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 11 Gain<br>VST3 ID 1063486237                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 11 Q<br>VST3 ID 62461299                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 11 Spectral<br>VST3 ID 2118600194             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 11 Spectral Depth<br>VST3 ID 462405181        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 11 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1739271642      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 11 Spectral Range<br>VST3 ID 475212983        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 11 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1619788441 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 11 Type<br>VST3 ID 1063896792                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 12 Attenuation<br>VST3 ID 1638357581          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 12 Channel Mode<br>VST3 ID 532054716          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 12 Dynamic<br>VST3 ID 1008635586              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 12 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1194026347       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزير أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 12 Dynamic Range<br>VST3 ID 1646939546        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 12 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1646945384        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 12 Dynamic Release<br>VST3 ID 126063908       |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 12 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1400732232    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 12 Enabled<br>VST3 ID 1569241540              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 12 Frequency<br>VST3 ID 1092101813            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 12 Gain<br>VST3 ID 1092115388                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 12 Q<br>VST3 ID 62462260                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 12 Spectral<br>VST3 ID 1922086689             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 12 Spectral Depth<br>VST3 ID 591487900        |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 12 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1445868635      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 12 Spectral Range<br>VST3 ID 604295702        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 12 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 622716088  |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 12 Type<br>VST3 ID 1092525943                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 13 Attenuation<br>VST3 ID 378377614           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 13 Channel Mode<br>VST3 ID 26496091           |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 13 Dynamic<br>VST3 ID 1348664771              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 13 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1323109066       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 13 Dynamic Range<br>VST3 ID 1997471835        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 13 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1997477673        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 13 Dynamic Release<br>VST3 ID 1980144549      |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 13 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 760800393     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 13 Enabled<br>VST3 ID 1909270725              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 13 Frequency<br>VST3 ID 1120730964            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 13 Gain<br>VST3 ID 1120744539                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 13 Q<br>VST3 ID 62463221                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 13 Spectral<br>VST3 ID 1725573184             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 13 Spectral Depth<br>VST3 ID 720570619        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 13 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1152465628      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 13 Spectral Range<br>VST3 ID 733378421        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 13 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1773127383 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 13 Type<br>VST3 ID 1121155094                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 14 Attenuation<br>VST3 ID 1265881295          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 14 Channel Mode<br>VST3 ID 1668421114         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 14 Dynamic<br>VST3 ID 1688693956              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 14 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1452191785       |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 14 Dynamic Range<br>VST3 ID 200520476        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 20.0000000 ل 1.0000000                                                     | Band 14 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 200526314        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 2000.0000000 ل 1.0000000                                                   | Band 14 Dynamic Release<br>VST3 ID 1686741542     |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 14 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 120868554    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 14 Enabled<br>VST3 ID 101816262              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20000.0000000 ل 20.0000000                                                 | Band 14 Frequency<br>VST3 ID 1149360115           |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 14 Gain<br>VST3 ID 1149373690                |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 30.0000000 ل 0.1000000                                                     | Band 14 Q<br>VST3 ID 62464182                     |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 14 Spectral<br>VST3 ID 1529059679            |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 24.0000000 ل 0.0000000                                                     | Band 14 Spectral Depth<br>VST3 ID 849653338       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 100 ل 0                                                                    | Band 14 Spectral Niddle<br>VST3 ID 859062621      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 8.0000000 ل 0.0500000                                                      | Band 14 Spectral Range<br>VST3 ID 862461140       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 1.00 ل 0.00                                                                | Band 14 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 776055030 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 14 Type<br>VST3 ID 1149784245                |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 15 Attenuation<br>VST3 ID 5901328            |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 15 Channel Mode<br>VST3 ID 1162862489        |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 15 Dynamic<br>VST3 ID 2028723141             |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 200.0000000 ل 0.1000000                                                    | Band 15 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1581274504      |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 15 Dynamic Range<br>VST3 ID 551052765        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 20.0000000 ل 1.0000000                                                     | Band 15 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 551058603        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 2000.0000000 ل 1.0000000                                                   | Band 15 Dynamic Release<br>VST3 ID 1393338535     |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 15 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1628420363   |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 15 Enabled<br>VST3 ID 441845447              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20000.0000000 ل 20.0000000                                                 | Band 15 Frequency<br>VST3 ID 1177989266           |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 15 Gain<br>VST3 ID 1178002841                |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 30.0000000 ل 0.1000000                                                     | Band 15 Q<br>VST3 ID 62465143                     |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 15 Spectral<br>VST3 ID 1332546174             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 15 Spectral Depth<br>VST3 ID 978736057        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 15 Spectral Niddle<br>VST3 ID 565659614       |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 15 Spectral Range<br>VST3 ID 991543859        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 15 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1926466325 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 15 Type<br>VST3 ID 1178413396                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 16 Attenuation<br>VST3 ID 893405009           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 16 Channel Mode<br>VST3 ID 657303864          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 16 Dynamic<br>VST3 ID 221268678               |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 16 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1710357223       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 16 Dynamic Range<br>VST3 ID 901585054         |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 16 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 901590892         |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 16 Dynamic Release<br>VST3 ID 1099935528      |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 16 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 988488524     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 16 Enabled<br>VST3 ID 781874632               |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 16 Frequency<br>VST3 ID 1206618417            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 16 Gain<br>VST3 ID 1206631992                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 16 Q<br>VST3 ID 62466104                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 16 Spectral<br>VST3 ID 1136032669             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 16 Spectral Depth<br>VST3 ID 1107818776       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 16 Spectral Niddle<br>VST3 ID 272256607       |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 16 Spectral Range<br>VST3 ID 1120626578       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 16 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 929393972  |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 16 Type<br>VST3 ID 1207042547                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 17 Attenuation<br>VST3 ID 1780908690          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 17 Channel Mode<br>VST3 ID 151745239          |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المنعنة                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تتمكن الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 17 Dynamic<br>VST3 ID 561297863               |
| يضيض مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 17 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1839439942       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 17 Dynamic Range<br>VST3 ID 1252117343        |
| يضيض قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 17 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1252123181        |
| يضيض مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 17 Dynamic Release<br>VST3 ID 806532521       |
| يضيض المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 17 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 348556685     |
| تتمكن هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 17 Enabled<br>VST3 ID 1121903817              |
| يضيض مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 17 Frequency<br>VST3 ID 1235247568            |
| يضيض التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 17 Gain<br>VST3 ID 1235261143                 |
| يضيض عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 17 Q<br>VST3 ID 62467065                      |
| تتمكن المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 17 Spectral<br>VST3 ID 939519164              |
| يضيض عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 17 Spectral Depth<br>VST3 ID 1236901495       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 17 Spectral Niddle<br>VST3 ID 2126337248      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 17 Spectral Range<br>VST3 ID 1249709297       |
| يضيض مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 17 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 2079805267 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 17 Type<br>VST3 ID 1235671698                 |
| يضيض التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 18 Attenuation<br>VST3 ID 520928723           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 18 Channel Mode<br>VST3 ID 1793670262         |
| تتمكن الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 18 Dynamic<br>VST3 ID 901327048               |
| يضيض مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 18 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1968522661       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 18 Dynamic Range<br>VST3 ID 1602649632        |
| يضيض قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 18 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1602655470        |
| يضيض مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 18 Dynamic Release<br>VST3 ID 513129514       |
| يضيض المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 18 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1856108494    |
| تتمكن هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 18 Enabled<br>VST3 ID 1461933002              |
| يضيض مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 18 Frequency<br>VST3 ID 1263876719            |



| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الاقتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 18 Gain<br>VST3 ID 1263890294                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 30.0000000 ل 0.1000000                                                     | Band 18 Q<br>VST3 ID 62468026                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 18 Spectral<br>VST3 ID 743005659              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 24.0000000 ل 0.0000000                                                     | Band 18 Spectral Depth<br>VST3 ID 1365984214       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 100 ل 0                                                                    | Band 18 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1832934241      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 8.0000000 ل 0.0500000                                                      | Band 18 Spectral Range<br>VST3 ID 1378792016       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 1.00 ل 0.00                                                                | Band 18 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1082732914 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 18 Type<br>VST3 ID 1264300849                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 19 Attenuation<br>VST3 ID 1408432404          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 19 Channel Mode<br>VST3 ID 1288111637         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 19 Dynamic<br>VST3 ID 1241356233              |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 200.0000000 ل 0.1000000                                                    | Band 19 Dynamic Attack<br>VST3 ID 2097605380       |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 19 Dynamic Range<br>VST3 ID 1953181921        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 20.0000000 ل 1.0000000                                                     | Band 19 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1953187759        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 2000.0000000 ل 1.0000000                                                   | Band 19 Dynamic Release<br>VST3 ID 219726507       |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                    | Band 19 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1216176655    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 19 Enabled<br>VST3 ID 1801962187              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20000.0000000 ل 20.0000000                                                 | Band 19 Frequency<br>VST3 ID 1292505870            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | 24.0000000 ل -24.0000000                                                   | Band 19 Gain<br>VST3 ID 1292519445                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 30.0000000 ل 0.1000000                                                     | Band 19 Q<br>VST3 ID 62468987                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 19 Spectral<br>VST3 ID 546492154              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 24.0000000 ل 0.0000000                                                     | Band 19 Spectral Depth<br>VST3 ID 1495066933       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 100 ل 0                                                                    | Band 19 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1539531234      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 8.0000000 ل 0.0500000                                                      | Band 19 Spectral Range<br>VST3 ID 1507874735       |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 1.00 ل 0.00                                                                | Band 19 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 85660561   |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 19 Type<br>VST3 ID 1292930000                 |

| وظيفة                                                            | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المنعنة                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يضيّط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 20 Attenuation<br>VST3 ID 148452437           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.           | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 20 Channel Mode<br>VST3 ID 782553012          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 20 Dynamic<br>VST3 ID 1581385418              |
| يضيّط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 20 Dynamic Attack<br>VST3 ID 79204451         |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.               | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 20 Dynamic Range<br>VST3 ID 156230562         |
| يضيّط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 20 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 156236400         |
| يضيّط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 20 Dynamic Release<br>VST3 ID 2073807148      |
| يضيّط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 20 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 576244816     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 20 Enabled<br>VST3 ID 2141991372              |
| يضيّط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 20 Frequency<br>VST3 ID 1321135021            |
| يضيّط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 20 Gain<br>VST3 ID 1321148596                 |
| يضيّط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 20 Q<br>VST3 ID 62469948                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 20 Spectral<br>VST3 ID 349978649              |
| يضيّط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 20 Spectral Depth<br>VST3 ID 1624149652       |
| يتحكم في السلوك المركز /الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 20 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1246128227      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                                | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 20 Spectral Range<br>VST3 ID 1636957454       |
| يضيّط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 20 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1236071856 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                          | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 20 Type<br>VST3 ID 1321559151                 |
| يضيّط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -3 ل -96                                                                   | Band 21 Attenuation<br>VST3 ID 346180587           |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.           | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 21 Channel Mode<br>VST3 ID 397681502          |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 21 Dynamic<br>VST3 ID 472092896               |
| يضيّط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 21 Dynamic Attack<br>VST3 ID 771540621        |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.               | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 21 Dynamic Range<br>VST3 ID 1425489976        |
| يضيّط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 21 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1425495814        |
| يضيّط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 21 Dynamic Release<br>VST3 ID 2061391938      |
| يضيّط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 21 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1530129894    |

| وظيفة                                                           | حالة المضيف        | الاقتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 21 Enabled<br>VST3 ID 1032698850              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 21 Frequency<br>VST3 ID 1950976343            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 21 Gain<br>VST3 ID 1950989918                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 21 Q<br>VST3 ID 62491090                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 21 Spectral<br>VST3 ID 321648835              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 21 Spectral Depth<br>VST3 ID 169002174        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 21 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1233713017      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 21 Spectral Range<br>VST3 ID 181809976        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 21 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 775316570  |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                         | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 21 Type<br>VST3 ID 1951400473                 |
| يضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 22 Attenuation<br>VST3 ID 1233684268          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.          | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 22 Channel Mode<br>VST3 ID 2039606525         |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.              | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 22 Dynamic<br>VST3 ID 812122081               |
| يضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 22 Dynamic Attack<br>VST3 ID 900623340        |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.              | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 22 Dynamic Range<br>VST3 ID 1776022265        |
| يضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 22 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1776028103        |
| يضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 22 Dynamic Release<br>VST3 ID 1767988931      |
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 22 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 890198055     |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                           | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 22 Enabled<br>VST3 ID 1372728035              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 22 Frequency<br>VST3 ID 1979605494            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 22 Gain<br>VST3 ID 1979619069                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 22 Q<br>VST3 ID 62492051                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 22 Spectral<br>VST3 ID 125135330              |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 22 Spectral Depth<br>VST3 ID 298084893        |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.             | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 22 Spectral Niddle<br>VST3 ID 940310010       |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                               | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 22 Spectral Range<br>VST3 ID 310892695        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 22 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1925727865 |

| وظيفة                                                            | حالة المضيف        | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                          | المعنة                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                          | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 22 Type<br>VST3 ID 1980029624                |
| ي ضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 23 Attenuation<br>VST3 ID 2121187949         |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.           | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 23 Channel Mode<br>VST3 ID 1534047900        |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 23 Dynamic<br>VST3 ID 1152151266             |
| ي ضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 23 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1029706059      |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.               | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 23 Dynamic Range<br>VST3 ID 2126554554       |
| ي ضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 23 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2126560392       |
| ي ضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 23 Dynamic Release<br>VST3 ID 1474585924     |
| ي ضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.               | قابل للتشغيل الآلي | -24.0000000 | -60.0000000 ل 0.0000000                                                    | Band 23 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 250266216    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                            | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 23 Enabled<br>VST3 ID 1712757220             |
| ي ضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                    | قابل للتشغيل الآلي | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                 | Band 23 Frequency<br>VST3 ID 2008234645           |
| ي ضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب. | قابل للتشغيل الآلي | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 23 Gain<br>VST3 ID 2008248220                |
| ي ضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                        | قابل للتشغيل الآلي | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                     | Band 23 Q<br>VST3 ID 62493012                     |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                 | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 23 Spectral<br>VST3 ID 2076105473            |
| ي ضبط عمق المعالجة الطيفية.                                      | قابل للتشغيل الآلي | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                     | Band 23 Spectral Depth<br>VST3 ID 427167612       |
| يتحكم في السلوك المركز/الضيق للكاشف الطيفي المنتشر.              | قابل للتشغيل الآلي | 0           | 0 ل 100                                                                    | Band 23 Spectral Niddle<br>VST3 ID 646907003      |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                                | قابل للتشغيل الآلي | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                      | Band 23 Spectral Range<br>VST3 ID 439975414       |
| ي ضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                  | قابل للتشغيل الآلي | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                | Band 23 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 928655512 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                          | قابل للتشغيل الآلي | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Band 23 Type<br>VST3 ID 2008658775                |
| ي ضبط التوهين الذي يستخدمه المسار الطيفي أو الدلتا.              | قابل للتشغيل الآلي | -96         | -96 ل -3                                                                   | Band 24 Attenuation<br>VST3 ID 861207982          |
| يختار مكون الاستريو أو القناة التي يعالجها هذا النطاق.           | قابل للتشغيل الآلي | Stereo      | Stereo, Mid, Side                                                          | Band 24 Channel Mode<br>VST3 ID 1028489275        |
| لتمكين الطبقة الديناميكية EQ المعتمدة على المستوى.               | قابل للتشغيل الآلي | Off         | Off, On                                                                    | Band 24 Dynamic<br>VST3 ID 1492180451             |
| ي ضبط مدى سرعة تفاعل EQ الديناميكي.                              | قابل للتشغيل الآلي | 15.0000000  | 0.1000000 ل 200.0000000                                                    | Band 24 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1158788778      |
| يحد من الحركة الديناميكية EQ لتعزيز أو قطع الحركة.               | قابل للتشغيل الآلي | -6.0000000  | -24.0000000 ل 24.0000000                                                   | Band 24 Dynamic Range<br>VST3 ID 329603195        |
| ي ضبط قوة الحركة المعتمدة على المستوى فوق العتبة.                | قابل للتشغيل الآلي | 2.0000000   | 1.0000000 ل 20.0000000                                                     | Band 24 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 329609033        |
| ي ضبط مدى سرعة عودة EQ الديناميكي.                               | قابل للتشغيل الآلي | 150.0000000 | 1.0000000 ل 2000.0000000                                                   | Band 24 Dynamic Release<br>VST3 ID 1181182917     |

| وظيفة                                                                                                    | حالة المضيف                   | الافتراضي   | النطاق / الخيارات                                                                                   | المعنة                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| يضبط المستوى الذي تبدأ فيه الحركة الديناميكية EQ.                                                        | قابل للتشغيل الآلي            | -24.0000000 | 0.0000000 ل -60.0000000                                                                             | Band 24 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1757818025    |
| لتمكين هذا النطاق EQ.                                                                                    | قابل للتشغيل الآلي            | Off         | Off, On                                                                                             | Band 24 Enabled<br>VST3 ID 2052786405              |
| يضبط مركز النطاق أو القطع أو التردد المرجعي.                                                             | قابل للتشغيل الآلي            | 999.9999390 | 20.0000000 ل 20000.0000000                                                                          | Band 24 Frequency<br>VST3 ID 2036863796            |
| يضبط التعزيز الثابت أو القطع لأنواع المرشحات التي تستخدم الكسب.                                          | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                                            | Band 24 Gain<br>VST3 ID 2036877371                 |
| يضبط عرض النطاق الترددي أو حدة الانتقال.                                                                 | قابل للتشغيل الآلي            | 0.9999999   | 0.1000000 ل 30.0000000                                                                              | Band 24 Q<br>VST3 ID 62493973                      |
| لتمكين المعالجة الطيفية الضيقة STFT لهذا النطاق.                                                         | قابل للتشغيل الآلي            | Off         | Off, On                                                                                             | Band 24 Spectral<br>VST3 ID 1879591968             |
| يضبط عمق المعالجة الطيفية.                                                                               | قابل للتشغيل الآلي            | 24.0000000  | 0.0000000 ل 24.0000000                                                                              | Band 24 Spectral Depth<br>VST3 ID 556250331        |
| يتحكم في السلوك المركز/المضيق للكاشف الطيفي المنتشر.                                                     | قابل للتشغيل الآلي            | 0           | 0 ل 100                                                                                             | Band 24 Spectral Niddle<br>VST3 ID 353503996       |
| يحد من الحركة الطيفية أو التخفيض.                                                                        | قابل للتشغيل الآلي            | 1.0000000   | 0.0500000 ل 8.0000000                                                                               | Band 24 Spectral Range<br>VST3 ID 569058133        |
| يضبط مدى سهولة اكتشاف المكونات الطيفية الضيقة.                                                           | قابل للتشغيل الآلي            | 0.50        | 0.00 ل 1.00                                                                                         | Band 24 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 2079066807 |
| يحدد شكل الفلتر الثابت.                                                                                  | قابل للتشغيل الآلي            | Bell        | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass                          | Band 24 Type<br>VST3 ID 2037287926                 |
| يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف. | قابل للتشغيل الآلي;<br>Bypass | Off         | Off, On                                                                                             | Bypass<br>VST3 ID 1652125811                       |
| يحدد النطاق المستخدم لمراقبة دلتا النطاق.                                                                | قابل للتشغيل الآلي            | 0           | 0 ل 23                                                                                              | Delta Band<br>VST3 ID 10318460                     |
| يحدد وضع مراقبة دلتا التشخيصية.                                                                          | قابل للتشغيل الآلي            | Off         | Off, All bands, Selected band                                                                       | Delta Mode<br>VST3 ID 10659306                     |
| يضبط المستوى الذي يدخل إلى المعالج وبالتالي يغير محرك الأقراص أو الكشف.                                  | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                                            | Input Gain<br>VST3 ID 1900926708                   |
| يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.                               | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0000000   | -24.0000000 ل 24.0000000                                                                            | Output Gain<br>VST3 ID 1357703165                  |
| يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.             | قابل للتشغيل الآلي            | Init / Flat | Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity | Program<br>VST3 ID 1886548852                      |

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً ضوئياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.