

TB Scrambler

دليل المستخدم التفصيلي

تأثير التفليب الطيفي ذو 31 نطاقا يعيد ترتيب منطقة التردد المحددة مع ترك الترددات خارج النطاق سليمة.



نسخة الكتالوج: 2.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 5

1. عرض المنتج

تأثير التقلب الطيفي ذو 31 نطاقا يعيد ترتيب منطقة التردد المحددة مع ترك الترددات خارج النطاق سليمة.

يمكن أن يؤدي خلل النطاق الكامل وإعادة التركيب إلى تدمير الإيقاع والوزن المنخفض وموضع المزيج. TB Scrambler يحصر تحوله بين حدود Low وHigh، ثم يعيد ترتيب البنية الطيفية داخل تلك النافذة بحيث يمكن تقليل التعرف دون التخلص من المصدر بأكمله.

ما النتيجة التي يخلقها

- إلغاء التعرف على الصوت والحلقة
- صيغ معدنية ومشفرة وشبيهة بالراديو
- باس محمي والهواء خارج النافذة المحددة
- حركة مستمرة من إعادة الإعمار إلى التهجير الكامل

تدفق الإشارة

الاستيفاء -> إعادة Scramble Amount -> اختيار المنطقة -> التقلب الطيفي القابل للتكرار Low/High -> تحليل 31 نطاق -> Input البناء

2. دليل الميزات الكامل

حدود Low وHigh

تتم إعادة ترتيب النطاقات الطيفية الواقعة بين Low وHigh فقط. احتفظ بـ Low فوق المستوى الأساسي للحفاظ على وزن الجهير؛ خفض High للاحتفاظ بالهواء الطبيعي.

Scramble Amount

عند نسبة 0 بالمائة، تتم إعادة بناء المنطقة المحددة بشكل طبيعي. تؤدي زيادة القيمة إلى تحريك غلاف الصياغة والبنية الدقيقة نحو التقلب الثابت.

التكرار

التقلب قابل للتكرار بدلا من خريطة عشوائية جديدة لكل كتلة، مما يجعل الإعدادات المسبقة والأتمتة مستقرة.

البرامج

تنتقل برامج المصنع من Vocal Haze وDrum Grit إلى Formant Flip وAlien Broadcast وGlass Shatter وTotal Dislocation.

3. بداية سريعة

1. اضبط Scramble Amount على 100 بالمائة مؤقتا.
2. انقل Low وHigh حتى يتم تحويل الطيف المقصود فقط.
3. قم بتقليل Scramble Amount إلى الكثافة القابلة للاستخدام.
4. قارن مع الالتفافية بصوت عال مطابق.
5. أتمتة Amount للتحويلات والحدود لتطوير التركيز.

4. سير العمل العملي

صوتي اجنبي

1. اضبط Low فوق الأساسي الصوتي.
2. قم بتعيين High حول منطقة الوضوح العليا.
3. ارفع Scramble Amount حتى تصبح الصيغ تركيبية.
4. قم بالرجوع Amount لأسفل إذا كانت الكلمات بحاجة إلى أن تظل واضحة.

النتيجة المتوقعة: يصبح الصوت مشفرا ومعدنيا بينما يظل التواجد المنخفض على قيد الحياة.

نسيج الطبل

1. حماية الركلة أدناه Low.
2. حد High للحفاظ على هواء الصنج طبيعيا.
3. استخدم الوسيط Amount وقم بالتشغيل التلقائي نحو الإزاحة الكاملة للتعبئة.

النتيجة المتوقعة: يصبح المدى المتوسط مكسورا دون محو الأخدود.

5. الأتمتة، وكسب التدريج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم التقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يجب أن يظل Low أقل من High للحصول على نافذة معالجة مفيدة.
- يمكن أن يجعل الكلام غير مفهوم حسب التصميم High Amount -
- يعتبر الكمون والتلطيف الطيفي من النتائج الطبيعية لتحليل النطاق.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 5 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
التحكم الآلي للمضيف في High. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	4500	20 ل 20000	High VST3 ID 3202466
التحكم الآلي للمضيف في Low. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	300	20 ل 20000	Low VST3 ID 107348
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Program VST3 ID 1886548852
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	0.0 ل 100.0	Scramble Amount VST3 ID 733630552

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتلوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.