

TB Shimmer

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Một bộ xử lý đuôi không gian và ánh sáng lung linh dạng hạt giúp biến các hạt dịch chuyển cao độ trong cửa sổ thành đám mây FDN muộn, khuếch tán sớm có thể kiểm soát được.



Phiên bản danh mục: 1.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 15

1. Mục đích sản phẩm

Một bộ xử lý đuôi không gian và ánh sáng lung linh dạng hạt giúp biến các hạt dịch chuyển cao độ trong cửa sổ thành đám mây FDN muộn, khuếch tán sớm có thể kiểm soát được.

Độ trễ và hồi âm thông thường có thể tăng thêm chiều sâu, nhưng chúng không tự động tạo ra chuyển động tăng dần, nở ngược, giống như hạt liên quan đến ánh sáng lung linh dạng hạt. Việc xây dựng là kết quả của các trình cấm thêm cao độ, độ trễ, phản hồi, lọc, khuếch tán và ngẫu nhiên riêng biệt sẽ chậm và khó thu hồi. TB Shimmer kết hợp các giai đoạn đó thành một hiệu ứng xác định cho các miếng đệm, phím, guitar, giọng hát, bộ gõ, vòng lặp và các nguồn thiết kế âm thanh trong khi vẫn duy trì đường truyền trực tiếp khô ráo.

Nó tạo ra kết quả gì

- Pitch-các đám mây dạng hạt bay lên hoặc hạ xuống mà không thay đổi thời lượng clip
- Các hạt riêng biệt có thể nở thành một âm thanh nổi phát triển mượt mà
- Kiểm soát độc lập thời gian, kích thước, mật độ, độ đảo chiều của hạt và ba loại biến đổi ngẫu nhiên
- Phản xạ ban đầu khuếch tán và phần đuôi dài được lọc với khả năng thu hồi vật chủ có thể lặp lại

Luồng tín hiệu

Input cộng với phản hồi dạng hạt được lọc có giới hạn -> lịch sử 8 giây -> các hạt Hann có xung nhịp mật độ với cường độ/đảo ngược/ngẫu nhiên -> lọc giai điệu -> hỗn hợp thô/khuếch tán sớm -> uớt trực tiếp cộng với FDN muộn 8 dòng -> Độ rộng M/S -> Mix -> đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Time

Đặt khoảng cách mỗi hạt đọc từ lịch sử vòng tròn, từ 60 đến 1200 mili giây. Các giá trị ngắn ở gần nguồn hiện tại; giá trị dài tách đám mây khỏi cuộc tấn công. Time là vị trí nhìn lại bên trong hiệu ứng và không thêm độ trễ máy chủ được báo cáo.

Size

Đặt độ dài cửa sổ của mỗi hạt từ 40 đến 500 ms. Các hạt ngắn nghe có vẻ hạt và nhịp nhàng hơn; các hạt dài chồng lên nhau thành tông màu mượt mà hơn. Size cũng góp phần làm mịn sự pha trộn khuếch tán sớm và thang độ trễ đuôi muộn.

Density

Đặt tốc độ sinh sản hạt từ 2 đến 24 hạt mỗi giây. Mật độ Low để lại các sự kiện và khoảng trống có thể nghe được; mật độ cao xây dựng một đám mây liên tục. Density cũng làm tăng hỗn hợp khuếch tán sớm và tăng cường FDN muộn mạnh hơn.

Scatter

Thay đổi kích thước hạt và âm thanh nổi, đồng thời điều khiển chuyển động ngẫu nhiên mượt mà xác định ở đuôi khuếch tán. Nó kiểm soát sự phân tán không gian và thời gian mà không thay thế các điều khiển Level Var, Position Rand hoặc Pitch Spray chuyên dụng.

Pitch

Đặt chuyển vị hạt cơ bản từ -12 đến +24 nửa cung. +12 tạo ra ánh sáng lung linh quăng tám cổ điển; giá trị âm tạo ra những đám mây giảm dần; 0 duy trì cao độ nguồn trước khi áp dụng Pitch Spray.

Reverse

Đặt xác suất để một hạt riêng lẻ phát ngược. Giá trị Low thỉnh thoảng thêm chuyển động hít vào; giá trị cao biến các cuộc tấn công thành các đợt tấn công ngược trong khi đường dẫn khô trực tiếp vẫn có sẵn thông qua Mix.

Feedback

Trả lại tín hiệu dạng hạt đã lọc về lịch sử và kéo dài đuôi khuếch tán muộn một cách độc lập, với thời gian phân rã mục tiêu lên tới khoảng 45 giây. Giá trị High tích lũy cao độ và năng lượng, do đó hãy tăng dần và theo dõi đuôi sau khi dừng vận chuyển.

Tone

Đặt giới hạn phổ trên của đường dẫn ướt dạng hạt từ 1,2 đến 18 kHz và giảm dần mọi vòng lặp ở phần cuối. Cài đặt thấp hơn sẽ làm tối phản hồi tích lũy và rút ngắn thời gian suy giảm tần số cao; cài đặt cao hơn sẽ giữ được độ lấp lánh.

Width

Đặt độ rộng M/S cho tín hiệu ướt khuếch tán và dạng hạt kết hợp từ đơn âm ở mức 0 phần trăm đến mở rộng có chủ ý ở mức 200 phần trăm. Kiểm tra lại tương quan pha và khả năng tương thích đơn sắc trên 100 phần trăm.

Mix

Trộn tuyến tính đường dẫn khô chính xác của mẫu với tín hiệu dạng hạt hoàn chỉnh, khuếch tán sớm và tín hiệu đuôi muộn. 0 phần trăm là khô; 100 phần trăm chỉ bị ướt. Sử dụng cài đặt ướt hoàn toàn trên thiết bị phụ trợ.

Level Var

Giảm ngẫu nhiên từng hạt lên tới 12 dB. Nó không bao giờ tăng thêm mức tăng trên mức hạt cơ bản; giá trị cao hơn tạo ra trường hạt kém đồng đều hơn và có chiều sâu hơn.

Position Rand

Chọn ngẫu nhiên vị trí đọc của từng hạt xung quanh cài đặt Time từ 0 đến 100 phần trăm. Sử dụng nó để nói lỏng thời gian lặp lại mà không thay đổi trung tâm độ trễ tổng thể.

Pitch Spray

Thêm độ lệch cao độ lưỡng cực độc lập xung quanh cài đặt Pitch lên tới 12 nửa cung trên mỗi hạt. Những giá trị nhỏ tạo thêm sự bất ổn cho dàn hợp xướng; các giá trị lớn tạo ra các đám mây đơn điệu hoặc giống như cụm.

Bypass

Sử dụng chuyển đổi bỏ qua hiển thị trên máy chủ giảm nhấp chuột. Bypass xóa kết quả đã xử lý để so sánh; cho phép các đuôi dài kết thúc trước khi gỡ bỏ trình cấm hoặc đóng phiên.

Chương trình và trạng thái

Điểm cuối Program hiển thị trên máy chủ hiển thị 100 chương trình của nhà máy trên các nhóm tiện ích, khuếch tán, lấp lánh, ngẫu nhiên, xung, giọng hát, guitar, phím, miếng đệm, nhóm tối và thử nghiệm. Các cài đặt trước của người dùng và trạng thái DAW giữ nguyên tất cả các điều khiển; trạng thái hợp lệ kế thừa được di chuyển sang lược đồ hiện tại.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu từ Init và tạm thời đặt Mix thành 100 phần trăm để cấu trúc ướt rõ ràng.
2. Đặt nửa cung Pitch đến +12 để có ánh sáng lung linh cổ điển hoặc chọn một quãng khác.
3. Cân bằng Time, Size và Density cho đến khi nhịp điệu hoặc độ mịn của hạt phù hợp với nguồn.
4. Thêm Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand và Pitch Spray lần lượt.
5. Chỉ tăng Feedback sau khi đám mây cơ bản ổn định, sau đó sử dụng Tone để kiểm soát độ sáng tích lũy.
6. Đặt Width và trả Mix về cân bằng chèn hoặc phụ cần thiết trong khi kiểm tra khả năng tương thích đơn âm và khoảng trống đầu ra.

4. Quy trình làm việc thực tế

vàng hào quang

1. Đặt Pitch giữa nửa cung +7 và +12.
2. Sử dụng phương tiện Size và Density với Scatter vừa phải.
3. Giữ Reverse, Position Rand và Pitch Spray ở mức thấp.
4. Làm tối Tone nếu âm xuýt tăng lên và sử dụng Feedback vừa phải.
5. Pha trộn ở mức Mix vừa phải hoặc đặt ướt hoàn toàn trên thiết bị phụ trợ.

Kết quả mong đợi: Giọng hát duy trì các đòn tấn công dễ hiểu trong khi một quãng sáng tăng dần nhẹ nhàng nở rộ xung quanh phần cuối của cụm từ.

Tinh vân Pad

1. Sử dụng Time dài và Size với Density cao.
2. Đặt nửa cung Pitch thành +12 hoặc +19.
3. Tăng Scatter, Position Rand và Width.
4. Sử dụng phương tiện Pitch Spray và Level Var cho chuyển động bên trong.
5. Tăng Feedback để có đuôi phát triển dài và hạ thấp Tone nếu đám mây trở nên giòn.

Kết quả mong đợi: Sự hài hòa bền vững mở rộng thành một đám mây hình lăng trụ rộng tiếp tục phát triển giữa các nốt nhạc.

Reverse cây đàn guitar nở hoa

1. Sử dụng phương tiện Time và Size.
2. Tăng mạnh Reverse trong khi vẫn giữ Density vừa phải.
3. Đặt Pitch thành +12 và thêm một chút Pitch Spray.
4. Sử dụng Feedback vừa phải và tự động hóa Mix thành phần cuối của cụm từ.

Kết quả mong đợi: Các đòn tấn công chọn lọc vẫn nằm trên đường đi khô ráo trong khi các hạt quãng tám bị đảo ngược phồng lên phía sau chúng.

Bụi đập

1. Sử dụng Size ngắn, Time từ ngắn đến trung bình và Density thấp.

2. Giữ Feedback ở mức thấp.
3. Tăng Scatter, Level Var và Position Rand.
4. Sử dụng Pitch Spray nhỏ và giảm Mix.

Kết quả mong đợi: Rãnh thu được các hạt âm thanh nổi rải rác mà không biến thành âm vang liên tục.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- High Feedback, sáng Tone, trở lên Pitch và các hạt dày đặc có thể tạo ra năng lượng nhanh chóng; hạ Mix hoặc Feedback và để lại khoảng trống.
- Phần đuôi muộn có thể vẫn nghe được trong một thời gian dài sau khi đầu vào dừng lại; in hoặc xuất ngoài sự kiện nguồn cuối cùng.
- Width quá mức có thể làm giảm khả năng tương thích đơn âm, trong khi các hạt dài dày đặc có thể làm mềm các chuyển tiếp và độ nét nhịp nhàng.
- Các chương trình PULSE sử dụng các giá trị thời gian chạy tự do; plug-in không yêu cầu đồng bộ hóa nhịp độ hoặc lượng tử hóa thang âm MIDI.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 15 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Chuyển đổi quá trình chuyển đổi bỏ qua giảm nhấp chuột hiển thị trên máy chủ.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 to 24.0	9.0	Tự động hóa	Đặt hạt sinh sản mỗi giây và cũng làm tăng trọng lượng khuếch tán sớm và đuôi muộn.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 88.0	42.0	Tự động hóa	Trả tín hiệu ướt dạng hạt đã lọc về lịch sử và đặt mục tiêu phân rã đuôi khuếch tán độc lập.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 to 12.0	0.0	Tự động hóa	Làm suy giảm ngẫu nhiên các hạt riêng lẻ lên đến lượng dB đã chọn mà không cần tăng thêm.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	48.0	Tự động hóa	Trộn tuyến tính đường dẫn khô chính xác của mẫu với đường dẫn ẩm dạng hạt và khuếch tán hoàn chỉnh.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Tự động hóa	Đặt chuyển vị cơ sở cho mỗi hạt trước khi áp dụng Pitch Spray trên mỗi hạt.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 to 12.0	0.1	Tự động hóa	Thêm độ lệch cao độ ngẫu nhiên lưỡng cực độc lập xung quanh để Pitch cho mỗi hạt.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 to 100.0	32.0	Tự động hóa	Chọn ngẫu nhiên vị trí độc lịch sử của từng hạt xung quanh cài đặt Time.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Tự động hóa	Chọn một trong 100 chương trình xuất xưởng được hiển thị trên máy chủ.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 to 100.0	18.0	Tự động hóa	Đặt xác suất để mỗi hạt đọc ngược cửa sổ của nó.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 to 100.0	32.0	Tự động hóa	Thay đổi kích thước hạt và âm thanh nổi, đồng thời điều khiển chuyển động ngẫu nhiên mượt mà xác định ở đuôi khuếch tán.
Size VST3 ID 3530753	40 to 500	160	Tự động hóa	Đặt thời lượng hạt và cũng ảnh hưởng đến sự pha trộn khuếch tán sớm và độ trễ đuôi được làm mịn.
Time VST3 ID 3560141	60 to 1200	240	Tự động hóa	Đặt vị trí xem lại lịch sử hạt; đó là độ trễ quảng cáo nội bộ và không cộng thêm độ trễ của máy chủ được báo cáo.
Tone VST3 ID 3565938	1200 to 18000	9000	Tự động hóa	Low-đi qua đường dẫn ướt dạng hạt và giảm chấn mỗi lần đi qua vòng phản hồi ở đuôi.
Width VST3 ID 113126854	0.0 to 200.0	135.0	Tự động hóa	Đặt độ rộng âm thanh nổi M/S cho tín hiệu ướt khuếch tán và dạng hạt kết hợp.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.