

# TB EQ

## 상세 사용 설명서

정적 EQ, 동적 EQ, 스펙트럼 공명 감소, 채널 모드, 오디션 및 세부 분석을 결합한 24밴드 파라메트릭 이퀄라이저입니다.



카탈로그 버전: 2.0.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 438

# 1. 제품의 목적

정적 EQ, 동적 EQ, 스펙트럼 공명 감소, 채널 모드, 오디션 및 세부 분석을 결합한 24밴드 파라메트릭 이퀄라이저입니다.

정적 EQ은 안정적인 음조 문제를 해결하지만 레벨에 따른 거친 느낌을 따라갈 수는 없습니다. 광대역 압축은 레벨에 반응하지만 필요한 것보다 더 많은 스펙트럼에 영향을 미치는 경우가 많습니다. TB EQ은 동일한 밴드별 작업 흐름 내에 정적 형태, 동적 움직임 및 스펙트럼 공명 제어를 배치하므로 톤 균형 및 문제 제어가 현지화된 상태로 유지됩니다.

## 그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 최대 24개 대역에 걸쳐 정밀한 정적 형성
- Level에 따른 컷 또는 부스트
- 좁은 스펙트럼 공명 감소
- 채널 선택 및 델타 모니터링 워크플로

## 신호 흐름

Input Gain -> 24개의 정렬된 밴드, 각각 정적 EQ 및 선택적 동적 또는 스펙트럼 처리 -> Output Gain -> 분석기 및 오디션 경로

# 2. 완전한 기능 가이드

## 밴드 생성 및 선택

분석기 및 밴드 선택기에서 밴드를 생성, 선택, 활성화 또는 삭제합니다. 노드 드래그는 주파수와 게인을 편집합니다. 마우스 휠을 누르면 Q가 변경됩니다. 전체 호스트 부록에는 모든 밴드별 엔드포인트가 나열되어 있습니다.

## 정적 필터 유형

각 밴드는 배포된 빌드에서 노출되는 Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass 및 All Pass을 지원합니다. Frequency, 게인, Q 및 채널 모드는 기본 응답을 정의합니다.

## 동적 EQ

동적 모드는 정적 대역에 Threshold, 범위, Ratio, Attack 및 Release 동작을 추가합니다. 범위는 최대 이동 방향과 양을 결정합니다.

## 스펙트럼 처리

스펙트럼 모드는 단시간 스펙트럼 분석을 사용하여 선택한 대역 주변의 좁은 구성 요소를 감지합니다. 감도, 깊이/범위, 감쇠 및 관련 제어에 따라 감소되는 항목과 감소되는 양이 결정됩니다.

## 상호 처리 모드

동적 및 스펙트럼 레이어는 별도의 대역별 프로세스로 사용됩니다. 하나의 대역에 두 개의 감지기를 쌓는 대신 문제에 맞는 모드를 사용하세요.

## 채널 및 델타 도구

채널 Mode은 관련 스테레오 구성 요소를 대상으로 합니다. Delta Band, Delta Mode 및 모니터/오디션 동작은 밴드 또는 처리 레이어가 변경되는 내용을 분리합니다.

## 분석기

디스플레이는 실시간 스펙트럼, 정적 곡선, 예상되는 동적/스펙트럼 범위 및 실시간 움직임을 결합합니다. 시각적인 것은 행동을 확인하지만 듣기를 대체하지는 않습니다.

## 3. 빠른 시작

1. 0 dB Input 및 Output Gain에서 시작합니다.
2. 밴드를 생성하거나 선택하고 정적 필터 유형을 선택합니다.
3. 상황에 맞게 들으면서 Frequency, 게인 및 Q를 설정하세요.
4. 레벨에 따른 움직임을 위해서는 Dynamic을 활성화하고, 좁은 공명 제어를 위해서는 Spectral을 활성화하십시오.
5. 델타/오디션을 사용하여 대상을 확인하세요.
6. 필요한 만큼만 반복하고 출력 수준을 일치시킵니다.

## 4. 실제적인 작업 흐름

### 거친 보컬 공명

1. 가혹한 주파수에서 좁은 Bell을 만듭니다.
2. 거친 소리가 간헐적으로 발생하는 경우 정적 게인을 중립에 가깝게 유지하십시오.
3. 스펙트럼 모드를 활성화하고 공진만 반응할 때까지 감도를 낮추십시오.
4. 보수적인 감소 범위를 설정하고 제거된 구성요소를 오디션합니다.

**예상되는 결과:** 주변 보컬 톤이 열려 있는 동안 거친 피크가 제어됩니다.

### 동적 중저위 정리

1. 빌드업 영역에 광범위한 Bell을 생성합니다.
2. 범위가 음수인 동적 모드를 활성화합니다.
3. 시끄러운 문구에 대해 Threshold를 설정하고 문구 봉투를 따르도록 Attack/Release을 조정합니다.

**예상되는 결과:** Low-중간 밀도는 과도해질 때만 감소합니다.

### Mastering 톤

1. 매우 광범위한 Q 값과 작은 이득을 사용하십시오.
2. 불균형이 명확하게 국한된 경우에만 채널 모드에서 작업하십시오.
3. 일치 비교를 위해서는 Output Gain을 사용하세요.

**예상되는 결과:** 불필요한 위상이나 역학적 움직임 없이 밸런스가 미묘하게 변경됩니다.

## 5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.

- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

## 6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 24개의 활성 동적 또는 스펙트럼 대역은 CPU를 많이 사용할 수 있습니다.
- 좁은 부스트를 사용하면 큰 피크가 생성될 수 있습니다.
- 델타 모니터링은 진단이므로 내보내기 전에 정상으로 돌아가야 합니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

## 7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 438 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 1 Attenuation<br>VST3 ID 1494252441          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 1 Channel Mode<br>VST3 ID 231707632          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 1 Dynamic<br>VST3 ID 2110033166              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 1 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1526674335       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 1 Dynamic Range<br>VST3 ID 1380575462        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 1 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1380581300        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 1 Dynamic Release<br>VST3 ID 1848216944      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 1 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 679907220     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 1 Enabled<br>VST3 ID 523155472               | Off, On                                                                    | On          | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 1 Frequency<br>VST3 ID 2057284585            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 1 Gain<br>VST3 ID 2057298160                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 1 Q<br>VST3 ID 2015360                       | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 1 Spectral<br>VST3 ID 1705673301             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 1 Spectral Depth<br>VST3 ID 924135888        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 1 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1020538023      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 1 Spectral Range<br>VST3 ID 936943690        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 1 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1361263596 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 1 Type<br>VST3 ID 2057708715                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 2 Attenuation<br>VST3 ID 234272474           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 2 Channel Mode<br>VST3 ID 1873632655         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 2 Dynamic<br>VST3 ID 302578703               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 2 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1655757054       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 2 Dynamic Range<br>VST3 ID 1731107751        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 2 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1731113589        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 2 Dynamic Release<br>VST3 ID 1554813937      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |

| 매개변수                                             | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 2 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 39975381     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 2 Enabled<br>VST3 ID 863184657              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 2 Frequency<br>VST3 ID 2085913736           | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 2 Gain<br>VST3 ID 2085927311                | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 2 Q<br>VST3 ID 2016321                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 2 Spectral<br>VST3 ID 1509159796            | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 2 Spectral Depth<br>VST3 ID 1053218607      | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 2 Spectral Niddle<br>VST3 ID 727135016      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 2 Spectral Range<br>VST3 ID 1066026409      | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 2 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 364191243 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 2 Type<br>VST3 ID 2086337866                | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 3 Attenuation<br>VST3 ID 1121776155         | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 3 Channel Mode<br>VST3 ID 1368074030        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 3 Dynamic<br>VST3 ID 642607888              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 3 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1784839773      | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 3 Dynamic Range<br>VST3 ID 2081640040       | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 3 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2081645878       | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 3 Dynamic Release<br>VST3 ID 1261410930     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 3 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1547527190   | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 3 Enabled<br>VST3 ID 1203213842             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 3 Frequency<br>VST3 ID 2114542887           | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 3 Gain<br>VST3 ID 2114556462                | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 3 Q<br>VST3 ID 2017282                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 3 Spectral<br>VST3 ID 1312646291            | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 3 Spectral Depth<br>VST3 ID 1182301326      | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 3 Spectral Niddle<br>VST3 ID 433732009      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 3 Spectral Range<br>VST3 ID 1195109128      | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 3 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1514602538 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 3 Type<br>VST3 ID 2114967017                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 4 Attenuation<br>VST3 ID 2009279836          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 4 Channel Mode<br>VST3 ID 862515405          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 4 Dynamic<br>VST3 ID 982637073               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 4 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1913922492       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 4 Dynamic Range<br>VST3 ID 284688681         | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 4 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 284694519         | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 4 Dynamic Release<br>VST3 ID 968007923       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 4 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 907595351     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 4 Enabled<br>VST3 ID 1543243027              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 4 Frequency<br>VST3 ID 2143172038            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 4 Gain<br>VST3 ID 2143185613                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 4 Q<br>VST3 ID 2018243                       | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 4 Spectral<br>VST3 ID 1116132786             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 4 Spectral Depth<br>VST3 ID 1311384045       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 4 Spectral Niddle<br>VST3 ID 140329002       | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 4 Spectral Range<br>VST3 ID 1324191847       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 4 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 517530185  | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 4 Type<br>VST3 ID 2143596168                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 5 Attenuation<br>VST3 ID 749299869           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 5 Channel Mode<br>VST3 ID 356956780          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 5 Dynamic<br>VST3 ID 1322666258              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 5 Dynamic Attack<br>VST3 ID 2043005211       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 5 Dynamic Range<br>VST3 ID 635220970         | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 5 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 635226808         | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 5 Dynamic Release<br>VST3 ID 674604916       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 5 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 267663512     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 5 Enabled<br>VST3 ID 1883272212              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 5 Frequency<br>VST3 ID 24317541              | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 5 Gain<br>VST3 ID 24331116                   | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 5 Q<br>VST3 ID 2019204                       | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 5 Spectral<br>VST3 ID 919619281              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 5 Spectral Depth<br>VST3 ID 1440466764       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 5 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1994409643      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 5 Spectral Range<br>VST3 ID 1453274566       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 5 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1667941480 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 5 Type<br>VST3 ID 24741671                   | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 6 Attenuation<br>VST3 ID 1636803550          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 6 Channel Mode<br>VST3 ID 1998881803         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 6 Dynamic<br>VST3 ID 1662695443              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 6 Dynamic Attack<br>VST3 ID 24604282         | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 6 Dynamic Range<br>VST3 ID 985753259         | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 6 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 985759097         | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 6 Dynamic Release<br>VST3 ID 381201909       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 6 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1775215321    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 6 Enabled<br>VST3 ID 75817749                | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 6 Frequency<br>VST3 ID 52946692              | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 6 Gain<br>VST3 ID 52960267                   | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 6 Q<br>VST3 ID 2020165                       | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 6 Spectral<br>VST3 ID 723105776              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 6 Spectral Depth<br>VST3 ID 1569549483       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 6 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1701006636      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 6 Spectral Range<br>VST3 ID 1582357285       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |



| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 6 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 670869127  | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 6 Type<br>VST3 ID 53370822                   | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 7 Attenuation<br>VST3 ID 376823583           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 7 Channel Mode<br>VST3 ID 1493323178         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 7 Dynamic<br>VST3 ID 2002724628              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 7 Dynamic Attack<br>VST3 ID 153687001        | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 7 Dynamic Range<br>VST3 ID 1336285548        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 7 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1336291386        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 7 Dynamic Release<br>VST3 ID 87798902        | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 7 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1135283482    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 7 Enabled<br>VST3 ID 415846934               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 7 Frequency<br>VST3 ID 81575843              | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 7 Gain<br>VST3 ID 81589418                   | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 7 Q<br>VST3 ID 2021126                       | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 7 Spectral<br>VST3 ID 526592271              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 7 Spectral Depth<br>VST3 ID 1698632202       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 7 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1407603629      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 7 Spectral Range<br>VST3 ID 1711440004       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 7 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1821280422 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 7 Type<br>VST3 ID 81999973                   | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 8 Attenuation<br>VST3 ID 1264327264          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 8 Channel Mode<br>VST3 ID 987764553          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 8 Dynamic<br>VST3 ID 195270165               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 8 Dynamic Attack<br>VST3 ID 282769720        | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 8 Dynamic Range<br>VST3 ID 1686817837        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 8 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1686823675        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 8 Dynamic Release<br>VST3 ID 1941879543      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |

| 매개변수                                             | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 8 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 495351643    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 8 Enabled<br>VST3 ID 755876119              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 8 Frequency<br>VST3 ID 110204994            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 8 Gain<br>VST3 ID 110218569                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 8 Q<br>VST3 ID 2022087                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 8 Spectral<br>VST3 ID 330078766             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 8 Spectral Depth<br>VST3 ID 1827714921      | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 8 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1114200622     | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 8 Spectral Range<br>VST3 ID 1840522723      | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 8 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 824208069 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 8 Type<br>VST3 ID 110629124                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 9 Attenuation<br>VST3 ID 4347297            | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 9 Channel Mode<br>VST3 ID 482205928         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 9 Dynamic<br>VST3 ID 535299350              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 9 Dynamic Attack<br>VST3 ID 411852439       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 9 Dynamic Range<br>VST3 ID 2037350126       | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 9 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2037355964       | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 9 Dynamic Release<br>VST3 ID 1648476536     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 9 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 2002903452   | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 9 Enabled<br>VST3 ID 1095905304             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 9 Frequency<br>VST3 ID 138834145            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 9 Gain<br>VST3 ID 138847720                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 9 Q<br>VST3 ID 2023048                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 9 Spectral<br>VST3 ID 133565261             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 9 Spectral Depth<br>VST3 ID 1956797640      | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 9 Spectral Niddle<br>VST3 ID 820797615      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 9 Spectral Range<br>VST3 ID 1969605442      | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 9 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1974619364 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 9 Type<br>VST3 ID 139258275                  | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 10 Attenuation<br>VST3 ID 891850978          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 10 Channel Mode<br>VST3 ID 2124130951        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 10 Dynamic<br>VST3 ID 875328535              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 10 Dynamic Attack<br>VST3 ID 540935158       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 10 Dynamic Range<br>VST3 ID 240398767        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 10 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 240404605        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 10 Dynamic Release<br>VST3 ID 1355073529     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 10 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1362971613   | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 10 Enabled<br>VST3 ID 1435934489             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 10 Frequency<br>VST3 ID 167463296            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 10 Gain<br>VST3 ID 167476871                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 10 Q<br>VST3 ID 2024009                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 10 Spectral<br>VST3 ID 2084535404            | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 10 Spectral Depth<br>VST3 ID 2085880359      | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 10 Spectral Niddle<br>VST3 ID 527394608      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 10 Spectral Range<br>VST3 ID 2098688161      | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 10 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 977547011 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 10 Type<br>VST3 ID 167887426                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 11 Attenuation<br>VST3 ID 750853900          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 11 Channel Mode<br>VST3 ID 1037613341        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 11 Dynamic<br>VST3 ID 668606401              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 11 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1064943628      | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 11 Dynamic Range<br>VST3 ID 1296407257       | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 11 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1296413095       | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 11 Dynamic Release<br>VST3 ID 419466915       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 11 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 2040664071    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 11 Enabled<br>VST3 ID 1229212355              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 11 Frequency<br>VST3 ID 1063472662            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 11 Gain<br>VST3 ID 1063486237                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 11 Q<br>VST3 ID 62461299                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 11 Spectral<br>VST3 ID 2118600194             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 11 Spectral Depth<br>VST3 ID 462405181        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 11 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1739271642      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 11 Spectral Range<br>VST3 ID 475212983        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 11 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1619788441 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 11 Type<br>VST3 ID 1063896792                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 12 Attenuation<br>VST3 ID 1638357581          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 12 Channel Mode<br>VST3 ID 532054716          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 12 Dynamic<br>VST3 ID 1008635586              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 12 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1194026347       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 12 Dynamic Range<br>VST3 ID 1646939546        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 12 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1646945384        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 12 Dynamic Release<br>VST3 ID 126063908       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 12 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1400732232    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 12 Enabled<br>VST3 ID 1569241540              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 12 Frequency<br>VST3 ID 1092101813            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 12 Gain<br>VST3 ID 1092115388                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 12 Q<br>VST3 ID 62462260                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 12 Spectral<br>VST3 ID 1922086689             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 12 Spectral Depth<br>VST3 ID 591487900        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 12 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1445868635      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 12 Spectral Range<br>VST3 ID 604295702        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 12 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 622716088  | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 12 Type<br>VST3 ID 1092525943                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 13 Attenuation<br>VST3 ID 378377614           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 13 Channel Mode<br>VST3 ID 26496091           | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 13 Dynamic<br>VST3 ID 1348664771              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 13 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1323109066       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 13 Dynamic Range<br>VST3 ID 1997471835        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 13 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1997477673        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 13 Dynamic Release<br>VST3 ID 1980144549      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 13 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 760800393     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 13 Enabled<br>VST3 ID 1909270725              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 13 Frequency<br>VST3 ID 1120730964            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 13 Gain<br>VST3 ID 1120744539                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 13 Q<br>VST3 ID 62463221                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 13 Spectral<br>VST3 ID 1725573184             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 13 Spectral Depth<br>VST3 ID 720570619        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 13 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1152465628      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 13 Spectral Range<br>VST3 ID 733378421        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 13 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1773127383 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 13 Type<br>VST3 ID 1121155094                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 14 Attenuation<br>VST3 ID 1265881295          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 14 Channel Mode<br>VST3 ID 1668421114         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 14 Dynamic<br>VST3 ID 1688693956              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 14 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1452191785       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 14 Dynamic Range<br>VST3 ID 200520476        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 14 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 200526314        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 14 Dynamic Release<br>VST3 ID 1686741542     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 14 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 120868554    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 14 Enabled<br>VST3 ID 101816262              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 14 Frequency<br>VST3 ID 1149360115           | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 14 Gain<br>VST3 ID 1149373690                | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 14 Q<br>VST3 ID 62464182                     | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 14 Spectral<br>VST3 ID 1529059679            | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 14 Spectral Depth<br>VST3 ID 849653338       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 14 Spectral Niddle<br>VST3 ID 859062621      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 14 Spectral Range<br>VST3 ID 862461140       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 14 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 776055030 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 14 Type<br>VST3 ID 1149784245                | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 15 Attenuation<br>VST3 ID 5901328            | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 15 Channel Mode<br>VST3 ID 1162862489        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 15 Dynamic<br>VST3 ID 2028723141             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 15 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1581274504      | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 15 Dynamic Range<br>VST3 ID 551052765        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 15 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 551058603        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 15 Dynamic Release<br>VST3 ID 1393338535     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 15 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1628420363   | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 15 Enabled<br>VST3 ID 441845447              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 15 Frequency<br>VST3 ID 1177989266           | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 15 Gain<br>VST3 ID 1178002841                | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 15 Q<br>VST3 ID 62465143                     | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 15 Spectral<br>VST3 ID 1332546174             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 15 Spectral Depth<br>VST3 ID 978736057        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 15 Spectral Niddle<br>VST3 ID 565659614       | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 15 Spectral Range<br>VST3 ID 991543859        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 15 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1926466325 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 15 Type<br>VST3 ID 1178413396                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 16 Attenuation<br>VST3 ID 893405009           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 16 Channel Mode<br>VST3 ID 657303864          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 16 Dynamic<br>VST3 ID 221268678               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 종속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 16 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1710357223       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 16 Dynamic Range<br>VST3 ID 901585054         | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 16 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 901590892         | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 16 Dynamic Release<br>VST3 ID 1099935528      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 16 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 988488524     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 16 Enabled<br>VST3 ID 781874632               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 16 Frequency<br>VST3 ID 1206618417            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 16 Gain<br>VST3 ID 1206631992                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 16 Q<br>VST3 ID 62466104                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전향 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 16 Spectral<br>VST3 ID 1136032669             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 16 Spectral Depth<br>VST3 ID 1107818776       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 16 Spectral Niddle<br>VST3 ID 272256607       | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 16 Spectral Range<br>VST3 ID 1120626578       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 16 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 929393972  | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 16 Type<br>VST3 ID 1207042547                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 17 Attenuation<br>VST3 ID 1780908690          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 17 Channel Mode<br>VST3 ID 151745239          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 17 Dynamic<br>VST3 ID 561297863               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 17 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1839439942       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 17 Dynamic Range<br>VST3 ID 1252117343        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 17 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1252123181        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 17 Dynamic Release<br>VST3 ID 806532521       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 17 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 348556685     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 17 Enabled<br>VST3 ID 1121903817              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 17 Frequency<br>VST3 ID 1235247568            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 17 Gain<br>VST3 ID 1235261143                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 17 Q<br>VST3 ID 62467065                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 17 Spectral<br>VST3 ID 939519164              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 17 Spectral Depth<br>VST3 ID 1236901495       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 17 Spectral Niddle<br>VST3 ID 2126337248      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 17 Spectral Range<br>VST3 ID 1249709297       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 17 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 2079805267 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 17 Type<br>VST3 ID 1235671698                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 18 Attenuation<br>VST3 ID 520928723           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 18 Channel Mode<br>VST3 ID 1793670262         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 18 Dynamic<br>VST3 ID 901327048               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 18 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1968522661       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 18 Dynamic Range<br>VST3 ID 1602649632        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 18 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1602655470        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 18 Dynamic Release<br>VST3 ID 513129514       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 18 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1856108494    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 18 Enabled<br>VST3 ID 1461933002              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 18 Frequency<br>VST3 ID 1263876719            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |



| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 18 Gain<br>VST3 ID 1263890294                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 18 Q<br>VST3 ID 62468026                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 18 Spectral<br>VST3 ID 743005659              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 18 Spectral Depth<br>VST3 ID 1365984214       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 18 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1832934241      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 18 Spectral Range<br>VST3 ID 1378792016       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 18 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1082732914 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 18 Type<br>VST3 ID 1264300849                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 19 Attenuation<br>VST3 ID 1408432404          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 19 Channel Mode<br>VST3 ID 1288111637         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 19 Dynamic<br>VST3 ID 1241356233              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 19 Dynamic Attack<br>VST3 ID 2097605380       | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 19 Dynamic Range<br>VST3 ID 1953181921        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 19 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1953187759        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 19 Dynamic Release<br>VST3 ID 219726507       | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 19 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1216176655    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 19 Enabled<br>VST3 ID 1801962187              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 19 Frequency<br>VST3 ID 1292505870            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 19 Gain<br>VST3 ID 1292519445                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 19 Q<br>VST3 ID 62468987                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 19 Spectral<br>VST3 ID 546492154              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 19 Spectral Depth<br>VST3 ID 1495066933       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 19 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1539531234      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 19 Spectral Range<br>VST3 ID 1507874735       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 19 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 85660561   | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 19 Type<br>VST3 ID 1292930000                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 20 Attenuation<br>VST3 ID 148452437           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 20 Channel Mode<br>VST3 ID 782553012          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 20 Dynamic<br>VST3 ID 1581385418              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 20 Dynamic Attack<br>VST3 ID 79204451         | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 20 Dynamic Range<br>VST3 ID 156230562         | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 20 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 156236400         | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 20 Dynamic Release<br>VST3 ID 2073807148      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 20 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 576244816     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 20 Enabled<br>VST3 ID 2141991372              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 20 Frequency<br>VST3 ID 1321135021            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 20 Gain<br>VST3 ID 1321148596                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 20 Q<br>VST3 ID 62469948                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 20 Spectral<br>VST3 ID 349978649              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 20 Spectral Depth<br>VST3 ID 1624149652       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 20 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1246128227      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 20 Spectral Range<br>VST3 ID 1636957454       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 20 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1236071856 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 20 Type<br>VST3 ID 1321559151                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 21 Attenuation<br>VST3 ID 346180587           | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 21 Channel Mode<br>VST3 ID 397681502          | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 21 Dynamic<br>VST3 ID 472092896               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 21 Dynamic Attack<br>VST3 ID 771540621        | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 21 Dynamic Range<br>VST3 ID 1425489976        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 21 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1425495814        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 21 Dynamic Release<br>VST3 ID 2061391938      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 21 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1530129894    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 21 Enabled<br>VST3 ID 1032698850              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 21 Frequency<br>VST3 ID 1950976343            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 21 Gain<br>VST3 ID 1950989918                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 21 Q<br>VST3 ID 62491090                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 21 Spectral<br>VST3 ID 321648835              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 21 Spectral Depth<br>VST3 ID 169002174        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 21 Spectral Niddle<br>VST3 ID 1233713017      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 21 Spectral Range<br>VST3 ID 181809976        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 21 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 775316570  | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 21 Type<br>VST3 ID 1951400473                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 22 Attenuation<br>VST3 ID 1233684268          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 22 Channel Mode<br>VST3 ID 2039606525         | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 22 Dynamic<br>VST3 ID 812122081               | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 종속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 22 Dynamic Attack<br>VST3 ID 900623340        | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 22 Dynamic Range<br>VST3 ID 1776022265        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 22 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 1776028103        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 22 Dynamic Release<br>VST3 ID 1767988931      | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 22 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 890198055     | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 22 Enabled<br>VST3 ID 1372728035              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 22 Frequency<br>VST3 ID 1979605494            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 22 Gain<br>VST3 ID 1979619069                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 22 Q<br>VST3 ID 62492051                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 22 Spectral<br>VST3 ID 125135330              | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 22 Spectral Depth<br>VST3 ID 298084893        | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 22 Spectral Niddle<br>VST3 ID 940310010       | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 22 Spectral Range<br>VST3 ID 310892695        | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 22 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 1925727865 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |

| 매개변수                                              | 범위 / 옵션                                                                    | 기본값         | 호스트 상태 | 기능                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| Band 22 Type<br>VST3 ID 1980029624                | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 23 Attenuation<br>VST3 ID 2121187949         | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 23 Channel Mode<br>VST3 ID 1534047900        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 23 Dynamic<br>VST3 ID 1152151266             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 23 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1029706059      | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 23 Dynamic Range<br>VST3 ID 2126554554       | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 23 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 2126560392       | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 23 Dynamic Release<br>VST3 ID 1474585924     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |
| Band 23 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 250266216    | -60.0000000 에 0.0000000                                                    | -24.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.              |
| Band 23 Enabled<br>VST3 ID 1712757220             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                       |
| Band 23 Frequency<br>VST3 ID 2008234645           | 20.0000000 에 20000.0000000                                                 | 999.9999390 | 자동화 가능 | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.            |
| Band 23 Gain<br>VST3 ID 2008248220                | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | 0.0000000   | 자동화 가능 | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다. |
| Band 23 Q<br>VST3 ID 62493012                     | 0.1000000 에 30.0000000                                                     | 0.9999999   | 자동화 가능 | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                  |
| Band 23 Spectral<br>VST3 ID 2076105473            | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.      |
| Band 23 Spectral Depth<br>VST3 ID 427167612       | 0.0000000 에 24.0000000                                                     | 24.0000000  | 자동화 가능 | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                    |
| Band 23 Spectral Niddle<br>VST3 ID 646907003      | 0 에 100                                                                    | 0           | 자동화 가능 | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.         |
| Band 23 Spectral Range<br>VST3 ID 439975414       | 0.0500000 에 8.0000000                                                      | 1.0000000   | 자동화 가능 | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                  |
| Band 23 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 928655512 | 0.00 에 1.00                                                                | 0.50        | 자동화 가능 | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.        |
| Band 23 Type<br>VST3 ID 2008658775                | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass | Bell        | 자동화 가능 | 정적 필터 모양을 선택합니다.                       |
| Band 24 Attenuation<br>VST3 ID 861207982          | -96 에 -3                                                                   | -96         | 자동화 가능 | 스펙트럼 또는 델타 경로에 사용되는 감쇠를 설정합니다.         |
| Band 24 Channel Mode<br>VST3 ID 1028489275        | Stereo, Mid, Side                                                          | Stereo      | 자동화 가능 | 이 밴드가 처리하는 스테레오 구성 요소 또는 채널을 선택합니다.    |
| Band 24 Dynamic<br>VST3 ID 1492180451             | Off, On                                                                    | Off         | 자동화 가능 | 레벨 증속 동적 EQ 레이어를 활성화합니다.               |
| Band 24 Dynamic Attack<br>VST3 ID 1158788778      | 0.1000000 에 200.0000000                                                    | 15.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ이 반응하는 속도를 설정합니다.                 |
| Band 24 Dynamic Range<br>VST3 ID 329603195        | -24.0000000 에 24.0000000                                                   | -6.0000000  | 자동화 가능 | 동적 EQ 부스트 또는 컷 이동을 제한합니다.              |
| Band 24 Dynamic Ratio<br>VST3 ID 329609033        | 1.0000000 에 20.0000000                                                     | 2.0000000   | 자동화 가능 | 임계값을 초과하는 레벨 의존적 움직임의 강도를 설정합니다.       |
| Band 24 Dynamic Release<br>VST3 ID 1181182917     | 1.0000000 에 2000.0000000                                                   | 150.0000000 | 자동화 가능 | 동적 EQ이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다.             |

| 매개변수                                               | 범위 / 옵션                                                                                             | 기본값         | 호스트 상태         | 기능                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Band 24 Dynamic Threshold<br>VST3 ID 1757818025    | -60.0000000 에 0.0000000                                                                             | -24.0000000 | 자동화 가능         | 동적 EQ 이동이 시작되는 레벨을 설정합니다.                            |
| Band 24 Enabled<br>VST3 ID 2052786405              | Off, On                                                                                             | Off         | 자동화 가능         | 이 EQ 밴드를 활성화합니다.                                     |
| Band 24 Frequency<br>VST3 ID 2036863796            | 20.0000000 에 20000.0000000                                                                          | 999.9999390 | 자동화 가능         | 밴드 중심, 차단 또는 기준 주파수를 설정합니다.                          |
| Band 24 Gain<br>VST3 ID 2036877371                 | -24.0000000 에 24.0000000                                                                            | 0.0000000   | 자동화 가능         | 게인을 사용하는 필터 유형에 대해 정적 부스트 또는 컷을 설정합니다.               |
| Band 24 Q<br>VST3 ID 62493973                      | 0.1000000 에 30.0000000                                                                              | 0.9999999   | 자동화 가능         | 대역폭 또는 전환 선명도를 설정합니다.                                |
| Band 24 Spectral<br>VST3 ID 1879591968             | Off, On                                                                                             | Off         | 자동화 가능         | 이 대역에 대해 좁은 STFT 스펙트럼 처리를 활성화합니다.                    |
| Band 24 Spectral Depth<br>VST3 ID 556250331        | 0.0000000 에 24.0000000                                                                              | 24.0000000  | 자동화 가능         | 스펙트럼 처리의 깊이를 설정합니다.                                  |
| Band 24 Spectral Niddle<br>VST3 ID 353503996       | 0 에 100                                                                                             | 0           | 자동화 가능         | 배치된 스펙트럼 검출기의 집중/협소 동작을 제어합니다.                       |
| Band 24 Spectral Range<br>VST3 ID 569058133        | 0.0500000 에 8.0000000                                                                               | 1.0000000   | 자동화 가능         | 스펙트럼 이동 또는 감소를 제한합니다.                                |
| Band 24 Spectral Sensitivity<br>VST3 ID 2079066807 | 0.00 에 1.00                                                                                         | 0.50        | 자동화 가능         | 좁은 스펙트럼 성분이 얼마나 쉽게 감지되는지 설정합니다.                      |
| Band 24 Type<br>VST3 ID 2037287926                 | Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass                          | Bell        | 자동화 가능         | 정적 필터 모양을 선택합니다.                                     |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811                       | Off, On                                                                                             | Off         | 자동화 가능; Bypass | 호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.        |
| Delta Band<br>VST3 ID 10318460                     | 0 에 23                                                                                              | 0           | 자동화 가능         | 대역-델타 모니터링에 사용되는 대역을 선택합니다.                          |
| Delta Mode<br>VST3 ID 10659306                     | Off, All bands, Selected band                                                                       | Off         | 자동화 가능         | 진단 델타 모니터링 모드를 선택합니다.                                |
| Input Gain<br>VST3 ID 1900926708                   | -24.0000000 에 24.0000000                                                                            | 0.0000000   | 자동화 가능         | 프로세서에 들어가는 레벨을 설정하여 다운스트림 구동 또는 감지를 변경합니다.           |
| Output Gain<br>VST3 ID 1357703165                  | -24.0000000 에 24.0000000                                                                            | 0.0000000   | 자동화 가능         | 플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.              |
| Program<br>VST3 ID 1886548852                      | Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity | Init / Flat | 자동화 가능         | 공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다. |

## 문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.