

TB Grain Phaser

Version: 2.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-17

Översikt

Snider in ett rörligt mönster av spektrala luckor till ett ljud, vilket skapar en kornliknande struktur utan att skära, sträcka eller repitcha framförandet.

Vad denna plug-in löser

Statiska pads, gitarrunderhåll, trumslingsor och effekter behöver ofta intern rörelse utan att bli en konventionell refräng, flanger eller granulerad sampler. TB Grain Phaser skapar ett tätt upprepande mönster av spektrala gap, flyttar det mönstret och kan kretsa runt den resulterande texturen över stereon. Originalljudet klipps inte i samplingsar, omarrangeras, tidsutsträckt eller tonhöjdsförskjutet.

Vad du kan förvänta dig

- Breda dammiga springor eller fin tät kornliknande struktur från samma källa
- Statisk etsning, försiktig drift, fokuserad färd eller breda experimentella orbitala rörelser
- En latensjusterad torr/våt blandning som fungerar på inlägg och parallella ljuddesignskikt
- En riktig Grain Chamber display, elva fabriksstartpunkter och fullständig återkallelse av användarförinställda

Hur det fungerar

TB Grain Phaser undersöker korta överlappande moment i spektrumet och tillämpar ett upprepat mönster av förstärkningsgap. Att flytta det mönstret skapar intrycket av spektrala korn, men den ursprungliga prestandan skärs aldrig i prover eller omarrangeras.

GRAIN definierar mönstret, MOVE färdas genom det, AMOUNT styr hur tydligt det är ristat och WIDTH sprider endast den genererade rörelsen. En fördröjd direkt bana håller MIX och BYPASS i linje med det spektrala resultatet.

Snabbstart

- 1** Sätt i plug-in på en pad, gitarr, trumbuss eller ljuddesignlager och börja med Init eller närmaste fabriksförinställning.
- 2** Ställ in GRAIN först: flytta lägre för färre breda mellanrum eller högre för en finare, tätare textur.
- 3** Höj MOVE tills mönstret färdas med önskad rörelsekänsla; använd dess neutrala läge för en statisk centrerad etsning.
- 4** Höj AMOUNT tills kornkontrasten är klar, minska den sedan om attackerna blir ihåliga eller sprids.
- 5** Lägg till WIDTH efter att texturen fungerar i mitten. Använd den övre delen av kontrollen endast som ett avsiktligt experimentellt val och kontrollera mono.
- 6** Blanda MIX för att behålla originalprestandan eller flytta den helt mot den designade texturen.
- 7** Jämför med BYPASS medan DAW fördröjningskompensation är aktiverad, spara sedan en användarförinställning när resultatet fungerar över hela passagen.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Spektrala korn, inte skivade prover

Plugin-programmet tittar på korta överlappande moment i spektrumet och placerar ett upprepat mönster av nivågap över dem. GRAIN ändrar hur grovt eller fint mönstret är, MOVE färdas genom det, AMOUNT ändrar dess djup och energi och WIDTH fördelar den genererade rörelsen över stereon. Eftersom ljudet inte klipps i tidsdomänkorn finns det ingen kontroll för provskivning, kornstigning, omvänd eller tidsutdragning.

Grain Chamber

LOW-till-HIGH-visningen använder verklig telemetri från insignalen och bearbetningen. Ljusa fosforgröna koreanska, kinesiska, japanska och engelska glyfer visar energi som passerar, medan dämpade gröna glyfer visar energi som masken tar bort. Insignalens energi styr beläggning och ljusstyrka; GRAIN avgör hur många glyfkandidater varje aktivt band kan visa. Rörelsen uppifrån och ned följer maskens verkliga fas, små horisontella förskjutningar följer panoreringen, glyfstorleken följer djupet och svaga uppåtriktade ekon visar den teckenberoende Side-fasindikationen. Det är en aktivitetssvy, inte dekorativt Matrix-regn, en tonhöjdsjäkmätare eller en autonom animering.

Hur de fyra ljudmakron samverkar

GRAIN ställer in storleken och avståndet för spektralmönstret. MOVE utvecklar både resor och genererad rumslig rörelse. AMOUNT levererar den hörbara kontrasten och rörelseenergin; i sitt neutrala läge blir den våta motorn genomskinlig. WIDTH styr endast stereorörelsen som läggs till av plug-in och kan inte skapa rörelse själv när MOVE eller AMOUNT är neutral. MIX blandar sedan de justerade direkta och bearbetade vägarna.

Förinställning och historikhuvud

Rubriken innehåller Föregående, den aktuella förinställningsmenyn, Nästa, Spara, Undo och Redo. Föregående och Nästa bläddrar genom fabriksförinställningar och alfabetiskt sorterade användarförinställningar och börjar om vid listans slut. Fabriksuppsättningen består av Init, Soft Motion, Guitar Drift, Drum Scatter, Coarse Dust, Fine Grain, Static Etch, Pad Orbit, Focused Travel, Full Travel och Doppler Rift. När reglagens inställningar inte längre överensstämmer med den valda förinställningen ändras namnet till MODIFIED.

Användarförinställningar och sessionsåterkallelse

Användarförinställningar använder tillägget .tbgp och sparas i Documents/TB_GrainPhaser/Presets/User. Ett återkallande från fabrik eller användare är ett Undo steg. Det valda användarnamnet och referenstillståndet returneras med DAW-sessionen och en ogiltig eller felaktig produktförinställning avvisas utan att det aktuella ljudet delvis ändras.

Timing och stödda signalvägar

Den spektrala processen använder en fast bearbetningsfördröjning, och de torra, våta och bypass-vägarna förblir inriktade. Håll DAW fördröjningskompensation aktiverad och använd effekten primärt för produktion, mixning och ljuddesign snarare än noll-latens liveövervakning. Det aktuella bygget accepterar matchande mono- eller stereoingång och -utgång och använder inte MIDI- eller sidokedjeljud.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
GRAIN	Ändrar det spektrala kornmönstret från brett och grovt till tätt och fint. Det är inte en tidsdomäns kornlängd. Ställ in den före rörelsekontrollerna så att den grundläggande texturen är användbar medan den är statisk.
MOVE	Utvecklar maskens rörelse, mönsterform, rörelsehastighet och den genererade rumsliga omloppsbanan. Höj den tills färden är fri utan att mönstret konkurrerar med prestandan.
WIDTH	Ställer in stereoomloppets räckvidd och Side-fasrörelse som läggs till av plug-in samtidigt som den ursprungliga ingångsstereon bevaras. Lägg till det efter att MOVE och AMOUNT har arbetat i mitten, kontrollera sedan mono innan du behåller en extrem inställning.
AMOUNT	Ställer in spektralt djup, kantkontrast och rörelseenergi. Dess neutrala läge gör den våta rekonstruktionen transparent. Sänk den först när attacker sprids, källan blir ihålig eller för mycket energi försvinner.
MIX	Blandar de latensjusterade direkta och spektrala banorna. Använd en lägre blandning på trummor och gitarr när den direkta attacken ska leda; använd helvåt för designade lager.
BYPASS	Returnerar den latensjusterade direktsignalen med en mjukare övergång. Håll DAW fördröjningskompensation aktiv och jämför samma musikpassage.

Praktiska användningsområden

Subtila pad- eller drönarrörelser

- Börja med Soft Motion eller Pad Orbit och spela ett utdraget ackord.
- Välj en medel-till-fin GRAIN-inställning så att texturen känns sammankopplad snarare än trasig.
- Ställ in MOVE långsamt nog att det harmoniska mönstret utvecklas utan att låta som en upprepande tremolo.
- Använd moderata WIDTH och MIX, kontrollera sedan det utdragna ackordet i mono.

Förväntat resultat: En statisk pad utvecklar en levande intern drift medan dess anteckningar och omslag förblir igenkännbara.

Guitar sustain and release

- Börja med Guitar Drift och loopa en fras som innehåller både pick attack och decay.
- Använd GRAIN för att skilja texturen från grundtonen utan att tunna ut hela noten.
- Sänk AMOUNT om hacket blir utsmetat, använd sedan MOVE för att animera sustainen.
- Blanda MIX så att den bearbetade versionen omger den direkta attacken.

Förväntat resultat: Gitarren behåller sin speldefinition medan sustainen får spektral rörelse och utrymme.

Parallell trumspridning

- Börja med Drum Scatter på en insert eller parallell retur.
- Håll GRAIN tillräckligt grov så att rytmen förblir läsbar.
- Använd stark MOVE med kontrollerad AMOUNT, sänk sedan MIX tills de direkta transienterna leder.
- Kontrollera kick och snara i mono innan du ökar WIDTH.

Förväntat resultat: Slingan får animerat skräp och rörelse runt träffarna utan att ersätta den ursprungliga stansen.

Statisk etsning och helvåt konsistens

- Välj Static Etch för ett fast mönster, eller Coarse Dust och Fine Grain för full-våt design.
- Ställ in GRAIN för önskad storlek på spektralhålen.
- Använd AMOUNT för att hitta balansen mellan igenkännbar källa och designad yta.
- Håll MOVE neutral för ett fast avtryck eller höj den först efter att den statiska tonen är användbar.

Förväntat resultat: Källan blir ett repeterbart spektralt material som sträcker sig från snidat och ihåligt till tätt och granulärt.

Undervisa och provspela WIDTH

- Jämför Focused Travel, Full Travel och Doppler Rift för att höra samma kärnrörelse framskrida från centrerad till avsiktligt extrem bredd.
- Välj den minst extrema versionen som skapar det nödvändiga utrymmet, kontrollera sedan mono och Side polaritet.

Förväntat resultat: WIDTH blir ett hörbart rumsligt beslut snarare än en automatisk begäran om maximal storlek.

Vanliga fallgropar

Om det inte finns någon rörelse, bekräfta att BYPASS är avstängd och att både MOVE och AMOUNT är borta från sina neutrala positioner; WIDTH skapar inte enbart rörelse.

Om källan blir för ihållig eller angriper smeten, sänk först AMOUNT och minska sedan MIX.

Om stereocentret försvagas i mono, flytta WIDTH mot dess referens- eller smala ände; den övre regionen är avsiktligt experimentell.

Ett tomt eller stillastående Grain Chamber efter tystnad eller värdestopp förväntas eftersom displayen följer verklig ingångsenergi.

MIX och BYPASS är latensjusterade, men den fasta spektrala fördröjningen känns fortfarande under liveövervakning även när DAW justerar inspelade spår.

Plugin-programmet är inte en granulär sampler och ger inte temposynkronisering, feedback, sidokedja, tonhöjdsförskjutning, tidsutdragning eller översampling.

Stark AMOUNT kan avsiktligt ta bort spektral energi och sprida skarpa transienter; använd en parallell blandning när den ursprungliga attacken måste leda.