

TB Shimmer

دليل المستخدم التفصيلي

معالج ذو وميض حبيبي وذيل مكاني يحول الحبوب المتغيرة في النوافذ إلى سحابة FDN متأخرة الانتشار يمكن التحكم فيها.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 15

1. عرض المنتج

معالج ذو وميض حبيبي وذيل مكاني يحول الحبوب المتغيرة في النوافذ إلى سحابة FDN متأخرة الانتشار يمكن التحكم فيها.

يمكن أن يضيف التأخير والتردد التقليديان عمقا، لكنهما لا ينشئان تلقائيا حركة صاعدة عكسية تشبه الحركة الشبيهة بالجسيمات المرتبطة بالوميض الحبيبي. إن بناء ذلك الناتج من المكونات الإضافية المنفصلة، والتأخير، والتغذية الراجعة، والتصفية، والنشر، والعشوائية هو أمر بطيء ويصعب تذكره. يجمع TB Shimmer تلك المراحل في تأثير محدد واحد للوسادات والمفاتيح والجيتار والغناء والإيقاع والحلقات ومصادر تصميم الصوت مع الحفاظ على المسار الجاف المباشر.

ما النتيجة التي يخلقها

- السحب الحبيبية الصاعدة أو المتساقطة دون تغيير مدة المقطع-Pitch -
- جزيئات مميزة يمكن أن تزدهر في غسل سنيريو متطور سلس
- التحكم المستقل في توقيت الحبوب وحجمها وكثافتها وانعكاسها وثلاثة أنواع من الاختلاف العشوائي
- انعكاسات مبكرة منتشرة وذيل متأخر طويل تمت تصفيته مع استدعاء مضيف قابل للتكرار

تدفق الإشارة

بالإضافة إلى ردود الفعل الحبيبية المفككة المحددة -> تاريخ 8 ثوان -> حبيبات هان المسجلة الكثافة مع درجة الصوت/العكس/العشوائية Input -> تصفية النغمات -> مزيج خام/منتشر مبكرا -> رطب مباشر بالإضافة إلى ثمانية أسطر FDN متأخرة -> عرض Mix -> M/S -> الإخراج

2. دليل الميزات الكامل

Time

يضيظ مدى رجوع كل حبة من التاريخ الدائري، من 60 إلى 1200 مللي ثانية. تبقى القيم القصيرة قريبة من المصدر الحالي؛ القيم الطويلة تفصل السحابة عن الهجوم. Time هو موضع مراجعة داخل التأثير ولا يضيف زمن استجابة المضيف المبلغ عنه.

Size

يضيظ طول نافذة كل حبة من 40 إلى 500 مللي ثانية. تبدو الحبوب القصيرة أكثر دقة وإيقاعا؛ تتداخل الحبوب الطويلة مع نغمات أكثر سلاسة. يساهم Size أيضا في مزيج الانتشار المبكر السلس ومقياس تأخير الذيل المتأخر.

Density

يضيظ معدل تفرخ الحبوب من 2 إلى 24 حبة في الثانية. Low تترك الكثافة أحيانا وفجوات مسموعة؛ الكثافة العالية تبني سحابة مستمرة. Density يزيد أيضا من مزيج الانتشار المبكر ويزن FDN المتأخر بقوة أكبر.

Scatter

يتنوع حجم الحبوب ومقلاة الاستريو، ويحرك حركة حتمية عشوائية سلسلة في الذيل المنتشر. فهو يتحكم في التشتت المكاني والزمني دون استبدال عناصر التحكم المخصصة Level Var، Position Rand، أو Pitch Spray.

Pitch

يضيظ نقل الحبوب الأساسي من -12 إلى +24 نصف النغمات. +12 ينشئ وميض الأوكتاف الكلاسيكي؛ القيم السلبية تخلق سحبا هابطة؛ 0 يحافظ على درجة صوت المصدر قبل تطبيق Pitch Spray.

Reverse

يضيظ احتمالية تشغيل حبة فردية للخلف. تضيف قيم Low حركة استنشاق عرضية؛ تعمل القيم العالية على تحويل الهجمات إلى ازدهار عكسي بينما يظل مسار الجفاف المباشر متاحا من خلال Mix.

Feedback

يعيد الإشارة الحبيبية المفترزة إلى التاريخ ويطيل الذيل المنتشر المتأخر بشكل مستقل، مع اضمحلال الهدف لمدة تصل إلى حوالي 45 ثانية. تتراكم قيم High طبقة الصوت والطاقة، لذا ارفعها تدريجيا وراقب الذيل بعد توقف النقل.

Tone

يضبط الحد الطيفي العلوي للمسار الرطب الحبيبي من 1.2 إلى 18 كيلو هرتز ويرطب كل حلقة ذيل متأخرة. تؤدي الإعدادات المنخفضة إلى تعميم ردود الفعل المتراكمة وتقصير تسوس التردد العالي؛ الإعدادات الأعلى تحافظ على التألق.

Width

يضبط عرض M/S للإشارة الرطبة الحبيبية والمنتشرة المجمعة من أحادية عند 0 بالمائة إلى توسيع متعدد بنسبة 200 بالمائة. أعد التحقق من ارتباط الطور والتوافق الأحادي أعلى من 100 بالمائة.

Mix

يمزج خطيا المسار الجاف الدقيق للعينة مع الإشارة الكاملة الحبيبية والمنتشرة مبكرا والمتأخرة. 0 بالمائة جاف؛ 100 بالمائة رطبة فقط. استخدم إعدادا مبللا بالكامل عند إرجاع aux.

Level Var

يخفف بشكل عشوائي كل حبة بما يصل إلى 12 dB. لا يضيف أبدا مكاسب أعلى من مستوى الحبوب الأساسي؛ تخلق القيم الأعلى مجالا جسيما أقل اتساقا وعمقا أكبر.

Position Rand

يقوم بترتيب موضع قراءة كل حبة بطريقة عشوائية حول الإعداد Time من 0 إلى 100 بالمائة. استخدمه لتخفيف التوقيت المتكرر دون تغيير مركز التأخير الإجمالي.

Pitch Spray

يضيف انحرافا مستقلا في درجة الصوت ثنائي القطب حول إعداد Pitch بما يصل إلى 12 نصف نغمة لكل حبة. تضيف القيم الصغيرة عدم استقرار جوي؛ القيم الكبيرة تخلق سحباً غير متجانسة أو تشبه الكتلة.

Bypass

يستخدم انتقال تجاوز مرني للمضيف مخفض النقر. Bypass يزيل النتيجة المعالجة للمقارنة؛ السماح للذيول الطويلة بالانتهاء قبل إزالة المكون الإضافي أو إغلاق الجلسة.

البرامج والدولة

تعرض نقطة النهاية المرئية للمضيف Program 100 برنامج مصنع عبر المجموعات المساعدة، والمنتشرة، والتألق، والعشوائية، والنضية، والصوتية، والجيتار، والمفاتيح، والوسادات، والظلام، والتجريبية. تحافظ إعدادات المستخدم المسبقة وحالة DAW على جميع عناصر التحكم؛ يتم ترحيل الحالة الصالحة القديمة إلى المخطط الحالي.

3. بداية سريعة

1. ابدأ من Init واضبط Mix على 100 بالمائة مؤقتا حتى يصبح الهيكل الرطب واضحا.
2. اضبط Pitch على +12 نصف نغمات للوميض الكلاسيكي أو اختر فاصل زمني آخر.
3. قم بموازنة Time، Size، وDensity حتى يتناسب إيقاع الحبوب أو السلسلة مع المصدر.
4. أضف Scatter، Reverse، Level Var، و Pitch Spray واحدا تلو الآخر.
5. ارفع Feedback فقط بعد استقرار السحابة الأساسية، ثم استخدم Tone للتحكم في السطوع المتراكم.
6. اضبط Width وأعد Mix إلى الإدخال المطلوب أو التوازن الإضافي أثناء التحقق من التوافق الأحادي ومساحة الإخراج.

4. سير العمل العملي

هالة صوتية

1. اضبط Pitch بين 7+ و 12+ نصف النغمات.
2. استخدم الوسيط Size و Density مع Scatter المتواضع.
3. احتفظ بـ Reverse و Position Rand و Pitch Spray منخفضة.
4. قم بتغميق Tone إذا كان الصغير ينشأ واستخدم Feedback معتدلاً.
5. امزجيه بدرجة معتدلة Mix أو ضعیه مبللاً بالكامل على aux.

النتيجة المتوقعة: يحافظ الصوت على هجمات واضحة بينما تزدهر هالة تصاعديّة ناعمة حول نهايات العبارة.

سديم الوسادة

1. استخدم Time و Size طويلة مع Density عالية.
2. اضبط Pitch على 12+ أو 19+ نصف النغمات.
3. زيادة Scatter و Position Rand و Width.
4. استخدم الوسيط Pitch Spray و Level Var للحركة الداخلية.
5. ارفع Feedback للحصول على ذيل طويل متطور وخفض Tone إذا أصبحت السحابة هشة.

النتيجة المتوقعة: يمتد التناغم المستدام إلى سحابة منشورية واسعة تستمر في التطور بين النوتات الموسيقية.

ازهر الجيتار Reverse

1. استخدم الوسيط Time و Size.
2. ارفع Reverse بقوة مع إبقاء Density معتدلاً.
3. اضبط Pitch على 12+ وأضف القليل من Pitch Spray.
4. استخدم Feedback المعتدل وقم بأتمتة Mix في نهايات العبارات.

النتيجة المتوقعة: نطل الهجمات المنتقاة في المسار الجاف بينما تنتفخ جزينات الأوكتاف المعكوسة خلفها.

غبار طرقي

1. استخدم Size القصير، و Time القصير إلى المتوسط، و Density المنخفض.
2. أبق Feedback منخفضاً.
3. زيادة Scatter و Level Var و Position Rand.
4. استخدم Pitch Spray صغيراً وقل Mix.

النتيجة المتوقعة: يكتسب الأخدود جزينات استريو متناثرة دون أن يتحول إلى غسل ترددي مستمر.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- واترك مساحة للرأس Feedback أو Mix والحبوب الكثيفة يمكنها بناء الطاقة بسرعة؛ قم بخفض Pitch لأعلى، Tone ساطع، High Feedback - يمكن أن يظل الذيل المتأخر مسموعا لفترة طويلة بعد توقف الإدخال؛ الطباعة أو التصدير بعد الحدث المصدر الأخير.
- قد يؤدي الحد الأقصى Width إلى تقليل التوافق الأحادي، بينما يمكن للحبيبات الطويلة الكثيفة أن تخفف من التعريفات العابرة والإيقاعية.
- تستخدم برامج PULSE قيم وقت التشغيل الحر؛ لا يطالب البرنامج الإضافي بمزامنة الإيقاع أو تكميم مقياس MIDI.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 15 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الاقتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بتبديل انتقال تجاوز النقرات المنخفض المرني للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 773352680
يضبط الحبوب التي يتم إنتاجها في الثانية ويزيد أيضا من الانتشار الميكرو ووزن الذيل المتأخر.	قابل للتشغيل الآلي	9.0	2.0 ل 24.0	Density VST3 ID 1552717032
يعيد الإشارة الرطبة الحبيبية المصفاة إلى التاريخ ويحدد هدف تحلل الذيل المنتشر المستقل.	قابل للتشغيل الآلي	42.0	0.0 ل 88.0	Feedback VST3 ID 1955982213
يخفف بشكل عشوائي الحبوب الفردية بما يصل إلى الكمية المحددة dB دون إضافة مكاسب.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	0.0 ل 12.0	Level Var VST3 ID 491597804
يمزج خطيا المسار الجاف الدقيق للعين مع المسار الرطب الحبيبي والمنتشر بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	48.0	0.0 ل 100.0	Mix VST3 ID 108124
يضبط النقل الأساسي لكل حبة قبل تطبيق Pitch Spray لكل حبة.	قابل للتشغيل الآلي	+12	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	Pitch VST3 ID 106677056
يضيف إزاحة عشوائية ثنائية القطب مستقلة حول القاعدة Pitch لكل حبة.	قابل للتشغيل الآلي	0.1	0.0 ل 12.0	Pitch Spray VST3 ID 1467082478
يقوم بترتيب موضع قراءة تاريخ كل حبة بشكل عشوائي حول الإعداد Time.	قابل للتشغيل الآلي	32.0	0.0 ل 100.0	Position Rand VST3 ID 1066122619

وظيفة	حالة المضيف	الاقتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
يختار واحدا من 100 برنامج مصنع مكتشف للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Program VST3 ID 1886548852
يضبط احتمالية أن نقرأ كل حبة نافذتها للخلف.	قابل للتشغيل الآلي	18.0	0.0 ل 100.0	Reverse VST3 ID 1099846370
يختلف حجم الحبوب ومقلاة الاستريو ويدفع حركة عشوائية سلسلة حتمية في الذيل المنتشر.	قابل للتشغيل الآلي	32.0	0.0 ل 100.0	Scatter VST3 ID 1911146174
يضبط مدة الحبوب ويؤثر أيضا على مزيج الانتشار المبكر السلس ومقياس تأخير الذيل المتأخر.	قابل للتشغيل الآلي	160	40 ل 500	Size VST3 ID 3530753
يضبط موضع الرجوع إلى تاريخ الحبوب؛ إنه تأخير إبداعى داخلى ولا يضيف زمن استجابة المضيف المبلغ عنه.	قابل للتشغيل الآلي	240	60 ل 1200	Time VST3 ID 3560141
يمر عبر المسار الرطب الحبيبي ويمرر كل منها عبر حلقة التغذية المرتدة -Low المتأخرة.	قابل للتشغيل الآلي	9000	1200 ل 18000	Tone VST3 ID 3565938
يضبط عرض الاستريو M/S للإشارة الرطبة الحبيبية والمنتشرة المدمجة.	قابل للتشغيل الآلي	135.0	0.0 ل 200.0	Width VST3 ID 113126854

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً ضوئياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.