

TB EQ

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक 24-बैंड पैरामीट्रिक इक्लाइज़र जो स्थिर EQ, गतिशील EQ, वर्णक्रमीय अनुनाद कटौती, चैनल मोड, ऑडिशनिंग और विस्तृत विश्लेषण को जोड़ता है।



कैटलॉग संस्करण: 2.0.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 438

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक 24-बैंड पैरामीट्रिक इक्लाइज़र जो स्थिर EQ, गतिशील EQ, वर्णक्रमीय अनुनाद कटौती, चैनल मोड, ऑडिशनिंग और विस्तृत विश्लेषण को जोड़ता है।

स्टैटिक EQ स्थिर टोनल समस्याओं को हल करता है लेकिन स्तर-निर्भर कठोरता का पालन नहीं कर सकता है। ब्रॉडबैंड संपीड़न स्तर पर प्रतिक्रिया करता है लेकिन अक्सर आवश्यकता से अधिक स्पेक्ट्रम को प्रभावित करता है। TB EQ स्थिर आकार, गतिशील गति और वर्णक्रमीय अनुनाद नियंत्रण को एक ही प्रति-बैंड वर्कफ़्लो के अंदर रखता है ताकि टोनल संतुलन और समस्या नियंत्रण स्थानीयकृत रहे।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- 24 बैंड तक सटीक स्थिर आकार
- Level-निर्भर कटौती या वृद्धि
- संकीर्ण वर्णक्रमीय अनुनाद कमी
- चैनल-चयनात्मक और डेल्टा निगरानी वर्कफ़्लो

संकेत प्रवाह

Input Gain -> 24 ऑर्डर किए गए बैंड, प्रत्येक स्थिर EQ प्लस वैकल्पिक डायनामिक या स्पेक्ट्रल प्रोसेसिंग के साथ -> Output Gain
-> विश्लेषक और ऑडिशन पथ

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

बैंड निर्माण एवं चयन

विश्लेषक और बैंड चयनकर्ता से बैंड बनाएं, चुनें, संक्षम करें या हटाएं। नोड ड्रैगिंग आवृत्ति और लाभ को संपादित करता है; माउस व्हील बदलता है Q. पूर्ण होस्ट परिशिष्ट प्रत्येक प्रति-बैंड समापन बिंदु को सूचीबद्ध करता है।

स्थैतिक फ़िल्टर प्रकार

प्रत्येक बैंड Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, और All Pass को सपोर्ट करता है जहां तैनात बिल्ड उन्हें उजागर करता है। Frequency, लाभ, क्यू और चैनल मोड मूल प्रतिक्रिया को परिभाषित करते हैं।

गतिशील EQ

डायनामिक मोड स्टैटिक बैंड में Threshold, रेंज, Ratio, Attack और Release व्यवहार जोड़ता है। रेंज गति की अधिकतम दिशा और मात्रा निर्धारित करती है।

वर्णक्रमीय प्रसंस्करण

स्पेक्ट्रल मोड चयनित बैंड के आसपास संकीर्ण घटकों का पता लगाने के लिए कम समय के स्पेक्ट्रल विश्लेषण का उपयोग करता है। संवेदनशीलता, गहराई/सीमा, क्षीणन और संबंधित नियंत्रण यह निर्धारित करते हैं कि क्या कम किया गया है और कितना कम किया गया है।

पारस्परिक प्रसंस्करण मोड

गतिशील और स्पेक्ट्रल परतें अलग-अलग प्रति-बैंड प्रक्रियाओं के रूप में अभिप्रेत हैं। दो डिटेक्टरों को एक बैंड पर रखने के बजाय समस्या से मेल खाने वाले मोड का उपयोग करें।

चैनल और डेल्टा उपकरण

चैनल Mode प्रासंगिक स्टीरियो घटक को लक्षित करता है। Delta Band, Delta Mode, और मॉनिटर/ऑडिशन व्यवहार यह अलग करते हैं कि बैंड या प्रोसेसिंग परत क्या बदल रही है।

विश्लेषक

डिस्प्ले लाइव स्पेक्ट्रम, स्थिर वक्र, अपेक्षित गतिशील/स्पेक्ट्रल रेंज और वास्तविक समय की गति को जोड़ती है। दृश्य व्यवहार की पुष्टि करते हैं लेकिन सुनने का स्थान नहीं लेते।

3. त्वरित शुरुआत

1. 0 dB Input और Output Gain से प्रारंभ करें।
2. एक बैंड बनाएं या चुनें और स्थिर फ़िल्टर प्रकार चुनें।
3. संदर्भ में सुनते समय Frequency, लाभ और Q सेट करें।
4. स्तर-निर्भर गति के लिए डायनामिक या संकीर्ण अनुनाद नियंत्रण के लिए स्पेक्ट्रल सक्षम करें।
5. लक्ष्य को सत्यापित करने के लिए डेल्टा/ऑडिशन का उपयोग करें।
6. केवल आवश्यकतानुसार दोहराएं और आउटपुट का समान स्तर पर मिलान करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

कठोर स्वर प्रतिध्वनि

1. कठोर आवृत्ति पर एक संकीर्ण Bell बनाएँ।
2. यदि कठोरता रुक-रुक कर हो तो स्थिर लाभ को तटस्थ के पास रखें।
3. स्पेक्ट्रल मोड सक्षम करें और संवेदनशीलता कम करें जब तक कि केवल अनुनाद प्रतिक्रिया न करे।
4. एक रूढ़िवादी कमी सीमा निर्धारित करें और हटाए गए घटक का ऑडिशन लें।

अपेक्षित परिणाम: कठोर चोटियों को नियंत्रित किया जाता है जबकि आसपास का स्वर खुला रहता है।

गतिशील निम्न-मध्य सफ़ाई

1. बिल्डअप क्षेत्र में एक विस्तृत Bell बनाएं।
2. नकारात्मक रेंज के साथ डायनामिक मोड सक्षम करें।
3. ऊंचे वाक्यांशों के लिए Threshold सेट करें और वाक्यांश लिफाफे का अनुसरण करने के लिए Attack/Release को ट्यून करें।

अपेक्षित परिणाम: Low-मध्य घनत्व तभी कम होता है जब यह अत्यधिक हो जाता है।

Mastering टोन

1. बहुत व्यापक Q मान और छोटे लाभ का उपयोग करें।
2. चैनल मोड में तभी काम करें जब असंतुलन स्पष्ट रूप से स्थानीयकृत हो।
3. मिलान तुलना के लिए Output Gain का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: अनावश्यक चरण या गतिशीलता आंदोलन के बिना संतुलन सूक्ष्मता से बदलता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैंपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।

- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- चौबीस सक्रिय गतिशील या वर्णक्रमीय बैंड सीपीयू गहन हो सकते हैं।
- संकीर्ण बूस्ट बड़े शिखर बना सकते हैं।
- डेल्टा मॉनिटरिंग नैदानिक है और निर्यात से पहले इसे सामान्य स्थिति में लौटाया जाना चाहिए।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फ़ैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 438 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 1655757054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रिज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्रम करता है।
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्रम करता है।
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्रम करता है।
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्रम करता है।
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्रम करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रॉज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्रम करता है।
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्रम करता है।
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्रम करता है।
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्रम करता है।
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्रम करता है।
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्षम करता है।
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्षम करता है।
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	स्वचालित	वर्णक्रमीय या डेल्टा पथ द्वारा प्रयुक्त क्षीणन सेट करता है।
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	स्वचालित	चुनता है कि यह बैंड किस स्टीरियो घटक या चैनल को संसाधित करता है।
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	स्वचालित	स्तर-निर्भर गतिशील EQ परत को सक्षम करता है।
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	स्वचालित	डायनामिक EQ बूस्ट या कट मूवमेंट को सीमित करता है।
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	स्वचालित	स्तर-निर्भर आंदोलन की ताकत को सीमा से ऊपर सेट करता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	स्वचालित	सेट करता है कि डायनामिक EQ कितनी जल्दी वापस आता है।
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जहां डायनामिक EQ मूवमेंट शुरू होता है।
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	स्वचालित	इस EQ बैंड को सक्रम करता है।
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	स्वचालित	बैंड केंद्र, कटऑफ या संदर्भ आवृत्ति सेट करता है।
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	लाभ का उपयोग करने वाले फ़िल्टर प्रकारों के लिए स्थिर बूस्ट या कट सेट करता है।
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	स्वचालित	बैंडविड्थ या ट्रांज़िशन शार्पनेस सेट करता है।
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	स्वचालित	इस बैंड के लिए संकीर्ण STFT वर्णक्रमीय प्रसंस्करण सक्रम करता है।
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय उपचार की गहराई निर्धारित करता है।
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	स्वचालित	तैनात वर्णक्रमीय डिटेक्टर के केंद्रित/संकीर्ण व्यवहार को नियंत्रित करता है।
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	स्वचालित	वर्णक्रमीय गति या कमी को सीमित करता है।
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	स्वचालित	सेट करता है कि संकीर्ण वर्णक्रमीय घटकों का कितनी आसानी से पता लगाया जाता है।
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	स्वचालित	स्थिर फ़िल्टर आकार का चयन करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	स्वचालित	बैंड-डेल्टा मॉनिटरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंड का चयन करता है।
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	स्वचालित	डायग्नोस्टिक डेल्टा-मॉनिटरिंग मोड का चयन करता है।
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	प्रोसेसर में प्रवेश करने वाले स्तर को सेट करता है और इसलिए डाउनस्ट्रीम ड्राइव या डिटेक्शन को बदलता है।
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।