

TB Jewel Digger & Finder

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HARMONIC DETAIL
Reveal sparkle and upper texture.

RESONANT SHIMMER
Add crystalline tonal accents.

MIX CONTROL
Blend enhancement without harshness.

The screenshot displays the TB Jewel Digger & Finder software interface. At the top, a status bar indicates 'Audio input is muted to avoid feedback loop'. The main window is titled 'Jewel Digger & Finder' and features a 'PRESET' dropdown, 'Save', 'Load', and 'FIND MODE' buttons. A central waveform display shows a sequence of notes labeled C1 through C8. The interface is divided into three main sections: 'FILTERING', 'CRYSTALLIZING', and 'MIX / OUTPUT'. The 'FILTERING' section includes a 'Scale' dropdown set to 'A3', a 'Chromatic' dropdown set to 'Crystal', and a 'Motion' dropdown set to 'Find'. It also features a 'Rate' knob set to 35%, a 'Q' knob set to 10.3, and a 'Density' knob set to 12. The 'CRYSTALLIZING' section contains a grid of knobs for 'Crystal Mix' (35%), 'Crystal Send' (80%), 'Crystal Delay' (140ms), 'Feedback' (45%), 'Spread' (60%), 'Attack' (42ms), and 'Decay' (78ms). The 'MIX / OUTPUT' section includes a 'Mix' knob set to 100% and an 'Output' knob set to 0.00. A 'Crystal Only' button is located at the bottom of the 'CRYSTALLIZING' section. Three callout boxes with red borders and arrows point to specific controls: 'HARMONIC DETAIL' points to the 'Scale' dropdown, 'RESONANT SHIMMER' points to the 'Crystal Send' knob, and 'MIX CONTROL' points to the 'Mix' knob.

Cel

Zamienia przychodzące nuty w dostrojony rezonans i lśniący kryształowy ruch.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Amount Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.35	Ustawia, jak mocno nazwany efekt zmienia dźwięk.
Base Low Cut Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Usuwa niskie częstotliwości, zanim dostaną się do głównej sekcji rezonansowej.
Base Note Zasięg: C0 do C8 Domyślne: A3	Ustawia nutę podstawową używaną do budowania wzoru rezonansowego.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Crystal Damp Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.45	Przyciemnia cząstki kryształów i zmiękcza ich ogon o wysokiej częstotliwości.
Crystal Mix Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.35	Ustawia poziom warstwy cząstek kryształu.
Crystal Only Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Pozwala usłyszeć tylko warstwę kryształu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Crystal Send Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.8	Ustawia ilość dźwięku wysyłaną do sekcji cząstek kryształu.
Crystal Spread Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.6	Rozprzestrzenia cząsteczki kryształu w polu stereo.
Density Zasięg: 1 do 24 Domyślne: 12	Ustawia liczbę zdarzeń lub warstw nakładających się jednocześnie.
Division Zasięg: 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 Domyślne: 1/4	Wybiera podział tempa używany, gdy włączone jest Rate Sync.
Filter Zasięg: Find, Dig Domyślne: Find	Wybiera Find do podkreślania rezonansów lub Dig do rzeźbienia wokół nich.
Grain Attack Zasięg: 0.01 do 0.75 Domyślne: 0.35	Ustawia szybkość reakcji tej partii na rozpoczęcie dźwięku.
Grain Decay Zasięg: 0.01 do 0.95 Domyślne: 0.65	Ustawia czas zanikania lub powrotu tej części.
Grain Delay Zasięg: 0 do 1000 Domyślne: 140	Ustawia czas oczekiwania cząstek kryształu, zanim zostaną usłyszane.
Grain Feedback Zasięg: 0% do 100% Domyślne: 45%	Zwraca przetworzony dźwięk do efektu, aby go rozszerzyć lub zintensyfikować.
Grain Size Zasięg: 15 do 400 Domyślne: 120	Ustawia ilość szczegółów cząstek lub losową zmienność.
Mix Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 1	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Motion Zasięg: Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos Domyślne: Arp Up	Wybiera sposób, w jaki rezonansowe nuty zmieniają się w czasie.
Motion Depth Zasięg: 0 do 24 Domyślne: 7	Ustawia, jak daleko wzór rezonansowy przesuwa się w wybranej skali.
Output Zasięg: -18 do 6 Domyślne: 0	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu.
Pitch Zasięg: -24 do 24 Domyślne: 12	Przesuwa wysokość przetworzonego dźwięku w górę lub w dół.
Program Zasięg: 9 programy fabryczne Domyślne: Initialize	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Q Zasięg: 0.35 do 24 Domyślne: 6	Ustawia szerokość lub wąskość wybranej częstotliwości.
Random Zasięg: 0 do 1 Domyślne: 0.5	Dodaje zróżnicowanie do ruchu rezonansowego i wzoru cząstek.
Rate Zasięg: 0.02 do 64 Domyślne: 0.5	Ustawia szybkość powtarzania ruchu.
Rate Sync Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Blokuje prędkość Motion do tempa utworu.
Reverse Chance Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 0	Ustawia, czy i jak często przetworzone fragmenty są odtwarzane do tyłu.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Scale Zasięg: Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian Domyślne: Chromatic	Wybiera zestaw nut używanych przez ruchome rezonanse.
Shovel Zasięg: Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt Domyślne: Crystal	Wybiera materialny charakter warstwy rezonansowej.