

TB Vocoder

MANUAL DE USUARIO

CARRIER + VOICE
Combine synth tone with speech.

BAND SHAPING
Sculpt the coded spectrum.

BLEND CONTROL
Balance clarity and robotic texture.

The screenshot displays the TB_VOCODER software interface. At the top, there's a header with the title 'TB_VOCODER' and a dropdown menu set to 'Int'. Below this is a section for 'SOURCE' with a 'HYBRID' button and a '32 BANDS - RESYNTHESIS SPECTRUM' label. The main interface is divided into several control panels: 'CARRIER' (with 'SIDECHAIN' and 'TUNE' knobs), 'FILTERBANK' (with 'BANDS', 'LOW', 'HIGH', 'ATTACK', and 'RELEASE' knobs), 'IMPRINT' (with 'TYPE', 'IMPRINT', 'WHITEN', 'FLOOR', 'SHIFT', and 'WARP' knobs), and 'OUTPUT' (with 'PRESSURE', 'TONE', 'WIDTH', 'MIX', and 'OUTPUT' knobs). The 'BLEND CONTROL' callout points to the 'SHIFT' knob in the 'IMPRINT' section. The 'CARRIER + VOICE' callout points to the 'HYBRID' button. The 'BAND SHAPING' callout points to the 'BANDS' knob in the 'FILTERBANK' section.

Propósito

Coloca el ritmo y la articulación de un sonido en el tono de otro sonido.

Licencia: MIT License

Este software tiene la licencia MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte el archivo de LICENCIA del repositorio para conocer los términos completos.

Propiedades controlables

Cada control aparece listado por su nombre de panel. Utilice la descripción para decidir qué escuchar y luego realice pequeños cambios en el contexto de la música.

Controles y configuraciones	que cambia
Attack Rango: 0.1 a 200 Predeterminado: 3	Establece la rapidez con la que reacciona el efecto cuando comienza un sonido. Los valores más rápidos controlan el frente; los valores más lentos mantienen más fuerza.
Bands Rango: 8 a 64 Predeterminado: 32	Establece cuántos cortes de frecuencia llevan la forma del habla. Más bandas suenan más claras; Menos bandas suenan más vintage.
Bypass Rango: Off, On Predeterminado: Off	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después.
Carrier Count Rango: 2 a 100 Predeterminado: 3	Establece cuántas voces de portadoras internas se superponen.
Carrier Resonance Rango: 0 a 100 Predeterminado: 50	Cambia la nitidez y el enfoque tonal de las voces del operador interno.
Carrier Tune Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Elige la nota principal o el área tonal utilizada por este control.
Color Rango: 0 a 100 Predeterminado: 30	Cambia el brillo general y el carácter tonal.

Controles y configuraciones	que cambia
Detail Rango: 0 a 100 Predeterminado: 65	Establece la cantidad de voz fina y detalles transitorios que se transfieren.
Floor Rango: -90 a -30 Predeterminado: -70	Establece qué tan silenciosa puede ser la entrada antes de que se cierre el movimiento transferido.
Imprint Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Establece la fuerza con la que se imprimen en el soporte la articulación y el ritmo de la entrada.
Mix Rango: 0 a 100 Predeterminado: 100	Combina el sonido original con el sonido procesado.
Output Rango: -18 a 6 Predeterminado: 0	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento.
Pressure Rango: 0 a 100 Predeterminado: 25	Añade densidad y firmeza al sobre transferido.
Program Rango: 120 programas de fábrica Predeterminado: Init	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual.
Range High Rango: 2000 a 18000 Predeterminado: 14000	Establece la frecuencia más alta utilizada para transferir la articulación.
Range Low Rango: 40 a 500 Predeterminado: 90	Establece la frecuencia más baja utilizada para transferir la articulación.
Release Rango: 5 a 2000 Predeterminado: 50	Establece la rapidez con la que se relaja el efecto después de que el sonido se vuelve más silencioso.
Shift Rango: -24 a 24 Predeterminado: 0	Mueve el tono o la estructura de frecuencia seleccionados hacia arriba o hacia abajo.

Controles y configuraciones	que cambia
Sibilance Rango: 0 a 100 Predeterminado: 50	Restaura o enfatiza consonantes como S y T para palabras más claras.
Sidechain Rango: Off, On Predeterminado: Off	Utiliza un sonido externo como portador en lugar del portador interno.
Tone Rango: -100 a 100 Predeterminado: 0	Hace que el resultado del vocoder sea más oscuro o más brillante.
Type Rango: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Predeterminado: Vocoder	Elige el carácter del sonido o el estilo de procesamiento.
Warp Rango: -100 a 100 Predeterminado: 0	Estira o cambia la forma de frecuencia transferida para un carácter vocal diferente.
Whiten Rango: 0 a 100 Predeterminado: 75	Iguala el espectro de la portadora para que los detalles del habla se transfieran con mayor claridad.
Width Rango: 0 a 200 Predeterminado: 100	Establece la extensión estéreo del sonido procesado.