

TB Vocoder

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Bir sesin ritmini ve artikülasyonunu başka bir sesin tonuna yerleştirir.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Attack Aralık: 0.1 için 200 Varsayılan: 3	Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur.
Bands Aralık: 8 için 64 Varsayılan: 32	Konuşma şeklini kaç frekans diliminin taşıyacağını ayarlar. Daha fazla grup daha net ses çıkarır; daha az sayıda grup kulağa daha vintage geliyor.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Carrier Count Aralık: 2 için 100 Varsayılan: 3	Kaç tane dahili taşıyıcı sesin birlikte katmanlanacağını ayarlar.
Carrier Resonance Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 50	Dahili taşıyıcı seslerin keskinliğini ve ton odağını değiştirir.
Carrier Tune Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Bu kontrol tarafından kullanılan ana notayı veya ton alanını seçer.
Color Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 30	Genel parlaklığı ve ton karakterini değiştirir.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Detail Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 65	Ne kadar ince konuřmanın ve geici ayrıntının aktarılacaęını ayarlar.
Floor Aralık: -90 için -30 Varsayılan: -70	Aktarılan hareket kapanmadan nce giriřin ne kadar sessiz olabileceęini ayarlar.
Imprint Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Giriřin artiklasyonunun ve ritminin taşıyıcıya ne kadar gl yazdırılacaęını ayarlar.
Mix Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Orijinal sesi iřlenmiř sesle harmanlar.
Output Aralık: -18 için 6 Varsayılan: 0	İřlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar.
Pressure Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 25	Aktarılan zarfa yoğunluk ve saęlamlık katar.
Program Aralık: 120 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika bařlangı noktası ykler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak řekilde ayarlayın.
Range High Aralık: 2000 için 18000 Varsayılan: 14000	Artiklasyonu aktarmak için kullanılan en yksek frekansı ayarlar.
Range Low Aralık: 40 için 500 Varsayılan: 90	Artiklasyonu aktarmak için kullanılan en dřk frekansı ayarlar.
Release Aralık: 5 için 2000 Varsayılan: 50	Ses sessizleřtikten sonra efektin ne kadar abuk gevřeyeceęini ayarlar.
Shift Aralık: -24 için 24 Varsayılan: 0	Seilen perdeyi veya frekans yapısını yukarı veya ařaęı hareket ettirir.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Sibilance Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 50	Daha net kelimeler için S ve T gibi ünsüzleri geri yükler veya vurgular.
Sidechain Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Taşıyıcı olarak dahili taşıyıcı yerine harici bir ses kullanır.
Tone Aralık: -100 için 100 Varsayılan: 0	Ses kodlayıcı sonucunu daha koyu veya daha parlak yapar.
Type Aralık: Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert Varsayılan: Vocoder	Ses karakterini veya işleme stilini seçer.
Warp Aralık: -100 için 100 Varsayılan: 0	Farklı bir vokal karakteri için aktarılan frekans şeklini uzatır veya deęiřtirir.
Whiten Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 75	Konuşma ayrıntılarının daha net aktarılması için taşıyıcı spektrumunu eşitler.
Width Aralık: 0 için 200 Varsayılan: 100	İşlenen sesin stereo yayılımını ayarlar.