

TB Step Shifter

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador de color y tono de serie armónica que mueve los armónicos seleccionados en lugar de simplemente volver a muestrear todo el espectro.



Versión del catálogo: Current

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 7

1. Propósito del producto

Un procesador de color y tono de serie armónica que mueve los armónicos seleccionados en lugar de simplemente volver a muestrear todo el espectro.

El cambio de tono convencional mueve todos los componentes espectrales juntos. TB Step Shifter rastrea una fuente de tono, identifica su serie armónica y reubica los armónicos seleccionados. Esto permite el movimiento del tono o la recoloración de los armónicos superiores mientras se conserva más tiempo original y, en el modo Colorize, la fundamental.

¿Qué resultado crea?

- Transposición en serie armónica
- Recoloración de armónicos superiores con una fundamental fundamentada
- Fast o resolución de análisis fino
- Control continuo de selección seco/húmedo y armónicos.

Flujo de señal

Input -> análisis de tono/fundamental -> selección armónica por Step -> Pitch reubicación -> opcional Colorize preservación fundamental -> reconstrucción -> Mix

2. Guía de funciones completa

Pitch

Establece el cambio de destino de -24 a +24 semitonos.

Step

Controla qué parte de la estructura armónica participa en la reubicación. Los valores más bajos afectan a menos componentes; los valores más altos transforman más partes de la serie.

Colorize

Cuando está desactivado, la serie armónica detectada se desplaza como un efecto de tono. Cuando está activado, la fundamental puede permanecer anclada mientras los armónicos superiores se mueven, creando una nueva identidad tímbrica.

Resolution

Fast responde más rápidamente y se adapta al cambio de notas; Fine utiliza análisis más detallados y se adapta a material estable y sostenido.

Mix y Programas

Mix combina la reconstrucción con el original. Los programas cubren octava limpia, quinta, octava profunda, peso secundario, vidrio armónico y pátina cálida.

3. Inicio rápido

1. Utilice una fuente monofónica limpia y con un tono claro.

2. Elija Fast para líneas en movimiento o Fine para tonos sostenidos.
3. Establezca Pitch.
4. Eleve Step hasta que se muevan suficientes armónicos.
5. Habilite Colorize para cambio de timbre en lugar de cambio de notas completas.
6. Establezca Mix en contexto.

4. Flujos de trabajo prácticos

color armónico

1. Habilite Colorize.
2. Establezca Pitch en +7 o +12 semitonos.
3. Utilice resolución media Step y Fine.
4. Licue debajo completamente mojado.

Resultado esperado: El centro de la nota permanece reconocible mientras que los armónicos adquieren un color vidrioso o desplazado.

Octava espectral

1. Deshabilite Colorize.
2. Establezca Pitch en +12 o -12.
3. Aumente Step y elija la resolución que siga el rendimiento.

Resultado esperado: La serie armónica rastreada avanza hacia una transformación de octava distinta.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Las fuentes polifónicas o ruidosas pueden confundir el seguimiento fundamental.
- Es posible que los fundamentales muy bajos no proporcionen suficientes armónicos estables.

- El efecto es intencionalmente diferente del cambio de tono de banda ancha transparente.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 7 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Mix VST3 ID 108124	0.0% a 100%	100%	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st a +24.0 st	+12.0 st	Automatizable	Mueve el tono, la estructura de frecuencia o el tamaño de resonancia percibido para el proceso nombrado.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Step VST3 ID 3540684	0.0% a 100%	50%	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.