

TB Step Shifter

دليل المستخدم التفصيلي

معالج ألوان ودرج سلسلة توافقية يحرك النغمات المحددة بدلا من مجرد إعادة تشكيل الطيف بأكمله.



نسخة الكتالوج: Current طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 7

1. عرض المنتج

معالج ألوان ودرج سلسلة توافقية يحرك النغمات المحددة بدلا من مجرد إعادة تشكيل الطيف بأكمله.

يؤدي تغيير درجة الصوت التقليدي إلى تحريك كل مكون طيفي معا. TB Step Shifter يتتبع مصدرا مانلا، ويحدد سلسلته التوافقية، وينقل التوافقيات المحددة. يسمح هذا بحركة طبقة الصوت أو إعادة تلوين التوافقي العلوي مع الحفاظ على المزيد من التوقيت الأصلي، وفي الوضع Colorize، الأساسي.

ما النتيجة التي يخلقها

- تبديل السلسلة التوافقية
- إعادة تلوين التوافقي العلوي مع أساسيات مؤرصة
- أو دقة التحليل الدقيقة Fast -
- التحكم المستمر في الاختيار الجاف/الرطب والتوافقي

تدفق الإشارة

الحفظ الأساسي -> إعادة Colorize النقل -> اختياري Pitch -> Step تحليل الملعب/الأساسي -> الاختيار التوافقي بواسطة -> Input البناء -> Mix

2. دليل الميزات الكامل

Pitch

يضبط إزاحة الوجهة من -24 إلى +24 نصف النغمات.

Step

يتحكم في مقدار البنية التوافقية المشاركة في عملية النقل. تؤثر القيم المنخفضة على مكونات أقل؛ القيم الأعلى تحول المزيد من السلسلة.

Colorize

عند إيقاف التشغيل، يتم إزاحة السلسلة التوافقية المكتشفة كتأثير طبقة الصوت. عند التشغيل، يمكن أن يظل الأساس ثابتا بينما تتحرك التوافقيات العليا، مما يخلق هوية جرسية جديدة.

Resolution

تحليلا أكثر تفصيلا ويناسب المواد المستقرة والمستدامة Fine يستجيب بسرعة أكبر ويناسب الملاحظات المتغيرة؛ يستخدم Fast

والبرامج Mix

يمزج إعادة البناء مع الأصل. تغطي البرامج الأوكتاف النظيف، والخامس، والأوكتاف العميق، والوزن الفرعي، والزجاج التوافقي، والباتينا الدافئة Mix

3. بداية سريعة

1. استخدم مصدرا أحادي الصوت نظيفا واضحا.
2. اختر Fast لتحريك الخطوط أو Fine للنغمات المستمرة.
3. تعيين Pitch.
4. ارفع Step حتى تتحرك التوافقيات بشكل كاف.
5. قم بتمكين Colorize من أجل تبديل النوتة الموسيقية بدلا من تبديل النغمة الكاملة.
6. قم بتعيين Mix في السياق.

4. سير العمل العملي

اللون التوافقي

1. تمكين Colorize.
2. اضبط Pitch على +7 أو +12 نصف النغمات.
3. استخدم الدقة المتوسطة Step و Fine.
4. مزيج تحت الرطب الكامل.

النتيجة المتوقعة: يظل مركز الملاحظات قابلاً للتمييز بينما تأخذ النغمات لونا زجاجيا أو متغيرا.

اوكتاف الطيفية

1. تعطيل Colorize.
2. اضبط Pitch على +12 أو -12.
3. قم بزيادة Step واختر الدقة التي تتبع الأداء.

النتيجة المتوقعة: تتحرك السلسلة التوافقية المتعقبة نحو تحول أوكتاف متميز.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهاز الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن للمصادر متعددة الأصوات أو المزج أن تربك التتبع الأساسي.
- قد لا توفر الأساسيات المنخفضة جدا توافقيات مستقرة كافية.
- يختلف التأثير عمدا عن التحول الشفاف لطبقة النطاق العريض.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المسمات 7 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Colorize VST3 ID 1518668561
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	100%	0.0% ل 100%	Mix VST3 ID 108124
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	+12.0 st	-24.0 st ل +24.0 st	Pitch VST3 ID 106677056
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Program VST3 ID 1886548852
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Fast	Fast, Fine	Resolution VST3 ID 547453100
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	50%	0.0% ل 100%	Step VST3 ID 3540684

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.