

TB SubLow

دليل المستخدم التفصيلي

محرك إضافي منخفض التردد يقوم بإنشاء تردد مستهدف مختار وتشكيله باستخدام Core، Bloom، Punch، ومتابعة المصدر Response.



نسخة الكتالوج: 1.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 8

1. عرض المنتج

محرك إضافي منخفض التردد يقوم بإنشاء تردد مستهدف مختار وتشكيله باستخدام Core: Bloom: Punch، ومتابعة المصدر Response.

يتبع المعالج ذو الأوكتاف السفلي درجة صوت المصدر، ولا يتبع المولد الجيبي الثابت الأطراف الموسيقية. يقوم TB SubLow بإنشاء صوت جهير جديد بتردد مستهدف محدد أثناء استخدام جسم المصدر وسلوك البداية للتحكم في وقت وكيفية ظهور هذا الجهير.

ما النتيجة التي يخلقها

- صوت جهير ثابت عند التردد المختار
- النواة الدورية المركزة بالإضافة إلى الإزهار الرنان/المنتشر
- التعزيز العابر
- المصدر - متابعة الجسم والإفراج

تدفق الإشارة

تحليل مدخلات النطاق الكامل -> استخراج الغلاف/الجسم -> مذبذب Target و Bloom -> Core طبقة الرنين/الانتشار -> Punch طبقة البداية -> تشكيل Output -> Response

2. دليل الميزات الكامل

Target

يضبط صوت الجهير الناتج من 32 إلى 250 هرتز بشكل مستقل عن درجة صوت الإدخال المكتشفة.

Core

يتحكم في المركز الدوري المركز للنهائية المنخفضة المتولدة. إنه يوفر المكون اللوني الأكثر استقراراً.

Bloom

يضيف جسماً رنيناً وانتشاراً قصيراً وتوافقيات دقيقة وهواء حول قلب التردد المنخفض.

Punch

يعزز الطاقة الناشئة بحيث تتحدث الغواصة المولدة مع المصدر العابر بدلاً من الحفاظ عليها فقط تحتها.

Response

يتحكم في مدى قوة وسرعة تتبع الجسم الناتج لحركة المصدر المستخرج. تكون القيم المنخفضة أكثر ثباتاً؛ القيم الأعلى تتبع الأداء بشكل أكثر نشاطاً.

والبرامج Output

يقوم بقص النتيجة التي تم إنشاؤها. تغطي البرامج الأساس العميق، والأرضية المختلطة، والباس/الوسادة/الزهرة السينمائية، ومرساة الركلة، ونبض Output الجهير العلوي.

3. بداية سريعة

1. اضبط Target لنظام التشغيل والترتيب.
2. ارفع Core حتى يصبح الصوت الفرعي مسموعاً.
3. أضف Punch لتوصيله ببداية المصدر.

4. أضيف Bloom للحجم والتوافقيات.

5. Tune Response الجهير دون رفرقة

6. اضبط Output وتحقق من مكبرات الصوت الصغيرة ونظام القدرة الفرعية.

4. سير العمل العملي

مرساة ركلة

1. قم بتعيين Target بالقرب من المستوى الأساسي المنخفض المطلوب.

2. استخدم Core و Punch بشكل معتدل.

3. حافظ على Bloom متحفظا.

4. استخدم مطروفا سريعا للاستجابة يتبع الركلات الفردية.

النتيجة المتوقعة: تكتسب كل ركلة وزنا مستقرا منخفض التردد دون تعزيز EQ التقليدي.

الأساس السينمائي

1. اختر Target منخفضا.

2. استخدم المزيد من Bloom وأبطأ Response.

3. أبق Punch منخفضا ما لم تكن التأثيرات بحاجة إلى التركيز.

النتيجة المتوقعة: أساس منخفض وواسع ومستدام ينمو تحت المصدر.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعدادات المسبقة الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- قد تستهلك الترددات الأقل من قدرة نظام التشغيل مساحة رأسية دون أن يتم سماعها.

- يمكن أن تتعارض الوحدات الفرعية التي تم إنشاؤها مع أساسيات الركلة والباس.

مع مقارنات عالية النجاح وقياس موثوق Monitor -

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعدادات واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 8 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	15.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Bloom VST3 ID 740884
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Active	Active, Bypassed	Bypass VST3 ID 773352680
التحكم الآلي للمضيف في Core. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	30.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Core VST3 ID 1338219768
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.0 dB	-12.0 dB ل +6.0 dB	Output VST3 ID 28191868
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Tight Impact, Deep Foundation, Subtle Mix Floor, Bass Bloom, Pad Bloom, Cinematic Bloom, Slow Room, Kick Anchor, Bass Support, Punch Translator, Upper Bass Pulse	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Punch. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	20.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Punch VST3 ID 954735753
التحكم الآلي للمضيف في Response. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	50.0 %	0.0 % ل 100.0 %	Response VST3 ID 1807160385
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	55.00 Hz	32.00 Hz ل 250.00 Hz	Target VST3 ID 1331907200

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.