

TB Shimmer

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Granulowany połysk i procesor przestrzennego ogona, który zamienia okna z przesuniętymi tonami w kontrolowaną, wcześniej rozproszoną chmurę FDN.



Wersja katalogowa: 1.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 15

1. Przeznaczenie produktu

Granulowany połysk i procesor przestrzennego ogona, który zamienia okna z przesuniętymi tonami w kontrolowaną, wcześniej rozproszoną chmurę FDN.

Konwencjonalne opóźnienie i pogłos mogą dodać głębi, ale nie tworzą automatycznie wznoszącego się, odwróconego, cząsteczkowego ruchu kojarzonego z ziarnistym połyskiem. Budowanie, które wynika z oddzielnych wtyczek wysokości, opóźnienia, sprzężenia zwrotnego, filtrowania, dyfuzji i randomizacji, jest powolne i trudne do przypomnienia. TB Shimmer łączy te etapy w jeden deterministyczny efekt dla padów, klawiszy, gitary, wokalu, perkusji, pętli i źródeł projektowania dźwięku, zachowując jednocześnie bezpośrednią, suchą ścieżkę.

Jaki wynik to daje

- Pitch – wznoszące się lub opadające ziarniste chmury bez zmiany czasu trwania klipu
- Wyraźne cząsteczki, które mogą rozkwitnąć, tworząc płynnie rozwijający się efekt stereo
- Niezależna kontrola czasu ziarna, rozmiaru, gęstości, odwrócenia i trzech rodzajów losowej zmienności
- Rozproszone wczesne odbicia i długi, przefiltrowany późny ogon z powtarzalnym przywoływaniem żywiciela

Przepływ sygnału

Input plus ograniczone, filtrowane ziarniste sprzężenie zwrotne -> 8-sekundowa historia -> taktowane gęstością ziarna Hanna z wysokością/odwrotnością/randomizacją -> filtrowanie tonów -> mieszanka surowa/wcześnie rozproszona -> bezpośrednia mokra plus osiem linii późnego FDN -> szerokość M/S -> Mix -> wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Time

Ustawia, jak daleko wstecz każde ziarno odczytuje historię cykliczną, od 60 do 1200 ms. Krótkie wartości pozostają blisko obecnego źródła; wartości długie oddzielają chmurę od ataku. Time to pozycja wsteczna efektu, która nie dodaje zgłaszanego opóźnienia hosta.

Size

Ustawia długość okna każdego ziarna od 40 do 500 ms. Krótkie ziarna brzmią bardziej szczegółowo i rytmicznie; długie ziarna nakładają się na głośniejsze tony. Size również przyczynia się do wygładzenia mieszanki wczesnej dyfuzji i skali opóźnienia późnego ogona.

Density

Ustawia szybkość pojawiania się ziaren od 2 do 24 ziaren na sekundę. Low gęstość pozostawia słyszalne zdarzenia i przerwy; duża gęstość tworzy ciągłą chmurę. Density zwiększa również mieszankę wczesnej dyfuzji i silniej obciąża późną FDN.

Scatter

Zmienia wielkość ziaren i panoramę stereo oraz steruje deterministycznym, płynnym i losowym ruchem w rozproszonym ogonie. Kontroluje rozproszenie przestrzenne i czasowe bez wymiany dedykowanych elementów sterujących Level Var, Position Rand lub Pitch Spray.

Pitch

Ustawia transpozycję ziarna podstawowego z półtonów -12 do +24. +12 tworzy klasyczny połysk oktawowy; wartości ujemne tworzą opadające chmury; 0 zachowuje ton źródłowy przed zastosowaniem Pitch Spray.

Reverse

Ustawia prawdopodobieństwo, że pojedyncze ziarno będzie odtwarzane wstecz. Wartości Low dodają sporadyczne ruchy wdechowe; wysokie wartości zamieniają ataki w odwrotne ataki, podczas gdy bezpośrednia sucha ścieżka pozostaje dostępna przez Mix.

Feedback

Zwraca przefiltrowany sygnał ziarnisty do historii i niezależnie wydłuża późny ogon rozproszony, z docelowym zanikiem do około 45 sekund. Wartości High kumulują wysokość i energię, dlatego podnoś ją stopniowo i monitoruj ogon po zatrzymaniu transportu.

Tone

Ustawia górną granicę widma ziarnistej mokrej ścieżki od 1,2 do 18 kHz i tłumi każdą pętlę późnego ogona. Niższe ustawienia przyciemniają nagromadzone sprzężenia zwrotne i skracają zanik wysokich częstotliwości; wyższe ustawienia zachowują blask.

Width

Ustawia szerokość M/S dla połączonego, ziarnistego i rozproszonego mokrego sygnału od mono na poziomie 0 procent do celowego poszerzenia na poziomie 200 procent. Sprawdź ponownie korelację fazową i zgodność monofoniczną powyżej 100 procent.

Mix

Liniowo łączy suchą ścieżkę odpowiadającą próbce z pełnym ziarnistym, wcześnie rozproszonym i późnym sygnałem. 0 procent jest suche; 100 procent jest tylko mokre. Użyj ustawienia całkowicie mokrego na powrocie Aux.

Level Var

Losowo tłumi każde ziarno aż do 12 dB. Nigdy nie dodaje wzmocnienia powyżej podstawowego poziomu ziarna; wyższe wartości tworzą mniej jednolite pole cząstek i większą głębość.

Position Rand

Losowo losuje pozycję odczytu każdego ziarna wokół ustawienia Time od 0 do 100 procent. Użyj go, aby poluzować powtarzające się taktowanie bez zmiany ogólnego centrum opóźnienia.

Pitch Spray

Dodaje niezależną dwubiegunową odchyłkę wysokości dźwięku wokół ustawienia Pitch o maksymalnie 12 półtonów na ziarno. Małe wartości dodają chorusowej niestabilności; duże wartości tworzą chmury atonalne lub przypominające klastry.

Bypass

Wykorzystuje przejście obejścia widoczne dla hosta, które wymaga mniej kliknięć. Bypass usuwa przetworzony wynik do porównania; poczekaj, aż długie ogony dobiegną końca przed usunięciem wtyczki lub zamknięciem sesji.

Programy i stan

Widoczny dla hosta punkt końcowy Program udostępnia 100 programów fabrycznych w grupach użytkowych, rozproszonych, błyszczących, losowych, pulsacyjnych, wokalnych, gitarowych, klawiszowych, padach, ciemnych i

eksperymentalnych. Ustawienia użytkownika i stan DAW zachowują wszystkie elementy sterujące; starszy prawidłowy stan jest migrowany do bieżącego schematu.

3. Szybki start

1. Zaczynij od Init i ustaw tymczasowo Mix na 100 procent, aby mokra struktura była przejrzysta.
2. Ustaw Pitch na +12 półtony, aby uzyskać klasyczny połysk lub wybierz inny interwał.
3. Balansuj Time, Size i Density, aż rytm lub gładkość ziaren będzie odpowiadać źródłu.
4. Dodaj pojedynczo Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand i Pitch Spray.
5. Podnieś Feedback dopiero, gdy podstawowa chmura będzie stabilna, a następnie użyj Tone, aby kontrolować skumulowaną jasność.
6. Ustaw Width i zwróć Mix do wymaganej wkładki lub balansu pomocniczego, sprawdzając kompatybilność mono i zapas wyjściowy.

4. Praktyczne przepływy pracy

Aureola wokalna

1. Ustaw Pitch pomiędzy półtonami +7 i +12.
2. Użyj medium Size i Density ze skromnym Scatter.
3. Utrzymuj niskie wartości Reverse, Position Rand i Pitch Spray.
4. Przyciemnij Tone, jeśli sybilans się zwiększa i użyj umiarkowanego Feedback.
5. Zmiksuj na konserwatywnym poziomie Mix lub umieść całkowicie mokre na urządzeniu dodatkowym.

Oczekiwany wynik: Wokal utrzymuje zrozumiałe ataki, podczas gdy wokół końcówek fraz rozkwita miękka, wznosząca się aureola.

Mgławica Pad

1. Użyj długich Time i Size z wysokim Density.
2. Ustaw Pitch na +12 lub +19 półtonów.
3. Zwiększ Scatter, Position Rand i Width.
4. Do ruchu wewnętrznego użyj medium Pitch Spray i Level Var.
5. Podnieś Feedback, aby uzyskać długi ewoluujący ogon i obniż Tone, jeśli chmura stanie się krucha.

Oczekiwany wynik: Trwała harmonia rozszerza się w szeroką pryzmatyczną chmurę, która ewoluuje pomiędzy nutami.

Reverse rozkwit gitary

1. Użyj nośnika Time i Size.
2. Podnieś mocno Reverse, utrzymując Density umiarkowanie.
3. Ustaw Pitch na +12 i dodaj trochę Pitch Spray.
4. Użyj umiarkowanego Feedback i zautomatyzuj Mix w zakończeniach fraz.

Oczekiwany wynik: Wybrane ataki pozostają na suchej ścieżce, podczas gdy cząstki o odwróconej oktawie puchną za nimi.

Uderzeniowy pył

1. Użyj krótkiego Size, krótkiego do średniego Time i niskiego Density.
2. Utrzymuj Feedback na niskim poziomie.
3. Zwiększ Scatter, Level Var i Position Rand.
4. Użyj małego Pitch Spray i zmniejsz Mix.

Oczekiwany wynik: Rowek zyskuje rozproszone cząsteczki stereo, nie zmieniając się w ciągły efekt pogłosu.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- High Feedback, jasny Tone, w górę Pitch i gęste ziarna mogą szybko wytwarzać energię; opuść Mix lub Feedback i pozostaw wolną przestrzeń.
- Późny ogon może pozostać słyszalny przez długi czas po zatrzymaniu sygnału wejściowego; wydrukuj lub wyeksportuj poza ostatnie zdarzenie źródłowe.
- Ekstremalny Width może zmniejszyć kompatybilność monofoniczną, podczas gdy gęste, długie ziarna mogą złagodzić stany przejściowe i definicję rytmiczną.
- Programy PULSE wykorzystują wartości czasu swobodnego; wtyczka nie wymaga synchronizacji tempa ani kwantyzacji skali MIDI.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Przełącza widoczne dla hosta przejście obejściowe ograniczające liczbę kliknięć.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 to 24.0	9.0	Automatyczne	Ustawia liczbę ziaren wytwarzanych na sekundę, a także zwiększa wagę wczesnej dyfuzji i późnego ogona.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 88.0	42.0	Automatyczne	Zwraca przefiltrowany, mokry sygnał ziarnisty do historii i ustawia niezależny cel zaniku rozproszonego ogona.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 to 12.0	0.0	Automatyczne	Losowo tłumi poszczególne ziarna aż do wybranej wartości dB bez dodawania wzmocnienia.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	48.0	Automatyczne	Liniowo łączy suchą ścieżkę dokładną dla próbki z pełną ziarnistą i rozproszoną ścieżką mokrą.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatyczne	Ustawia podstawową transpozycję dla każdego ziarna przed zastosowaniem każdego ziarna Pitch Spray.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 to 12.0	0.1	Automatyczne	Dodaje niezależne dwubiegunowe losowe przesunięcie skoku wokół podstawy Pitch dla każdego ziarna.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 to 100.0	32.0	Automatyczne	Losowo losuje pozycję odczytu historii każdego ziarna wokół ustawienia Time.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatyczne	Wybiera jeden ze 100 programów fabrycznych udostępnionych hostowi.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 to 100.0	18.0	Automatyczne	Ustawia prawdopodobieństwo, że każde ziarno odczytuje swoje okno od tyłu.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 to 100.0	32.0	Automatyczne	Zmienia wielkość ziaren i panoramę stereo oraz steruje deterministycznym, płynnym i losowym ruchem w rozproszonym ogniu.
Size VST3 ID 3530753	40 to 500	160	Automatyczne	Ustawia czas trwania ziarna, a także wpływa na wygładzoną mieszankę wczesnej dyfuzji i skalę opóźnienia późnego ogona.
Time VST3 ID 3560141	60 to 1200	240	Automatyczne	Ustawia pozycję przeglądania historii ziaren; jest to wewnętrzne opóźnienie twórcze i nie dodaje zgłaszanego opóźnienia hosta.
Tone VST3 ID 3565938	1200 to 18000	9000	Automatyczne	Low - przechodzi przez ziarnistą moką ścieżkę i tłumi każde przejście przez pętlę sprzężenia zwrotnego z późnym ogonem.
Width VST3 ID 113126854	0.0 to 200.0	135.0	Automatyczne	Ustawia szerokość stereo M/S dla połączonego, ziarnistego i rozproszonego mokrego sygnału.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.