

TB Inverted Flanger

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Hiệu ứng điều chế độ trễ ngắn đảo pha để loại bỏ rỗng, quét kim loại và chuyển động khoa học viễn tưởng tập trung.



Phiên bản danh mục: 1.3.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 7

1. Mục đích sản phẩm

Hiệu ứng điều chế độ trễ ngắn đảo pha để loại bỏ rỗng, quét kim loại và chuyển động khoa học viễn tưởng tập trung.

Mặt bích truyền thống thêm bản sao độ trễ đã điều chế vào tín hiệu khô. TB Inverted Flanger đảo ngược mối quan hệ pha của các giọng bị trễ, tạo ra khả năng khử sâu hơn và đặc tính trống hơn, có tính trừu tượng hơn trong khi vẫn giữ được nét quét dễ nhận biết của một flanger.

Nó tạo ra kết quả gì

- Hollow chuyển động hủy pha
- Quét tia kim loại và quét lược
- Độ rộng hoạt ảnh tinh tế ở mức trộn thấp
- Điều chế kiểu bàn đạp có thể lặp lại với sáu chương trình

Luồng tín hiệu

Đầu vào khô -> LFO được chia sẻ -> ba giọng nói có độ trễ đảo ngược ngắn -> vòng phản hồi -> cân bằng lỗi Color -> cuối cùng Mix

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Depth

Đặt khoảng cách thời gian trễ di chuyển. Độ sâu hơn làm tăng độ rộng quét và làm cho nhận dạng flanger rõ ràng hơn.

Rate

Kiểm soát tốc độ LFO từ chuyển động rất chậm đến điều chế giống như máy quét 10 Hz.

Feedback

Trả lại tín hiệu trễ bị đảo ngược về đường dẫn trễ, tăng cộng hưởng lược và cường độ kim loại.

Color

Kiểm soát cơ thể khô thêm bên trong lõi hiệu ứng. Color cao hơn nhấn mạnh đặc tính độ trễ đảo ngược rỗng bằng cách giảm phần thân đó.

Mix

Trộn tín hiệu gốc với lõi flanger hoàn chỉnh. Sử dụng các giá trị thấp cho chuyển động xung quanh một nguồn nguyên vẹn và các giá trị cao cho việc hủy bỏ phơi nhiễm.

Chương trình

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse và 10Hz Scanner thể hiện đầy đủ phạm vi chuyển động.

3. Bắt đầu nhanh

1. Bắt đầu từ Empty Orbit.

2. Đặt Mix đủ cao để nghe rõ hiệu ứng.
3. Ghép Rate với cụm từ hoặc nhịp độ.
4. Tăng Depth để quét rộng hơn.
5. Hãy nâng Feedback lên một cách cẩn thận để tạo ra tiếng vang.
6. Sử dụng Color để quyết định mức độ rộng ở giữa.

4. Quy trình làm việc thực tế

Giọng hát khoa học viễn tưởng

1. Sử dụng Rate trung bình và Color cao.
2. Tăng Feedback cho đến khi các dạng kim loại xuất hiện.
3. Trộn Mix dưới mức ướt hoàn toàn để duy trì độ rõ ràng.

Kết quả mong đợi: Giọng nói đạt được các dải bên rộng khi di chuyển trong khi các từ vẫn có thể nhận ra được.

Quỹ đạo tổng hợp chậm

1. Chọn Rate rất thấp.
2. Sử dụng Depth cao và Feedback vừa phải.
3. Tự động hóa Mix vào quá trình chuyển đổi.

Kết quả mong đợi: Các sóng hài duy trì di chuyển qua các rãnh trừu tượng.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Việc hủy tùy thuộc vào nguồn và có thể giảm tần số thấp một cách bất ngờ.
- High Feedback có thể trở nên sắc nét và ồn ào.
- Các phiên bản cũ hơn đã lưu có thể gọi lại các giá trị mặc định cũ hơn; sử dụng một phiên bản mới khi so sánh hành vi của nhà máy.

- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 7 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Color VST3 ID 94842723	0.0 to 100.0	68.0	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	72.0	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 100.0	32.0	Tự động hóa	Trả tín hiệu đã xử lý về đầu vào của chính nó, mở rộng hoặc tăng cường hiệu ứng.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	52.0	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Program VST3 ID 1886548852	Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, 10Hz Scanner	Empty Orbit	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Rate VST3 ID 3493088	0.030 to 10.000	0.340	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.