

TB Ring Modulation

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ điều biến vòng sóng mang nội bộ được sắp xếp hợp lý với Frequency, Shape, Tone, Mix, làm mịn và các chương trình xuất xưởng.



Phiên bản danh mục: 1.0.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 6

1. Mục đích sản phẩm

Bộ điều biến sóng mang nội bộ được sắp xếp hợp lý với Frequency, Shape, Tone, Mix, làm mịn và các chương trình xuất xưởng.

Điều chế vòng rất mạnh nhưng thường bị chậm lại do định tuyến sóng mang bên ngoài. TB Ring Modulation cung cấp sóng mang riêng từ 0,1 Hz đến 5 kHz, bao gồm tremolo, xung, giọng nói robot, dải bên giống chuông và kết cấu cực kỳ kim loại với bốn điều khiển âm thanh chính.

Nó tạo ra kết quả gì

- Chuyển động nhịp điệu chậm và biên độ xung
- Dải biên tổng và sai phân kim loại
- Giọng nói robot và bộ gõ được điều chỉnh
- Simple tự động hóa mà không cần định tuyến bên ngoài

Luồng tín hiệu

Input x bộ tạo dao động sóng mang bên trong -> sóng mang Shape -> Tone lọc -> Mix -> đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Frequency

Dưới phạm vi âm thanh, Frequency hoạt động giống như tremolo. Khi nó đi vào phạm vi âm thanh, các dải biên tổng và sai phân mới sẽ trở thành hiệu ứng chính.

Shape

Di chuyển dạng sóng sóng mang từ Sine sang các dạng có độ khó tăng dần trong ánh xạ điều khiển đã triển khai. Hình dạng mượt mà hơn tạo ra các dải bên sạch hơn; hình dạng khó hơn thêm nhiều gia đình hài hòa hơn.

Tone

Đặt tiêu điểm phổ trên từ 500 Hz đến 20 kHz, kiểm soát cạnh và độ sáng sau khi điều chế.

Mix

Trộn tín hiệu được điều chế vòng với tín hiệu gốc. Một phần Mix giữ nguyên bản sắc cao độ; lướt hoàn toàn để lộ cấu trúc dải bên.

Chương trình và làm mịn

Các chương trình bao gồm Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands và Digital Insect. Làm mịn tham số và bỏ qua giúp giảm số lần nhấp chuột trong quá trình tự động hóa.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Mix thành 100 phần trăm để tìm hiểu hiệu ứng.
2. Quét Frequency từ âm thanh phụ vào phạm vi có thể nghe được.
3. Chọn Shape cho mật độ dải bên.
4. Sử dụng Tone để kiểm soát độ khắc nghiệt.

5. Giảm Mix để khôi phục ghi chú ban đầu.
6. Tự động hóa Frequency từ từ để chuyển tiếp hoặc nhịp nhàng cho chuyển động được thiết kế.

4. Quy trình làm việc thực tế

tremolo tinh tế

1. Đặt Frequency dưới khoảng 20 Hz.
2. Sử dụng Shape mượt mà.
3. Đặt Mix để ném thử và để Tone mở.

Kết quả mong đợi: Mức xung mà không tạo ra quang phổ kim loại mạnh.

giọng nói robot

1. Đặt Frequency ở dải âm thanh từ thấp đến trung bình.
2. Hãy sử dụng Shape khó hơn.
3. Hạ Tone nếu phụ âm trở nên sắc nét.
4. Giữ Mix ở mức cao.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn giữ được nhịp điệu trong khi cao độ trở nên máy móc và giàu dải biên.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Điều chế vòng là không điều hòa trừ khi mối quan hệ sóng mang và nguồn thẳng hàng.
- High tần số và hình dạng cứng có thể sáng.
- Nhà cung cấp dịch vụ nội bộ không theo dõi cường độ nguồn.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.

- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 6 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Tự động hóa	Đặt tần số chính, nốt hoặc tâm quang phổ được chức năng này sử dụng.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Tone. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.