

TB Step Shifter

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý màu và cao độ chuỗi hài hòa di chuyển các âm bội đã chọn thay vì chỉ lấy mẫu lại toàn bộ quang phổ.



Phiên bản danh mục: Current

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 7

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý màu và cao độ chuỗi hài hòa di chuyển các âm bội đã chọn thay vì chỉ lấy mẫu lại toàn bộ quang phổ.

Dịch chuyển cao độ thông thường sẽ di chuyển mọi thành phần quang phổ lại với nhau. TB Step Shifter theo dõi một nguồn cao độ, xác định chuỗi hài âm của nó và định vị lại các hài âm đã chọn. Điều này cho phép chuyển động cao độ hoặc đổi màu hài hòa trên trong khi vẫn giữ được nhiều thời gian ban đầu hơn và ở chế độ Colorize, cơ bản.

Nó tạo ra kết quả gì

- Chuyển vị chuỗi hài
- Đổi màu hài hòa trên với nền tảng cơ bản
- Fast hoặc độ phân giải phân tích tốt
- Kiểm soát lựa chọn khô/ướt và hài hòa liên tục

Luồng tín hiệu

Input -> phân tích cao độ/cơ bản -> lựa chọn hài hòa bằng Step -> Pitch di dời -> tùy chọn Colorize bảo tồn cơ bản -> tái thiết -> Mix

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Pitch

Đặt dịch chuyển đích từ -24 đến +24 nửa cung.

Step

Kiểm soát mức độ cấu trúc hài hòa tham gia vào quá trình di dời. Giá trị thấp hơn ảnh hưởng đến ít thành phần hơn; giá trị cao hơn biến đổi nhiều hơn của chuỗi.

Colorize

Khi tắt, chuỗi sóng hài được phát hiện sẽ bị dịch chuyển dưới dạng hiệu ứng cao độ. Khi bật, âm cơ bản có thể được giữ nguyên trong khi các hài âm phía trên di chuyển, tạo ra đặc tính âm sắc mới.

Resolution

Fast phản hồi nhanh hơn và phù hợp với việc thay đổi ghi chú; Fine sử dụng phân tích chi tiết hơn và phù hợp với vật liệu ổn định, bền vững.

Mix và các chương trình

Mix kết hợp bản dựng lại với bản gốc. Các chương trình bao gồm quãng tám sạch, quãng năm, quãng tám sâu, trọng lượng phụ, kính hài hòa và lớp gĩ ảm.

3. Bắt đầu nhanh

1. Sử dụng nguồn đơn âm rõ ràng, có âm vực rõ ràng.
2. Chọn Fast cho các đường chuyển động hoặc Fine cho các âm duy trì.
3. Đặt Pitch.

4. Tăng Step cho đến khi đủ sóng hài di chuyển.
5. Bật Colorize để chuyển âm sắc thay vì chuyển nốt đầy đủ.
6. Đặt Mix trong ngữ cảnh.

4. Quy trình làm việc thực tế

Màu sắc hài hòa

1. Kích hoạt Colorize.
2. Đặt nửa cung Pitch thành +7 hoặc +12.
3. Sử dụng độ phân giải trung bình Step và Fine.
4. Pha trộn dưới đây hoàn toàn ướt.

Kết quả mong đợi: Trung tâm nốt vẫn có thể nhận biết được trong khi âm bội có màu thủy tinh hoặc chuyển màu.

quăng tám quang phổ

1. Tắt Colorize.
2. Đặt Pitch thành +12 hoặc -12.
3. Tăng Step và chọn độ phân giải phù hợp với hiệu suất.

Kết quả mong đợi: Chuỗi sóng hài được theo dõi sẽ chuyển sang chuyển đổi quăng tám rõ rệt.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cấm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Các nguồn đa âm hoặc ồn ào có thể gây nhầm lẫn cho việc theo dõi cơ bản.
- Nguyên tắc cơ bản rất thấp có thể không cung cấp đủ sóng hài ổn định.
- Hiệu ứng này có chủ ý khác với sự dịch chuyển cao độ bằng thông rộng trong suốt.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cấm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.

- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cấm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 7 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần bổ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Mix VST3 ID 108124	0.0% to 100%	100%	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st to +24.0 st	+12.0 st	Tự động hóa	Di chuyển cao độ, cấu trúc tần số hoặc kích thước cộng hưởng cảm nhận được cho quy trình được đặt tên.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Step VST3 ID 3540684	0.0% to 100%	50%	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.