

TB Inverted Flanger

版本: 1.3.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

创建空心运动、金属扫描和集中的科幻纹理。

这个插件解决什么问题

传统的镶边在干信号中添加了调制延迟副本。TB Inverted Flanger 反转延迟声音的相位关系，产生更深层次的消除和更空洞、减法的特征，同时保留镶边的可识别扫频。

您可以期待什么

- Hollow 消相机芯
- 金属喷射和梳状扫描
- 低混合时微妙的动画宽度
- 具有六个程序的可重复踏板式调制

它是如何运作的

TB Inverted Flanger 将源与一个非常短的、移动的延迟副本混合在一起，其关系被故意颠倒。随着延迟的移动，不同的频率会抵消和增强，从而产生空心扫描、金属边缘和集中的科幻角色。

Rate 控制扫描速度，Depth 控制扫描距离，Feedback 使移动凹口更加明显。Color 更改音调重点，Mix 确定剩余的干清晰度。将Rate设置在Depth之前，然后小心地引入Feedback，因为它可以使效果更加清晰。

快速启动

- 1 从 Empty Orbit 开始。
- 2 将 Mix 设置得足够高，以便清楚地听到效果。
- 3 将 Rate 与乐句或节奏相匹配。
- 4 增加 Depth 以获得更宽的扫描范围。
- 5 小心地升高 Feedback 以产生共振。
- 6 使用 Color 来决定中心的空心程度。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控制件。

Depth

设置延迟时间移动的距离。更深的深度会增加扫描宽度，并使镶边特征更加明显。

Rate

控制 LFO 速度，从非常慢的运动到类似 10 Hz 扫描仪的调制。

Feedback

将反相延迟信号返回到延迟路径，增加梳状谐振和金属强度。

Color

控制效果核心内的额外干燥主体。较高的 Color 通过减少该主体来强调空心反向延迟特性。

Mix

将原始信号与完整的镶边核心混合。使用低值表示完整源周围的运动，使用高值表示暴露的抵消。

节目

Empty Orbit、Null Corridor、Neon Comb、Signal Rift、Slow Eclipse 和 10Hz Scanner
演示完整的运动范围。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Color	更改整体亮度和色调特征。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Depth	设置运动行进的距离。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。
Feedback	将处理后的声音返回到效果中以创建更长或更强烈的结果。缓慢增加并观察输出水平。如果输入停止后声音继续增大，请在添加更多处理之前减少此控制。
Mix	将原始声音与处理后的声音混合。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Rate	设置运动重复的速度。首先设置速度，然后添加足够的动作来听到模式，而不会将注意力从表演上移开。

实际用途

科幻声乐

- 使用中 Rate 和高 Color。
- 增加 Feedback 直到出现金属共振峰。
- 在完全湿润以下混合 Mix 以保持清晰度。

预期结果: 声音获得移动的空心边带, 同时单词仍然可识别。

慢合成轨道

- 选择一个非常低的 Rate。
- 使用高 Depth 和中度 Feedback。
- 将 Mix 自动转换为转换。

预期结果: 持续的谐波穿过宽阔的减法凹口。

常见陷阱

消除取决于音源, 可能会意外地降低低频。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

High Feedback 会变得尖锐而响亮。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

保存的旧实例可能会调用旧的默认值; 比较工厂行为时使用新实例。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。