# WE-D01c-kzn


\*

Bluetoothワイヤレスイヤホン ユーザーマニュアル



このたびは弊社のBluetoothイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、こちらのマニュアルをお読みください。





**2** 電源ON/電源OFF

●電源オン:マルチファンクションボタンを1秒間長押し すると白いLEDが点滅し、イヤホンから「電源オン」の音 声アナウンスが流れます。

●電源オフ:マルチファンクションボタンを4秒間長押し すると、オレンジのLEDが点灯しイヤホンから「電源オフ」 の音声アナウンスが流れます。

注意:バッテリー残量が低下すると、オレンジのLEDが数回点滅し、イヤホンから音声アナウンスが流れます。

3 充電

充電ケーブルのマイクロUSBポートをイヤホンに接続し USBポートのあるデバイス(携帯電話の充電器、カーチャージャー、アダプター、コンピューター、モバイルバッテリー など)とつなげます。充電中はオレンジのLEDが点灯し、 充電が完了すると内に変わります。

注意: 初めてご使用になる前には、最低2時間充電してください。本製品には充電式バッテリーが内蔵されている

ため、取り外し可能なバッテリーは搭載しておりません。 故障や怪我の原因となりますので、バッテリーの改造や 交換は行わないでください。本製品を不正に改造、分解 したことによってお客様が受けた一切の損害について、 弊社は責任を負いません。また、上記の行為をされた場 合、保証内容はすべて無効となります。



#### 1台のデバイスとのペアリングと接続

ステップ1:マルチファンクションボタンを長押しします。 オレンジと白のLEDが小刻みに点滅したら、ペアリングモードに入ったしるしです。

ステップ2:ペアリングしたいデバイスのBluetoothをオンにし、WE-D01c-kznが検出されるまで近隣のデバイスをスキャンします。WE-D01c-kznをクリックまたはタップし、接続を開始します。

ステップ3:本製品とBluetooth対応デバイスのペアリングが無事に完了すると、デバイスが自動的に本製品に接 接続が完了すると、らいLEDのみがゆっくり点 減するようになります。

-3-

5 音量調節

音量を上げるには+ボタンを短く押します。 音量を下げるには-ボタンを短く押します。



音楽再生中にマルチファンクションボタンを押すと、音楽が一時停止します。再開するには、もう1度マルチファンクションボタンを押します。



音楽再生中に+ボタンを1秒間長押しすると、次のトラックに移動します。

音楽再生中にーボタンを1秒間長押しすると、前のトラックに移動します。

-4-

## 8 着信応答

着信応答(1台の携帯電話に接続されている場合)着信中 にマルチファンクションボタンを短く押すことで電話に応 答することができます。

着信応答(2台の携帯電話に接続されている場合)1台目で通話中に2台目の電話に着信があり、これに応答したい場合はマルチファンクションボタンを1回押します。この操作を行うと、1台目の通話は終了となります。2台目の着信に応答し、1台目にかかってきた通話を保留にしたい場合は、マルチファンクションボタンを2回押します。通話を切り替えるにはマルチファンクションボタンを1回短く押します。



通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短く押します。

-1-



着信を拒否するには、マルチファンクションボタンを2 秒間長押しします。



#### Siri/Googleの起動

マルチファンクションボタンを2回押すと、Siri/Google が起動します。 注意:機種によって実際の操作方法が異なる場合がございます。

### -2-12 iPhoneの画面上でのバッテリー残量表示

iPhoneをお使いの場合、本製品のバッテリー残量が画面 右上に表示されます。

注意:機種によって表示方法が異なる場合がございます。



- MicroUSBケーブル1本
- 標準イヤーピース
- ピンク Mサイズ1ペア (本体付属) SS/S/L各1ペア (同梱)
- ・ブラック S/SS/M/L 各1ペア(同梱)
- イヤーウィング
- ・ピンク Mサイズ1ペア (本体付属) S/L各1ペア (同梱) ・ブラック S/M/L 各1ペア (同梱)

-7-

- オリジナル収納ポーチ
- ユーザーマニュアル
- 製品保証登録カード

## 14 仕様

- ■製品番号: WE-D01c-kzn
- ■Bluetooth version:4.1
- ■チップセット:CSR8645
- ■対応コーデック:AAC,SBC,aptX
- ■対応プロファイル: A2DP,HFP,HSP,AVRCP
- ■日本語音声ガイダンス
- ■防水規格:IPX7
- ■マイク:CVC6.0ノイズキャンセリング
- ■通話時間:最大7時間
- ■再生時間:最大6時間
- ■充電時間:1.5~2時間
- 元竜 时间: 1.5~2 时间 ■ 充電ポート: MicroUSB
- ■Bluetoothマルチペアリング:8デバイス

### 無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。 お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

- 1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in japan.)
- 2、次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない 場合

b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書類が無い場合。

c,誤用 (過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等 不注意の事故、保存上の 不備によって故障が生じた場

d,当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの

e,消耗品に関するもの。

-5- -6-

(購入後発生したもの) h規格以外の電源及び電圧で使用された場合。 3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたし かねます。

f,故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。

g,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有

4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。

5、万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料を で請求させていただきます。予めご了承ください。 -8-

Tuned in JAPAN assembled in China

-10- -11-