## WF-D01h




Bluetooth イヤホン ユーザーマニュアル



このたびは弊社のBluetoothイヤホンをお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前 に、こちらのマニュアルをお読みください。

# 各部の名称



### 電源ON/電源OFF

- ●電源オン:マルチファンクションボタンを1秒間長押し すると白いLEDが点滅し、イヤホンから「電源オン」の音 声アナウンスが流れます。
- ●電源オフ:マルチファンクションボタンを4秒間長押し すると、オレンジのLEDが点灯しイヤホンから「電源オフ」 の音声アナウンスが流れます。

注意:バッテリー残量が低下すると、オレンジのLEDが数 回点滅し、イヤホンから音声アナウンスが流れます。

# 3 充電

充電ケーブルのマイクロUSBポートをイヤホンに接続し USBポートのあるデバイス(携帯雷話の充電器、カーチャ ージャー、アダプター、コンピューター、モバイルバッテリー など)とつなげます。充電中はオレンジのLEDが点灯し、 充電が完了すると白に変わります。

注意:初めてご使用になる前には、最低2時間充電してく ださい。本製品には充電式バッテリーが内蔵されている

-2-

ため、取り外し可能なバッテリーは搭載しておりません。 故障や怪我の原因となりますので、バッテリーの改造や 交換は行わないでください。本製品を不正に改造、分解 したことによってお客様が受けた一切の損害について、 弊社は責任を負いません。また、上記の行為をされた場 合、保証内容はすべて無効となります。



#### 1台のデバイスとのペアリングと接続

ステップ1:マルチファンクションボタンを長押しします。 オレンジと白のLEDが小刻みに点滅したら、ペアリングモ ードに入ったしるしです。

ステップ2:ペアリングしたいデバイスのBluetoothをオ ンにし、WE-D01bが検出されるまで近隣のデバイスをス キャンします。WE-D01bをクリックまたはタップし、接続 を開始します。

ステップ3:本製品とBluetooth対応デバイスのペアリン グが無事に完了すると、デバイスが自動的に本製品に接 続します。接続が完了すると、白いLEDのみがゆっくり点 滅するようになります。

-3-

## 5 音量調節

音量を上げるには+ボタンを短く押します。 音量を下げるにはーボタンを短く押します。



音楽再生中にマルチファンクションボタンを押すと、音楽 が一時停止します。再開するには、もう1度マルチファンク ションボタンを押します。



音楽再生中に+ボタンを1秒間長押しすると、次のトラッ クに移動します。

音楽再生中にーボタンを1秒間長押しすると、前のトラッ クに移動します。

-4-

### (8) 着信応答

着信応答(1台の携帯電話に接続されている場合)着信中 にマルチファンクションボタンを短く押すことで電話に応 答することができます。

着信応答(2台の携帯電話に接続されている場合)1台目 で通話中に2台目の電話に着信があり、これに応答したい 場合はマルチファンクションボタンを1回押します。この操 作を行うと、1台目の通話は終了となります。2台目の着信 に応答し、1台目にかかってきた通話を保留にしたい場合 は、マルチファンクションボタンを2回押します。通話を切 り替えるにはマルチファンクションボタンを1回短く押し ます。

## 通話終了

通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短 く押します。



着信を拒否するには、マルチファンクションボタンを2 秒間長押しします。



#### Siri/Googleの起動

マルチファンクションボタンを2回押すと、Siri/Google が起動します。注意:機種によって実際の操作方法が 異なる場合がございます。

### iPhoneの画面上でのバッテリー残量表示

iPhoneをお使いの場合、本製品のバッテリー残量が画面 右上に表示されます。

注意:機種によって表示方法が異なる場合がございます。



- ・MicroUSBケーブル1本
- ・標準イヤピース S/M/L
- ・SpinFit®イヤピース S/M/L
- ・スポーツ用イヤーフック S/M/L
- 収納ポーチ

## 14 仕様

- ■製品番号: WE-D01b
- ■Bluetooth version: 4.1
- ■Chipset:CSR8645
- ■プロファイル: A2DP.HFP.HSP.AVRCP
- ■対応コーデック:AAC,SBC,aptX
- ■日本語音声ガイダンス
- ■防水規格:IPX7
- ■マイク:CVC6.0ノイズキャンセリング
- ■通話時間:最大7時間
- ■再生時間:最大6時間
- ■充電時間:1.5~2時間
- ■充電ポート: MicroUSB
- ■Bluetoothマルチコネクト:8デバイス

### 無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自 然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。 お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめ いただき、購入店のレシートや納品書などご購入を証明 する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用い たします。(This warranty is valid only in japan.)

2、次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注 意ください。

a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない

b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書 類が無い場合。

c,誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等 不注意の事故、保存上の 不備によって故障が生じた場

d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったも  $\sigma$ 

e,消耗品に関するもの。

-5--6--7--8-\_9\_

f,故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。 g,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。 (購入後発生したもの)

h,規格以外の電源及び電圧で使用された場合。 3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたし かわます。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに 関しましては保証の対象外となります。本商品をご購入 いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故 障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同 様です。全ての機器での動作を保証するものではありま せん。本製品を使用することによって生じた使用機器の 故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまし ては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了 承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機 器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による 損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因と する場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有 効です。

4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりま せん。予めご了承ください。

5、万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料を ご請求させていただきます。予めご了承ください。

-10--11-