

Telefonieren mit VOLhighspeed

ALLGEMEINE FUNKTIONEN

Hier finden Sie die gängigsten Funktionen, die Sie mittels den folgenden Tastenkombinationen ganz einfach in oder außer Kraft setzen können.

Rufnummern-weiterleitung – Für alle Anrufe

Aktivierung: *21* + Zielnummer

Deaktivieren: #21

Aktivierung letzte Zielnummer: *21

Aktivierung auf Voicebox: *251

Deaktivieren auf Voicebox: #251

Rufnummern-Weiterleitung – Bei „Nicht abnehmen“

Aktivierung: *61* + Zielnummer

Deaktivieren: #61

Aktivierung letzte Zielnummer: *61

Aktivierung auf Voicebox: *253

Deaktivieren auf Voicebox: #253

Rufnummern-Weiterleitung – Bei „Besetzt“

Aktivierung: *67* + Zielnummer

Deaktivieren: #67

Aktivierung letzte Zielnummer: *67

Aktivierung auf Voicebox: *252

Deaktivieren auf Voicebox: #252

Voicebox aktivieren

Aktivierung: *262

Deaktivieren: #262

Voicebox – besprechen, abhören und verwalten

Stellen Sie die Zeit ein, die vergehen soll, bis Ihre Mailbox drangeht. Maximal bis zu 30 Sekunden verfügbar.

Hauptmenü Voicebox: *250

Voicebox – zurücksetzen

Sie können Ihre persönliche Ansage löschen und Ihren PIN auf 0000 zurücksetzen.

Zurücksetzen: *259

Unterdrückte Rufnummer – Für ausgehende Anrufe

Aktivierung: *31

Deaktivieren: #31

Anklopfen – Bis die Mailbox rangeht

Aktivierung: *43

Deaktivieren: #43

Makeln und Rückfragen – Während des Telefonates

Sie können während eines aktiven Telefonates ankommende Anrufe annehmen oder ein zweites Telefongespräch beginnen

Aktivierung: R2