ASMLog v2.0

Dansk brugervejledning

Amatørradio-logning og CW-træning

Made by Tommy Clemmensen - OZ1THC

Udgave 18. oktober 2026. Baseret på programmets aktuelle menuer.

1. Om ASMLog

ASMLog er et Windows-program til QSO-logning og CW-træning. Det understøtter seks logtyper og fire arbejdsmåder. I RADIO logger du forbindelser fra en rigtig radio; i de tre træningstilstande simulerer programmet stationer og udvekslinger.

2. Start programmet

Start ASMLog fra den udpakkede programmappe, og behold undermapperne sammen med programmet. Ved opstart vises et startbillede; tryk på en tast for at fortsætte. Brug menupunkternes tal. I undermenuer betyder 0 normalt Tilbage, og h kan føre til hovedmenuen.

3. Hovedmenu

Valg	Funktion
1. Ny QSO	Log en forbindelse eller begynd træning.
2. Vis QSO-log	Se logposterne.
3. Søg kaldesignal	Søg efter et kaldesignal.
4. Start ny log	Nulstil den aktuelle log. Advarsel: nuværende log slettes.
5. Udskriv log	Eksportér ADIF (HF) eller Cabrillo.
6. Settings	Ændr station, logtype og mode.
7. Highscore	Se gemte resultater.
8. Slet Highscore	Slet highscore for en valgt contest.

4. Vælg logtype

Gå til 6. Settings og vælg Logtype.

Nummer	Logtype
1	WPX Contest

Nummer	Logtype
2	HF Log
3	ARRL DX CW
4	Russian DX Contest
5	CQ WW DX CW
6	SAC CW

5. Vælg Mode

Vælg 6. Settings → Mode.

Mode	Brug
1. RADIO	Almindelig logning med tastatur og rigtig radio.
2. CW	Træningssimulator med morselyd uden hjælpetekst.
3. CW + TEXT	Morselyd samtidig med den viste tekst.
4. TEXT	Viser den simulerede transmission som tekst uden morselyd.

Anbefalet indlæringsrækkefølge: TEXT → CW + TEXT → CW → RADIO. Kun ren CW-træning gemmer highscore.

6. Settings

Her kan du indstille logtype, kaldesignal, navn, e-mail, adresse, postnummer, by, power, mode og WPM. Power-menuen tilbyder QRP, LOW, HIGH og ARRL Power. WPM-menuen tilbyder blandt andet 15, 20, 25, 30 og 35 WPM. Kontrollér kaldesignal og power før contest og eksport.

7. Registrér en QSO

Vælg først logtype og mode i Settings. Gå derefter til hovedmenuens 1. Ny QSO. Indtast de felter, som den valgte logtype beder om, for eksempel kaldesignal, bånd, RST og contest-udveksling. Kontroller resultatet under 2. Vis QSO-log. De enkelte contests har forskellige udvekslinger.

8. CW-træning

I træning kan du vælge 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter. Programmet genererer løbende QSO’er. TEXT er egnet til at lære forløbet; CW + TEXT forbinder lyd og tekst; CW tester din lyttefærdighed uden hjælpetekst. Når perioden er slut, afsluttes sessionen.

9. Point og multipliers

Hver contest har egne regler for QSO-point og multipliers. En dublet (DUPE) kan give 0 point. Claimed er resultatet fra brugerloggen, mens Real er resultatet efter sammenligning med simulatorens facit. HF CW bruger en anden resultatvisning med blandt andet antal korrekte QSO'er og procent.

10. Highscore

Vælg 7. Highscore for at se resultater. Med 8. Slet Highscore kan du slette resultatlisten for én contest. Highscore gemmes kun i ren CW-træning. Kendt begrænsning i v2.0: I WPX skal du starte en ny log, før highscore fungerer korrekt.

11. Start ny log

Vælg 4. Start ny log, når du vil begynde forfra. Programmet advarer om, at den aktuelle log slettes. Eksportér eller sikkerhedskopiér loggen først, hvis du vil beholde den.

12. Eksport

Vælg 5. Udskriv log. Menupunktet tilbyder 1. ADIF – HF og 2. Cabrillo. ADIF bruges til at udveksle HF-logdata; Cabrillo bruges til contest-indsendelser. Kontrollér altid indholdet og de valgte indstillinger inden indsendelse.

13. Filer og sikkerhedskopi

Programmet bruger blandt andet data/ til indstillinger og referencefiler, log/ til logfiler og highscore/ til resultater. Behold mappestrukturen intakt. Tag gerne en ZIP-backup af hele programmappen før større ændringer eller en ny log.

14. Fejlfinding

Ingen CW-lyd: Kontrollér Mode og Windows-lyden. Forkert contest: Kontrollér Logtype i Settings. Forkert highscore: Kontrollér at du bruger ren CW; i WPX skal du starte ny log først. Manglende filer: Kontrollér, at programmets undermapper er bevaret.

15. Hurtig start

Indstil kaldesignal → vælg logtype → vælg Mode → kontrollér power og WPM → start QSO eller træning → gennemse log og score → eksportér eller tag backup.

Morserino-32 og internationale pointudvidelser hører til senere versioner og er ikke en del af v2.0.