

تاسعاً: الأمن والسلامة في البنوك والصرافات الآلية

أ- إرشادات تخص الأمن والسلامة

- حرصاً من مصرف قطر المركزي على سلامة وأمن الجهاز المصرفي بقطر بصفة عامة وعلى توافر عناصر الأمن والسلامة، فإن المصرف يطلب من جميع البنوك الالتزام والاسترشاد بالتعليمات والنصائح التالية:-
- ١- يؤكد المصرف على ضرورة حفظ الأوراق النقدية والشيكات السياحية وغيرها من الأدوات النقدية داخل غرف محصنة تحصيناً جيداً وفي خزائن مصفحة ضد الحريق، والعمل على إلحاق جهاز إنذار بالغرفة متصل مع الشرطة، كما ينصح المصرف بتركيب كاميرات موجهة داخل وخارج الغرفة الحصينة متصلة بجهاز عرض لدى مدير البنك والحارس الليلي داخل البنك. وتركيب كاميرات المراقبة لتشمل الفروع وأجهزة الصراف الآلي وغيرها.
 - ٢- تركيب كاميرات خارجية للبنك وفروعه والصرافات الآلية.^١
- على جميع البنوك تركيب كاميرات خارج البنك بالمركز الرئيسي وجميع الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي طبقاً للمواصفات التالية:-
- ١/٢- أن تكون الكاميرات موجهة بشكل يضمن تغطية المنطقة المحيطة بأجهزة الصراف الآلي ولا تقل عن (٧٠) درجة.
- ٢/٢- أن تكون الكاميرات مرتبطة بجهاز تسجيل مزود بخاصية مجسات الحركة (Motion Detection).
- ٣/٢- ألا تكشف الكاميرات لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الصراف الآلي.
- ٤/٢- ألا تقل الإضاءة الخارجية المزود بها الموقع عن LUX50
- ٥/٢- ألا تقل حساسية الكاميرا عن 0.5LUX
- على البنوك اتخاذ اللازم لاستيفاء المواصفات المطلوبة أعلاه بكاميرات المراقبة لديها بأسرع وقت ممكن.
- ٣- يجب تركيب جهاز إنذار لدى أمناء الصناديق والعمل على إيصاله بالشرطة إن أمكن.
 - ٤- يجب أن تراعي البنوك أن يتم نقل النقد من وإلى البنك في سيارات محصنة مع محاولة التنسيق مع أجهزة الأمن لتوفير الحماية اللازمة لنقل النقد.
 - ٥- يجب إمساك سجلين لحملة المفاتيح، أحدهما خاص بحملة مفاتيح الغرفة الحصينة وغرفة حفظ الأمانات، وجميع المداخل الرئيسية للبنك، والثاني خاص بحملة المفاتيح الأخرى، على أن يراعى أن تكون مفاتيح الغرفة الحصينة وغرفة حفظ الأمانات موزعة على ٣ أشخاص على الأقل منهم مدير البنك أو نائبه.
 - ٦- يجب أن تعمل البنوك على توفير جميع لوازم ومعدات الأمان والسلامة الخاصة بمكافحة الحريق داخل البنك، وذلك بالتنسيق مع شرطة المطافئ.
 - ٧- يجب العمل على حماية منافذ كل بنك بشبك حديدي قوي وخاصة الطوابق الأرضية والأولى.

^١ تعميم رقم ٢٠٠٧/١٩٥ تاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٤ (إلى جميع البنوك)

- ٨- يجب حفظ جميع الوثائق والمستندات الخاصة بحقوق العملاء وحقوق البنك ومستندات القيد اليومي داخل خزائن مصفحة ضد الحريق وفي اماكن آمنة او داخل الغرفة الحصينة وتحت إشراف ورقابة مدير البنك أو نائبه.
- ٩- بالنسبة للبنوك التي تستخدم الحاسب الآلي في تسجيل عملياتها، يجب أن تعمل على حماية نظام الحاسب الآلي لديها، وتأمين حفظ التقارير ومستندات القيد المستخرجة منه، وشرائط واسطوانات حفظ المعلومات على الوجه التالي:-
- حفظ جهاز الحاسب الآلي الرئيسي للبنك داخل مكان أمين وضمان استمرارية عمله، ووضع التعليمات والإجراءات الإدارية والرقابية الكفيلة بمنع وصول الأفراد غير المخولين إلى أجهزة الحاسب الآلي وإحداث أي تغيير في البيانات والمعلومات المسجلة.
 - حفظ جميع الوثائق والمستندات الهامة التي تثبت حقوق العملاء وحقوق البنك وكذلك شرائط واسطوانات الحاسب الآلي المسجل عليها البيانات والمعلومات من أكثر من نسخة، على أن تحفظ أحد النسخ في المركز الرئيسي للبنك في قطر ونسخه ثانية في أحد الفروع أو البنوك الأخرى في قطر، ونسخه ثالثة لدى البنوك أو الإدارات العامة (بالنسبة للبنوك الأجنبية) أو الفروع خارج قطر. ويجب على كل بنك إعلام المصرف بآماكن حفظ النسخ المختلفة من هذه الوثائق سواء داخل أو خارج قطر على وجه التفصيل.
 - لتسهيل عملية حفظ أكثر من نسخة من الوثائق والمستندات الهامة ينصح المصرف بإدخال نظام مناسب لتصوير هذه المستندات والوثائق (مثل نظام الميكرو فيلم أو أي أنظمة حديثة أخرى) وحفظها مع أشرطة واسطوانات الحاسب الآلي بشكل يومي في أكثر من مكان على الوجه المبين سابقاً مع ضرورة مراعاة أن تكون جميع هذه الأماكن مناسبة ومهيئة لضمان سلامة هذه الأشرطة والأفلام من التلف أو الحريق.
 - ١٠- بالنسبة للبنوك التي تستخدم النظام اليدوي في تسجيل عملياتها، فعليها أن تحتفظ بالمستندات والوثائق الهامة وكشوفات حسابات العملاء والأرصدة اليومية من نسختين، تحفظ النسخة الأولى داخل البنك في أماكن مناسبة ومحصنة كما سبق بيانه والنسخة الثانية تحفظ في أحد البنوك الأخرى داخل قطر مع إعلام مصرف قطر المركزي بآماكن حفظها.
 - ١١- على جميع البنوك ضرورة التقيد بالقوانين القطرية ذات العلاقة بحفظ المستندات والوثائق وتقادها.
 - ١٢- يجب على جميع البنوك اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لضمان الحفاظ على أجهزة التلكس والفاكس والمفاتيح البرقية وكتب التوقييع والمخزون من الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وعدم تعرضها للوقوع في أيادي الأفراد غير المخولين أو للسرقة وخاصة في حالة وقوع أحداث غير عادية. وعلى جميع البنوك إعلام المصرف بالإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة بهذا الخصوص.

- ١٣- ينصح المصرف بان يقوم كل بنك بتشكيل لجنة أمنية من كبار المسؤولين به تتولى الإشراف على ما سبق ذكره من إجراءات، والتأكد من كفاءة عمل جميع أجهزة الأمن والسلامة لدى البنك، مع وضع خطة عمل وتعليمات وأنظمة لهذه اللجنة.
- ١٤- يجب على جميع البنوك العمل على تكثيف زيارات التفتيش الداخلية من قبل المدققين الداخليين بالإدارات العامة على فروع البنوك للتأكد من حسن سير العمل وسلامة الإجراءات الأمنية بها والتزام مدراء الفروع بتعليمات الإدارة العامة وما سبق ذكره من إجراءات للأمن والسلامة.
- ١٥- ينصح المصرف بأن تقوم الإدارات العليا بالبنوك بتوعية المدراء وكبار المسؤولين بها وبالفروع بطريقة التعامل مع العملاء في ظل الظروف غير العادية لتهديتهم وبث الثقة والطمأنينة لديهم وأن تكون معظم عمليات السحب على الحسابات بالبنك وخاصة المبالغ الكبيرة تحت علم وإشراف المدير أو نائبه لمحاولة إقناع العملاء بالحد من سحب أرصدهم.
- ١٦- يجب وجود سجل لدوام الموظفين والعاملين في البنك يثبت فيه أسماء من يدخل البنك بعد الدوام الرسمي. هذا، وعلى جميع البنوك اتخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية لدواعي الأمن والسلامة حسب ما يتراء لإدارة كل بنك تبعاً لظروف العمل به.
- ١٧- أن تعمل البنوك الوطنية على ترتيب خطوط ائتمان مناسبة مع البنوك الدولية بالخارج.
- ١٨- أن يضع كل بنك خطة تشمل عدة بدائل لتوفير السيولة اللازمة لمقابلة أي سحبيات مفاجئة.
- ١٩- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة بالدولة مثل وزارة الداخلية والدفاع المدني وغيرها لتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية مبنى البنك وأصوله في حالة وقوع أي أحداث.
- ٢٠- قيام إدارة النظم الإلكترونية بكل بنك بوضع معايير لسلامة وأمن أجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات والتشغيل وأجهزة الصراف الآلي، مع وضع خطة للطوارئ، على أن يكون ذلك بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة وبالتنسيق مع إدارة النظم المصرفية بمصرف قطر المركزي.
- ٢١- توفير مولد كهربائي أو أكثر لاستخدامه في الحالات الطارئة.
- ٢٢- تحديد موظف من المسؤولين بالبنك ليكون حلقة اتصال بين البنك والمصرف في حالات الطوارئ على أن يتم تزويد المصرف باسم الموظف وأرقام الهواتف المباشرة المتاحة للاتصال به.
- يجب على كل بنك أن يعمل في أسرع وقت على معالجة أوجه القصور والنقص لديه للتقيّد بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة المشار إليها أعلاه مع تزويدنا بالإجراءات والخطط التي وضعها البنك بهذا الخصوص.
- ٢٣- جهاز إنذار المبكر:-
على جميع البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ربط جميع فروع وأجهزة الصراف الآلي مع جهاز الإنذار المبكر في غرفة العمليات بوزارة الداخلية، وذلك لتلافي حدوث، السرقات والحوادث المتكررة التي حصلت في الآونة الأخيرة.

ب- مواصفات ومعايير الاحتياطات الأمنية الخاصة بالبنوك والصرافات الآلية

يجب على جميع البنوك التقيد بمواصفات ومعايير الاحتياطات الأمنية الخاصة بالبنوك والصرافات الآلية:-

١- غرف الحاسب الآلي (I.T Room):-

- تجهيزها بجهاز كاشف لفيضان المياه والرطوبة ومتصل بمسئول الحاسب الآلي وذلك لضبط تسرب المياه في حالة حصوله واكتشافه في مراحله الأولى حتى لا تتلف البرامج وأجهزة الحواسيب الرئيسية للبنك.
- أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة مع نظام (access control) على أبواب المداخل لغرف الحاسب الآلي في الأفرع والرئيسي.

٢- غرف الخزانات:-

تجهيزها بأجهزة إنذار خاصة بها، يكون الرقم السري لأجهزة الإنذار فقط للأشخاص المخولين المسئولين عن الخزنة لكل شخص (في حال تعدد المسئولين) رقم سري خاص به مع وجود رادارات لتعقب الأشخاص داخل الخزنة وحساسات للأبواب مع وجود كاميرا داخل الخزنة وكاميرا موجهة على مدخلها موصولة مع كاميرات الفرع على أن يكون جهاز إنذار الخزنة موصول مع عمليات الشرطة.

٣- الرئيسي والأفرع:-

- تركيب كاميرات مراقبة (نهار / ليل) داخلية لمراقبة صالة انتظار العملاء والمداخل الرئيسية والخلفية وكاميرات لمراقبة شبك الصراف لتتمكن من مراقبة العملاء والصرافين بشكل واضح، وتركيب كاميرات خارجية (نهار / ليل) وذلك لمراقبة مداخل ومحيط البنك الرئيسي أو الفرع.
- الأجهزة التي تخزن ما تم تصويره يجب أن تكون قدرتها التخزينية لا تقل عن ١٢٠ يوماً.
- تركيب أجهزة إنذار في الأفرع مع حساسات للزجاج ولأبواب المداخل الرئيسية والفرعية مع رادارات اكتشاف الحركة (PIR) مع أجهزة إنذار يدوية، ولأقلام لجميع الصرافين داخل المبنى وغرفة المدير وغرفة مراقبة الكاميرات وهذا الجهاز يكون مفصول عن الخزنة ومرتبطة مباشرة مع الشرطة للحالات الطارئة أثناء دوام العمل وبعده.
- ربط جميع أجهزة إنذار الحريق في البنوك مع عمليات الشرطة ومن خلالها مع الدفاع المدني.
- تركيب أجهزة للأبواب للتحكم بأبواب مداخل شبك الصراف داخل الأفرع وفي الغرف التي تحتوي على معلومات حساسة. وذلك لمنع الأشخاص الغير مخولين من محاولة الدخول والاحتفاظ ببيانات جميع الداخلين إلى هذه الغرف.

٤- الصرافات الآلية:-

- تركيب أجهزة إنذار على جميع الصرافات الآلية لمنع محاولات العبث وكسر الصرافات على أن يكون مرتبط مع عمليات الشرطة.
- تركيب كاميرا داخل الصرافات وكاميرا لمراقبة محيط الصراف، وللصرافات الآلية التي يمكن التعامل معها والعميل داخل السيارة، وعلى أن تتمكن الكاميرا من تصوير ومراقبة العميل عند الصراف وقراءة لوحة تسجيل السيارة ونوعها.
- الصور التي تسجل من الصراف للعميل يجب أن لا تكون منفصلة عن بيانات سحب العميل بل يجب أن تخرج بيانات السحب ومع هذه البيانات (أو الصورة) فيها صورة العميل وبيانات السحب في صورة واحدة وذلك للتمكن من استعمالها كدليل في المحكمة في حالة تزوير والادعاء.
- مدة تخزين المعلومات من الكاميرا للصرافات الآلية يجب ألا تقل عن ١٢٠ يوماً، حسب التعميم ٢٠١١/٧٦ تاريخ ٢٠١١/١٠/٢ المدون صفحة ٢٧٤ وذلك للتمكن من الاحتفاظ بهذه التعليمات إلى حين ورود كشف الحساب إلى العميل بعد ٣٥ إلى ٤٠ يوماً ويكون مرتبط مع الفرع الرئيسي من خلال Network البنك Lan Or Wan مع تمكين المسؤولين عن الصرافات مع مراجعة المعلومات المسجلة من مكاتهم من خلال الشبكة للدخول إلى جهاز التسجيل الخاص بالصراف الآلي دون المجيء إلى جهاز الصراف المعين.

ج- ضوابط ومعايير التحوطات الأمنية الخاصة في البنوك وأجهزة الصراف الآلي^٢

أولاً: استناداً لأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ وخاصة المادة (١٢١) منه. وفي إطار خطة تقليل المخاطر على جميع البنوك العاملة في الدولة وحفاظاً على سلامة وأمن النظام المصرفي بشكل عام.

فإن مصرف قطر المركزي يحث جميع البنوك الالتزام بالتعليمات التالية:-

- ١- إنشاء غرفة مراقبة مركزية تكون مربوطة بجميع الفروع وأجهزة الصراف الآلي واختيار الموقع المناسب لغرفة المراقبة بحيث تكون محصنة مع توفير التحوطات الأمنية، كذلك إنشاء موقع احتياطي لغرفة المراقبة المركزية كبديل في حال حدوث أي انقطاع في خطوط الاتصال أو أزمات مفاجئة.
- ٢- تحديث شبكة الاتصالات باستخدام خطوط سريعة وعالية الجودة تربط غرفة المراقبة بالفروع وموصلة عليها أجهزة الكاميرات الأمنية لضمان الحصول على صورة تسجيل عالية الجودة.
- ٣- تركيب كاميرات داخل البنك موجهة نحو المداخل الرئيسية على أن تكون بعدسات متغيرة لتصوير جميع الداخلين للبنك.

^٢ تعميم رقم ٢٠١٠/٩٣ تاريخ ٢٠١٠/١٢/١٣ (إلى جميع البنوك)

- ٤- تركيب^٣ كاميرات لمراقبة الكاونترات وحركة المراجعين بحيث تكون الصورة قريبة وواضحة وذلك باستخدام كاميرات رقمية "Mega Pixel" ميجابيكسل على أقل تقدير.
- ٥- التركيز في تركيب كاميرات على المواقع الهامة من البنك وعدم تركيب كاميرات غير مجدية ويجب الاستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال وعمل تجارب وسيناريوهات تحسباً لكل الظروف والاحتمالات.
- ٦- تركيب أو تحديث الكاميرات الخارجية للمركز الرئيسي للبنك وجميع الفروع في زوايا تضمن تغطية المنطقة المحيطة بالبنك والمداخل الرئيسية والخلفية.
- ٧- يجب^٤ تخزين الفيديو والصور لفترة سنة على أقل تقدير بحيث يمكن الرجوع إليها عند الضرورة.
- ٨- تركيب كاميرات خاصة داخل وخارج أجهزة الصراف الآلي بمواصفات عالية مع مراعاة التوزيع المناسب بالكاميرات لالتقاط وتسجيل صور مستخدمي الجهاز بشكل واضح وأن تطلب الأمر تركيب كاميرا أخرى داخل الجهاز.
- ٩- تركيب كاميرات خارجية بمواصفات عالية الجودة توضع في أماكن يصعب الوصول إليها داخل وحول غرفة جهاز الصراف الآلي وجهاز خدمة السيارات بحيث يمكنها التقاط رقم ونوع السيارة والشخص الذي بداخلها، على أن تكون الكاميرات موصولة بأجهزة الإنذار في غرفة التحكم مع التأكد من توفر الإضاءة المناسبة حول الجهاز.
- ١٠- التأكد من أن الكاميرات الخارجية لجهاز الصراف الآلي لا تكشف لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز بحيث لا تكشف الأرقام السرية الخاصة ببطاقة العميل.
- ١١- ضرورة التنسيق والربط الآلي للكاميرات المثبتة على أجهزة الصراف الآلي والكاميرات المحيطة بالبنك بغرفة العمليات لمركز القيادة الوطنية (وزارة الداخلية).
- ١٢- ضرورة إتباع معايير ومواصفات الشبكة الوطنية NAPS والشبكة الخارجية GCCNET.
- ١٣- التأكد من ضرورة وضع جهاز مولد الكهرباء الخاص بالبنك في مكان ملائم يضمن عدم تعرض الموقع للخطر.
- ١٤- إشراك موظفي البنك في عملية إدارة ومراقبة غرفة التحكم المركزية إلى جانب شركات الإسناد الخارجي.
- ١٥- ضرورة اقتناء الأجهزة الحديثة حسب متطلبات مصرف قطر المركزي لعدد النقد وإجراء الصيانة الدورية للأجهزة وتحديثها إذا لزم الأمر.
- ١٦- وضع جهاز الإنذار الخاص بموظف (الكاشير) في موضع يسهل على الموظف استخدامه عند الضرورة.
- ١٧- يراعى عند تركيب جهاز صراف آلي جديد قدرة الجهاز على كشف العملات المزيفة أو العملات من الإصدارات السابقة وكذلك العملات الأجنبية عند عملية السحب أسوة بعملية الإيداع.

^٣ حسب التعميم ٢٠١١/٥٢ تاريخ ٢٠١١/٧/١١ تأجيل العمل بالبندين ٤ و ٧

ملاحظة: صدر تعميم رقم ٢٠١٢/٤٠ مدون صفحة (٢٧٤) بشأن الالتزام بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١١ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

^٤ حسب التعميم ٢٠١١/٥٢ تاريخ ٢٠١١/٧/١١ تأجيل العمل بالبندين ٤ و ٧

١٨- يجب على جميع البنوك التأكد من إغلاق الكاسيت الخاص بتعبئة النقد في الصراف الآلي بصورة محكمة تمنع أي عملية لتبديل النقد.
لذا يجب على جميع البنوك العمل على معالجة أوجه القصور والنقص لديها والتقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه وذلك في غضون ٣ أشهر من تاريخه.

ثانياً: يرجى عمل الآتي: -

تأجيل العمل بالبندين (٤)، (٧) من التعميم رقم ٢٠١٠/٩٣ ويستمر العمل بباقي البنود الواردة في التعميم.

وفي حالة أي استفسار يرجى التنسيق مع السيد/ عبد الهادي آهن - رئيس لجنة التفتيش على المؤسسات المالية على هاتف رقم ٤٤٤٥٦٣٧١/٤٤٤٥٦٢٥٤ أو على البريد الإلكتروني:

ahena@qcb.gov.qa

ثالثاً: تحديث أجهزة عد النقد^٦:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى التعميم رقم (٢٠١٠/٩٣) بشأن ضوابط ومعايير التحوطات الأمنية الخاصة في البنوك وأجهزة الصراف الآلي، على جميع البنوك مراعاة الآتي: -
• يجب على البنك عند قيامه بأي تحديث أو عمل صيانة على الأجهزة الخاصة بعد النقد من قبل الشركة الموردة لها، إخطار مصرف قطر المركزي لفحصها.
وفي حالة عدم الالتزام بما ورد أعلاه، سوف يقوم المصرف بفرض غرامة مالية وذلك بموجب أحكام المادة رقم (٢١٦) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢.

د - أنظمة المراقبة الأمنية

١- بالإشارة إلى التعميم رقم (٥٢) لسنة ٢٠١١ بشأن ضوابط ومعايير التحوطات الأمنية الخاصة في البنوك وأجهزة الصراف الآلي، على جميع البنوك الالتزام بما يلي:
- تركيب وضبط كاميرات المراقبة للكاونترات وأماكن تواجد النقد والأماكن المحيطة بالبنك والأماكن المحيطة بأجهزة الصراف الآلي باستخدام كاميرات رقمية (٣ ميجابيكسل) على أقل تقدير، وضبط وضعية التسجيل بمستوى لا يقل عن (20FPS) صورة في الثانية.
- تركيب وضبط كاميرات المراقبة داخل أجهزة الصراف الآلي (PIN-HOLE CAMERA)

^٥ تعميم ٢٠١١/٥٢ تاريخ ٢٠١١/٧/١١ تأجيل العمل بالبندين ٤ و ٧ أعلاه بالصفحة ٢٧٢ (إلى جميع البنوك)

^٦ تعميم ٢٠١٢/٢٢ تاريخ ٢٠١٢/٣/١٢ (إلى جميع البنوك)

^٧ تعميم رقم ٢٠١١/٧٦ تاريخ ٢٠١١/١٠/٢ (إلى جميع البنوك)

باستخدام كاميرات رقمية (١ ميجابيكسل) على أقل تقدير، وضبط وضعية التسجيل لمستوى لا يقل عن (15FPS) صورة في الثانية.

— تخزين بيانات التسجيل باستخدام وحدات تخزين عالية الجودة والأداء.

— يجب الاحتفاظ بالتسجيل لمدة لا تقل عن (١٢٠ يوماً) على أقل تقدير، بحيث يمكن الرجوع إليها عند الضرورة.

وعليه يجب على البنوك الانتهاء من المتطلبات الواردة أعلاه، في غضون ٣ أشهر من تاريخه (٢٠١١/١٠/٢).

وللاستفسار يرجى التنسيق مع السيد/ عبد الهادي آهن — رئيس لجنة التفتيش على المؤسسات المالية — على هاتف رقم : ٤٤٤٥٦٣٧١/٤٤٤٥٦٢٥٤ أو على البريد الإلكتروني ahena@qcb.gov.qa.

٢ - ^٨ بالإشارة إلى القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والذي حدد المهلة لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة (البنوك) وهي سنة اعتباراً من ٢٠ يونيو ٢٠١١ (تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية).

لذا يتعين على جميع البنوك الالتزام بالمهلة المشار إليها أعلاه مع الأخذ بالاعتبار العمل بالمواصفات العامة والخاصة لأنظمة المراقبة الأمنية الصادرة من قبل إدارة الأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية.

— ^٩ بالإشارة إلى التعميم د م ص/٤٠/٢٠١٢ تاريخ ٢٤/٥/٢٠١٢ بشأن تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وبناءً على طلب الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يرجى موافقتنا بخطة البنك لتنفيذ مشروع المراقبة الأمنية والمراحل التي تم إنجازها في غضون أسبوع واحد من تاريخه. للاستفسار يرجى التنسيق مع السيد/ شرف عبدالله السيد (المنسق العام) لفريق التفتيش على هاتف (٤٤٤٥٦٢٥٤) أو على البريد الإلكتروني Abdullas@qcb.gov.qa.

٣ - المواد التسجيلية^{١٠} :-

بالإشارة إلى القانون رقم (٩) لسنة ٢٠١١ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتعليمات مصرف قطر المركزي للبنوك بشأن الأمن والسلامة صفحات (٢٦٨ - ٢٧٠) والتعميمات رقمي (٢٠١٢/٤٠) و (٢٠١٢/٧٣).

^٨ تعميم رقم ٢٠١٢/٤٠ تاريخ ٢٤/٥/٢٠١٢ (إلى جميع البنوك)

^٩ تعميم ٢٠١٢/٧٣ تاريخ ٢٠١٢/٨/٧ (إلى جميع البنوك)

^{١٠} تعميم ٢٠١٢/٩٤ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٧ (إلى جميع البنوك)

يؤكد مصرف قطر المركزي على ضرورة التزام البنوك بالقانون والتعليمات سالفه الذكر لاسيما ما يتعلق بالاحتفاظ بالمواد التسجيلية وعدم إجراء أية تعديلات عليها وتزويد إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية بها وفقاً للمواعيد والتعليمات التي تحددها الإدارة دون أي تأخير ، مع تزويد الإدارة بالمختصة بوزارة الداخلية وإدارة الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي بأسماء وأرقام هواتف الموظفين المعنيين في هذا الصدد علماً بأن المصرف المركزي سيقوم باتخاذ إجراءات مشددة تجاه أي بنك يخالف التعليمات سالفه الذكر.