

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и (или) объектов микрогенерации)

№ 20918893 (2025/152692)

« 27 » _____ 11 _____ 2025 г.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
Ахмедов Рамиль Аслан Оглы
(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: вводное устройство (ВУ) строящейся хозяйственной постройки
2. Наименование объектов микрогенерации заявителя: не требуется.
3. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя: строящаяся хозяйственная постройка; Липецкая область, Воловский муниципальный округ, деревня Куликовка, улица Димитрова, дом 44; кадастровый номер земельного участка: 48:01:0730102:1.
4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, вводится в один этап.
5. Максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя составляет: не требуется.
6. Категория надежности: 3-я.
7. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
8. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя: 2026 г.
9. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: одна: контакты коммутационного аппарата в распределительной коробке на концевой опоре проектируемой ВЛИ 0,4 кВ – 15 кВт.
10. Точка (и) присоединения и максимальная мощность объектов микрогенерации по каждой точке присоединения: не требуется.
11. Основной источник питания:
 - базовая подстанция 110-35 кВ: ПС 35/10 кВ Васильевка,
 - линия электропередачи 6-10 кВ: ВЛ 10 кВ яч. № 13 Чесночное,
 - базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП № 1261/100 кВА,
 - линия электропередачи до 1000 В: проектируемая.
12. Резервный источник питания: не требуется.
- 13. Сетевая организация осуществляет:**
 - 13.1. Новое строительство, расширение объектов электросетевого хозяйства:
 - 13.1.1. Строительство новых линий электропередачи: от коммутационного аппарата по п. 13.1.3. построить одноцепную ВЛИ 0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 мм² до 100 мм² включительно ориентировочной протяженностью 150 м к границе земельного участка Заявителя. Концевая опора участка ВЛИ 0,4 кВ должна располагаться не далее 15 метров от границы земельного участка Заявителя.
 - 13.1.2. Строительство новых подстанций: не требуется.
 - 13.1.3. Расширение распределительных устройств: в РУ 0,4 кВ ТП № 1261/100 кВА смонтировать коммутационный аппарат.
 - 13.1.4. Установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии: не требуется.
 - 13.1.5. Требования к устройствам релейной защиты, требования к устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: не требуется.

13.1.6. Установка прибора учёта электрической энергии (мощности) и технические требования к нему: установить трехфазный прибор учёта электроэнергии прямого включения класса точности не ниже 1,0 с функцией контроля мощности на опоре 0,4 кВ по п. 13.1.1.

13.1.7. Смонтировать распределительную коробку с коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети на опоре 0,4 кВ по п. 13.1.1., на расстоянии ориентировочно 2 м от верха тела опоры 0,4 кВ.

13.2. Техническое перевооружение, реконструкция объектов электросетевого хозяйства:

13.2.1. Строительство воздушной и (или) кабельной линии электропередачи взамен ликвидируемой, подвеска дополнительных проводов, замена воздушной линии кабельной, замена проводов на участках линии: реконструкция РУ 0,4 кВ ТП № 1261/100 кВА в части присоединения проектируемой ВЛИ 0,4 кВ.

13.3. Выполнить проектную документацию электроустановки с учётом требований раздела 13. технических условий согласно Правилам устройства электроустановок.

14. Заявитель осуществляет:

14.1. Смонтировать ответвление от контактов коммутационного аппарата по п. 13.1.7. до ВУ 0,4 кВ объекта присоединения.

14.2. ВУ 0,4 кВ разместить на конструкции, установленной в пределах границ земельного участка. Данная конструкция должна обеспечивать закрепление ответвления по п. 14.1.

14.3. Подготовить натяжной зажим для выполнения физического соединения ответвления на опоре 0,4 кВ по п. 13.1.1.

14.4. Требования к устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: укомплектовать трехфазное ВУ 0,4 кВ: вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети ($I_n=25\text{ A}$). Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство защитным заземлением (выполненным в системе TN-C-S). Рекомендуется выполнить: защитное уравнивание потенциалов, устройство защитного отключения (УЗО), проведение необходимых измерений и испытаний электрооборудования.

14.5. Выполнить физическое соединение (контакт) ответвления с объектами электросетевого хозяйства сетевой организации после выполнения технических условий. Перед осуществлением мероприятий по фактическому присоединению организовать взаимодействие с сетевой организацией для обеспечения безопасности выполнения работ, получение подтверждения о выполнении технических мероприятий по снятию напряжения с электроустановки сетевой организации.

14.6. При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и/или выдача электроэнергии в сеть.

14.7. Рекомендуется выполнить проектную документацию электроустановки с учетом требований раздела 14. технических условий в соответствии с п.18(в), 18(5) «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (действующая редакция), утвержденных ПП РФ № 861 от 27.12.2004 г.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

Директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» – В.В. Мордыкин
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

« 27 » 11 2025 г.

Виза:

А.С. Путилин _____
(подпись)

Исп. Л.Н. Куш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	02BE12C20050B284B04AAA1B59A5799274
Владелец:	Мордыкин Виталий Витальевич, Мордыкин, Виталий Витальевич, mordykin.vv@mrsk-1.ru, 672503323845, 03566017344
Издатель:	АО "Энергоцентр", Акционерное общество "Энергоцентр", ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50, г. Ногинск, 50 Московская область, RU, 1065074061579, sa@energo-centr.ru, 5036072424
Срок действия:	Действителен с: 24.12.2024 14:36:36 UTC+03 Действителен до: 24.12.2025 14:46:36 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	01.12.2025 10:23:35 UTC+03