



PLANO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Condomínio Residencial Alvorada

Portaria principal · Volta Redonda

13Índice de Maturidade
Crítico

Segmento	Condomínio residencial
Finalidade	Pré-venda (prospecção)
Data do levantamento	16/09/2026
Supervisor responsável	André Luiz Leal
Documento emitido em	17/09/2026
Código do levantamento	LVMU5FTIWS4RE0

Documento técnico de uso restrito. Contém informações sobre vulnerabilidades do local e não deve ser divulgado fora das pessoas autorizadas pelo contratante.

Sumário

1. Apresentação e método
2. Caracterização do local
3. Índice de Maturidade em Segurança
4. Leitura por dimensão
5. Riscos identificados
6. Plano de ação
7. Procedimentos operacionais
8. Conformidade trabalhista e contratual
9. Critérios para avaliar propostas de vigilância
10. Responsabilidade técnica

1 Apresentação e método

Este documento apresenta o diagnóstico de segurança patrimonial do local identificado na capa, realizado por meio de inspeção presencial e entrevista com o responsável designado pelo contratante.

A avaliação percorre 83 pontos de verificação, distribuídos em sete dimensões. Cada resposta recebe um valor proporcional ao grau de controle efetivamente encontrado, ponderado pela relevância do item. A soma produz o Índice de Maturidade em Segurança, em escala de 0 a 100.

As respostas alimentam um conjunto de regras que identifica riscos concretos. Cada risco recebe probabilidade e impacto, e desses dois fatores decorre a ordem de prioridade do plano de ação. Os procedimentos operacionais reproduzidos no capítulo 7 foram selecionados pela realidade encontrada: só aparecem aqui os que se aplicam a este local.

O diagnóstico retrata o momento da visita. Alterações no local, no efetivo ou no contrato exigem nova avaliação. A vigência recomendada deste documento é de doze meses.

2 Caracterização do local

Cliente	Condomínio Residencial Alvorada
Posto ou unidade	Portaria principal
Endereço	Rua Trinta e Três, 480 — Jardim Amália
Cidade	Volta Redonda
Segmento	Condomínio residencial
Área aproximada	4200 m²
Circulação diária estimada	380 pessoas
Horário de funcionamento	24 horas
Responsável no cliente	Síndico Paulo Ribeiro
Telefone	(24) 99888-7766
Efetivo por turno	—
Escala praticada	—

Histórico de ocorrências relatado

Tentativa de invasão pelo portão de garagem em março de 2026, com dois indivíduos entrando junto com veículo de morador. Furto de bicicletas na área comum em julho.

3 Índice de Maturidade em Segurança

13 /100**Crítico**

O local está exposto. Um incidente comum encontra o caminho aberto.

Dimensão	Índice	Faixa
Perímetro	12	Crítico
Controle de acesso	17	Crítico
Tecnologia	13	Crítico
Contingência	13	Crítico
Emergências	17	Crítico
Operação	13	Crítico
Governança	6	Crítico

Como ler a escala

0 a 19	Crítico. O local está exposto e um incidente comum encontra o caminho aberto.
20 a 39	Incipiente. A proteção depende da presença física e da boa vontade de quem está no posto.
40 a 59	Básico. Há controles isolados que não se sustentam sozinhos.
60 a 79	Gerenciado. A base existe e falta consistência para não depender de pessoas.
80 a 100	Avançado. Controles maduros, com foco em manter o padrão e medir.

Itens fora da conta

Item marcado como não aplicável ou sem informação sai do cálculo em vez de valer zero.

Um posto sem garagem não pode ser penalizado por não ter controle de garagem.

Não se aplica ao local	8 itens
Sem informação no momento	4 itens
Itens que entraram no índice	71 de 83

Pendências deste levantamento

Os itens abaixo ficaram sem informação e precisam de uma segunda passagem no posto. Enquanto não forem respondidos, o índice permanece incompleto.

- Controle de prestadores de serviço e entregas (Controle de acesso)
- Há cobertura formal para intervalo, falta e férias (Operação)
- Existe brigada de incêndio treinada (Emergências)
- Existem indicadores acordados de qualidade do serviço (Governança)

4 Leitura por dimensão

Abaixo estão listados os itens que puxaram cada dimensão para baixo. São eles que o plano de ação ataca.

Perímetro 12

- Situação do muro ou cerca no perímetro: **Não se aplica**
- A cerca elétrica tem manutenção e teste registrados: **Não**
- Vegetação, entulho ou materiais encostados no muro: **Muita coisa encostada, facilita escalada**
- Existem pontos de apoio externos que permitem escalada: **Sim, vários (poste, contêiner, árvore, veículo estacionado)**
- O estacionamento é protegido e controlado: **Parcialmente**
- Área dos fundos e laterais: **Abandonada, escura, sem ronda nem câmera**
- Há sinalização de área monitorada e proibição de entrada: **Não**
- Iluminação do perímetro à noite: **Ausente ou com grandes áreas escuras**
- Existe rotina de troca de lâmpadas queimadas: **Parcialmente**

Controle de acesso 17

- Controle de entrada de pedestres: **Colaborador abre sem registrar**
- Controle de entrada de veículos: **Sem controle**
- Existe eclusa, clausura ou duplo portão que impede entrada direta: **Não**
- Identificação de visitante dentro da área: **Não recebe identificação**
- Visitante só entra após autorização do anfitrião: **Parcialmente**
- Controle de prestadores de serviço e entregas: **Sem informação no momento**
- Identificação de funcionários do cliente: **Sem identificação, colaborador reconhece de vista**
- Desligamento de funcionário gera bloqueio imediato de acesso: **Não**
- Saída de material exige autorização formal e conferência: **Parcialmente**
- Há controle formal de chaves e cópias: **Não**
- Carona no acesso de pedestres (entrar junto com morador): **Acontece direto, ninguém barra**
- Risco de clonagem do controle de garagem: **Controle rotativo, sem cadastro de quem tem**
- O portão da garagem fecha antes do próximo veículo entrar: **Não**
- Prestador contratado diretamente por morador: **Sobe sem cadastro nem autorização**
- Entregas e aplicativos param na portaria, sem subir: **Parcialmente**
- Controle das áreas comuns (salão, piscina, academia): **Não se aplica**
- Chaves de unidades guardadas na portaria têm controle de retirada: **Não**
- Visitante recorrente tem cadastro validado pelo morador: **Parcialmente**
- Obras em unidades exigem comunicação prévia e cadastro da equipe: **Não**

Tecnologia 13

- Sistema de CFTV: **Não se aplica**
- Prazo de retenção das imagens: **Não grava**
- As câmeras produzem imagem útil à noite: **Parcialmente**
- As imagens podem ser vistas remotamente pela supervisão: **Não**
- Sistema de alarme de intrusão: **Não existe**

Contingência 13

- CFTV e alarme têm nobreak ou bateria: **Não**
- Existe procedimento escrito para falta de energia: **Parcialmente**
- Há gerador ou nobreak para os sistemas críticos: **Não**
- Os portões podem ser abertos manualmente com energia cortada: **Não**
- Meio de comunicação do colaborador com a central: **Só celular pessoal do colaborador**
- Existe plano para queda do sistema de acesso ou do CFTV: **Parcialmente**
- Há apoio tático ou pronta resposta contratada: **Não**
- Existe colaborador reserva acionável em até 2 horas: **Não**

Emergências 17

- Há iluminação de emergência nas rotas de saída: **Não**
- Existe botão de pânico acessível ao colaborador: **Parcialmente**
- Há detecção ou alarme de incêndio: **Não**
- Existe plano de emergência escrito e conhecido pela equipe: **Não**
- O imóvel tem AVCB ou CLCB válido: **Parcialmente**
- Extintores e hidrantes: **Ausentes ou vencidos**
- Rotas de fuga sinalizadas e desobstruídas: **Não**
- Existe brigada de incêndio treinada: **Sem informação no momento**
- Foi feito simulado de abandono nos últimos 12 meses: **Parcialmente**
- Há kit de primeiros socorros e alguém treinado: **Não**
- Lista de contatos de emergência no posto: **Não existe**
- O colaborador sabe exatamente quem acionar e em que ordem: **Não se aplica**

Operação 13

- Condição da guarita ou posto de trabalho: **Não existe posto abrigado**
- O colaborador tem sanitário e local para refeição no posto: **Não se aplica**
- O efetivo é suficiente para o tamanho da área: **Claramente insuficiente, posto descoberto em momentos do dia**
- Existe ronda programada com percurso definido: **Parcialmente**
- Registro das rondas: **Não se aplica**
- Há cobertura formal para intervalo, falta e férias: **Sem informação no momento**
- Uniforme e EPI adequados e em bom estado: **Parcialmente**
- O posto exige vigilante armado e isso está atendido: **Não**
- O colaborador recebeu treinamento específico deste posto: **Não**
- Ordem de Serviço escrita do posto: **Não existe**
- Existem procedimentos escritos para as situações de rotina: **Parcialmente**
- Registro de ocorrências: **Não existe**
- A passagem de turno é formal e registrada: **Não**
- Existe checklist diário de verificação dos equipamentos: **Não**
- Existe procedimento de mudança com agendamento e autorização do síndico: **Não**
- Há regra para saída de criança ou adolescente desacompanhado: **Não**

Governança 6

- Há aviso de monitoramento e política de acesso às imagens: **Não**
- Todo o efetivo está com reciclagem em dia (CNV válida): **Não**
- A supervisão visita o posto com periodicidade definida: **Não**
- As visitas de supervisão geram relatório escrito: **Não se aplica**
- O cliente acompanha ou audita a execução do serviço: **Não**
- O contrato descreve escopo, efetivo e escala com clareza: **Não**
- O cliente verificou a autorização de funcionamento da PF da contratada: **Parcialmente**
- O cliente recebe mensalmente o dossiê de documentos trabalhistas: **Não**
- Alguém do cliente confere FGTS e INSS do efetivo alocado: **Não se aplica**
- Há tratamento adequado dos dados pessoais coletados na portaria: **Não**
- Existem indicadores acordados de qualidade do serviço: **Sem informação no momento**
- Há reunião periódica de acompanhamento com o cliente: **Não**
- O cliente tem seguro patrimonial compatível com o risco: **Não**
- O regimento interno trata de segurança e é aplicado: **Não**

5 Riscos identificados

4

Críticos

23

Altos

3

Médios

0

Baixos

Foram identificados 30 riscos a partir das respostas registradas. O nível resulta do cruzamento entre probabilidade e impacto.

Cód.	Risco	Categoria	Probab.	Impacto	Nível
R04	Entrada de pessoa não identificada	Acesso	Muito alta	Grande	Crítico
R14	Posto sem Ordem de Serviço escrita	Operação	Muito alta	Grande	Crítico
R26	Risco de responsabilização subsidiária do cliente	Governança	Alta	Severo	Crítico
S01	Carona no acesso de pedestres	Acesso	Muito alta	Grande	Crítico
R01	Invasão pelo perímetro	Perímetro	Alta	Grande	Alto
R05	Veículo entra sem registro de placa	Acesso	Alta	Grande	Alto
R10	Ausência de prova em imagem	Tecnologia	Alta	Grande	Alto
R12	Sistemas caem junto com a energia	Contingência	Alta	Grande	Alto
R17	Efetivo insuficiente para a área	Operação	Alta	Grande	Alto
R20	Colaborador sem treinamento do posto	Operação	Alta	Grande	Alto
R23	Sem procedimento para falta de energia	Contingência	Alta	Grande	Alto
R24	Comunicação dependente de recurso pessoal	Contingência	Alta	Grande	Alto
R25	Sem reserva de efetivo	Contingência	Alta	Grande	Alto
R29	Condição de trabalho irregular no posto	Governança	Alta	Grande	Alto
S02	Clonagem de controle de garagem	Acesso	Alta	Grande	Alto
S03	Prestador de morador sem cadastro	Acesso	Alta	Grande	Alto
R15	Ocorrências não registradas	Operação	Muito alta	Moderado	Alto
R21	Sem plano de emergência	Emergências	Média	Severo	Alto
R22	Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros	Emergências	Média	Severo	Alto
R28	Reciclagem de vigilante vencida	Governança	Média	Severo	Alto

Cód.	Risco	Categoria	Probab.	Impacto	Nível
S05	Chaves de unidades na portaria sem controle	Acesso	Média	Severo	Alto
R02	Ponto cego por falta de iluminação	Perímetro	Alta	Moderado	Alto
R08	Chaves e cópias sem controle	Acesso	Média	Grande	Alto
R09	Acesso permanece ativo após desligamento	Acesso	Média	Grande	Alto
R18	Passagem de turno informal	Operação	Alta	Moderado	Alto
R19	Supervisão sem periodicidade definida	Governança	Alta	Moderado	Alto
S04	Mudança sem controle	Operação	Média	Grande	Alto
R03	Escalada apoiada em objeto externo	Perímetro	Média	Moderado	Médio
R13	Alarme instalado e desativado	Tecnologia	Média	Moderado	Médio
R30	Tratamento de dados pessoais fora da LGPD	Governança	Média	Moderado	Médio

Detalhamento

R04 · Entrada de pessoa não identificada

Acesso | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. Sem registro de quem entrou, não há como investigar depois. É a causa mais comum de furto interno em que ninguém é responsabilizado.

Tratamento recomendado. Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.

R14 · Posto sem Ordem de Serviço escrita

Operação | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. Cada colaborador age de um jeito, não há como cobrar desvio e a empresa fica sem defesa em reclamatória ou em questionamento do cliente.

Tratamento recomendado. Emitir Ordem de Serviço do posto, colher assinatura de todo o efetivo e afixar cópia no local.

R26 · Risco de responsabilização subsidiária do cliente

Governança | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Se a contratada não recolhe FGTS e INSS, o tomador responde subsidiariamente. A Súmula 331 do TST exige prova de fiscalização efetiva, não apenas a exigência no contrato.

Tratamento recomendado. Instituir dossiê mensal de documentos e conferência formal antes de liberar o pagamento da fatura.

S01 · Carona no acesso de pedestres

Acesso | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. É o modo de entrada mais usado em roubo a condomínio. O invasor entra colado no morador e o colaborador não tem barreira física para sustentar a recusa.

Tratamento recomendado. Instalar catraca ou eclusa na entrada de pedestres e comunicar a regra aos moradores com apoio formal do síndico.

R01 · Invasão pelo perímetro

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Entrada sem confronto com o posto de vigilância, normalmente à noite e pelos fundos. Furto de equipamento, cabo de cobre ou veículo.

Tratamento recomendado. Recuperar a barreira física, instalar proteção no topo do muro e incluir os fundos na ronda registrada.

R05 · Veículo entra sem registro de placa

Acesso | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Veículo é o meio de retirada de volume grande. Sem placa registrada, o caso morre no boletim de ocorrência.

Tratamento recomendado. Registrar placa, motorista, horário e destino em toda entrada. Conferir a placa na saída.

R10 · Ausência de prova em imagem

Tecnologia | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Sem imagem, a apuração para o depoimento e o prejuízo não é recuperado. Também impede punir e reincidência vira rotina.

Tratamento recomendado. Garantir cobertura dos acessos e do perímetro com retenção mínima de 30 dias.

R12 · Sistemas caem junto com a energia

Contingência | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Basta cortar o poste para derrubar CFTV, alarme e portão eletrônico ao mesmo tempo. É procedimento conhecido de quem planeja.

Tratamento recomendado. Instalar nobreak dedicado para gravador, câmeras dos acessos e central de alarme, com autonomia mínima de 4 horas.

R17 · Efetivo insuficiente para a área

Operação | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Posto descoberto em algum momento do dia, ronda que não sai e colaborador sem intervalo. Gera incidente e passivo trabalhista ao mesmo tempo.

Tratamento recomendado. Redimensionar o posto com base na área e no fluxo, ou reduzir formalmente o escopo em aditivo contratual.

R20 · Colaborador sem treinamento do posto

Operação | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Formação legal não ensina a planta, os riscos e as pessoas daquele local. Erro em emergência costuma nascer aqui.

Tratamento recomendado. Criar integração de posto de 4 horas com planta, riscos, contatos e simulação das situações mais prováveis.

R23 · Sem procedimento para falta de energia

Contingência | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Queda de energia abre portão, apaga câmera e paralisa o acesso. É a janela mais explorada em ação planejada.

Tratamento recomendado. Escrever o procedimento, treinar abertura manual de portões e testar a rotina uma vez por trimestre.

R24 · Comunicação dependente de recurso pessoal

Contingência | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Colaborador sob ameaça não consegue pedir socorro sem ser percebido. Também significa que a empresa não controla o meio de comunicação do posto.

Tratamento recomendado. Fornecer rádio ou celular corporativo e instalar botão de pânico discreto ligado à central.

R25 · Sem reserva de efetivo

Contingência | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Uma falta deixa o posto descoberto ou obriga dobra, que gera hora extra, fadiga e risco de acidente.

Tratamento recomendado. Manter reserva técnica acionável em até 2 horas e escala de cobertura de férias planejada com 60 dias.

R29 · Condição de trabalho irregular no posto

Governança | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Falta de sanitário, local de refeição ou abrigo adequado é autuação do MTE e tema recorrente em reclamatória, com dano moral.

Tratamento recomendado. Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.

S02 · Clonagem de controle de garagem

Acesso | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Controle de código fixo é copiado em segundos na rua. Portão lento também permite o segundo veículo entrar junto.

Tratamento recomendado. Migrar para controle com código rotativo, cadastrar cada dispositivo por unidade e ajustar o tempo de fechamento.

S03 · Prestador de morador sem cadastro

Acesso | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Diarista, pintor e técnico circulam sem registro. Em furto dentro de unidade, não há lista de quem esteve no prédio.

Tratamento recomendado. Cadastro obrigatório com documento, autorização registrada do morador e crachá de visitante com devolução.

R15 · Ocorrências não registradas

Operação | Probabilidade muito alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. Sem histórico, não se identifica padrão, o cliente não enxerga o valor entregue e a supervisão trabalha às cegas.

Tratamento recomendado. Padronizar registro por turno, com envio diário à supervisão e leitura semanal em busca de padrão.

R21 · Sem plano de emergência

Emergências | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Em incêndio ou emergência médica, a resposta depende de imprevisto. Aqui o risco deixa de ser patrimonial e passa a ser vida.

Tratamento recomendado. Elaborar plano com fluxo de acionamento, afixar no posto e treinar todo o efetivo.

R22 · Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros

Emergências | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Interdição, multa e recusa de cobertura do seguro em caso de sinistro. Em condomínio, responsabilidade pessoal do síndico.

Tratamento recomendado. Contratar vistoria, regularizar sistema preventivo e criar controle de vencimento dos extintores.

R28 · Reciclagem de vigilante vencida

Governança | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Vigilante com reciclagem vencida no posto gera atuação da PF, nulidade contratual e responsabilidade direta em qualquer ocorrência.

Tratamento recomendado. Controlar vencimento com alerta de 90 dias e bloquear escala de quem estiver irregular.

S05 · Chaves de unidades na portaria sem controle

Acesso | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Furto sem arrombamento dentro da unidade, com responsabilização direta do condomínio e do colaborador de plantão.

Tratamento recomendado. Cofre com chaves numeradas, livro de retirada com assinatura e autorização escrita do proprietário.

R02 · Ponto cego por falta de iluminação

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. Área escura vira rota preferencial de aproximação e anula a utilidade do CFTV no horário de maior risco.

Tratamento recomendado. Levantar os pontos escuros em ronda noturna e instalar iluminação com acionamento automático. É o item de melhor relação custo-benefício do plano.

R08 · Chaves e cópias sem controle

Acesso | Probabilidade média | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Cópia não rastreada permite acesso sem arrombamento, o que costuma invalidar a cobertura do seguro.

Tratamento recomendado. Inventariar chaves, implantar quadro com lacre e livro de retirada, trocar segredo das que não têm origem conhecida.

R09 · Acesso permanece ativo após desligamento

Acesso | Probabilidade média | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Ex-funcionário com crachá ou chave válida é o perfil clássico de furto com rancor, nas primeiras semanas após a saída.

Tratamento recomendado. Incluir bloqueio de crachá, sistema e chave no checklist de desligamento, com prazo de mesmo dia.

R18 · Passagem de turno informal

Operação | Probabilidade alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. Informação de pendência se perde na troca. Portão aberto, visitante ainda dentro e equipamento com defeito não chegam ao turno seguinte.

Tratamento recomendado. Criar roteiro de passagem de turno com conferência de itens e assinatura das duas partes.

R19 · Supervisão sem periodicidade definida

Governança | Probabilidade alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. O padrão do serviço cai de forma gradual e só aparece quando o cliente reclama ou quando acontece o incidente.

Tratamento recomendado. Fixar frequência mínima de visita, incluir visita noturna surpresa e emitir relatório com foto a cada passagem.

S04 · Mudança sem controle

Operação | Probabilidade média | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Caminhão de mudança é a forma mais simples de retirar volume sem levantar suspeita, inclusive de outra unidade.

Tratamento recomendado. Exigir agendamento, autorização do síndico, identificação da equipe e acompanhamento do colaborador na carga.

R03 · Escalada apoiada em objeto externo

Perímetro | Probabilidade média | Impacto moderado | Nível Médio

O que pode acontecer. O muro deixa de ser barreira. Vegetação e materiais encostados também escondem quem já entrou.

Tratamento recomendado. Afastar materiais do muro, podar vegetação e definir faixa de 1,5 m livre em todo o perímetro interno.

R13 · Alarme instalado e desativado

Tecnologia | Probabilidade média | Impacto moderado | Nível Médio

O que pode acontecer. Equipamento que ninguém liga passa falsa sensação de proteção e some do orçamento de manutenção.

Tratamento recomendado. Diagnosticar a causa da desativação, geralmente disparo falso, corrigir setorização e retomar o uso com monitoramento.

R30 · Tratamento de dados pessoais fora da LGPD

Governança | Probabilidade média | Impacto moderado | Nível Médio

O que pode acontecer. Portaria coleta documento, imagem e placa. Sem base legal, aviso e prazo de descarte, há exposição a sanção da ANPD e a ação individual.

Tratamento recomendado. Afixar aviso de monitoramento, definir prazo de retenção e restringir quem acessa imagem e livro de registro.

6 Plano de ação

As ações estão ordenadas por prazo. A primeira faixa não depende de compra: depende de decidir, escrever e cobrar. As faixas seguintes exigem orçamento e por isso entram depois, sem que isso reduza a importância delas.

Imediato — até 15 dias

Disciplina operacional · Não depende de compra. Depende de decidir e cobrar.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R04	Entrada de pessoa não identificada Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.		
R14	Posto sem Ordem de Serviço escrita Emitir Ordem de Serviço do posto, colher assinatura de todo o efetivo e afixar cópia no local.		
R26	Risco de responsabilização subsidiária do cliente Instituir dossiê mensal de documentos e conferência formal antes de liberar o pagamento da fatura.		
R05	Veículo entra sem registro de placa Registrar placa, motorista, horário e destino em toda entrada. Conferir a placa na saída.		
R23	Sem procedimento para falta de energia Escrever o procedimento, treinar abertura manual de portões e testar a rotina uma vez por trimestre.		
S03	Prestador de morador sem cadastro Cadastro obrigatório com documento, autorização registrada do morador e crachá de visitante com devolução.		
R15	Ocorrências não registradas Padronizar registro por turno, com envio diário à supervisão e leitura semanal em busca de padrão.		
R21	Sem plano de emergência Elaborar plano com fluxo de acionamento, afixar no posto e treinar todo o efetivo.		
R28	Reciclagem de vigilante vencida Controlar vencimento com alerta de 90 dias e bloquear escala de quem estiver irregular.		
S05	Chaves de unidades na portaria sem controle Cofre com chaves numeradas, livro de retirada com assinatura e autorização escrita do proprietário.		

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R09	Acesso permanece ativo após desligamento Incluir bloqueio de crachá, sistema e chave no checklist de desligamento, com prazo de mesmo dia.		
R18	Passagem de turno informal Criar roteiro de passagem de turno com conferência de itens e assinatura das duas partes.		
S04	Mudança sem controle Exigir agendamento, autorização do síndico, identificação da equipe e acompanhamento do colaborador na carga.		
R03	Escalada apoiada em objeto externo Afastar materiais do muro, podar vegetação e definir faixa de 1,5 m livre em todo o perímetro interno.		

Curto prazo — 30 dias

Disciplina operacional · Exige organizar rotina e treinar a equipe.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R17	Efetivo insuficiente para a área Redimensionar o posto com base na área e no fluxo, ou reduzir formalmente o escopo em aditivo contratual.		
R20	Colaborador sem treinamento do posto Criar integração de posto de 4 horas com planta, riscos, contatos e simulação das situações mais prováveis.		
R24	Comunicação dependente de recurso pessoal Fornecer rádio ou celular corporativo e instalar botão de pânico discreto ligado à central.		
R25	Sem reserva de efetivo Manter reserva técnica acionável em até 2 horas e escala de cobertura de férias planejada com 60 dias.		
R29	Condição de trabalho irregular no posto Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.		
R02	Ponto cego por falta de iluminação Levantar os pontos escuros em ronda noturna e instalar iluminação com acionamento automático. É o item de melhor relação custo-benefício do plano.		
R08	Chaves e cópias sem controle Inventariar chaves, implantar quadro com lacre e livro de retirada, trocar segredo das que não têm origem conhecida.		
R19	Supervisão sem periodicidade definida Fixar frequência mínima de visita, incluir visita noturna surpresa e emitir relatório com foto a cada passagem.		
R13	Alarme instalado e desativado Diagnosticar a causa da desativação, geralmente disparo falso, corrigir setorização e retomar o uso com monitoramento.		

Médio prazo — 90 dias

Investimento leve · Exige compra de baixo valor ou serviço pontual.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R12	Sistemas caem junto com a energia Instalar nobreak dedicado para gravador, câmeras dos acessos e central de alarme, com autonomia mínima de 4 horas.		
S02	Clonagem de controle de garagem Migrar para controle com código rotativo, cadastrar cada dispositivo por unidade e ajustar o tempo de fechamento.		
R22	Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros Contratar vistoria, regularizar sistema preventivo e criar controle de vencimento dos extintores.		
R30	Tratamento de dados pessoais fora da LGPD Afixar aviso de monitoramento, definir prazo de retenção e restringir quem acessa imagem e livro de registro.		

Investimento — 6 a 12 meses

Obra ou aquisição · Exige orçamento próprio e aprovação.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
S01	Carona no acesso de pedestres Instalar catraca ou eclusa na entrada de pedestres e comunicar a regra aos moradores com apoio formal do síndico.		
R01	Invasão pelo perímetro Recuperar a barreira física, instalar proteção no topo do muro e incluir os fundos na ronda registrada.		
R10	Ausência de prova em imagem Garantir cobertura dos acessos e do perímetro com retenção mínima de 30 dias.		

Preencha responsável e data de conclusão a cada revisão. Este quadro é o instrumento de acompanhamento entre uma visita de supervisão e a seguinte.

7 Procedimentos operacionais

Foram selecionados 22 procedimentos aplicáveis a este local, considerando o segmento e os sistemas existentes. Eles devem ser anexados à Ordem de Serviço do posto e assinados por todo o efetivo.

POP-01 · Controle de acesso de pedestres

Objetivo. Garantir que nenhuma pessoa entre na área sem ser identificada e autorizada.

1. Receber a pessoa no ponto de controle, sem abrir o acesso antes da identificação.
2. Solicitar documento com foto e perguntar o destino e o nome de quem vai receber.
3. Confirmar a autorização com o anfitrião por telefone, interfone ou aplicativo.
4. Registrar nome, documento, destino, horário de entrada e placa se houver veículo.
5. Entregar crachá de visitante numerado e orientar a devolução na saída.
6. Liberar o acesso somente após a autorização confirmada.
7. Na saída, recolher o crachá e registrar o horário.

Não existe exceção por pressa, por autoridade ou por conhecimento pessoal. Se a pessoa se recusa a identificar, acione a supervisão em vez de discutir.

POP-02 · Controle de acesso de veículos

Objetivo. Registrar todo veículo que entra e impedir que a saída leve o que não deveria.

1. Parar o veículo antes do portão, com o portão ainda fechado.
2. Identificar motorista e passageiros e registrar a placa.
3. Confirmar o destino e a autorização.
4. Inspeccionar visualmente o compartimento de carga na entrada.
5. Abrir o portão, aguardar a passagem completa e fechar antes de atender o próximo.
6. Na saída, conferir a placa com o registro de entrada e verificar autorização para qualquer material transportado.

Um veículo por vez. O portão nunca fica aberto aguardando o próximo.

POP-03 · Acesso de prestadores de serviço

Objetivo. Evitar que uniforme e discurso técnico sirvam de passaporte para a área interna.

1. Exigir documento com foto, identificação da empresa e ordem de serviço.
2. Confirmar o chamado com o setor que contratou o serviço, antes de liberar.
3. Registrar nome, empresa, serviço, local e horário.
4. Emitir crachá de prestador com validade do dia.
5. Registrar as ferramentas e os equipamentos que entram, para conferência na saída.
6. Acompanhar ou monitorar o deslocamento até o local do serviço.
7. Na saída, conferir ferramentas e material e recolher o crachá.

Serviço não agendado exige confirmação com a administração. Concessionária de energia, água ou telefonia também passa pela confirmação.

POP-04 · Ronda e verificação periódica

Objetivo. Verificar fisicamente os pontos de risco em horários que não sejam previsíveis.

1. Consultar o percurso definido na Ordem de Serviço do posto.
2. Informar a central o início da ronda.
3. Percorrer todos os pontos obrigatórios, variando o horário e o sentido.
4. Verificar portões, janelas, iluminação, câmeras, extintores e sinais de tentativa de acesso.
5. Registrar a passagem em cada ponto de controle.
6. Comunicar imediatamente qualquer anormalidade.
7. Registrar a ronda no livro ao retornar, com horário e ocorrências.

Ronda em horário fixo ensina o intervalo seguro para quem observa. Varie sempre.

POP-05 · Registro de ocorrências

Objetivo. Produzir o histórico que sustenta apuração, contrato e defesa judicial.

1. Registrar toda anormalidade no momento em que acontece, sem deixar para o fim do turno.
2. Descrever data, hora, local, pessoas envolvidas e o que foi feito.
3. Usar linguagem objetiva e descritiva, sem opinião e sem julgamento.
4. Fotografar quando houver dano, avaria ou material apreendido.
5. Comunicar a supervisão nos casos graves, antes de terminar o registro.
6. Enviar o registro à supervisão ao fim do turno.

Rasura invalida o registro. Erro se corrige com nova linha, não apagando a anterior.

POP-06 · Passagem de turno

Objetivo. Impedir que informação pendente se perca na troca de turno.

1. Chegar com antecedência mínima de 10 minutos.
2. Ler o registro de ocorrências do turno anterior por inteiro.
3. Conferir em conjunto: chaves, rádio, lanterna, livro, equipamentos e estado dos acessos.
4. Receber verbalmente as pendências, inclusive visitantes e prestadores ainda na área.
5. Verificar o funcionamento de câmeras, alarme e portões.
6. Assinar a passagem os dois colaboradores.
7. Comunicar qualquer divergência à supervisão antes de assumir.

Nenhum posto fica sem colaborador durante a passagem. A saída do anterior só acontece depois da assinatura.

POP-07 · Falta de energia elétrica

Objetivo. Manter o controle do acesso quando os sistemas eletrônicos param.

1. Confirmar se a falta é geral na região ou restrita ao imóvel.
2. Acionar a iluminação de emergência e a lanterna.
3. Verificar se o nobreak assumiu CFTV, alarme e central.
4. Passar imediatamente para o controle manual de acesso, com registro em papel.
5. Destruar os portões para operação manual conforme o treinamento.
6. Intensificar a ronda no perímetro, com atenção aos pontos que ficaram sem câmera.
7. Comunicar a central e o responsável do cliente.
8. Registrar horário de início, ações tomadas e horário de normalização.

Falta de energia pode ser provocada como preparação para invasão. Trate sempre como alerta, nunca como rotina.

POP-08 · Emergência médica

Objetivo. Reduzir o tempo entre o evento e o atendimento qualificado.

1. Isolar o local e afastar curiosos.
2. Acionar o SAMU pelo 192 informando endereço completo, ponto de referência e estado da vítima.
3. Não movimentar a vítima em caso de queda, trauma ou suspeita de fratura.
4. Prestar primeiros socorros apenas dentro do que foi treinado.
5. Designar alguém para aguardar e orientar a ambulância na entrada.
6. Liberar o acesso e o caminho para a equipe de socorro.
7. Comunicar a supervisão e o responsável do cliente.
8. Registrar tudo no livro, incluindo horários de acionamento e de chegada.

Na dúvida sobre o estado da vítima, acione. O erro de acionar sem necessidade não se compara ao de não acionar.

POP-09 · Princípio de incêndio

Objetivo. Agir nos primeiros minutos e garantir a saída das pessoas.

1. Acionar o alarme e comunicar o Corpo de Bombeiros pelo 193.
2. Avaliar se o foco é combatível com extintor, sem assumir risco pessoal.
3. Usar o extintor adequado, sempre com rota de fuga às costas.
4. Se o fogo não for controlado em curto tempo, abandonar o combate e iniciar a evacuação.
5. Orientar a saída pelas rotas sinalizadas, sem uso de elevador.
6. Conduzir as pessoas ao ponto de encontro e conferir a presença.
7. Desligar a energia do setor quando for seguro fazê-lo.
8. Receber e orientar os bombeiros, informando o que já foi feito.

Vida antes de patrimônio, sem exceção.

POP-10 · Tentativa de invasão

Objetivo. Proteger a integridade do colaborador e preservar o registro do evento.

1. Não expor a própria posição e não enfrentar.
2. Acionar o botão de pânico ou a central, com a discrição possível.
3. Ligar para a Polícia Militar pelo 190, informando endereço, número de invasores e se há arma.
4. Direcionar as câmeras para o ponto de entrada, se o sistema permitir.
5. Orientar as pessoas presentes a se abrigarem em local seguro.
6. Não perseguir e não tentar recuperar material.
7. Preservar o local até a chegada da polícia.
8. Registrar tudo e comunicar imediatamente a supervisão.

A função é registrar, alertar e acionar. Confronto não faz parte do procedimento.

POP-11 · Conduta em assalto

Objetivo. Preservar vidas e produzir informação útil depois do fato.

1. Não reagir e não fazer movimento brusco.
2. Obedecer às determinações sem discutir.
3. Manter as mãos visíveis e evitar contato visual prolongado.
4. Observar características: número de pessoas, altura, sotaque, tatuagem, roupa, veículo e placa.
5. Acionar o alarme silencioso apenas se for absolutamente seguro.
6. Após a saída dos criminosos, trancar o acesso e acionar o 190.
7. Não tocar em nada e preservar o local.
8. Registrar as características enquanto a memória está fresca, antes de conversar com outras pessoas.

Nada do que está no local vale a vida de quem trabalha nele.

POP-12 · Controle de chaves

Objetivo. Garantir que toda chave tenha responsável identificado a qualquer momento.

1. Manter as chaves em armário fechado, numeradas e identificadas por código, não pelo nome do ambiente.
2. Registrar cada retirada com nome, horário, motivo e assinatura.
3. Conferir o quadro completo na passagem de turno.
4. Registrar a devolução com horário.
5. Comunicar imediatamente qualquer chave não devolvida até o fim do turno.
6. Proibir cópia sem autorização formal da administração.

Chave que não volta é ocorrência, não é pendência. Comunique no mesmo turno.

POP-13 · Recebimento de entregas e encomendas

Objetivo. Impedir que a entrega sirva de meio de acesso ou de introdução de objeto perigoso.

1. Receber sempre no ponto de controle, sem permitir a entrada do entregador.
2. Conferir destinatário e registrar remetente, empresa e horário.
3. Recusar volume sem destinatário identificado.
4. Não receber volume com aspecto suspeito: mancha, odor, fio aparente, peso incompatível.
5. Comunicar o destinatário e protocolar a entrega com assinatura.
6. Não guardar volume perecível ou de valor sem autorização expressa.

Entregador de aplicativo não passa do ponto de controle, mesmo com o cliente insistindo.

POP-14 · Uso e guarda de equipamentos do posto

Objetivo. Manter operacional aquilo de que a segurança depende.

1. Conferir na assunção do turno: rádio, lanterna, chaves, livro, botão de pânico e telefone.
2. Testar o rádio com a central no início do turno.
3. Verificar diariamente se as câmeras estão gravando e se a data e a hora estão corretas.
4. Registrar imediatamente qualquer equipamento com defeito.
5. Não improvisar reparo em equipamento elétrico ou eletrônico.
6. Manter carregadores conectados e baterias em carga.

Data e hora erradas no gravador tiram o valor probatório da imagem. Confira toda semana.

POP-15 · Atendimento a autoridades e fiscalização

Objetivo. Atender sem obstruir e sem liberar o que não deve ser liberado.

1. Solicitar identificação funcional e registrar nome, órgão e matrícula.
2. Comunicar imediatamente o responsável do cliente e a supervisão.
3. Confirmar a autenticidade pelo telefone institucional do órgão, quando houver dúvida.
4. Não liberar acesso a área interna sem autorização do responsável, salvo mandado judicial ou situação de flagrante.
5. Acompanhar a autoridade durante toda a permanência.
6. Registrar horário de entrada, de saída e o que foi solicitado.

Falsa autoridade é método conhecido de invasão. Verificar não é desacato.

POP-16 · Comunicação com a supervisão

Objetivo. Definir o que é comunicado na hora e o que entra no relatório.

1. Comunicar imediatamente: tentativa de invasão, assalto, incêndio, emergência médica, falta de energia prolongada, ausência de colaborador e falha de sistema crítico.
2. Comunicar no mesmo turno: equipamento com defeito, chave não devolvida, conflito com morador, usuário ou funcionário do cliente.
3. Registrar no relatório diário: ocorrências de rotina, visitas, entregas e rondas.
4. Usar o canal oficial, nunca grupo pessoal de mensagem.
5. Confirmar o recebimento pela supervisão nos casos imediatos.

Na dúvida entre comunicar e não comunicar, comunique.

POP-18 · Operação do portão de veículos

Objetivo. Impedir a entrada de segundo veículo na mesma abertura.

1. Manter o portão fechado como situação padrão.
2. Identificar e autorizar antes de qualquer acionamento.
3. Acionar a abertura com o veículo já parado e posicionado.
4. Observar a passagem completa e acionar o fechamento imediatamente.
5. Confirmar visualmente o travamento antes de retornar à guarita.
6. Nunca deixar o portão aberto para fluxo contínuo, mesmo em horário de pico.
7. Comunicar defeito no fechamento como ocorrência de mesmo turno.

A maior parte da entrada indevida por veículo acontece na abertura que já estava autorizada.

POP-20 · Autorização de saída de material

Objetivo. Garantir que nada saia sem responsável identificado.

1. Exigir autorização escrita e assinada por pessoa com alçada definida pelo cliente.
2. Conferir item a item contra o documento, sem aceitar descrição genérica.
3. Registrar quantidade, descrição, destino, veículo e horário.
4. Fotografar a carga em caso de volume ou valor relevante.
5. Reter a via da autorização no posto e enviar cópia à supervisão.
6. Em caso de divergência, não liberar e acionar o responsável.

Autorização verbal não existe. Nem por telefone, nem de diretor.

POP-R1 · Acesso de prestador contratado por morador

Objetivo. Identificar quem sobe, por ordem de quem e por quanto tempo.

1. Confirmar a autorização com o morador pelo interfone, antes de qualquer liberação.
2. Exigir documento com foto e registrar nome, unidade de destino e serviço.
3. Emitir crachá de prestador com a unidade indicada.
4. Orientar o uso do elevador de serviço, conforme o regimento.
5. Registrar o horário de saída e recolher o crachá.
6. Comunicar a administração em caso de prestador recorrente, para cadastro permanente.

Autorização dada por terceiro na unidade não substitui a do morador responsável.

POP-R2 · Mudança e transporte de móveis

Objetivo. Impedir que a mudança sirva de saída para bens de outra unidade.

1. Exigir agendamento prévio e autorização do síndico ou da administradora.
2. Conferir se está dentro do dia e do horário autorizados.
3. Identificar e registrar todos os integrantes da equipe e o veículo.
4. Verificar a proteção do elevador antes do início.
5. Acompanhar ou monitorar o carregamento por câmera.
6. Na saída, conferir se o volume corresponde à unidade autorizada.
7. Registrar início, término e ocorrências.

Mudança fora do horário autorizado não começa. Autorize apenas a administração, nunca o colaborador.

POP-R3 · Controle de áreas comuns e reservas

Objetivo. Manter responsável identificado em cada uso de área comum.

1. Conferir a reserva antes de liberar o espaço.
2. Registrar a unidade responsável e o horário previsto.
3. Registrar a lista de convidados, quando o regimento exigir.
4. Verificar as condições do espaço na entrega e na devolução.
5. Registrar dano ou anormalidade com foto.
6. Comunicar à administração excesso de ruído ou de pessoas.

Convidado de festa é visitante e passa pelo controle de acesso normalmente.

POP-R4 · Guarda de chaves de unidades

Objetivo. Proteger o condomínio e o colaborador da responsabilidade por furto sem arrombamento.

1. Aceitar guarda apenas com autorização escrita do proprietário, com validade definida.
2. Guardar em cofre ou armário trancado, identificado por código e nunca pelo número da unidade.
3. Liberar somente às pessoas nomeadas na autorização, mediante documento.
4. Registrar retirada e devolução com nome, horário e assinatura.
5. Conferir o quadro completo em toda passagem de turno.
6. Comunicar imediatamente qualquer ausência.

Chave sem autorização escrita não é aceita para guarda, em nenhuma hipótese.

8 Conformidade trabalhista e contratual

A contratação de vigilância patrimonial cria responsabilidade subsidiária para o tomador do serviço. A Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho condiciona o afastamento dessa responsabilidade à fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações pela contratada. Exigência escrita em contrato, sozinha, não tem sido aceita como prova de fiscalização.

A atividade também é regulada pela Lei 7.102 de 1983 e pela Portaria 3.233 de 2012 da Polícia Federal, que condicionam o exercício à autorização de funcionamento vigente e à formação e reciclagem válidas de cada vigilante.

Dossiê mensal recomendado

Antes de liberar o pagamento da fatura de cada mês, o contratante deve receber e conferir:

1. Folha de pagamento analítica com identificação do posto ☐
2. Recibos de pagamento de salário assinados pelo efetivo alocado ☐
3. Comprovante de recolhimento do FGTS do mês, por trabalhador ☐
4. Relação dos trabalhadores vinculados ao contrato, extraída do eSocial ☐
5. Guia da contribuição previdenciária quitada, com relação nominal ☐
6. Comprovante de fornecimento de vale-transporte ☐
7. Comprovante de fornecimento de vale-refeição ou alimentação, conforme convenção ☐
8. Espelho de ponto do mês, com marcações de todo o efetivo ☐
9. Comprovante de pagamento de horas extras, adicional noturno e intervalo suprimido ☐
10. Recibos de férias e respectivos avisos, quando houver no período ☐
11. Comprovante de pagamento das parcelas do décimo terceiro, nos meses devidos ☐
12. Atestados de Saúde Ocupacional válidos de todo o efetivo ☐
13. Fichas de entrega de uniforme e equipamentos de proteção ☐
14. Certificados de formação e de reciclagem válidos, com data de vencimento ☐
15. Certidões negativas de débitos: FGTS, trabalhista e federal, dentro da validade ☐
16. Autorização de funcionamento da Polícia Federal e Certificado de Segurança vigentes ☐

Lacunas identificadas neste local

- O cliente não recebe o dossiê mensal de documentos trabalhistas. Sem ele, não há prova de fiscalização.
- A autorização de funcionamento da Polícia Federal da empresa contratada não foi verificada.

- Há indício de reciclagem vencida no efetivo. Vigilante irregular no posto é autuação e nulidade contratual.
- O contrato não descreve escopo, efetivo e escala com clareza suficiente para ser cobrado.
- O tratamento de dados pessoais na portaria e no CFTV não atende à LGPD: falta aviso, base legal ou prazo de descarte.

Este capítulo tem caráter informativo e não substitui parecer jurídico. Antes de transformar estes itens em exigência contratual, submeta o texto ao seu jurídico.

9 Critérios para avaliar propostas de vigilância

A comparação entre propostas costuma se resumir ao preço, o que premia quem não provisiona encargos. As seis perguntas abaixo devem ser feitas, por escrito, a todas as empresas participantes, inclusive à Vegas. As respostas revelam mais que a planilha de custo.

1. Qual o número da autorização de funcionamento junto à Polícia Federal e qual a sua validade?

Empresa sem autorização válida não pode prestar vigilância. Contratar nessa condição transfere o risco integral ao contratante.

2. Como se compõe o custo homem-mês apresentado, item a item?

Proposta muito abaixo do mercado costuma não provisionar férias, décimo terceiro e rescisão. A conta chega depois, na reclamatória, e chega para o tomador.

3. De que forma será comprovado, mês a mês, o recolhimento de FGTS e INSS do efetivo alocado neste posto?

A Súmula 331 do TST exige fiscalização efetiva do contratante. Quem não tem rotina de dossiê mensal não consegue produzir essa prova.

4. Qual a frequência de supervisão presencial e como ela é comprovada?

Supervisão sem comprovação não acontece. Peça o modelo do relatório e a periodicidade por escrito no contrato.

5. Qual foi a rotatividade de colaboradores em postos semelhantes nos últimos doze meses?

Rotatividade alta significa colaborador que nunca aprende o posto. É o indicador que melhor prevê falha operacional.

6. Como são cobertas faltas, férias e afastamentos, sem recorrer a dobra de turno?

Cobertura por dobra gera fadiga, hora extra e passivo. Empresa estruturada mantém reserva técnica dimensionada.

Sobre o custo homem-mês

Proposta significativamente abaixo da média do mercado, no mesmo escopo, costuma indicar ausência de provisão para férias, décimo terceiro e rescisão, ou efetivo menor que o declarado. O valor economizado no contrato costuma reaparecer como passivo do contratante, com correção e honorários.

10 Responsabilidade técnica

O levantamento que originou este documento foi realizado em 16/09/2026 por André Luiz Leal, da Vegas Vigilância e Segurança.

André Luiz Leal

Supervisor Vegas

Síndico Paulo Ribeiro

Responsável pelo contratante

Documento gerado eletronicamente em 17/09/2026. Código de referência
LVMU5FTIWS4RE0.

Uso exclusivo da Vegas Vigilância (sujeito a penalidade contratual)