



PLANO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Transportadora Rota Sul Ltda

Pátio e portaria de cargas · Barra Mansa

70Índice de Maturidade
Gerenciado

Segmento	Transportadora / logística
Finalidade	Contrato ativo (revisão)
Data do levantamento	16/09/2026
Supervisor responsável	André Luiz Leal
Documento emitido em	17/09/2026
Código do levantamento	LVMU5FTMVT9UQ6

Documento técnico de uso restrito. Contém informações sobre vulnerabilidades do local e não deve ser divulgado fora das pessoas autorizadas pelo contratante.

Sumário

1. Apresentação e método
2. Caracterização do local
3. Índice de Maturidade em Segurança
4. Leitura por dimensão
5. Riscos identificados
6. Plano de ação
7. Procedimentos operacionais
8. Conformidade trabalhista e contratual
9. Responsabilidade técnica

1 Apresentação e método

Este documento apresenta o diagnóstico de segurança patrimonial do local identificado na capa, realizado por meio de inspeção presencial e entrevista com o responsável designado pelo contratante.

A avaliação percorre 85 pontos de verificação, distribuídos em sete dimensões. Cada resposta recebe um valor proporcional ao grau de controle efetivamente encontrado, ponderado pela relevância do item. A soma produz o Índice de Maturidade em Segurança, em escala de 0 a 100.

As respostas alimentam um conjunto de regras que identifica riscos concretos. Cada risco recebe probabilidade e impacto, e desses dois fatores decorre a ordem de prioridade do plano de ação. Os procedimentos operacionais reproduzidos no capítulo 7 foram selecionados pela realidade encontrada: só aparecem aqui os que se aplicam a este local.

O diagnóstico retrata o momento da visita. Alterações no local, no efetivo ou no contrato exigem nova avaliação. A vigência recomendada deste documento é de doze meses.

2 Caracterização do local

Cliente	Transportadora Rota Sul Ltda
Posto ou unidade	Pátio e portaria de cargas
Endereço	Rod. Presidente Dutra, km 288 — Distrito Industrial
Cidade	Barra Mansa
Segmento	Transportadora / logística
Área aproximada	18000 m²
Circulação diária estimada	140 pessoas
Horário de funcionamento	24 horas
Responsável no cliente	Gerente de operações Silvana Costa
Telefone	(24) 99777-1122
Efetivo por turno	—
Escala praticada	—

Histórico de ocorrências relatado

Roubo de carga em setembro de 2025 na saída do pátio. Violação de lacre identificada em duas entregas no primeiro semestre.

3 Índice de Maturidade em Segurança

70

/100

Gerenciado

A base está montada. Faltam formalização e consistência para o controle não depender de pessoas.

Dimensão	Índice		Faixa
Perímetro	66		Gerenciado
Controle de acesso	62		Gerenciado
Tecnologia	72		Gerenciado
Contingência	72		Gerenciado
Emergências	73		Gerenciado
Operação	65		Gerenciado
Governança	79		Gerenciado

Como ler a escala

0 a 19	Crítico. O local está exposto e um incidente comum encontra o caminho aberto.
20 a 39	Incipiente. A proteção depende da presença física e da boa vontade de quem está no posto.
40 a 59	Básico. Há controles isolados que não se sustentam sozinhos.
60 a 79	Gerenciado. A base existe e falta consistência para não depender de pessoas.
80 a 100	Avançado. Controles maduros, com foco em manter o padrão e medir.

Itens fora da conta

Item marcado como não aplicável ou sem informação sai do cálculo em vez de valer zero.

Um posto sem garagem não pode ser penalizado por não ter controle de garagem.

Não se aplica ao local	8 itens
Sem informação no momento	4 itens
Itens que entraram no índice	73 de 85

Pendências deste levantamento

Os itens abaixo ficaram sem informação e precisam de uma segunda passagem no posto. Enquanto não forem respondidos, o índice permanece incompleto.

- Controle de prestadores de serviço e entregas (Controle de acesso)
- Há cobertura formal para intervalo, falta e férias (Operação)
- Existe brigada de incêndio treinada (Emergências)
- Existem indicadores acordados de qualidade do serviço (Governança)

4 Leitura por dimensão

Abaixo estão listados os itens que puxaram cada dimensão para baixo. São eles que o plano de ação ataca.

Perímetro 66

- Situação do muro ou cerca no perímetro: **Não se aplica**
- Vegetação, entulho ou materiais encostados no muro: **Alguns pontos**
- O estacionamento é protegido e controlado: **Parcialmente**
- Há sinalização de área monitorada e proibição de entrada: **Parcialmente**
- Existe rotina de troca de lâmpadas queimadas: **Parcialmente**
- Pátio de pernoite: **Pátio sem vigilância**

Controle de acesso 62

- Controle de entrada de pedestres: **Colaborador abre sem registrar**
- Existe eclusa, clausura ou duplo portão que impede entrada direta: **Parcialmente**
- Visitante só entra após autorização do anfitrião: **Parcialmente**
- Controle de prestadores de serviço e entregas: **Sem informação no momento**
- Identificação de funcionários do cliente: **Crachá sem leitura eletrônica**
- Saída de material exige autorização formal e conferência: **Parcialmente**
- As docas impedem acesso de pessoa não autorizada durante o carregamento: **Parcialmente**

Tecnologia 72

- Sistema de CFTV: **Não se aplica**
- As câmeras produzem imagem útil à noite: **Parcialmente**
- Os veículos têm rastreamento monitorado em tempo real: **Parcialmente**
- Cargas de alto valor usam isca ou tecnologia de bloqueio: **Não se aplica**

Contingência 72

- CFTV e alarme têm nobreak ou bateria: **Parcialmente**
- Existe procedimento escrito para falta de energia: **Parcialmente**
- Os portões podem ser abertos manualmente com energia cortada: **Parcialmente**
- Existe plano para queda do sistema de acesso ou do CFTV: **Parcialmente**
- Existe colaborador reserva acionável em até 2 horas: **Parcialmente**

Emergências 73

- Existe botão de pânico acessível ao colaborador: **Parcialmente**
- O imóvel tem AVCB ou CLCB válido: **Parcialmente**
- Rotas de fuga sinalizadas e desobstruídas: **Parcialmente**
- Existe brigada de incêndio treinada: **Sem informação no momento**
- Foi feito simulado de abandono nos últimos 12 meses: **Parcialmente**
- Lista de contatos de emergência no posto: **Existe, desatualizada**
- O colaborador sabe exatamente quem acionar e em que ordem: **Não se aplica**
- Se transporta produto perigoso, há sinalização e plano de atendimento: **Parcialmente**

Operação 65

- Condição da guarita ou posto de trabalho: **Existe, mas insalubre ou sem visibilidade**
- O colaborador tem sanitário e local para refeição no posto: **Não se aplica**
- Existe ronda programada com percurso definido: **Parcialmente**
- Registro das rondas: **Não se aplica**
- Há cobertura formal para intervalo, falta e férias: **Sem informação no momento**
- Uniforme e EPI adequados e em bom estado: **Parcialmente**
- O colaborador recebeu treinamento específico deste posto: **Parcialmente**
- Existem procedimentos escritos para as situações de rotina: **Parcialmente**
- A passagem de turno é formal e registrada: **Parcialmente**
- Existe checklist de saída de veículo (documentos, lacre, motorista): **Parcialmente**
- Existe pesagem ou conferência de volume na entrada e saída: **Parcialmente**

Governança 79

- Há aviso de monitoramento e política de acesso às imagens: **Parcialmente**
- As visitas de supervisão geram relatório escrito: **Não se aplica**
- O cliente acompanha ou audita a execução do serviço: **Parcialmente**
- O cliente verificou a autorização de funcionamento da PF da contratada: **Parcialmente**
- Alguém do cliente confere FGTS e INSS do efetivo alocado: **Não se aplica**
- Existem indicadores acordados de qualidade do serviço: **Sem informação no momento**
- O cliente tem seguro patrimonial compatível com o risco: **Parcialmente**
- Consulta cadastral de motorista agregado ou terceiro: **Consulta informal**

5 Riscos identificados

3

Críticos

1

Altos

0

Médios

0

Baixos

Foram identificados 4 riscos a partir das respostas registradas. O nível resulta do cruzamento entre probabilidade e impacto.

Cód.	Risco	Categoria	Probab.	Impacto	Nível
R04	Entrada de pessoa não identificada	Acesso	Muito alta	Grande	Crítico
S21	Motorista terceiro sem consulta prévia	Governança	Alta	Severo	Crítico
S22	Pátio de pernoite desprotegido	Perímetro	Alta	Severo	Crítico
R29	Condição de trabalho irregular no posto	Governança	Alta	Grande	Alto

Detalhamento

R04 · Entrada de pessoa não identificada

Acesso | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. Sem registro de quem entrou, não há como investigar depois. É a causa mais comum de furto interno em que ninguém é responsabilizado.

Tratamento recomendado. Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.

S21 · Motorista terceiro sem consulta prévia

Governança | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Motorista sem consulta é vetor direto de roubo com participação interna. Também invalida a apólice de transporte.

Tratamento recomendado. Consulta obrigatória em gerenciadora de risco antes da liberação, com prazo de validade do cadastro.

S22 · Pátio de pernoite desprotegido

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Veículo carregado parado é o alvo mais fácil da operação inteira, especialmente na madrugada de sexta.

Tratamento recomendado. Pátio fechado com vigilância, CFTV e controle de saída. Enquanto não houver, proibir pernoite com carga.

R29 · Condição de trabalho irregular no posto

Governança | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Falta de sanitário, local de refeição ou abrigo adequado é autuação do MTE e tema recorrente em reclamatória, com dano moral.

Tratamento recomendado. Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.

6 Plano de ação

As ações estão ordenadas por prazo. A primeira faixa não depende de compra: depende de decidir, escrever e cobrar. As faixas seguintes exigem orçamento e por isso entram depois, sem que isso reduza a importância delas.

Imediato — até 15 dias

Disciplina operacional · Não depende de compra. Depende de decidir e cobrar.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R04	Entrada de pessoa não identificada Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.		
S21	Motorista terceiro sem consulta prévia Consulta obrigatória em gerenciadora de risco antes da liberação, com prazo de validade do cadastro.		

Curto prazo — 30 dias

Disciplina operacional · Exige organizar rotina e treinar a equipe.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R29	Condição de trabalho irregular no posto Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.		

Investimento — 6 a 12 meses

Obra ou aquisição · Exige orçamento próprio e aprovação.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
S22	Pátio de pernoite desprotegido Pátio fechado com vigilância, CFTV e controle de saída. Enquanto não houver, proibir pernoite com carga.		

Preencha responsável e data de conclusão a cada revisão. Este quadro é o instrumento de acompanhamento entre uma visita de supervisão e a seguinte.

7 Procedimentos operacionais

Foram selecionados 23 procedimentos aplicáveis a este local, considerando o segmento e os sistemas existentes. Eles devem ser anexados à Ordem de Serviço do posto e assinados por todo o efetivo.

POP-01 · Controle de acesso de pedestres

Objetivo. Garantir que nenhuma pessoa entre na área sem ser identificada e autorizada.

1. Receber a pessoa no ponto de controle, sem abrir o acesso antes da identificação.
2. Solicitar documento com foto e perguntar o destino e o nome de quem vai receber.
3. Confirmar a autorização com o anfitrião por telefone, interfone ou aplicativo.
4. Registrar nome, documento, destino, horário de entrada e placa se houver veículo.
5. Entregar crachá de visitante numerado e orientar a devolução na saída.
6. Liberar o acesso somente após a autorização confirmada.
7. Na saída, recolher o crachá e registrar o horário.

Não existe exceção por pressa, por autoridade ou por conhecimento pessoal. Se a pessoa se recusa a identificar, acione a supervisão em vez de discutir.

POP-02 · Controle de acesso de veículos

Objetivo. Registrar todo veículo que entra e impedir que a saída leve o que não deveria.

1. Parar o veículo antes do portão, com o portão ainda fechado.
2. Identificar motorista e passageiros e registrar a placa.
3. Confirmar o destino e a autorização.
4. Inspeccionar visualmente o compartimento de carga na entrada.
5. Abrir o portão, aguardar a passagem completa e fechar antes de atender o próximo.
6. Na saída, conferir a placa com o registro de entrada e verificar autorização para qualquer material transportado.

Um veículo por vez. O portão nunca fica aberto aguardando o próximo.

POP-03 · Acesso de prestadores de serviço

Objetivo. Evitar que uniforme e discurso técnico sirvam de passaporte para a área interna.

1. Exigir documento com foto, identificação da empresa e ordem de serviço.
2. Confirmar o chamado com o setor que contratou o serviço, antes de liberar.
3. Registrar nome, empresa, serviço, local e horário.
4. Emitir crachá de prestador com validade do dia.
5. Registrar as ferramentas e os equipamentos que entram, para conferência na saída.
6. Acompanhar ou monitorar o deslocamento até o local do serviço.
7. Na saída, conferir ferramentas e material e recolher o crachá.

Serviço não agendado exige confirmação com a administração. Concessionária de energia, água ou telefonia também passa pela confirmação.

POP-04 · Ronda e verificação periódica

Objetivo. Verificar fisicamente os pontos de risco em horários que não sejam previsíveis.

1. Consultar o percurso definido na Ordem de Serviço do posto.
2. Informar a central o início da ronda.
3. Percorrer todos os pontos obrigatórios, variando o horário e o sentido.
4. Verificar portões, janelas, iluminação, câmeras, extintores e sinais de tentativa de acesso.
5. Registrar a passagem em cada ponto de controle.
6. Comunicar imediatamente qualquer anormalidade.
7. Registrar a ronda no livro ao retornar, com horário e ocorrências.

Ronda em horário fixo ensina o intervalo seguro para quem observa. Varie sempre.

POP-05 · Registro de ocorrências

Objetivo. Produzir o histórico que sustenta apuração, contrato e defesa judicial.

1. Registrar toda anormalidade no momento em que acontece, sem deixar para o fim do turno.
2. Descrever data, hora, local, pessoas envolvidas e o que foi feito.
3. Usar linguagem objetiva e descritiva, sem opinião e sem julgamento.
4. Fotografar quando houver dano, avaria ou material apreendido.
5. Comunicar a supervisão nos casos graves, antes de terminar o registro.
6. Enviar o registro à supervisão ao fim do turno.

Rasura invalida o registro. Erro se corrige com nova linha, não apagando a anterior.

POP-06 · Passagem de turno

Objetivo. Impedir que informação pendente se perca na troca de turno.

1. Chegar com antecedência mínima de 10 minutos.
2. Ler o registro de ocorrências do turno anterior por inteiro.
3. Conferir em conjunto: chaves, rádio, lanterna, livro, equipamentos e estado dos acessos.
4. Receber verbalmente as pendências, inclusive visitantes e prestadores ainda na área.
5. Verificar o funcionamento de câmeras, alarme e portões.
6. Assinar a passagem os dois colaboradores.
7. Comunicar qualquer divergência à supervisão antes de assumir.

Nenhum posto fica sem colaborador durante a passagem. A saída do anterior só acontece depois da assinatura.

POP-07 · Falta de energia elétrica

Objetivo. Manter o controle do acesso quando os sistemas eletrônicos param.

1. Confirmar se a falta é geral na região ou restrita ao imóvel.
2. Acionar a iluminação de emergência e a lanterna.
3. Verificar se o nobreak assumiu CFTV, alarme e central.
4. Passar imediatamente para o controle manual de acesso, com registro em papel.
5. Destruar os portões para operação manual conforme o treinamento.
6. Intensificar a ronda no perímetro, com atenção aos pontos que ficaram sem câmera.
7. Comunicar a central e o responsável do cliente.
8. Registrar horário de início, ações tomadas e horário de normalização.

Falta de energia pode ser provocada como preparação para invasão. Trate sempre como alerta, nunca como rotina.

POP-08 · Emergência médica

Objetivo. Reduzir o tempo entre o evento e o atendimento qualificado.

1. Isolar o local e afastar curiosos.
2. Acionar o SAMU pelo 192 informando endereço completo, ponto de referência e estado da vítima.
3. Não movimentar a vítima em caso de queda, trauma ou suspeita de fratura.
4. Prestar primeiros socorros apenas dentro do que foi treinado.
5. Designar alguém para aguardar e orientar a ambulância na entrada.
6. Liberar o acesso e o caminho para a equipe de socorro.
7. Comunicar a supervisão e o responsável do cliente.
8. Registrar tudo no livro, incluindo horários de acionamento e de chegada.

Na dúvida sobre o estado da vítima, acione. O erro de acionar sem necessidade não se compara ao de não acionar.

POP-09 · Princípio de incêndio

Objetivo. Agir nos primeiros minutos e garantir a saída das pessoas.

1. Acionar o alarme e comunicar o Corpo de Bombeiros pelo 193.
2. Avaliar se o foco é combatível com extintor, sem assumir risco pessoal.
3. Usar o extintor adequado, sempre com rota de fuga às costas.
4. Se o fogo não for controlado em curto tempo, abandonar o combate e iniciar a evacuação.
5. Orientar a saída pelas rotas sinalizadas, sem uso de elevador.
6. Conduzir as pessoas ao ponto de encontro e conferir a presença.
7. Desligar a energia do setor quando for seguro fazê-lo.
8. Receber e orientar os bombeiros, informando o que já foi feito.

Vida antes de patrimônio, sem exceção.

POP-10 · Tentativa de invasão

Objetivo. Proteger a integridade do colaborador e preservar o registro do evento.

1. Não expor a própria posição e não enfrentar.
2. Acionar o botão de pânico ou a central, com a discrição possível.
3. Ligar para a Polícia Militar pelo 190, informando endereço, número de invasores e se há arma.
4. Direcionar as câmeras para o ponto de entrada, se o sistema permitir.
5. Orientar as pessoas presentes a se abrigarem em local seguro.
6. Não perseguir e não tentar recuperar material.
7. Preservar o local até a chegada da polícia.
8. Registrar tudo e comunicar imediatamente a supervisão.

A função é registrar, alertar e acionar. Confronto não faz parte do procedimento.

POP-11 · Conduta em assalto

Objetivo. Preservar vidas e produzir informação útil depois do fato.

1. Não reagir e não fazer movimento brusco.
2. Obedecer às determinações sem discutir.
3. Manter as mãos visíveis e evitar contato visual prolongado.
4. Observar características: número de pessoas, altura, sotaque, tatuagem, roupa, veículo e placa.
5. Acionar o alarme silencioso apenas se for absolutamente seguro.
6. Após a saída dos criminosos, trancar o acesso e acionar o 190.
7. Não tocar em nada e preservar o local.
8. Registrar as características enquanto a memória está fresca, antes de conversar com outras pessoas.

Nada do que está no local vale a vida de quem trabalha nele.

POP-12 · Controle de chaves

Objetivo. Garantir que toda chave tenha responsável identificado a qualquer momento.

1. Manter as chaves em armário fechado, numeradas e identificadas por código, não pelo nome do ambiente.
2. Registrar cada retirada com nome, horário, motivo e assinatura.
3. Conferir o quadro completo na passagem de turno.
4. Registrar a devolução com horário.
5. Comunicar imediatamente qualquer chave não devolvida até o fim do turno.
6. Proibir cópia sem autorização formal da administração.

Chave que não volta é ocorrência, não é pendência. Comunique no mesmo turno.

POP-13 · Recebimento de entregas e encomendas

Objetivo. Impedir que a entrega sirva de meio de acesso ou de introdução de objeto perigoso.

1. Receber sempre no ponto de controle, sem permitir a entrada do entregador.
2. Conferir destinatário e registrar remetente, empresa e horário.
3. Recusar volume sem destinatário identificado.
4. Não receber volume com aspecto suspeito: mancha, odor, fio aparente, peso incompatível.
5. Comunicar o destinatário e protocolar a entrega com assinatura.
6. Não guardar volume perecível ou de valor sem autorização expressa.

Entregador de aplicativo não passa do ponto de controle, mesmo com o cliente insistindo.

POP-14 · Uso e guarda de equipamentos do posto

Objetivo. Manter operacional aquilo de que a segurança depende.

1. Conferir na assunção do turno: rádio, lanterna, chaves, livro, botão de pânico e telefone.
2. Testar o rádio com a central no início do turno.
3. Verificar diariamente se as câmeras estão gravando e se a data e a hora estão corretas.
4. Registrar imediatamente qualquer equipamento com defeito.
5. Não improvisar reparo em equipamento elétrico ou eletrônico.
6. Manter carregadores conectados e baterias em carga.

Data e hora erradas no gravador tiram o valor probatório da imagem. Confira toda semana.

POP-15 · Atendimento a autoridades e fiscalização

Objetivo. Atender sem obstruir e sem liberar o que não deve ser liberado.

1. Solicitar identificação funcional e registrar nome, órgão e matrícula.
2. Comunicar imediatamente o responsável do cliente e a supervisão.
3. Confirmar a autenticidade pelo telefone institucional do órgão, quando houver dúvida.
4. Não liberar acesso a área interna sem autorização do responsável, salvo mandado judicial ou situação de flagrante.
5. Acompanhar a autoridade durante toda a permanência.
6. Registrar horário de entrada, de saída e o que foi solicitado.

Falsa autoridade é método conhecido de invasão. Verificar não é desacato.

POP-16 · Comunicação com a supervisão

Objetivo. Definir o que é comunicado na hora e o que entra no relatório.

1. Comunicar imediatamente: tentativa de invasão, assalto, incêndio, emergência médica, falta de energia prolongada, ausência de colaborador e falha de sistema crítico.
2. Comunicar no mesmo turno: equipamento com defeito, chave não devolvida, conflito com morador, usuário ou funcionário do cliente.
3. Registrar no relatório diário: ocorrências de rotina, visitas, entregas e rondas.
4. Usar o canal oficial, nunca grupo pessoal de mensagem.
5. Confirmar o recebimento pela supervisão nos casos imediatos.

Na dúvida entre comunicar e não comunicar, comunique.

POP-18 · Operação do portão de veículos

Objetivo. Impedir a entrada de segundo veículo na mesma abertura.

1. Manter o portão fechado como situação padrão.
2. Identificar e autorizar antes de qualquer acionamento.
3. Acionar a abertura com o veículo já parado e posicionado.
4. Observar a passagem completa e acionar o fechamento imediatamente.
5. Confirmar visualmente o travamento antes de retornar à guarita.
6. Nunca deixar o portão aberto para fluxo contínuo, mesmo em horário de pico.
7. Comunicar defeito no fechamento como ocorrência de mesmo turno.

A maior parte da entrada indevida por veículo acontece na abertura que já estava autorizada.

POP-19 · Verificação de alarme disparado

Objetivo. Tratar todo disparo como real até prova em contrário.

1. Identificar na central o setor do disparo.
2. Consultar as câmeras do setor antes de se deslocar.
3. Comunicar a central o início da verificação e o setor.
4. Deslocar-se com cautela, sem se expor e com rota de recuo definida.
5. Se houver indício de presença, não entrar, recuar e acionar o 190.
6. Registrar o disparo, a causa identificada e o horário de normalização.
7. Comunicar disparos repetidos no mesmo setor à supervisão, para manutenção.

Disparo falso recorrente que não é corrigido termina em disparo real ignorado.

POP-20 · Autorização de saída de material

Objetivo. Garantir que nada saia sem responsável identificado.

1. Exigir autorização escrita e assinada por pessoa com alçada definida pelo cliente.
2. Conferir item a item contra o documento, sem aceitar descrição genérica.
3. Registrar quantidade, descrição, destino, veículo e horário.
4. Fotografar a carga em caso de volume ou valor relevante.
5. Reter a via da autorização no posto e enviar cópia à supervisão.
6. Em caso de divergência, não liberar e acionar o responsável.

Autorização verbal não existe. Nem por telefone, nem de diretor.

POP-T1 · Lacre e conferência de carga

Objetivo. Tornar detectável qualquer abertura não autorizada do compartimento.

1. Conferir o carregamento contra o documento antes de fechar o compartimento.
2. Aplicar lacre numerado e registrar o número no documento de transporte.
3. Fotografar o lacre aplicado, com o número legível.
4. Registrar na portaria placa, motorista, lacre e horário de saída.
5. Orientar o motorista sobre a proibição de abrir o lacre em trânsito.
6. No destino, conferir a integridade e o número do lacre antes da descarga.
7. Registrar imediatamente qualquer divergência de número ou lacre rompido.

Lacre rompido ou com número diferente é ocorrência grave. A descarga para e a supervisão é acionada.

POP-T2 · Checklist de saída de veículo

Objetivo. Garantir que nada saia do pátio sem conferência completa.

1. Conferir CNH, documento do veículo e cadastro do motorista.
2. Confirmar a liberação da gerenciadora de risco quando exigida.
3. Verificar o plano de viagem e a rota autorizada.
4. Conferir lacre, documento de transporte e nota fiscal.
5. Testar o rastreador antes da saída do pátio.
6. Registrar horário de saída e conferir a placa no portão.
7. Não liberar veículo com qualquer item pendente.

Pressa de cliente não autoriza saída sem checklist completo. Quem libera assina.

POP-T3 · Roubo de carga em trânsito

Objetivo. Reduzir o tempo de resposta na única janela em que a recuperação é possível.

1. Ao receber o alerta, confirmar a posição do veículo pelo rastreador.
2. Acionar imediatamente a gerenciadora de risco e a central.
3. Acionar a Polícia Militar pelo 190 e a Polícia Rodoviária quando for rodovia federal.
4. Registrar horário, local, rota prevista, carga e dados do motorista.
5. Manter linha aberta com a gerenciadora durante todo o acompanhamento.
6. Comunicar o embarcador e a seguradora dentro do prazo da apólice.
7. Prestar apoio ao motorista e registrar seu relato ainda no mesmo dia.
8. Elaborar relatório completo em até 24 horas.

Os primeiros 30 minutos definem a recuperação. Nenhuma etapa espera autorização hierárquica.

POP-T4 · Controle do pátio de veículos

Objetivo. Proteger o veículo carregado parado, que é o alvo mais exposto da operação.

1. Registrar entrada e saída de todo veículo, com placa, motorista e carga.
2. Posicionar veículos carregados na área mais protegida e sob cobertura de câmera.
3. Manter as portas de carga voltadas para parede ou para outro veículo.
4. Recolher as chaves dos veículos em pernoite para o quadro controlado.
5. Intensificar a ronda no pátio na madrugada, com registro nos pontos de controle.
6. Não permitir permanência de motorista terceiro na cabine durante a madrugada, salvo área designada.

Carga que pernoita em pátio sem vigilância deve ser recusada pela operação, não gerenciada pelo posto.

8 Conformidade trabalhista e contratual

A contratação de vigilância patrimonial cria responsabilidade subsidiária para o tomador do serviço. A Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho condiciona o afastamento dessa responsabilidade à fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações pela contratada. Exigência escrita em contrato, sozinha, não tem sido aceita como prova de fiscalização.

A atividade também é regulada pela Lei 7.102 de 1983 e pela Portaria 3.233 de 2012 da Polícia Federal, que condicionam o exercício à autorização de funcionamento vigente e à formação e reciclagem válidas de cada vigilante.

Dossiê mensal recomendado

Antes de liberar o pagamento da fatura de cada mês, o contratante deve receber e conferir:

1. Folha de pagamento analítica com identificação do posto ☐
2. Recibos de pagamento de salário assinados pelo efetivo alocado ☐
3. Comprovante de recolhimento do FGTS do mês, por trabalhador ☐
4. Relação dos trabalhadores vinculados ao contrato, extraída do eSocial ☐
5. Guia da contribuição previdenciária quitada, com relação nominal ☐
6. Comprovante de fornecimento de vale-transporte ☐
7. Comprovante de fornecimento de vale-refeição ou alimentação, conforme convenção ☐
8. Espelho de ponto do mês, com marcações de todo o efetivo ☐
9. Comprovante de pagamento de horas extras, adicional noturno e intervalo suprimido ☐
10. Recibos de férias e respectivos avisos, quando houver no período ☐
11. Comprovante de pagamento das parcelas do décimo terceiro, nos meses devidos ☐
12. Atestados de Saúde Ocupacional válidos de todo o efetivo ☐
13. Fichas de entrega de uniforme e equipamentos de proteção ☐
14. Certificados de formação e de reciclagem válidos, com data de vencimento ☐
15. Certidões negativas de débitos: FGTS, trabalhista e federal, dentro da validade ☐
16. Autorização de funcionamento da Polícia Federal e Certificado de Segurança vigentes ☐

Lacunas identificadas neste local

- A autorização de funcionamento da Polícia Federal da empresa contratada não foi verificada.
- O tratamento de dados pessoais na portaria e no CFTV não atende à LGPD: falta aviso, base legal ou prazo de descarte.

Este capítulo tem caráter informativo e não substitui parecer jurídico. Antes de transformar estes itens em exigência contratual, submeta o texto ao seu jurídico.

9 Responsabilidade técnica

O levantamento que originou este documento foi realizado em 16/09/2026 por André Luiz Leal, da Vegas Vigilância e Segurança.

André Luiz Leal

Supervisor Vegas

Gerente de operações Silvana Costa

Responsável pelo contratante

Documento gerado eletronicamente em 17/09/2026. Código de referência
LVMU5FTMVT9UQ6.

Uso exclusivo da Vegas Vigilância (sujeito a penalidade contratual)