

PLANO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Transportadora Rota Sul Ltda

Matriz e pátio de pernoite · Barra Mansa

46

Índice de Maturidade
Básico

Segmento	Transportadora / logística
Finalidade	Contrato ativo (revisão)
Data do levantamento	15/09/2026
Supervisor responsável	Anderson Lima
Documento emitido em	15/09/2026
Código do levantamento	EXEMPLO-TRANSPORTADORA

Documento técnico de uso restrito. Contém informações sobre vulnerabilidades do local e não deve ser divulgado fora das pessoas autorizadas pelo contratante.

Sumário

1. Apresentação e método
2. Caracterização do local
3. Índice de Maturidade em Segurança
4. Leitura por dimensão
5. Riscos identificados
6. Plano de ação
7. Procedimentos operacionais
8. Conformidade trabalhista e contratual
9. Responsabilidade técnica

1 Apresentação e método

Este documento apresenta o diagnóstico de segurança patrimonial do local identificado na capa, realizado por meio de inspeção presencial e entrevista com o responsável designado pelo contratante.

A avaliação percorre 85 pontos de verificação, distribuídos em sete dimensões. Cada resposta recebe um valor proporcional ao grau de controle efetivamente encontrado, ponderado pela relevância do item. A soma produz o Índice de Maturidade em Segurança, em escala de 0 a 100.

As respostas alimentam um conjunto de regras que identifica riscos concretos. Cada risco recebe probabilidade e impacto, e desses dois fatores decorre a ordem de prioridade do plano de ação. Os procedimentos operacionais reproduzidos no capítulo 7 foram selecionados pela realidade encontrada: só aparecem aqui os que se aplicam a este local.

O diagnóstico retrata o momento da visita. Alterações no local, no efetivo ou no contrato exigem nova avaliação. A vigência recomendada deste documento é de doze meses.

2 Caracterização do local

Cliente	Transportadora Rota Sul Ltda
Posto ou unidade	Matriz e pátio de pernoite
Endereço	Rod. Presidente Dutra, km 288 — Distrito Industrial
Cidade	Barra Mansa
Segmento	Transportadora / logística
Área aproximada	11000 m²
Circulação diária estimada	95 pessoas
Horário de funcionamento	24 horas
Responsável no cliente	Cláudia Ferraz (gerente de operações)
Telefone	(24) 3322-4410
Efetivo por turno	2
Escala praticada	12x36 diurno e noturno

Histórico de ocorrências relatado

Desvio parcial de carga detectado em duas entregas no segundo semestre de 2025. Sem registro de roubo em trânsito nos últimos 24 meses.

3 Índice de Maturidade em Segurança

46/100

Básico

Existem controles isolados que não se sustentam sozinhos. Falha de uma pessoa derruba a proteção.

Dimensão	Índice		Faixa
Perímetro	41		Básico
Controle de acesso	44		Básico
Tecnologia	40		Básico
Contingência	50		Básico
Emergências	49		Básico
Operação	44		Básico
Governança	49		Básico

Como ler a escala

0 a 19	Crítico. O local está exposto e um incidente comum encontra o caminho aberto.
20 a 39	Incipiente. A proteção depende da presença física e da boa vontade de quem está no posto.
40 a 59	Básico. Há controles isolados que não se sustentam sozinhos.
60 a 79	Gerenciado. A base existe e falta consistência para não depender de pessoas.
80 a 100	Avançado. Controles maduros, com foco em manter o padrão e medir.

4 Leitura por dimensão

Abaixo estão listados os itens que puxaram cada dimensão para baixo. São eles que o plano de ação ataca.

Perímetro 41

- Situação do muro ou cerca no perímetro: **Baixo (menos de 2 m) ou danificado em trechos**
- A cerca elétrica tem manutenção e teste registrados: **Parcialmente**
- Vegetação, entulho ou materiais encostados no muro: **Alguns pontos**
- Existem pontos de apoio externos que permitem escalada: **Um ou dois pontos**
- O estacionamento é protegido e controlado: **Parcialmente**
- Área dos fundos e laterais: **Coberta só por ronda eventual**
- Há sinalização de área monitorada e proibição de entrada: **Parcialmente**
- Iluminação do perímetro à noite: **Parcial, com pontos de sombra**
- Existe rotina de troca de lâmpadas queimadas: **Parcialmente**
- Pátio de pernoite: **Pátio sem vigilância**

Controle de acesso 44

- Controle de entrada de pedestres: **Vigilante abre sem registrar**
- Controle de entrada de veículos: **Conferência visual apenas**
- Existe eclusa, clausura ou duplo portão que impede entrada direta: **Parcialmente**
- Identificação de visitante dentro da área: **Recebe crachá sem controle de devolução**
- Visitante só entra após autorização do anfitrião: **Parcialmente**
- Controle de prestadores de serviço e entregas: **Anotação simples de nome**
- Identificação de funcionários do cliente: **Crachá sem leitura eletrônica**
- Desligamento de funcionário gera bloqueio imediato de acesso: **Parcialmente**
- Saída de material exige autorização formal e conferência: **Parcialmente**
- Há controle formal de chaves e cópias: **Parcialmente**
- As docas impedem acesso de pessoa não autorizada durante o carregamento: **Parcialmente**

Tecnologia 40

- Sistema de CFTV: **Existe, mas com câmeras quebradas ou sem gravar**
- Prazo de retenção das imagens: **Menos de 7 dias**
- As câmeras produzem imagem útil à noite: **Parcialmente**
- As imagens podem ser vistas remotamente pela supervisão: **Parcialmente**
- Sistema de alarme de intrusão: **Existe mas está desativado**
- Os veículos têm rastreamento monitorado em tempo real: **Parcialmente**
- Cargas de alto valor usam isca ou tecnologia de bloqueio: **Parcialmente**
- Há CFTV cobrindo docas e área de carregamento: **Parcialmente**

Contingência 50

- CFTV e alarme têm nobreak ou bateria: **Parcialmente**
- Existe procedimento escrito para falta de energia: **Parcialmente**
- Há gerador ou nobreak para os sistemas críticos: **Parcialmente**
- Os portões podem ser abertos manualmente com energia cortada: **Parcialmente**
- Meio de comunicação do vigilante com a central: **Celular corporativo**
- Existe plano para queda do sistema de acesso ou do CFTV: **Parcialmente**
- Há apoio tático ou pronta resposta contratada: **Parcialmente**
- Existe vigilante reserva acionável em até 2 horas: **Parcialmente**
- Há gerenciadora de risco contratada com plano de viagem: **Parcialmente**

Emergências 49

- Há iluminação de emergência nas rotas de saída: **Parcialmente**
- Existe botão de pânico acessível ao vigilante: **Parcialmente**
- Há detecção ou alarme de incêndio: **Parcialmente**
- Existe plano de emergência escrito e conhecido pela equipe: **Parcialmente**
- O imóvel tem AVCB ou CLCB válido: **Parcialmente**
- Extintores e hidrantes: **Presentes, alguns vencidos ou obstruídos**
- Rotas de fuga sinalizadas e desobstruídas: **Parcialmente**
- Existe brigada de incêndio treinada: **Parcialmente**
- Foi feito simulado de abandono nos últimos 12 meses: **Parcialmente**
- Há kit de primeiros socorros e alguém treinado: **Parcialmente**
- Lista de contatos de emergência no posto: **Existe, desatualizada**
- O vigilante sabe exatamente quem acionar e em que ordem: **Parcialmente**
- Existe protocolo escrito para roubo de carga: **Parcialmente**
- Se transporta produto perigoso, há sinalização e plano de atendimento: **Parcialmente**

Operação 44

- Condição da guarita ou posto de trabalho: **Existe, mas insalubre ou sem visibilidade**
- O vigilante tem sanitário e local para refeição no posto: **Parcialmente**
- O efetivo é suficiente para o tamanho da área: **No limite, sem folga para imprevisto**
- Existe ronda programada com percurso definido: **Parcialmente**
- Registro das rondas: **Anotação manual no livro**
- Há cobertura formal para intervalo, falta e férias: **Parcialmente**
- Uniforme e EPI adequados e em bom estado: **Parcialmente**
- O posto exige vigilante armado e isso está atendido: **Parcialmente**
- O vigilante recebeu treinamento específico deste posto: **Parcialmente**
- Ordem de Serviço escrita do posto: **Existe verbalmente**
- Existem procedimentos escritos para as situações de rotina: **Parcialmente**
- Registro de ocorrências: **Livro existe mas raramente é preenchido**
- A passagem de turno é formal e registrada: **Parcialmente**
- Existe checklist diário de verificação dos equipamentos: **Parcialmente**
- Uso de lacre numerado nas cargas: **Usa lacre sem controle de numeração**
- Existe checklist de saída de veículo (documentos, lacre, motorista): **Parcialmente**
- Conferência de carga no carregamento: **Confere e um segundo assina sem conferir**
- Existe pesagem ou conferência de volume na entrada e saída: **Parcialmente**

Governança 49

- Há aviso de monitoramento e política de acesso às imagens: **Parcialmente**
- Todo o efetivo está com reciclagem em dia (CNV válida): **Parcialmente**
- A supervisão visita o posto com periodicidade definida: **Parcialmente**
- As visitas de supervisão geram relatório escrito: **Parcialmente**
- O cliente acompanha ou audita a execução do serviço: **Parcialmente**
- O contrato descreve escopo, efetivo e escala com clareza: **Parcialmente**
- O cliente verificou a autorização de funcionamento da PF da contratada: **Parcialmente**
- O cliente recebe mensalmente o dossiê de documentos trabalhistas: **Parcialmente**
- Alguém do cliente confere FGTS e INSS do efetivo alocado: **Parcialmente**
- Há tratamento adequado dos dados pessoais coletados na portaria: **Parcialmente**
- Existem indicadores acordados de qualidade do serviço: **Parcialmente**
- Há reunião periódica de acompanhamento com o cliente: **Parcialmente**
- O cliente tem seguro patrimonial compatível com o risco: **Parcialmente**
- Consulta cadastral de motorista agregado ou terceiro: **Consulta informal**
- A jornada do motorista é controlada conforme a Lei 13.103: **Parcialmente**

5 Riscos identificados

5

Críticos

11

Altos

2

Médios

0

Baixos

Foram identificados 18 riscos a partir das respostas registradas. O nível resulta do cruzamento entre probabilidade e impacto.

Cód.	Risco	Categoria	Probab.	Impacto	Nível
R04	Entrada de pessoa não identificada	Acesso	Muito alta	Grande	Crítico
R14	Posto sem Ordem de Serviço escrita	Operação	Muito alta	Grande	Crítico
S20	Carga sem lacre rastreável	Operação	Alta	Severo	Crítico
S21	Motorista terceiro sem consulta prévia	Governança	Alta	Severo	Crítico
S22	Pátio de pernoite desprotegido	Perímetro	Alta	Severo	Crítico
R01	Invasão pelo perímetro	Perímetro	Alta	Grande	Alto
R05	Veículo entra sem registro de placa	Acesso	Alta	Grande	Alto
R06	Prestador de serviço sem verificação	Acesso	Alta	Grande	Alto
R10	Ausência de prova em imagem	Tecnologia	Alta	Grande	Alto
R17	Efetivo insuficiente para a área	Operação	Alta	Grande	Alto
R29	Condição de trabalho irregular no posto	Governança	Alta	Grande	Alto
S24	Conferência de carga sem segregação de função	Operação	Alta	Grande	Alto
R15	Ocorrências não registradas	Operação	Muito alta	Moderado	Alto
R22	Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros	Emergências	Média	Severo	Alto
R28	Reciclagem de vigilante vencida	Governança	Média	Severo	Alto
R02	Ponto cego por falta de iluminação	Perímetro	Alta	Moderado	Alto
R03	Escalada apoiada em objeto externo	Perímetro	Média	Moderado	Médio
R13	Alarme instalado e desativado	Tecnologia	Média	Moderado	Médio

Detalhamento

R04 · Entrada de pessoa não identificada

Acesso | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. Sem registro de quem entrou, não há como investigar depois. É a causa mais comum de furto interno em que ninguém é responsabilizado.

Tratamento recomendado. Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.

R14 · Posto sem Ordem de Serviço escrita

Operação | Probabilidade muito alta | Impacto grande | Nível Crítico

O que pode acontecer. Cada vigilante age de um jeito, não há como cobrar desvio e a empresa fica sem defesa em reclamação ou em questionamento do cliente.

Tratamento recomendado. Emitir Ordem de Serviço do posto, colher assinatura de todo o efetivo e afixar cópia no local.

S20 · Carga sem lacre rastreável

Operação | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Sem numeração conferida nas duas pontas, o desvio parcial de carga não é detectado e a seguradora nega o sinistro.

Tratamento recomendado. Implantar lacre numerado com registro no documento de transporte e conferência obrigatória no destino.

S21 · Motorista terceiro sem consulta prévia

Governança | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Motorista sem consulta é vetor direto de roubo com participação interna. Também invalida a apólice de transporte.

Tratamento recomendado. Consulta obrigatória em gerenciadora de risco antes da liberação, com prazo de validade do cadastro.

S22 · Pátio de pernoite desprotegido

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto severo | Nível Crítico

O que pode acontecer. Veículo carregado parado é o alvo mais fácil da operação inteira, especialmente na madrugada de sexta.

Tratamento recomendado. Pátio fechado com vigilância, CFTV e controle de saída. Enquanto não houver, proibir pernoite com carga.

R01 · Invasão pelo perímetro

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Entrada sem confronto com o posto de vigilância, normalmente à noite e pelos fundos. Furto de equipamento, cabo de cobre ou veículo.

Tratamento recomendado. Recuperar a barreira física, instalar proteção no topo do muro e incluir os fundos na ronda registrada.

R05 · Veículo entra sem registro de placa

Acesso | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Veículo é o meio de retirada de volume grande. Sem placa registrada, o caso morre no boletim de ocorrência.

Tratamento recomendado. Registrar placa, motorista, horário e destino em toda entrada. Conferir a placa na saída.

R06 · Prestador de serviço sem verificação

Acesso | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Uniforme de prestador é o disfarce mais usado em invasão planejada. Também é a porta de furto de dado e de equipamento.

Tratamento recomendado. Exigir ordem de serviço, conferir com o contratante e emitir crachá temporário com devolução obrigatória.

R10 · Ausência de prova em imagem

Tecnologia | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Sem imagem, a apuração para no depoimento e o prejuízo não é recuperado. Também impede punir e reincidência vira rotina.

Tratamento recomendado. Garantir cobertura dos acessos e do perímetro com retenção mínima de 30 dias.

R17 · Efetivo insuficiente para a área

Operação | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Posto descoberto em algum momento do dia, ronda que não sai e vigilante sem intervalo. Gera incidente e passivo trabalhista ao mesmo tempo.

Tratamento recomendado. Redimensionar o posto com base na área e no fluxo, ou reduzir formalmente o escopo em aditivo contratual.

R29 · Condição de trabalho irregular no posto

Governança | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Falta de sanitário, local de refeição ou abrigo adequado é autuação do MTE e tema recorrente em reclamação, com dano moral.

Tratamento recomendado. Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.

S24 · Conferência de carga sem segregação de função

Operação | Probabilidade alta | Impacto grande | Nível Alto

O que pode acontecer. Conferente sozinho consegue liberar carga divergente sem deixar rastro. É o desvio interno mais comum do setor.

Tratamento recomendado. Dupla conferência efetiva com assinatura de duas pessoas e revezamento periódico da dupla.

R15 · Ocorrências não registradas

Operação | Probabilidade muito alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. Sem histórico, não se identifica padrão, o cliente não enxerga o valor entregue e a supervisão trabalha às cegas.

Tratamento recomendado. Padronizar registro por turno, com envio diário à supervisão e leitura semanal em busca de padrão.

R22 · Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros

Emergências | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Interdição, multa e recusa de cobertura do seguro em caso de sinistro. Em condomínio, responsabilidade pessoal do síndico.

Tratamento recomendado. Contratar vistoria, regularizar sistema preventivo e criar controle de vencimento dos extintores.

R28 · Reciclagem de vigilante vencida

Governança | Probabilidade média | Impacto severo | Nível Alto

O que pode acontecer. Vigilante com reciclagem vencida no posto gera autuação da PF, nulidade contratual e responsabilidade direta em qualquer ocorrência.

Tratamento recomendado. Controlar vencimento com alerta de 90 dias e bloquear escala de quem estiver irregular.

R02 · Ponto cego por falta de iluminação

Perímetro | Probabilidade alta | Impacto moderado | Nível Alto

O que pode acontecer. Área escura vira rota preferencial de aproximação e anula a utilidade do CFTV no horário de maior risco.

Tratamento recomendado. Levantar os pontos escuros em ronda noturna e instalar iluminação com acionamento automático. É o item de melhor relação custo-benefício do plano.

R03 · Escalada apoiada em objeto externo

Perímetro | Probabilidade média | Impacto moderado | Nível Médio

O que pode acontecer. O muro deixa de ser barreira. Vegetação e materiais encostados também escondem quem já entrou.

Tratamento recomendado. Afastar materiais do muro, podar vegetação e definir faixa de 1,5 m livre em todo o perímetro interno.

R13 · Alarme instalado e desativado

Tecnologia | Probabilidade média | Impacto moderado | Nível Médio

O que pode acontecer. Equipamento que ninguém liga passa falsa sensação de proteção e some do orçamento de manutenção.

Tratamento recomendado. Diagnosticar a causa da desativação, geralmente disparo falso, corrigir setorização e retomar o uso com monitoramento.

6 Plano de ação

As ações estão ordenadas por prazo. A primeira faixa não depende de compra: depende de decidir, escrever e cobrar. As faixas seguintes exigem orçamento e por isso entram depois, sem que isso reduza a importância delas.

Imediato — até 15 dias

Disciplina operacional · Não depende de compra. Depende de decidir e cobrar.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R04	Entrada de pessoa não identificada Implantar registro de entrada com documento. Começa em ficha de papel no mesmo dia e evolui para sistema informatizado.		
R14	Posto sem Ordem de Serviço escrita Emitir Ordem de Serviço do posto, colher assinatura de todo o efetivo e afixar cópia no local.		
S20	Carga sem lacre rastreável Implantar lacre numerado com registro no documento de transporte e conferência obrigatória no destino.		
S21	Motorista terceiro sem consulta prévia Consulta obrigatória em gerenciadora de risco antes da liberação, com prazo de validade do cadastro.		
R05	Veículo entra sem registro de placa Registrar placa, motorista, horário e destino em toda entrada. Conferir a placa na saída.		
R15	Ocorrências não registradas Padronizar registro por turno, com envio diário à supervisão e leitura semanal em busca de padrão.		
R28	Reciclagem de vigilante vencida Controlar vencimento com alerta de 90 dias e bloquear escala de quem estiver irregular.		
R03	Escalada apoiada em objeto externo Afastar materiais do muro, podar vegetação e definir faixa de 1,5 m livre em todo o perímetro interno.		

Curto prazo — 30 dias

Disciplina operacional · Exige organizar rotina e treinar a equipe.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R06	Prestador de serviço sem verificação Exigir ordem de serviço, conferir com o contratante e emitir crachá temporário com devolução obrigatória.		
R17	Efetivo insuficiente para a área Redimensionar o posto com base na área e no fluxo, ou reduzir formalmente o escopo em aditivo contratual.		
R29	Condição de trabalho irregular no posto Formalizar com o cliente as condições mínimas do posto e registrar a exigência por escrito, com prazo.		
S24	Conferência de carga sem segregação de função Dupla conferência efetiva com assinatura de duas pessoas e revezamento periódico da dupla.		
R02	Ponto cego por falta de iluminação Levantar os pontos escuros em ronda noturna e instalar iluminação com acionamento automático. É o item de melhor relação custo-benefício do plano.		
R13	Alarme instalado e desativado Diagnosticar a causa da desativação, geralmente disparo falso, corrigir setorização e retomar o uso com monitoramento.		

Médio prazo — 90 dias

Investimento leve · Exige compra de baixo valor ou serviço pontual.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
R22	Situação irregular perante o Corpo de Bombeiros Contratar vistoria, regularizar sistema preventivo e criar controle de vencimento dos extintores.		

Investimento — 6 a 12 meses

Obra ou aquisição · Exige orçamento próprio e aprovação.

Cód.	Ação	Responsável	Concluído
S22	Pátio de pernoite desprotegido Pátio fechado com vigilância, CFTV e controle de saída. Enquanto não houver, proibir pernoite com carga.		
R01	Invasão pelo perímetro Recuperar a barreira física, instalar proteção no topo do muro e incluir os fundos na ronda registrada.		
R10	Ausência de prova em imagem Garantir cobertura dos acessos e do perímetro com retenção mínima de 30 dias.		

Preencha responsável e data de conclusão a cada revisão. Este quadro é o instrumento de acompanhamento entre uma visita de supervisão e a seguinte.

7 Procedimentos operacionais

Foram selecionados 22 procedimentos aplicáveis a este local, considerando o segmento e os sistemas existentes. Eles devem ser anexados à Ordem de Serviço do posto e assinados por todo o efetivo.

POP-01 · Controle de acesso de pedestres

Objetivo. Garantir que nenhuma pessoa entre na área sem ser identificada e autorizada.

1. Receber a pessoa no ponto de controle, sem abrir o acesso antes da identificação.
2. Solicitar documento com foto e perguntar o destino e o nome de quem vai receber.
3. Confirmar a autorização com o anfitrião por telefone, interfone ou aplicativo.
4. Registrar nome, documento, destino, horário de entrada e placa se houver veículo.
5. Entregar crachá de visitante numerado e orientar a devolução na saída.
6. Liberar o acesso somente após a autorização confirmada.
7. Na saída, recolher o crachá e registrar o horário.

Não existe exceção por pressa, por autoridade ou por conhecimento pessoal. Se a pessoa se recusa a identificar, acione a supervisão em vez de discutir.

POP-02 · Controle de acesso de veículos

Objetivo. Registrar todo veículo que entra e impedir que a saída leve o que não deveria.

1. Parar o veículo antes do portão, com o portão ainda fechado.
2. Identificar motorista e passageiros e registrar a placa.
3. Confirmar o destino e a autorização.
4. Inspeccionar visualmente o compartimento de carga na entrada.
5. Abrir o portão, aguardar a passagem completa e fechar antes de atender o próximo.
6. Na saída, conferir a placa com o registro de entrada e verificar autorização para qualquer material transportado.

Um veículo por vez. O portão nunca fica aberto aguardando o próximo.

POP-03 · Acesso de prestadores de serviço

Objetivo. Evitar que uniforme e discurso técnico sirvam de passaporte para a área interna.

1. Exigir documento com foto, identificação da empresa e ordem de serviço.
2. Confirmar o chamado com o setor que contratou o serviço, antes de liberar.
3. Registrar nome, empresa, serviço, local e horário.
4. Emitir crachá de prestador com validade do dia.
5. Registrar as ferramentas e os equipamentos que entram, para conferência na saída.
6. Acompanhar ou monitorar o deslocamento até o local do serviço.
7. Na saída, conferir ferramentas e material e recolher o crachá.

Serviço não agendado exige confirmação com a administração. Concessionária de energia, água ou telefonia também passa pela confirmação.

POP-04 · Ronda e verificação periódica

Objetivo. Verificar fisicamente os pontos de risco em horários que não sejam previsíveis.

1. Consultar o percurso definido na Ordem de Serviço do posto.
2. Informar a central o início da ronda.
3. Percorrer todos os pontos obrigatórios, variando o horário e o sentido.
4. Verificar portões, janelas, iluminação, câmeras, extintores e sinais de tentativa de acesso.
5. Registrar a passagem em cada ponto de controle.
6. Comunicar imediatamente qualquer anormalidade.
7. Registrar a ronda no livro ao retornar, com horário e ocorrências.

Ronda em horário fixo ensina o intervalo seguro para quem observa. Varie sempre.

POP-05 · Registro de ocorrências

Objetivo. Produzir o histórico que sustenta apuração, contrato e defesa judicial.

1. Registrar toda anormalidade no momento em que acontece, sem deixar para o fim do turno.
2. Descrever data, hora, local, pessoas envolvidas e o que foi feito.
3. Usar linguagem objetiva e descritiva, sem opinião e sem julgamento.
4. Fotografar quando houver dano, avaria ou material apreendido.
5. Comunicar a supervisão nos casos graves, antes de terminar o registro.
6. Enviar o registro à supervisão ao fim do turno.

Rasura invalida o registro. Erro se corrige com nova linha, não apagando a anterior.

POP-06 · Passagem de turno

Objetivo. Impedir que informação pendente se perca na troca de vigilante.

1. Chegar com antecedência mínima de 10 minutos.
2. Ler o registro de ocorrências do turno anterior por inteiro.
3. Conferir em conjunto: chaves, rádio, lanterna, livro, equipamentos e estado dos acessos.
4. Receber verbalmente as pendências, inclusive visitantes e prestadores ainda na área.
5. Verificar o funcionamento de câmeras, alarme e portões.
6. Assinar a passagem os dois vigilantes.
7. Comunicar qualquer divergência à supervisão antes de assumir.

Nenhum posto fica sem vigilante durante a passagem. A saída do anterior só acontece depois da assinatura.

POP-07 · Falta de energia elétrica

Objetivo. Manter o controle do acesso quando os sistemas eletrônicos param.

1. Confirmar se a falta é geral na região ou restrita ao imóvel.
2. Acionar a iluminação de emergência e a lanterna.
3. Verificar se o nobreak assumiu CFTV, alarme e central.
4. Passar imediatamente para o controle manual de acesso, com registro em papel.
5. Destruar os portões para operação manual conforme o treinamento.
6. Intensificar a ronda no perímetro, com atenção aos pontos que ficaram sem câmera.
7. Comunicar a central e o responsável do cliente.
8. Registrar horário de início, ações tomadas e horário de normalização.

Falta de energia pode ser provocada como preparação para invasão. Trate sempre como alerta, nunca como rotina.

POP-08 · Emergência médica

Objetivo. Reduzir o tempo entre o evento e o atendimento qualificado.

1. Isolar o local e afastar curiosos.
2. Acionar o SAMU pelo 192 informando endereço completo, ponto de referência e estado da vítima.
3. Não movimentar a vítima em caso de queda, trauma ou suspeita de fratura.
4. Prestar primeiros socorros apenas dentro do que foi treinado.
5. Designar alguém para aguardar e orientar a ambulância na entrada.
6. Liberar o acesso e o caminho para a equipe de socorro.
7. Comunicar a supervisão e o responsável do cliente.
8. Registrar tudo no livro, incluindo horários de acionamento e de chegada.

Na dúvida sobre o estado da vítima, acione. O erro de acionar sem necessidade não se compara ao de não acionar.

POP-09 · Princípio de incêndio

Objetivo. Agir nos primeiros minutos e garantir a saída das pessoas.

1. Acionar o alarme e comunicar o Corpo de Bombeiros pelo 193.
2. Avaliar se o foco é combatível com extintor, sem assumir risco pessoal.
3. Usar o extintor adequado, sempre com rota de fuga às costas.
4. Se o fogo não for controlado em curto tempo, abandonar o combate e iniciar a evacuação.
5. Orientar a saída pelas rotas sinalizadas, sem uso de elevador.
6. Conduzir as pessoas ao ponto de encontro e conferir a presença.
7. Desligar a energia do setor quando for seguro fazê-lo.
8. Receber e orientar os bombeiros, informando o que já foi feito.

Vida antes de patrimônio, sem exceção.

POP-10 · Tentativa de invasão

Objetivo. Proteger a integridade do vigilante e preservar o registro do evento.

1. Não expor a própria posição e não enfrentar.
2. Acionar o botão de pânico ou a central, com a discrição possível.
3. Ligar para a Polícia Militar pelo 190, informando endereço, número de invasores e se há arma.
4. Direcionar as câmeras para o ponto de entrada, se o sistema permitir.
5. Orientar as pessoas presentes a se abrigarem em local seguro.
6. Não perseguir e não tentar recuperar material.
7. Preservar o local até a chegada da polícia.
8. Registrar tudo e comunicar imediatamente a supervisão.

A função é registrar, alertar e acionar. Confronto não faz parte do procedimento.

POP-11 · Conduta em assalto

Objetivo. Preservar vidas e produzir informação útil depois do fato.

1. Não reagir e não fazer movimento brusco.
2. Obedecer às determinações sem discutir.
3. Manter as mãos visíveis e evitar contato visual prolongado.
4. Observar características: número de pessoas, altura, sotaque, tatuagem, roupa, veículo e placa.
5. Acionar o alarme silencioso apenas se for absolutamente seguro.
6. Após a saída dos criminosos, trancar o acesso e acionar o 190.
7. Não tocar em nada e preservar o local.
8. Registrar as características enquanto a memória está fresca, antes de conversar com outras pessoas.

Nada do que está no local vale a vida de quem trabalha nele.

POP-12 · Controle de chaves

Objetivo. Garantir que toda chave tenha responsável identificado a qualquer momento.

1. Manter as chaves em armário fechado, numeradas e identificadas por código, não pelo nome do ambiente.
2. Registrar cada retirada com nome, horário, motivo e assinatura.
3. Conferir o quadro completo na passagem de turno.
4. Registrar a devolução com horário.
5. Comunicar imediatamente qualquer chave não devolvida até o fim do turno.
6. Proibir cópia sem autorização formal da administração.

Chave que não volta é ocorrência, não é pendência. Comunique no mesmo turno.

POP-13 · Recebimento de entregas e encomendas

Objetivo. Impedir que a entrega sirva de meio de acesso ou de introdução de objeto perigoso.

1. Receber sempre no ponto de controle, sem permitir a entrada do entregador.
2. Conferir destinatário e registrar remetente, empresa e horário.
3. Recusar volume sem destinatário identificado.
4. Não receber volume com aspecto suspeito: mancha, odor, fio aparente, peso incompatível.
5. Comunicar o destinatário e protocolar a entrega com assinatura.
6. Não guardar volume perecível ou de valor sem autorização expressa.

Entregador de aplicativo não passa do ponto de controle, mesmo com o cliente insistindo.

POP-14 · Uso e guarda de equipamentos do posto

Objetivo. Manter operacional aquilo de que a segurança depende.

1. Conferir na assunção do turno: rádio, lanterna, chaves, livro, botão de pânico e telefone.
2. Testar o rádio com a central no início do turno.
3. Verificar diariamente se as câmeras estão gravando e se a data e a hora estão corretas.
4. Registrar imediatamente qualquer equipamento com defeito.
5. Não improvisar reparo em equipamento elétrico ou eletrônico.
6. Manter carregadores conectados e baterias em carga.

Data e hora erradas no gravador tiram o valor probatório da imagem. Confira toda semana.

POP-15 · Atendimento a autoridades e fiscalização

Objetivo. Atender sem obstruir e sem liberar o que não deve ser liberado.

1. Solicitar identificação funcional e registrar nome, órgão e matrícula.
2. Comunicar imediatamente o responsável do cliente e a supervisão.
3. Confirmar a autenticidade pelo telefone institucional do órgão, quando houver dúvida.
4. Não liberar acesso a área interna sem autorização do responsável, salvo mandado judicial ou situação de flagrante.
5. Acompanhar a autoridade durante toda a permanência.
6. Registrar horário de entrada, de saída e o que foi solicitado.

Falsa autoridade é método conhecido de invasão. Verificar não é desacato.

POP-16 · Comunicação com a supervisão

Objetivo. Definir o que é comunicado na hora e o que entra no relatório.

1. Comunicar imediatamente: tentativa de invasão, assalto, incêndio, emergência médica, falta de energia prolongada, ausência de vigilante e falha de sistema crítico.
2. Comunicar no mesmo turno: equipamento com defeito, chave não devolvida, conflito com morador, usuário ou funcionário do cliente.
3. Registrar no relatório diário: ocorrências de rotina, visitas, entregas e rondas.
4. Usar o canal oficial, nunca grupo pessoal de mensagem.
5. Confirmar o recebimento pela supervisão nos casos imediatos.

Na dúvida entre comunicar e não comunicar, comunique.

POP-18 · Operação do portão de veículos

Objetivo. Impedir a entrada de segundo veículo na mesma abertura.

1. Manter o portão fechado como situação padrão.
2. Identificar e autorizar antes de qualquer acionamento.
3. Acionar a abertura com o veículo já parado e posicionado.
4. Observar a passagem completa e acionar o fechamento imediatamente.
5. Confirmar visualmente o travamento antes de retornar à guarita.
6. Nunca deixar o portão aberto para fluxo contínuo, mesmo em horário de pico.
7. Comunicar defeito no fechamento como ocorrência de mesmo turno.

A maior parte da entrada indevida por veículo acontece na abertura que já estava autorizada.

POP-20 · Autorização de saída de material

Objetivo. Garantir que nada saia sem responsável identificado.

1. Exigir autorização escrita e assinada por pessoa com alçada definida pelo cliente.
2. Conferir item a item contra o documento, sem aceitar descrição genérica.
3. Registrar quantidade, descrição, destino, veículo e horário.
4. Fotografar a carga em caso de volume ou valor relevante.
5. Reter a via da autorização no posto e enviar cópia à supervisão.
6. Em caso de divergência, não liberar e acionar o responsável.

Autorização verbal não existe. Nem por telefone, nem de diretor.

POP-T1 • Lacre e conferência de carga

Objetivo. Tornar detectável qualquer abertura não autorizada do compartimento.

1. Conferir o carregamento contra o documento antes de fechar o compartimento.
2. Aplicar lacre numerado e registrar o número no documento de transporte.
3. Fotografar o lacre aplicado, com o número legível.
4. Registrar na portaria placa, motorista, lacre e horário de saída.
5. Orientar o motorista sobre a proibição de abrir o lacre em trânsito.
6. No destino, conferir a integridade e o número do lacre antes da descarga.
7. Registrar imediatamente qualquer divergência de número ou lacre rompido.

Lacre rompido ou com número diferente é ocorrência grave. A descarga para e a supervisão é acionada.

POP-T2 • Checklist de saída de veículo

Objetivo. Garantir que nada saia do pátio sem conferência completa.

1. Conferir CNH, documento do veículo e cadastro do motorista.
2. Confirmar a liberação da gerenciadora de risco quando exigida.
3. Verificar o plano de viagem e a rota autorizada.
4. Conferir lacre, documento de transporte e nota fiscal.
5. Testar o rastreador antes da saída do pátio.
6. Registrar horário de saída e conferir a placa no portão.
7. Não liberar veículo com qualquer item pendente.

Pressa de cliente não autoriza saída sem checklist completo. Quem libera assina.

POP-T3 • Roubo de carga em trânsito

Objetivo. Reduzir o tempo de resposta na única janela em que a recuperação é possível.

1. Ao receber o alerta, confirmar a posição do veículo pelo rastreador.
2. Acionar imediatamente a gerenciadora de risco e a central.
3. Acionar a Polícia Militar pelo 190 e a Polícia Rodoviária quando for rodovia federal.
4. Registrar horário, local, rota prevista, carga e dados do motorista.
5. Manter linha aberta com a gerenciadora durante todo o acompanhamento.
6. Comunicar o embarcador e a seguradora dentro do prazo da apólice.
7. Prestar apoio ao motorista e registrar seu relato ainda no mesmo dia.
8. Elaborar relatório completo em até 24 horas.

Os primeiros 30 minutos definem a recuperação. Nenhuma etapa espera autorização hierárquica.

POP-T4 • Controle do pátio de veículos

Objetivo. Proteger o veículo carregado parado, que é o alvo mais exposto da operação.

1. Registrar entrada e saída de todo veículo, com placa, motorista e carga.
2. Posicionar veículos carregados na área mais protegida e sob cobertura de câmera.
3. Manter as portas de carga voltadas para parede ou para outro veículo.
4. Recolher as chaves dos veículos em pernoite para o quadro controlado.
5. Intensificar a ronda no pátio na madrugada, com registro nos pontos de controle.
6. Não permitir permanência de motorista terceiro na cabine durante a madrugada, salvo área designada.

Carga que pernoita em pátio sem vigilância deve ser recusada pela operação, não gerenciada pelo posto.

8 Conformidade trabalhista e contratual

A contratação de vigilância patrimonial cria responsabilidade subsidiária para o tomador do serviço. A Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho condiciona o afastamento dessa responsabilidade à fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações pela contratada. Exigência escrita em contrato, sozinha, não tem sido aceita como prova de fiscalização.

A atividade também é regulada pela Lei 7.102 de 1983 e pela Portaria 3.233 de 2012 da Polícia Federal, que condicionam o exercício à autorização de funcionamento vigente e à formação e reciclagem válidas de cada vigilante.

Dossiê mensal recomendado

Antes de liberar o pagamento da fatura de cada mês, o contratante deve receber e conferir:

1. Folha de pagamento analítica com identificação do posto ☐
2. Recibos de pagamento de salário assinados pelo efetivo alocado ☐
3. Comprovante de recolhimento do FGTS do mês, por trabalhador ☐
4. Relação dos trabalhadores vinculados ao contrato, extraída do eSocial ☐
5. Guia da contribuição previdenciária quitada, com relação nominal ☐
6. Comprovante de fornecimento de vale-transporte ☐
7. Comprovante de fornecimento de vale-refeição ou alimentação, conforme convenção ☐
8. Espelho de ponto do mês, com marcações de todo o efetivo ☐
9. Comprovante de pagamento de horas extras, adicional noturno e intervalo suprimido ☐
10. Recibos de férias e respectivos avisos, quando houver no período ☐
11. Comprovante de pagamento das parcelas do décimo terceiro, nos meses devidos ☐
12. Atestados de Saúde Ocupacional válidos de todo o efetivo ☐
13. Fichas de entrega de uniforme e equipamentos de proteção ☐
14. Certificados de formação e de reciclagem válidos, com data de vencimento ☐
15. Certidões negativas de débitos: FGTS, trabalhista e federal, dentro da validade ☐
16. Autorização de funcionamento da Polícia Federal e Certificado de Segurança vigentes ☐

Lacunas identificadas neste local

- O cliente não recebe o dossiê mensal de documentos trabalhistas. Sem ele, não há prova de fiscalização.
- Ninguém do cliente confere FGTS e INSS do efetivo alocado. A exigência em contrato, isolada, não afasta a responsabilidade subsidiária.
- A autorização de funcionamento da Polícia Federal da empresa contratada não foi verificada.
- Há indício de reciclagem vencida no efetivo. Vigilante irregular no posto é autuação e nulidade contratual.

- O posto não oferece sanitário ou local de refeição adequados. É autuação do Ministério do Trabalho e tema recorrente em ação com pedido de dano moral.
- O contrato não descreve escopo, efetivo e escala com clareza suficiente para ser cobrado.
- O tratamento de dados pessoais na portaria e no CFTV não atende à LGPD: falta aviso, base legal ou prazo de descarte.

Este capítulo tem caráter informativo e não substitui parecer jurídico. Antes de transformar estes itens em exigência contratual, submeta o texto ao seu jurídico.

9 Responsabilidade técnica

O levantamento que originou este documento foi realizado em 15/09/2026 por Anderson Lima, da Vegas Vigilância e Segurança.

Observações do supervisor

Pátio de pernoite sem cobertura de CFTV na face voltada para a rodovia.

Anderson Lima
Supervisor Vegas

Cláudia Ferraz (gerente de operações)
Responsável pelo contratante

Documento gerado eletronicamente em 15/09/2026. Código de referência
EXEMPLO-TRANSPORTADORA.