

博硕 BGM 料位门禁控制服务通信协议

一、协议类型

BGM 开放 Web Service 接口为其他应用提供料位门禁控制服务，服务的定义地址为 <http://127.0.0.1:8096/wsdl/IMJKZService> ， 访 问 地 址 为 : <http://127.0.0.1:8096/soap/IMJKZService>。使用者调用相关功能方法完成数据的交互。

所有功能方法接收一个输入参数 (InMsg) 并返回数据交互的结果，二者均为 JSON 字符串，具体格式参见下文。

二、通信格式

a) 门禁控制：MJKZ

i. 输入参数：

{“StatCode”:“statCode”,“Channel”:channel,“Command”:command}

字段	类型	含义	说明
StatCode	String	生产线编号	例如：生产线 1
Channel	Integer	通道编号	1 到 16
Command	Integer	操作指令	0:关闭门禁,非 0:打开门禁

ii. 返回值：

{“Result”:result,“Message”:“message”}

字段	类型	含义	说明
Result	Integer	执行结果	必填；0 表示操作成功，其他表示错误，具体原因参见 Message 说明
Message	String	说明信息	

三、服务测试地址

<http://IP:8096/soap/IMJKZService>