Защитная ширма персонала





Правила эксплуатации

- **Только по назначению.** Не используйте ширму как опору, подставку или перегородку для хранения вещей.
- **Положение во время съёмки.** Располагайте ширму так, чтобы она перекрывала направление рассеянного излучения от пациента и стола-штатива. При необходимости комбинируйте с индивидуальными средствами защиты (фартуки, воротники и т.п.).
- **Маневрирование.** Перемещайте ширму плавно, избегая ударов о стены, мебель и оборудование. Следите, чтобы колёса не заклинивали.
- **Контроль свинцового эквивалента.** Эффективность защиты определяется свинцовым эквивалентом экрана (обычно 0,5–1,0 мм Pb). Значение указано в паспорте изделия—не используйте ширму при повреждении защитного слоя.

Техническое обслуживание и контроль

1. **Ежедневный осмотр.** Перед началом работы проверяйте целостность экрана, отсутствие трещин, сколов и отслоений защитного покрытия. Осматривайте крепления и колёса.
2. **Чистка и дезинфекция.** Протирайте поверхности салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе. После обработки вытирайте насухо. Не применяйте агрессивные растворители и абразивные материалы.
3. **Смазка подвижных частей.** Оси и кронштейны колёс смазывайте солидолом или другой антифрикционной смазкой не реже двух раз в год.
4. **Дозиметрический контроль.** Проводите проверку эффективности защиты не реже 1 раза в год, а также при обнаружении повреждений.

Хранение и транспортировка

- **Хранение.** Держите ширму в сухом отапливаемом помещении при температуре +10…+35 °C и влажности не выше 80 %. Избегайте прямого солнечного света и контакта с агрессивными химикатами.
- **Транспортировка.** При перевозке надёжно фиксируйте ширму, чтобы исключить удары и вибрации. Не допускайте падения и сильных перекосов конструкции.

К работе с рентгенозащитным оборудованием допускаются только сотрудники, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности и ознакомленные с паспортом изделия.