UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Primer Examen Parcial de Control No Lineal
MEOSIA

6 de novimebre de 2026

Nombre: Yahir Fernando García García **Grupo:** MEOSIA3

Instrucciones: La solución del examen debe incluir las demostraciones solicitadas escritas a mano, junto con los códigos de MATLAB y las simulaciones que validen los resultados. Se verificará la originalidad del trabajo presentado.

1.- Dado el sistema no lineal SISO

$$\dot{x} = Ax + f(x,t) + Bu$$
$$y = Cx$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad f(x,t) = \begin{bmatrix} f_1(x,t) \\ f_2(x,t) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x,t) \\ f_n(x,t) \end{bmatrix}$$

Usando el método de elipsoides atractivas:

- Verifique que la ley de control

$$u = -Kx$$

estabiliza el sistema en el sentido de Lyapunov.

Solución:

Definimos la matriz de lazo cerrado como

$$A_{lc} = A - BK$$

por lo que entonces el sistema es

$$\dot{x} = A_{lc}x + f(x,t)$$

y proponemos que la no linealidad esta acotada por

$$\|f(x,t)\| \leq D, \quad D > 0$$

proponemos la función de Lyapunov

$$V(x) = x^T P x$$

derivando

$$\dot{V}(x) = x^T (A_{lc}^T P + P A_{lc}) x + 2 x^T P f(x,t)$$

ocupando la desigualdad de Young

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

donde $a = 2x^T P$ y $b = f(x,t)$. Por lo tanto:

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon} ||f(x,t)||^2$$

Sustituyendo la cota propuesta para la no linealidad, obtenemos

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Sustituyendo en la derivada de la función de Lyapunov, obtenemos

$$\dot{V}(x) \leq x^T (A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2) x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Queremos que

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2 = -\alpha x^T P x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Se propone entonces que

$$x^T \left(A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 \right) x \leq -\alpha x^T P x$$

$$x^t (A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 + \alpha P) x \leq 0$$

Con el complemento de Schur

$$\begin{aligned} s_{11} &= A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 + \alpha P \\ s_{12} &= P \\ s_{21} &= P \\ s_{22} &= -\frac{1}{\epsilon} I \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{bmatrix} A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P^2 + \alpha P & P \\ P & -\frac{1}{\epsilon} I \end{bmatrix} \leq 0$$

Para verificar la elipsoide atractiva de

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

multiplicando por $e^{\alpha t}$

$$e^{\alpha t}\dot{V} + \alpha e^{\alpha t} V \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

$$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t} V) \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

Integrando de 0 a t

$$e^{\alpha t} V(t) - V(0) \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(e^{\alpha t} - 1)$$

$$V(t) \leq V(0) e^{-\alpha t} + \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(1 - e^{-\alpha t})$$

Considerando el limite cuando $t \to \infty$

$$V_{superior} \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}$$

Ahora, considerando la desigualdad de Rayleigh, para A simetríco y considerando todo x, se tiene que

$$\lambda_{min}(A)||x||^2 \leq x^T A x \leq \lambda_{max}(A)||x||^2$$

Considerando que $A = P$

$$\lambda_{min}(P)||x||^2 \leq x^T P x = V(x) \to ||x|| \leq \sqrt{\frac{V(x)}{\lambda_{min}(P)}}$$

Combinando con el limite superior de V, obtenemos

$$||x|| \leq \sqrt{\frac{D^2}{\epsilon \alpha \lambda_{min}(P)}}$$

por lo que la elipsoide atractiva es

$$\epsilon = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T P x \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}\}$$

- Proponga un controlador por realimentación de estados que permita realizar el seguimiento de trayectorias por parte de la salida.

2.- Dado el sistema

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= cos(x_1 + x_2 + x_3) + x_2 \\ \dot{x}_2 &= sin(x_1 + x_2 + x_3) + x_3 \\ \dot{x}_3 &= sin(x_1 x_2 x_3 + t)cos(x_1 x_2 x_3 + t) + u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

aplique un controlador por modos deslizantes mediante el método de elipsoides atractivas (SMC-AEM). (2 puntos)