











1 2 3 4 5 6 7 8 9

控制箱器具材料表

編號	名稱	代號	規格	型 式	廠牌	數量	備註
1	無熔線斷路器	8A	2P 10AT IC=5kA at 220VAC	NF-30-SN	士林	1	
2	無熔線斷路器	52M	3P 50AT IC=30kA at 380VAC with 1 alarm	NF-125-HN	士林	1	
3	無熔線斷路器	52-1	3P 40AT IC=22kA at 380VAC	NF-125-SN	士林	1	
4	無熔線斷路器	8M1~8M12	2P 3AT IC=5kA at 220VAC with 2 alarm	NF-30-SN	士林	12	
5	電磁開關及積熱電驛	88F1~88F12	AC 220V 60Hz OL:2.1A 1a1b 三素子	MSO-P12E	士林	12	
6	選擇開關	43C	AUTO - OFF - MANUAL	SC68-36B-0301	山河	1	
7	指示燈	NP1	AC 220V 60Hz LED 22Ø 白色	SHAP-226	山河	1	
8	指示燈	GL	AC 220V 60Hz LED 22Ø 綠色	SHAP-226	山河	1	
9	指示燈	RL	AC 220V 60Hz LED 22Ø 紅色	SHAP-226	山河	1	
10	門控開關	DS1	AC 250V 15A 1C	Z-15GW2-B	OMRON	1	
11	恆溫器	TH	0~60°C, 1C, 220V	KTS01141.0-00	STEGO	1	
12	濕度控制器	HC	40~90% RH	01245.0-00	STEGO	1	
13	空間加熱器	STR	AC 220V 120W	TSP-212	通英	1	
14	日光燈	FL1,FL2	AC 220V 60Hz			2	
15	散熱風扇	VF	AC 220V 21W 120mmx120mm	1238H	卡固	1	
16	補償電阻	26LR,26HR	13 ohm,12.5W	TD-76	Qualitrol	2	
17	訊號轉換器	CCT1~CCT3	INPUT Pt 100 ohm,OUTPUT 4~20mA,0~150°C,AC220V±20%	SPT-1-PT	祥正	3	
18	端子台	TB1,TB2	600V 30A 40P	SLST-30A	山河	2	
19	端子台	TB4	600V 30A 30P	SLST-30A	山河	1	
20	端子台	TB3	600V 30A 9P (SHORT TYPE)	SCTS-102	山河	2	
21	端子台	TB3	600V 30A 4P (SHORT TYPE)	SCTS-102	山河	4	
22	端子台	TB5	600V 60A 12P	SJT-60	山河	1	

				保留	士林電機廠股份有限公司 SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP.			Р.	圖 名 TITLE			
F [圖	第三角圖法	3RD ANGLE PROJECTION	繪 圖 DRAWN	設 計 DESIGNED	校 對 CHECKED	批 准 APPROVED		1
				-	單 位 DIM	mm						
	A	ISSUE / 發行 ———		時	比 例 SCALE	×	莊沁霖	張瑞柏	張嘉朋	陳宜良	圖 號	F C P Z O 7 2 8 7 SH. No. REV.
	REV.	SUMMARY 修改記要 REV./DATE	APPR/DATE	置	日 期 DATE	110 - 04 - 12					DWG. No.	L C 3 0 / 2 0 / 47 A

接触器		2	3	4 5	6	7		8
#報: 名稱 代號 規格 型式 廠牌 数量 備註 1 無熔線斷路器 72M 2P 10AT IC=5KA at 125VDC with 1 alarm NF-50-CB 土林 1 2 無熔線斷路器 8Z 2P 5AT IC=5KA at 125VDC with 1 alarm NF-30-SN 土林 1 3 故障指示器 30-1-30-10 3a, DC 125V TKL030-DC125-B 不二電機 10 4 故障指示器 30-11 3a, AC 220V TKL030-DC125-B 不二電機 1 5 電壓測式端子 VTT 2P, 插入式 WTV2+WPV2 通美 1 7 指示键 NP6 AC 220V 60Hz LED 220 白色 SHAP-226 山河 1 8 指示键 NP2 DC 125V LED 220 白色 SHAP-226 山河 1 10 指示键 NP3 AC 220V 60Hz LED 220 结色 SHAP-226 山河 1 10 指示键 NP3 AC 220V 60Hz LED 220 新色 SHAP-226 山河 1 11 門控閉閉 DS2 AC 250V 76A TC Z-15GW2-B OMRON 1 11 門控閉閉 DS2 AC 250V 76A TC Z-15GW2-B OMRON 1 12 日光燈 FL3 AC 220V 60Hz C Z-15GW2-B OMRON 1 13 温度顕示器 CCT4~CCT6 NPU+4-20mA, OUTPU+4-20mA, O-150°C, AC 220V 220V SD 以河 2 15 端子台 TB8 600V 30A 4P (SHORT TYPE) SCTS-102 山河 4 16 端子台 TB9 600V 80A 12P SHAP-14-100 山河 1 16 端子台 TB9 600V 80A 12P STAP-160 山河 1 17 下 10年				遙控盤器材零件表				
1 無熔線断路器 72M 2P 10AT IC=5kA at 125VDC with 1 alarm NF-50-CB 土林 1 2 無熔線断路器 8Z 2P 5AT IC=5kA at 125VDC NF-30-SN 土林 1 3 故障指示器 30-1-30-10 3a, DC 125V TKL030-DC125-B 不二電機 10 4 故障指示器 30-11 3a, AC 220V TKL030-AC220-B 不二電機 1 5 電壓測試端子 VTT 2P, 插入式 WTV2+WPV2 頭美 1 6 電影測試端子 CTT 2P, 植人式 WTV2+WPV2 頭美 1 7 指示燈 NP6 AC 220V 60Hz LED 22② 白色 SHAP-226 山河 1 8 指示燈 NP2 DC 125V LED 22② 白色 SHAP-226 山河 1 10 指示燈 NP3 AC 220V 60Hz LED 22② 紅色 SHAP-226 山河 1 10 指示燈 NP3 AC 220V 60Hz LED 22② 紅色 SHAP-226 山河 1 11 門控閉頭 DS2 AC 250V 15A 1C Z-15GW2-B OMRON 1 12 日光燈 F13 AC 220V 60Hz LED 22② 紅色 SHAP-228 山河 1 13 湿度崩示器 CCT4~CCT6 NPUT-*4-20mA, OUTPUT-*4-20mA, OUTPUT-*4-20mA	編號	夕 稱			刑式	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	數量	
2 無熔線脂路器	1 1	****					1	1/13 [[]
3 战障指示器 30-1~30-10 3a, DC 125V TKL030-DC125-B 不二電機 10 数据 AC 220V TKL030-AC220-B 不二電機 1 数	2						1	
4 故障指示器 30-11 3a, AC 220V TKL030-AC220-B 不二義機 1 5 電影測試備子 VTT 2P, 指入式 WTV2+WPV2 適英 1 5 電影測試備子 CTT 2P, 指人式 WTX2+WPA2 適英 1 5 電影測試備子 NP6 AC 220V 60Hz LED 22Ø 白色 SHAP-226 山河 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*****					10	
5 電整測試備子 VTT 2P, 插入式 WTV2+WPV2 通英 1				·			1	
Recomplement				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	
7 指示機 NP6 AC 220V 60Hz LED 22∅ 白色 SHAP-226 山河 1 9 指示機 NP2 DC 125V LED 22∅ 白色 SHAP-226 山河 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-						1	
8 指示燈 NP2 DC 125V LED 22	7						1	
9 指示燈 NP4 AC 220V 60Hz LED 22回 線色 SHAP-226 山河 1 1 1	8						1	
10 指示燈							1	
11 門控開開						•	1	
12 日光燈 FL3						-	1	
13 温度顕示器			FL3	AC 220V 60Hz			1	
14 端子台			CCT4~CCT6	INPUT: 4~20mA, OUTPUT: 4~20mA,0~150°C, AC220V±20%	MMS-30306	順一	3	
15 端子台 TB8 600V 30A 4P	14		TB6,TB7	600V 30A 70P	SLST-30A		2	
TB9	15		TB8	600V 30A 4P (SHORT TYPE)	SCTS-102		4	
C L A 本電機原股份有限公司 図 名 TITLE	16		TB9	600V 60A 12P	SJT-60		1	
SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP. SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP. TITLE 全拉品 大大大 大大 大大大 大大 大 大大 大 大大 大 大大 大								
SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP. SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORP. TITLE								
時 tscale メ				SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING C 第三角圖法 3RD ANGLE	TORP. TITLE	<u> </u>	元 <u>新</u> 工 <u></u> 二二二	村零件表
			時	DIM) Z () 7 2 S



