LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Dış saldırgan → internetten uzak servis erişimi (zayıf/paylaşılan parola) → mühendislik istasyonundan Safety PLC konfigürasyonu değişir, ışık perdesi devre dışı kalır → hücredeki operatör robot tarafından ezilir.	2	3	3	18	Kritik
Ofis ağında kimlik avı → SCADA istemcisi ele geçirilir → PLC/robot hız ve sınır parametreleri değişir → robot beklenmedik hareket eder → operatör çarpma/sıkışma yaralanması yaşar.	2	2	3	12	Yüksek
İçeriden/yetkisiz kişi → mühendislik istasyonu → Safety PLC'ye doğrulanmamış program yükler → E-stop zinciri çalışmaz → acil durdurmada robot durmaz (nadir ama ölümcül).	1	3	1	3	Düşük (S=3)

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Senaryo 1: internetten uzak servis erişimiyle Safety PLC'ye ulaşılıp koruma devre dışı bırakılabilir; sonuç robotla ezilme (S=3), olasılık ve maruziyet yüksek olduğundan skor 18 ile Kritik çıkar.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, Senaryo 3: S=3 ama skoru 3 (Düşük). Skora bakmadan öne alınır: Risk Register'da 'S=3' bayrağıyla ayrı işaretlenir, kırmızı vurgulanır ve safety fonksiyonunun bağımsız ve doğrulanmış olduğu gösterilene kadar açık risk olarak tutulur.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.