

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Время начала сценария	Время запуска сценария автоматизации	Время чч:мм	-	-
Время окончания сценария	Время окончания сценария автоматизации	Время чч:мм	-	Не может быть раньше времени начала сценария
Действие сценария	Действие, которое должно выполниться над устройствами в сценарии	Строковое значение	50	Вариант из списка: - Включить режим энергосбережения - Выключить режим энергосбережения - Включить устройство - Выключить устройство
Дом	Дом, создаваемый клиентом для размещения устройств	Номер дома + (Название дома)	-	-
Иконка комнаты	Ссылка на файл с изображением	Символьно-числовое значение	100	-
Имя пользователя	Имя клиента, использующего приложение	Символьное значение	50	-
Комната	Комната в доме, создаваемая для группировки устройств	Номер комнаты + Название комнаты + Иконка комнаты	-	-
Название	Человеко читаемое название дома, задаваемое пользователем	Символьно-числовое значение	25	-
Название	Человеко читаемое название комнаты. Уникально в рамках одного дома	Символьно-числовое значение	25	-

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Время начала сценария	Время запуска сценария автоматизации	Время чч:мм	-	-
Название	Название сценария автоматизации - уникально в рамках одного дома	Строково-числовое значение	25	-
Номер дома	Уникальный номер дома в рамках системы	Символьно-числовое значение	10	-
Номер комнаты	Уникальный номер комнаты в рамках системы	Символьно-числовое значение	10	-
Пользователь	Клиент компании, который использует приложение	Почта + Хэш пароля + (Имя пользователя)	-	-
Почта	Электронная почта клиента, используется как логин для входа в приложение	Символьно-числовое значение	100	По маске: ____@____.
Состояние (вкл/выкл)	Настройка - включено или выключено устройство	Логическое	1	-
Сценарий	Сценарий автоматизации, создаваемый пользователем и управляющий устройствами	Название + Триггер + Действие + Дата окончания	-	-
Тип устройства	Тип устройства. В первой версии - только лампочки	Символьное значение	8	Только "Лампочка"
Триггер сценария	Событие по которому запускается сценарий	Строковое значение		Вариант из списка: - Пользователь зашел в дом - Пользователь

Элемент данных	Описание	Структура или тип данных	Длина	Значение
Время начала сценария	Время запуска сценария автоматизации	Время чч:мм	-	-
				вышел из дома - Наступило время сценария
Уникальный номер	12 значный код производителя, по которому устройство подключается к дому	Числовое значение	12	-
Устройство	Устройство, подключаемое к дому (В первой версии - лампочка)	Уникальный номер + Тип + Энергосбережение + Состояние	-	-
Хэш пароля	Зашифрованный пароль пользователя	Символьно-числовое значение	100	-
Энергосбережение	Настройка - включен или выключен режим энергосбережения	Логическое	1	-