

新房收房验房方法与标准						
序号	验房工具	证书齐全	区域	检验方法	合格标准	备注
1	1、一张A4纸 2、打火机 3、空鼓锤 4、卷尺 5、手电筒 6、充电器 7、记号笔再 8、小水桶	三书一证一表: 1、建筑工程质量认定书 2、住宅质量保证书 3、住宅使用说明书 4、房地产开发建设项目竣工综合验收合格证 5、竣工验收备案表	入户门	用卷尺看入户门框两侧的墙垛是否对称。	两边对称	
				看内外表面是否有磕碰划痕。	无磕碰刮痕	
				看锁具的开合，是否顺畅。	开合顺畅	
				A4纸塞进门缝，看密封是否严实。	A4纸抽不出来	
2			窗户	A4纸夹在窗户密封处，关上窗户，看密封性。	A4纸抽不动	
				打火机，放在窗户密封处，看密封性。	火苗不动	
				看窗户是否有3C认证。	有3C认证	
3			验空鼓	空鼓锤，横扫敲击全屋的顶面和地面听声音，看是否空心。	如果有空心，用记号笔标记出来，让开发商做修补。	如果没有修补，后期装修地面和墙面，可能会出现空鼓脱落的情况。
				那一把钥匙，在墙面刮一刮，看是否会掉灰。	不掉灰	
4			验烟道	检查烟道有没有裂缝。	没有裂缝	
5			验水	用手电筒，照射卫生间天花板，看是否有漏水、渗水和裂缝的现象。	无漏水、渗水和裂缝的现象。	
				检查水管是否有松动。	水管无松动	
				用小水桶接一桶水，倒入每一个下水口和地漏，看是否通水顺畅。	通水顺畅	
6			验房间方正	卷尺，测量房间的对角线，两边误差是否小于5厘米。	误差小于5厘米	
7			验房间层高	卷尺测量房屋层高，是否与购房合同一致。	与购房合同一致。	
8			验电。	用手机充电器逐个插座检验，是否通电。	充电器能充电	
				开每个开关，看灯泡是否正常亮。	灯泡正常亮	
				强弱电箱的距离是否在一米以上。	在一米以上	
				强电箱漏保护器是否可以正常工作。	正常工作	
				弱电箱是否光纤入户。	光纤入户	
				弱电箱有没有电源插座。	有电源插座	
				验水、电、气表读数是否为0。	读数为0	拍照留存，方便后期装修对接。