

水电施工要点细节			
序号	节点	施工细节要点	备注
1	水电开槽	1、开槽与地面保持垂直，边缘整洁。	
		2、成品管路略低于墙面10mm，方便后期抹灰。	
		3、墙面横向开槽不得超过30cm。	
		4、暗线盒开孔，高度符合设计要求，方正、平行，低于墙面，干净整洁无积灰。	
2	走线施工要求。	1、线路分色配置，火线用红色，零线用蓝色，灯线穿波纹管。	
		2、底盒甩出线头不低于150mm，线头卷曲塞于线盒内不得外露。灯线甩出线头不低于500mm，需穿波纹管。出盒电线线头用压线帽做保护。	
		3、线管的长度超过八米时，须预留过线盒及检查口，保证检修换线。	
		4、线管不得有破损、电线不得有漏电裸露铜线现象。	
		5、插座线必须有地线连接，施工用电使用橡胶护套线及临时接线盘。	
3	水路布管施工要求。	1、水路走顶，吊卡固定，下垂60mm-80mm，热上冷下，间距80mm-100mm。	
		2、墙面布管，左热右冷，高度一致，间距合理。	
		3、水管墙体内无接头，其他墙外接头设于吊顶上方。	
		4、水管穿墙过墙眼，用大于水管直径的PVC管，做护套处理。	
		5、顶面水管使用专用保温棉处理。	
4	成品保护施工要求	1、穿客厅，穿走廊，穿门洞，统一用水泥砂浆抹灰保护。	
		2、填补砂浆层与原墙面平整一致，保障后期墙面的平整度。	
		3、布线完后立即采用专用保护盖封闭，防止盒内进入砂浆，导致砂浆进入线管，阻塞线源，不能更换等现象发生。	