

Capacitores X2 para fuente capacitiva según el LED

Base de datos para LED de 5 mm y 3 mm a 127 V / 60 Hz. Sirve para la placa de 5 canales: un capacitor por salida.

Cómo usar las tablas

1. Busca el color de tus LED y cuántos van **en esa salida**.
2. **Capacitor normal:** unos 17–19 mA, buen brillo. Con la luz alta (+10 %) no pasa de 21.5 mA.
3. **Capacitor larga vida:** unos 12–14 mA. Brilla un poco menos y los LED duran años más.
4. Si usas la versión 3, pon también el **zener de 5 W** de la tabla.

Cómo se lee el código del capacitor

474J = 47×10^4 pF = 470 000 pF = **0.47 μ F**. La letra J es tolerancia de ± 5 % y la K de ± 10 %. Las dos sirven.

564 = 0.56 μ F · **684** = 0.68 μ F · **105** = 1 μ F · **334** = 0.33 μ F

Si el capacitor dice **275 V~**, ese es su voltaje, no su valor.

Fórmula

$I \approx 4 \cdot f \cdot C \cdot (V_{\text{pico}} - V_{\text{LED}})$, con $V_{\text{pico}} = 127 \times 1.414 - 1.4 \approx 178$ V y $f = 60$ Hz.

Los cálculos incluyen el LED testigo y la resistencia de 100 Ω de la versión 3 (+3.8 V). En las versiones 1 y 2 el mismo capacitor da unos 0.5 mA más.

Un capacitor más grande da más corriente. Muchos LED en la misma salida la bajan un poco, porque restan voltaje.

Siempre capacitor X2 de 275 VAC. Nunca uses capacitores cerámicos ni de poliéster común.

Máximo unos 35–40 LED por salida. Las celdas con "—" no son posibles en una sola salida.

No sirve para LED de potencia (1 W o más) ni para LED RGB que cambian de color solos.

Consulta rápida · capacitor normal (≈17–19 mA)

LED por salida	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde limón (GaP)	Verde brillante	Azul	Blanco	Rosa	Violeta / UV
1	474J 19.4 mA	474J 19.4 mA	474J 19.4 mA	474J 19.4 mA	474J 19.3 mA	474J 19.3 mA	474J 19.3 mA	474J 19.3 mA	474J 19.3 mA
2	474J 19.2 mA	474J 19.2 mA	474J 19.2 mA	474J 19.2 mA	474J 19 mA	474J 19 mA	474J 19 mA	474J 19 mA	474J 18.9 mA
3	474J 19 mA	474J 19 mA	474J 19 mA	474J 18.9 mA	474J 18.6 mA	474J 18.6 mA	474J 18.6 mA	474J 18.6 mA	474J 18.6 mA
4	474J 18.8 mA	474J 18.8 mA	474J 18.7 mA	474J 18.7 mA	474J 18.3 mA	474J 18.3 mA	474J 18.3 mA	474J 18.3 mA	474J 18.2 mA
5	474J 18.5 mA	474J 18.5 mA	474J 18.5 mA	474J 18.4 mA	474J 17.9 mA	474J 17.9 mA	474J 17.9 mA	474J 17.9 mA	474J 17.8 mA
6	474J 18.3 mA	474J 18.3 mA	474J 18.3 mA	474J 18.2 mA	474J 17.6 mA	474J 17.6 mA	474J 17.6 mA	474J 17.6 mA	474J 17.4 mA
7	474J 18.1 mA	474J 18.1 mA	474J 18 mA	474J 17.9 mA	474J 17.2 mA	474J 17.2 mA	474J 17.2 mA	474J 17.2 mA	474J 17.1 mA
8	474J 17.9 mA	474J 17.9 mA	474J 17.8 mA	474J 17.7 mA	474J 16.9 mA	474J 16.9 mA	474J 16.9 mA	474J 16.9 mA	474J 16.7 mA
9	474J 17.6 mA	474J 17.6 mA	474J 17.5 mA	474J 17.4 mA	474J 16.5 mA	474J 16.5 mA	474J 16.5 mA	474J 16.5 mA	474J 16.3 mA
10	474J 17.4 mA	474J 17.4 mA	474J 17.3 mA	474J 17.2 mA	474J 16.2 mA	474J 16.2 mA	474J 16.2 mA	474J 16.2 mA	564J 19 mA
12	474J 17 mA	474J 17 mA	474J 16.8 mA	474J 16.7 mA	564J 18.4 mA	564J 18.4 mA	564J 18.4 mA	564J 18.4 mA	564J 18.1 mA
15	474J 16.3 mA	474J 16.3 mA	474J 16.1 mA	564J 19 mA	564J 17.2 mA	564J 17.2 mA	564J 17.2 mA	564J 17.2 mA	564J 16.8 mA
18	564J 18.6 mA	564J 18.6 mA	564J 18.4 mA	564J 18.1 mA	564J 15.9 mA	564J 15.9 mA	564J 15.9 mA	564J 15.9 mA	564J 15.5 mA
20	564J 18.1 mA	564J 18.1 mA	564J 17.8 mA	564J 17.5 mA	684J 18.3 mA	684J 18.3 mA	684J 18.3 mA	684J 18.3 mA	684J 17.7 mA
25	564J 16.7 mA	564J 16.7 mA	564J 16.4 mA	564J 16 mA	684J 15.8 mA	684J 15.8 mA	684J 15.8 mA	684J 15.8 mA	684J 15 mA
30	564J 15.4 mA	564J 15.4 mA	684J 18.2 mA	684J 17.7 mA	824J 16 mA	824J 16 mA	824J 16 mA	824J 16 mA	824J 14.8 mA
35	684J 17 mA	684J 17 mA	684J 16.5 mA	684J 15.9 mA	105J 15.8 mA	105J 15.8 mA	105J 15.8 mA	105J 15.8 mA	—
40	684J 15.4 mA	684J 15.4 mA	824J 17.8 mA	824J 17 mA	—	—	—	—	—

Consulta rápida · capacitor larga vida (≈12–14 mA)

LED por salida	Rojo	Naranja	Amarillo	Verde limón (GaP)	Verde brillante	Azul	Blanco	Rosa	Violeta / UV
1	334J 13.7 mA	334J 13.7 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA	334J 13.6 mA
2	334J 13.5 mA	334J 13.5 mA	334J 13.5 mA	334J 13.5 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA
3	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.3 mA	334J 13.1 mA	334J 13.1 mA	334J 13.1 mA	334J 13.1 mA	334J 13 mA
4	334J 13.2 mA	334J 13.2 mA	334J 13.1 mA	334J 13.1 mA	334J 12.8 mA	334J 12.8 mA	334J 12.8 mA	334J 12.8 mA	334J 12.8 mA
5	334J 13 mA	334J 13 mA	334J 13 mA	334J 12.9 mA	334J 12.6 mA	334J 12.6 mA	334J 12.6 mA	334J 12.6 mA	334J 12.5 mA
6	334J 12.9 mA	334J 12.9 mA	334J 12.8 mA	334J 12.8 mA	334J 12.3 mA	334J 12.3 mA	334J 12.3 mA	334J 12.3 mA	334J 12.2 mA
7	334J 12.7 mA	334J 12.7 mA	334J 12.6 mA	334J 12.6 mA	394J 14.3 mA	394J 14.3 mA	394J 14.3 mA	394J 14.3 mA	394J 14.2 mA
8	334J 12.5 mA	334J 12.5 mA	334J 12.5 mA	334J 12.4 mA	394J 14 mA	394J 14 mA	394J 14 mA	394J 14 mA	394J 13.9 mA
9	334J 12.4 mA	334J 12.4 mA	334J 12.3 mA	334J 12.2 mA	394J 13.7 mA	394J 13.7 mA	394J 13.7 mA	394J 13.7 mA	394J 13.5 mA
10	334J 12.2 mA	334J 12.2 mA	334J 12.1 mA	394J 14.3 mA	394J 13.4 mA	394J 13.4 mA	394J 13.4 mA	394J 13.4 mA	394J 13.2 mA
12	394J 14.1 mA	394J 14.1 mA	394J 14 mA	394J 13.9 mA	394J 12.8 mA	394J 12.8 mA	394J 12.8 mA	394J 12.8 mA	394J 12.6 mA
15	394J 13.5 mA	394J 13.5 mA	394J 13.4 mA	394J 13.2 mA	394J 12 mA	394J 12 mA	394J 12 mA	394J 12 mA	394J 11.7 mA
18	394J 13 mA	394J 13 mA	394J 12.8 mA	394J 12.6 mA	474J 13.4 mA	474J 13.4 mA	474J 13.4 mA	474J 13.4 mA	474J 13 mA
20	394J 12.6 mA	394J 12.6 mA	394J 12.4 mA	394J 12.2 mA	474J 12.7 mA	474J 12.7 mA	474J 12.7 mA	474J 12.7 mA	474J 12.2 mA
25	394J 11.6 mA	394J 11.6 mA	474J 13.8 mA	474J 13.5 mA	564J 13 mA	564J 13 mA	564J 13 mA	564J 13 mA	564J 12.4 mA
30	474J 12.9 mA	474J 12.9 mA	474J 12.6 mA	474J 12.2 mA	564J 10.9 mA	564J 10.9 mA	564J 10.9 mA	564J 10.9 mA	684J 12.3 mA
35	474J 11.8 mA	474J 11.8 mA	564J 13.6 mA	564J 13.1 mA	684J 10.8 mA	684J 10.8 mA	684J 10.8 mA	684J 10.8 mA	—
40	564J 12.7 mA	564J 12.7 mA	564J 12.2 mA	564J 11.6 mA	—	—	—	—	—

Tabla inversa · qué corriente da cada capacitor

Suma el voltaje de todos los LED de la salida (por ejemplo, 8 blancos × 3.1 V ≈ 25 V) y busca la columna. En rojo: demasiada corriente para un LED de 5 mm.

Código X2	µF	LED suman 10 V	25 V	50 V	75 V	100 V
104J	0.1	4 mA	3.7 mA	3.1 mA	2.5 mA	1.9 mA
154J	0.15	6.1 mA	5.5 mA	4.6 mA	3.7 mA	2.8 mA
224J	0.22	8.9 mA	8.1 mA	6.8 mA	5.4 mA	4.1 mA
274J	0.27	10.9 mA	9.9 mA	8.3 mA	6.7 mA	5.1 mA
334J	0.33	13.3 mA	12.1 mA	10.2 mA	8.2 mA	6.2 mA
394J	0.39	15.7 mA	14.3 mA	12 mA	9.7 mA	7.3 mA
474J	0.47	19 mA	17.3 mA	14.5 mA	11.6 mA	8.8 mA
564J	0.56	22.6 mA	20.6 mA	17.2 mA	13.9 mA	10.5 mA
684J	0.68	27.5 mA	25 mA	20.9 mA	16.8 mA	12.8 mA
824J	0.82	33.1 mA	30.2 mA	25.2 mA	20.3 mA	15.4 mA
105J	1	40.4 mA	36.8 mA	30.8 mA	24.8 mA	18.8 mA
125J	1.2	48.4 mA	44.1 mA	36.9 mA	29.7 mA	22.5 mA

Base de datos completa (156 combinaciones)

ID	Color	Vf (V)	LED	V total	Capacitor normal	mA	mA red +10 %	Capacitor larga vida	mA	Zener 5 W (V3)	Potencia LED (W)
1	Rojo	2	1	2	474J (0.47 µF)	19.4	21.5	334J	13.7	1N5349B (12 V)	0.04
2	Rojo	2	2	4	474J (0.47 µF)	19.2	21.2	334J	13.5	1N5349B (12 V)	0.08
3	Rojo	2	3	6	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.11
4	Rojo	2	4	8	474J (0.47 µF)	18.8	20.8	334J	13.2	1N5355B (18 V)	0.15
5	Rojo	2	5	10	474J (0.47 µF)	18.5	20.6	334J	13	1N5357B (20 V)	0.19
6	Rojo	2	6	12	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.9	1N5358B (22 V)	0.22
7	Rojo	2	7	14	474J (0.47 µF)	18.1	20.1	334J	12.7	1N5361B (27 V)	0.25
8	Rojo	2	8	16	474J (0.47 µF)	17.9	19.9	334J	12.5	1N5361B (27 V)	0.29
9	Rojo	2	9	18	474J (0.47 µF)	17.6	19.7	334J	12.4	1N5363B (30 V)	0.32
10	Rojo	2	10	20	474J (0.47 µF)	17.4	19.4	334J	12.2	1N5365B (36 V)	0.35
11	Rojo	2	12	24	474J (0.47 µF)	17	19	394J	14.1	1N5366B (39 V)	0.41
12	Rojo	2	15	30	474J (0.47 µF)	16.3	18.3	394J	13.5	1N5368B (47 V)	0.49
13	Rojo	2	18	36	564J (0.56 µF)	18.6	21	394J	13	1N5370B (56 V)	0.67
14	Rojo	2	20	40	564J (0.56 µF)	18.1	20.5	394J	12.6	1N5372B (62 V)	0.72
15	Rojo	2	25	50	564J (0.56 µF)	16.7	19.1	394J	11.6	1N5374B (75 V)	0.84
16	Rojo	2	30	60	564J (0.56 µF)	15.4	17.8	474J	12.9	1N5377B (91 V)	0.92
17	Rojo	2	35	70	684J (0.68 µF)	17	20	474J	11.8	1N5379B (110 V)	1.19
18	Rojo	2	40	80	684J (0.68 µF)	15.4	18.3	564J	12.7	1N5380B (120 V)	1.23
19	Naranja	2	1	2	474J (0.47 µF)	19.4	21.5	334J	13.7	1N5349B (12 V)	0.04
20	Naranja	2	2	4	474J (0.47 µF)	19.2	21.2	334J	13.5	1N5349B (12 V)	0.08
21	Naranja	2	3	6	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.11
22	Naranja	2	4	8	474J (0.47 µF)	18.8	20.8	334J	13.2	1N5355B (18 V)	0.15
23	Naranja	2	5	10	474J (0.47 µF)	18.5	20.6	334J	13	1N5357B (20 V)	0.19
24	Naranja	2	6	12	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.9	1N5358B (22 V)	0.22
25	Naranja	2	7	14	474J (0.47 µF)	18.1	20.1	334J	12.7	1N5361B (27 V)	0.25
26	Naranja	2	8	16	474J (0.47 µF)	17.9	19.9	334J	12.5	1N5361B (27 V)	0.29
27	Naranja	2	9	18	474J (0.47 µF)	17.6	19.7	334J	12.4	1N5363B (30 V)	0.32
28	Naranja	2	10	20	474J (0.47 µF)	17.4	19.4	334J	12.2	1N5365B (36 V)	0.35
29	Naranja	2	12	24	474J (0.47 µF)	17	19	394J	14.1	1N5366B (39 V)	0.41
30	Naranja	2	15	30	474J (0.47 µF)	16.3	18.3	394J	13.5	1N5368B (47 V)	0.49
31	Naranja	2	18	36	564J (0.56 µF)	18.6	21	394J	13	1N5370B (56 V)	0.67
32	Naranja	2	20	40	564J (0.56 µF)	18.1	20.5	394J	12.6	1N5372B (62 V)	0.72

ID	Color	Vf (V)	LED	V total	Capacitor normal	mA	mA red +10 %	Capacitor larga vida	mA	Zener 5 W (V3)	Potencia LED (W)
33	Naranja	2	25	50	564J (0.56 µF)	16.7	19.1	394J	11.6	1N5374B (75 V)	0.84
34	Naranja	2	30	60	564J (0.56 µF)	15.4	17.8	474J	12.9	1N5377B (91 V)	0.92
35	Naranja	2	35	70	684J (0.68 µF)	17	20	474J	11.8	1N5379B (110 V)	1.19
36	Naranja	2	40	80	684J (0.68 µF)	15.4	18.3	564J	12.7	1N5380B (120 V)	1.23
37	Amarillo	2.1	1	2.1	474J (0.47 µF)	19.4	21.5	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.04
38	Amarillo	2.1	2	4.2	474J (0.47 µF)	19.2	21.2	334J	13.5	1N5349B (12 V)	0.08
39	Amarillo	2.1	3	6.3	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
40	Amarillo	2.1	4	8.4	474J (0.47 µF)	18.7	20.8	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.16
41	Amarillo	2.1	5	10.5	474J (0.47 µF)	18.5	20.5	334J	13	1N5357B (20 V)	0.19
42	Amarillo	2.1	6	12.6	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.23
43	Amarillo	2.1	7	14.7	474J (0.47 µF)	18	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.26
44	Amarillo	2.1	8	16.8	474J (0.47 µF)	17.8	19.8	334J	12.5	1N5361B (27 V)	0.3
45	Amarillo	2.1	9	18.9	474J (0.47 µF)	17.5	19.6	334J	12.3	1N5363B (30 V)	0.33
46	Amarillo	2.1	10	21	474J (0.47 µF)	17.3	19.3	334J	12.1	1N5365B (36 V)	0.36
47	Amarillo	2.1	12	25.2	474J (0.47 µF)	16.8	18.9	394J	14	1N5366B (39 V)	0.42
48	Amarillo	2.1	15	31.5	474J (0.47 µF)	16.1	18.1	394J	13.4	1N5368B (47 V)	0.51
49	Amarillo	2.1	18	37.8	564J (0.56 µF)	18.4	20.8	394J	12.8	1N5370B (56 V)	0.69
50	Amarillo	2.1	20	42	564J (0.56 µF)	17.8	20.2	394J	12.4	1N5372B (62 V)	0.75
51	Amarillo	2.1	25	52.5	564J (0.56 µF)	16.4	18.8	474J	13.8	1N5374B (75 V)	0.86
52	Amarillo	2.1	30	63	684J (0.68 µF)	18.2	21.1	474J	12.6	1N5377B (91 V)	1.15
53	Amarillo	2.1	35	73.5	684J (0.68 µF)	16.5	19.4	564J	13.6	1N5379B (110 V)	1.21
54	Amarillo	2.1	40	84	824J (0.82 µF)	17.8	21.3	564J	12.2	1N5380B (120 V)	1.49
55	Verde limón (GaP)	2.2	1	2.2	474J (0.47 µF)	19.4	21.5	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.04
56	Verde limón (GaP)	2.2	2	4.4	474J (0.47 µF)	19.2	21.2	334J	13.5	1N5349B (12 V)	0.08
57	Verde limón (GaP)	2.2	3	6.6	474J (0.47 µF)	18.9	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
58	Verde limón (GaP)	2.2	4	8.8	474J (0.47 µF)	18.7	20.7	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.16
59	Verde limón (GaP)	2.2	5	11	474J (0.47 µF)	18.4	20.5	334J	12.9	1N5357B (20 V)	0.2
60	Verde limón (GaP)	2.2	6	13.2	474J (0.47 µF)	18.2	20.2	334J	12.8	1N5359B (24 V)	0.24
61	Verde limón (GaP)	2.2	7	15.4	474J (0.47 µF)	17.9	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.28
62	Verde limón (GaP)	2.2	8	17.6	474J (0.47 µF)	17.7	19.7	334J	12.4	1N5363B (30 V)	0.31
63	Verde limón (GaP)	2.2	9	19.8	474J (0.47 µF)	17.4	19.5	334J	12.2	1N5365B (36 V)	0.35
64	Verde limón (GaP)	2.2	10	22	474J (0.47 µF)	17.2	19.2	394J	14.3	1N5365B (36 V)	0.38
65	Verde limón (GaP)	2.2	12	26.4	474J (0.47 µF)	16.7	18.7	394J	13.9	1N5367B (43 V)	0.44

ID	Color	Vf (V)	LED	V total	Capacitor normal	mA	mA red +10 %	Capacitor larga vida	mA	Zener 5 W (V3)	Potencia LED (W)
66	Verde limón (GaP)	2.2	15	33	564J (0.56 µF)	19	21.4	394J	13.2	1N5369B (51 V)	0.63
67	Verde limón (GaP)	2.2	18	39.6	564J (0.56 µF)	18.1	20.5	394J	12.6	1N5372B (62 V)	0.72
68	Verde limón (GaP)	2.2	20	44	564J (0.56 µF)	17.5	19.9	394J	12.2	1N5373B (68 V)	0.77
69	Verde limón (GaP)	2.2	25	55	564J (0.56 µF)	16	18.5	474J	13.5	1N5375B (82 V)	0.88
70	Verde limón (GaP)	2.2	30	66	684J (0.68 µF)	17.7	20.6	474J	12.2	1N5378B (100 V)	1.17
71	Verde limón (GaP)	2.2	35	77	684J (0.68 µF)	15.9	18.8	564J	13.1	1N5379B (110 V)	1.22
72	Verde limón (GaP)	2.2	40	88	824J (0.82 µF)	17	20.5	564J	11.6	1N5381B (130 V)	1.5
73	Verde brillante	3.1	1	3.1	474J (0.47 µF)	19.3	21.3	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.06
74	Verde brillante	3.1	2	6.2	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
75	Verde brillante	3.1	3	9.3	474J (0.47 µF)	18.6	20.6	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.17
76	Verde brillante	3.1	4	12.4	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.23
77	Verde brillante	3.1	5	15.5	474J (0.47 µF)	17.9	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.28
78	Verde brillante	3.1	6	18.6	474J (0.47 µF)	17.6	19.6	334J	12.3	1N5363B (30 V)	0.33
79	Verde brillante	3.1	7	21.7	474J (0.47 µF)	17.2	19.3	394J	14.3	1N5365B (36 V)	0.37
80	Verde brillante	3.1	8	24.8	474J (0.47 µF)	16.9	18.9	394J	14	1N5366B (39 V)	0.42
81	Verde brillante	3.1	9	27.9	474J (0.47 µF)	16.5	18.6	394J	13.7	1N5367B (43 V)	0.46
82	Verde brillante	3.1	10	31	474J (0.47 µF)	16.2	18.2	394J	13.4	1N5368B (47 V)	0.5
83	Verde brillante	3.1	12	37.2	564J (0.56 µF)	18.4	20.9	394J	12.8	1N5370B (56 V)	0.69
84	Verde brillante	3.1	15	46.5	564J (0.56 µF)	17.2	19.6	394J	12	1N5373B (68 V)	0.8
85	Verde brillante	3.1	18	55.8	564J (0.56 µF)	15.9	18.4	474J	13.4	1N5375B (82 V)	0.89
86	Verde brillante	3.1	20	62	684J (0.68 µF)	18.3	21.3	474J	12.7	1N5377B (91 V)	1.14
87	Verde brillante	3.1	25	77.5	684J (0.68 µF)	15.8	18.7	564J	13	1N5379B (110 V)	1.23
88	Verde brillante	3.1	30	93	824J (0.82 µF)	16	19.6	564J	10.9	1N5381B (130 V)	1.49
89	Verde brillante	3.1	35	108.5	105J (1 µF)	15.8	20.1	684J	10.8	1N5383B (150 V)	1.72
90	Azul	3.1	1	3.1	474J (0.47 µF)	19.3	21.3	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.06
91	Azul	3.1	2	6.2	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
92	Azul	3.1	3	9.3	474J (0.47 µF)	18.6	20.6	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.17
93	Azul	3.1	4	12.4	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.23
94	Azul	3.1	5	15.5	474J (0.47 µF)	17.9	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.28
95	Azul	3.1	6	18.6	474J (0.47 µF)	17.6	19.6	334J	12.3	1N5363B (30 V)	0.33
96	Azul	3.1	7	21.7	474J (0.47 µF)	17.2	19.3	394J	14.3	1N5365B (36 V)	0.37
97	Azul	3.1	8	24.8	474J (0.47 µF)	16.9	18.9	394J	14	1N5366B (39 V)	0.42
98	Azul	3.1	9	27.9	474J (0.47 µF)	16.5	18.6	394J	13.7	1N5367B (43 V)	0.46

ID	Color	Vf (V)	LED	V total	Capacitor normal	mA	mA red +10 %	Capacitor larga vida	mA	Zener 5 W (V3)	Potencia LED (W)
99	Azul	3.1	10	31	474J (0.47 µF)	16.2	18.2	394J	13.4	1N5368B (47 V)	0.5
100	Azul	3.1	12	37.2	564J (0.56 µF)	18.4	20.9	394J	12.8	1N5370B (56 V)	0.69
101	Azul	3.1	15	46.5	564J (0.56 µF)	17.2	19.6	394J	12	1N5373B (68 V)	0.8
102	Azul	3.1	18	55.8	564J (0.56 µF)	15.9	18.4	474J	13.4	1N5375B (82 V)	0.89
103	Azul	3.1	20	62	684J (0.68 µF)	18.3	21.3	474J	12.7	1N5377B (91 V)	1.14
104	Azul	3.1	25	77.5	684J (0.68 µF)	15.8	18.7	564J	13	1N5379B (110 V)	1.23
105	Azul	3.1	30	93	824J (0.82 µF)	16	19.6	564J	10.9	1N5381B (130 V)	1.49
106	Azul	3.1	35	108.5	105J (1 µF)	15.8	20.1	684J	10.8	1N5383B (150 V)	1.72
107	Blanco	3.1	1	3.1	474J (0.47 µF)	19.3	21.3	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.06
108	Blanco	3.1	2	6.2	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
109	Blanco	3.1	3	9.3	474J (0.47 µF)	18.6	20.6	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.17
110	Blanco	3.1	4	12.4	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.23
111	Blanco	3.1	5	15.5	474J (0.47 µF)	17.9	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.28
112	Blanco	3.1	6	18.6	474J (0.47 µF)	17.6	19.6	334J	12.3	1N5363B (30 V)	0.33
113	Blanco	3.1	7	21.7	474J (0.47 µF)	17.2	19.3	394J	14.3	1N5365B (36 V)	0.37
114	Blanco	3.1	8	24.8	474J (0.47 µF)	16.9	18.9	394J	14	1N5366B (39 V)	0.42
115	Blanco	3.1	9	27.9	474J (0.47 µF)	16.5	18.6	394J	13.7	1N5367B (43 V)	0.46
116	Blanco	3.1	10	31	474J (0.47 µF)	16.2	18.2	394J	13.4	1N5368B (47 V)	0.5
117	Blanco	3.1	12	37.2	564J (0.56 µF)	18.4	20.9	394J	12.8	1N5370B (56 V)	0.69
118	Blanco	3.1	15	46.5	564J (0.56 µF)	17.2	19.6	394J	12	1N5373B (68 V)	0.8
119	Blanco	3.1	18	55.8	564J (0.56 µF)	15.9	18.4	474J	13.4	1N5375B (82 V)	0.89
120	Blanco	3.1	20	62	684J (0.68 µF)	18.3	21.3	474J	12.7	1N5377B (91 V)	1.14
121	Blanco	3.1	25	77.5	684J (0.68 µF)	15.8	18.7	564J	13	1N5379B (110 V)	1.23
122	Blanco	3.1	30	93	824J (0.82 µF)	16	19.6	564J	10.9	1N5381B (130 V)	1.49
123	Blanco	3.1	35	108.5	105J (1 µF)	15.8	20.1	684J	10.8	1N5383B (150 V)	1.72
124	Rosa	3.1	1	3.1	474J (0.47 µF)	19.3	21.3	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.06
125	Rosa	3.1	2	6.2	474J (0.47 µF)	19	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
126	Rosa	3.1	3	9.3	474J (0.47 µF)	18.6	20.6	334J	13.1	1N5355B (18 V)	0.17
127	Rosa	3.1	4	12.4	474J (0.47 µF)	18.3	20.3	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.23
128	Rosa	3.1	5	15.5	474J (0.47 µF)	17.9	20	334J	12.6	1N5361B (27 V)	0.28
129	Rosa	3.1	6	18.6	474J (0.47 µF)	17.6	19.6	334J	12.3	1N5363B (30 V)	0.33
130	Rosa	3.1	7	21.7	474J (0.47 µF)	17.2	19.3	394J	14.3	1N5365B (36 V)	0.37
131	Rosa	3.1	8	24.8	474J (0.47 µF)	16.9	18.9	394J	14	1N5366B (39 V)	0.42

ID	Color	Vf (V)	LED	V total	Capacitor normal	mA	mA red +10 %	Capacitor larga vida	mA	Zener 5 W (V3)	Potencia LED (W)
132	Rosa	3.1	9	27.9	474J (0.47 µF)	16.5	18.6	394J	13.7	1N5367B (43 V)	0.46
133	Rosa	3.1	10	31	474J (0.47 µF)	16.2	18.2	394J	13.4	1N5368B (47 V)	0.5
134	Rosa	3.1	12	37.2	564J (0.56 µF)	18.4	20.9	394J	12.8	1N5370B (56 V)	0.69
135	Rosa	3.1	15	46.5	564J (0.56 µF)	17.2	19.6	394J	12	1N5373B (68 V)	0.8
136	Rosa	3.1	18	55.8	564J (0.56 µF)	15.9	18.4	474J	13.4	1N5375B (82 V)	0.89
137	Rosa	3.1	20	62	684J (0.68 µF)	18.3	21.3	474J	12.7	1N5377B (91 V)	1.14
138	Rosa	3.1	25	77.5	684J (0.68 µF)	15.8	18.7	564J	13	1N5379B (110 V)	1.23
139	Rosa	3.1	30	93	824J (0.82 µF)	16	19.6	564J	10.9	1N5381B (130 V)	1.49
140	Rosa	3.1	35	108.5	105J (1 µF)	15.8	20.1	684J	10.8	1N5383B (150 V)	1.72
141	Violeta / UV	3.3	1	3.3	474J (0.47 µF)	19.3	21.3	334J	13.6	1N5349B (12 V)	0.06
142	Violeta / UV	3.3	2	6.6	474J (0.47 µF)	18.9	21	334J	13.3	1N5352B (15 V)	0.12
143	Violeta / UV	3.3	3	9.9	474J (0.47 µF)	18.6	20.6	334J	13	1N5355B (18 V)	0.18
144	Violeta / UV	3.3	4	13.2	474J (0.47 µF)	18.2	20.2	334J	12.8	1N5358B (22 V)	0.24
145	Violeta / UV	3.3	5	16.5	474J (0.47 µF)	17.8	19.8	334J	12.5	1N5361B (27 V)	0.29
146	Violeta / UV	3.3	6	19.8	474J (0.47 µF)	17.4	19.5	334J	12.2	1N5365B (36 V)	0.35
147	Violeta / UV	3.3	7	23.1	474J (0.47 µF)	17.1	19.1	394J	14.2	1N5365B (36 V)	0.39
148	Violeta / UV	3.3	8	26.4	474J (0.47 µF)	16.7	18.7	394J	13.9	1N5366B (39 V)	0.44
149	Violeta / UV	3.3	9	29.7	474J (0.47 µF)	16.3	18.3	394J	13.5	1N5368B (47 V)	0.48
150	Violeta / UV	3.3	10	33	564J (0.56 µF)	19	21.4	394J	13.2	1N5369B (51 V)	0.63
151	Violeta / UV	3.3	12	39.6	564J (0.56 µF)	18.1	20.5	394J	12.6	1N5370B (56 V)	0.72
152	Violeta / UV	3.3	15	49.5	564J (0.56 µF)	16.8	19.2	394J	11.7	1N5374B (75 V)	0.83
153	Violeta / UV	3.3	18	59.4	564J (0.56 µF)	15.5	17.9	474J	13	1N5375B (82 V)	0.92
154	Violeta / UV	3.3	20	66	684J (0.68 µF)	17.7	20.6	474J	12.2	1N5377B (91 V)	1.17
155	Violeta / UV	3.3	25	82.5	684J (0.68 µF)	15	17.9	564J	12.4	1N5380B (120 V)	1.24
156	Violeta / UV	3.3	30	99	824J (0.82 µF)	14.8	18.4	684J	12.3	1N5383B (150 V)	1.47

También viene como archivo **tabla_capacitores.csv**, que se abre en Excel.