MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

12

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. SHHVni kiyish va sozlash tartibi
2. Foydalanish jarayonida xavfsizlikka rioya qilish
3. Yaroqsiz SHHV bilan ishlashning xavflari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga shaxsiy himoya vositalarini foydalanishdan oldin tekshirish, to‘g‘ri kiyish va sozlash hamda yaroqsiz vositalarning xavfi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

SHHVni ishlatishdan oldin tekshira oladilar, vositalarni to‘g‘ri kiyib sozlaydilar va yaroqsiz vositani aniqlab, foydalanishdan chiqaradilar.

To‘g‘ri foydalanishning ahamiyati

> Eng sifatli himoya vositasi ham noto‘g‘ri taqilsa yoki shikastlangan bo‘lsa, kutilgan himoyani bermaydi. Bundan ham yomoni — u odamda soxta xavfsizlik hissini uyg‘otadi: «Men himoyalanganman» deb o‘ylagan odam ehtiyotkorlikni yo‘qotadi.

Foydalanishdan oldin tekshirish

- **Vositani tashqi ko‘rikdan o‘tkazish:** yirtiq, teshik, yoriq, tirnalgan, erigan yoki deformatsiyalangan joylar yo‘qligiga ishonch hosil qilish.
- Yaroqlilik muddati va (dielektrik vositalarda) keyingi sinov sanasi ko‘rsatilgan shtampni tekshirish.
- Dielektrik qo‘lqoplarni teshik yo‘qligiga tekshirish: qo‘lqopni manjet tomondan barmoqlar tomon o‘rab, ichidagi havoni siqib ko‘rish — havo chiqib…
- Ko‘zoynak oynalari toza, tirnalmagan, ramkasi butun bo‘lishi kerak.
- Antistatik bilakuzukning simi va qisqichi butunligini tekshirish.

Asosiy tushunchalar

Tushuncha	Ma’nosi
Tashqi ko‘rik	Vositani ishlatishdan oldin ko‘z bilan shikast va nuqsonlarni…
Yaroqlilik muddati	Ishlab chiqaruvchi kafolatlagan, vosita o‘z xususiyatlarini…
Sinov shtampi	Dielektrik vositaning laboratoriya sinovidan o‘tgani va keyingi sinov…

Kiyish va sozlash qoidalari

Vosita	To‘g‘ri kiyish va sozlash
Himoya ko‘zoynagi	Yuzga zich, lekin siqmasdan o‘tiradi; tasmasi bosh o‘lchamiga…
Quloqchin	Quloqni to‘liq yopadi; quloq tiqinlari toza qo‘l bilan, to‘g‘ri…
Qo‘lqop	O‘lchamga mos; dielektrik qo‘lqop manjeti kiyim yengining ustidan…
Antistatik bilakuzuk	Teriga zich tegib turadi; qisqichi korpusning bo‘yalmagan metall…
Maxsus kiyim	Tugmalari qadalgan, yenglari tushirilgan;

Foydalanish jarayonida

> Ish davomida vositani yechmaslik va uning holatini kuzatib borish kerak. Agar ish paytida vosita shikastlansa (qo‘lqop yirtilsa, ko‘zoynak yorilsa), ishni darhol to‘xtatib, uni almashtirish lozim.

- Antistatik bilakuzuk bilan ishlaganda kompyuter tarmoqdan uzilgan bo‘lishi kerak.

Yaroqsiz SHHV xavfi

- Teshik dielektrik qo‘lqop tok urishidan himoya qilmaydi.
- Yorilgan ko‘zoynak sinib, ko‘zni jarohatlashi mumkin.
- To‘g‘ri o‘rnatilmagan quloq tiqini shovqinning bir qismini o‘tkazadi.
- Uzilgan simli antistatik bilakuzuk zaryadni olib ketmaydi va texnikani buzadi.
- Muddati o‘tgan respirator filtri zararli moddalarni ushlab qolmaydi.

Nosoz vosita aniqlanganda

> Nosoz vositani «hozircha ishlatib turish» qat’iyan man etiladi. Shubha tug‘ilsa — ishlatmang, almashtiring.

- Vositadan foydalanishni darhol to‘xtatish.
- Uni alohida belgilash («Yaroqsiz» yozuvi).
- Mas’ul shaxsga topshirish va yangisini olish.
- Holatni hisob jurnaliga yozish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nima uchun yaroqsiz SHHV ishlatish xavfli?
2. SHHVdan foydalanishdan oldin nimalar tekshiriladi?
3. Dielektrik qo‘lqopning butunligi qanday tekshiriladi?
4. Antistatik bilakuzuk qanday to‘g‘ri ulanadi?
5. Ish paytida vosita shikastlansa, nima qilish kerak?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova