

압축기 취급자 안전 교육 자료

제3공장 안전보건팀 · 문서번호 SE-2026-032 · 개정 1차 · 교육 시간 2시간

1. 교육 목적

고압 압축 설비 취급자가 운전·점검 중 발생할 수 있는 위험을 인지하고, 정해진 절차에 따라 작업하도록 한다. 본 자료는 신규 배치자 및 연 1회 정기 교육 대상자에게 적용한다.

2. 주요 위험 요인

- 잔압에 의한 분출 — 운전 정지 직후에도 계통 내 압력이 남아 있다.
- 고온 표면 접촉 — 토출 배관과 실린더 헤드는 정지 후 1시간 이상 고온을 유지한다.
- 예기치 않은 재기동 — 차단기 잠금이 누락되면 원격 신호로 기동될 수 있다.

3. 작업 전 필수 조치

단계	조치 내용	확인자
1	운전 정지 후 30분 이상 대기하여 압력 해소	작업자
2	차단기 개방 및 잠금 표찰(LOTO) 부착	작업자
3	압력계 0 bar 확인 후 기록	감독자
4	보호구 착용 상태 확인	감독자

4. 보호구 기준

구분	기준	교체 주기
안전화	내압 절연 등급 이상	24개월
보안경	측면 차폐형	12개월
내열 장갑	250 ℃ 이상 내열	6개월

5. 비상 시 행동

가스 누설음이나 이상 진동을 감지하면 즉시 작업을 중단하고 풍상 방향으로 대피한다. 대피 후 안전보건팀(내선 3120)에 보고하며, 임의로 재진입하지 않는다.

6. 평가

교육 종료 후 서면 평가를 실시하고 70점 이상을 이수 기준으로 한다. 미달자는 재교육 대상이다.