SOP KASIR, BARISTA & DAPUR

PANDUAN OPERASIONAL KASIR & KDS

Petunjuk Praktis Buka Shift, Transaksi Meja, Split Bill, Struk Thermal & KDS Dapur

Julia's Coffee & Eatery • Production Release v2.4.0 • Edisi: November 2026

1. ALUR TRANSAKSI KASIR POS (LANGKAH DEMI LANGKAH)

Ikuti alur ini untuk memastikan pencatatan kas, inventori, dan tiket dapur berjalan sempurna.

01. Buka Shift
Pelaksana: Kasir
Klik POS -> Buka Shift. Input modal kas awal (mis. Rp 300rb).

02. Pilih Meja
Pelaksana: Kasir
Pilih Dine In (Nomor Meja) atau Take Away (Bungkus).

03. Input Menu
Pelaksana: Kasir
Sentuh item, pilih varian/gula/es, masukkan diskon promo.

04. Bayar / Simpan
Pelaksana: Kasir
Kirim ke KDS atau langsung bayar (CASH / QRIS / Transfer).

05. Cetak Nota
Pelaksana: Kasir
Printer thermal 80mm cetak struk + kirim PDF WhatsApp.

Situasi Pelanggan	Instruksi Tindakan di Layar Kasir	Solusi Cepat & SOP
Tamu Duduk (Dine In) Mau Pesan Bertahap	1. Klik tab 'Dine In' -> Pilih No Meja (contoh: Meja 08). 2. Pilih pesanan pertama -> Klik tombol 'Simpan Meja / Open Bill'. 3. Saat tamu pesan lagi, buka daftar 'Bill Meja' -> Meja 08 -> Tambah item.	Pesanan langsung otomatis muncul di KDS Barista & Dapur seketika.
Split Bill (Satu Meja Minta Bayar Terpisah)	1. Buka Meja aktif di POS -> Klik tombol 'Split Bill'. 2. Pilih mode: 'Pecah Menu' (pilih item tertentu) atau 'Bagi Rata'. 3. Selesaikan pembayaran pertama. Sisa tagihan tetap tersimpan di Meja 08.	Sistem menjamin total tagihan terbagi akurat tanpa selisih Rp.
Pelanggan Minta Batalkan Menu (Void)	1. Klik tombol 'Riwayat / Void' -> Pilih nomor nota pesanan. 2. Klik 'Void Item' atau 'Void Pesanan'. Layar meminta PIN Supervisor. 3. Panggil Leader/Manager untuk memasukkan PIN Otorisasi & alasan.	Kasir tidak bisa void sendiri tanpa otorisasi PIN Manager/Leader.
Internet Kedai Mati Tiba-tiba	1. Tetap gunakan POS seperti biasa (Mode Offline PWA aktif otomatis). 2. Terima pembayaran TUNAI (Cash) -> Struk cetak normal. 3. Saat Wi-Fi menyala kembali, klik 'Sync Transaksi' di pojok atas.	Uang tunai aman, stok lokal tercatat, sinkron otomatis saat online.

2. PROSEDUR LAYAR KITCHEN DISPLAY SYSTEM (KDS)

Akses langsung via URL: /kds pada tablet stasiun Barista, Dapur, dan Pastry.

Stasiun KDS	Personel	Jenis Menu yang Diterima	Aksi di Layar Tablet KDS
KDS BARISTA (Station Bar)	**Barista (Budi) & Leader (Rama)**	Espresso, Kopi Susu Aren, Manual Brew, Latte, Tea, Mocktails, Minuman Dingin/Panas.	1. Tiket baru berwarna MERAH (Antrean). 2. Barista sentuh tiket -> Berubah KUNING (Sedang Dibuat). 3. Minuman selesai -> Sentuh 'SELESAI' -> Hijau.
KDS KITCHEN (Station Dapur)	**Chef Dapur & Cook Helper**	Nasi Goreng, Rice Bowl, Pasta, French Fries, Snack Platter, Main Course hangat.	1. Koki melihat rincian modifier (misal: 'Level Pedas 3, No Bawang'). 2. Makanan matang -> Sentuh 'SIAP SERVE' untuk kasir/waiter.
KDS BAKERY (Station Pastry)	**Baker & Pastry Chef**	Croissant, Danishes, Bagel, Cake Showcase, Toasted Pastry.	1. Cek pesanan pastry hangat atau slice cake. 2. Sentuh 'READY' agar barista/waiter dapat mengambil di showcase.

3. STANDAR KALIBRASI GRINDER & PENCATATAN WASTE BARISTA

Wajib diisi setiap pagi sebelum kedai buka untuk memastikan rasa konsisten & kontrol HPP.

Aktivitas Barista	Langkah Input di Aplikasi POS	Standar Rasa & Parameter Mesin
Kalibrasi Espresso Pagi	1. Masuk menu 'Kalibrasi & Waste' di POS. 2. Masukkan gramatur biji terbuang saat dialing (misal: 36 gr kopi). 3. Catat waktu ekstraksi (Detik) dan yield (Gram).	Target Espresso Julia's: Dose: 18.0 gr | Yield: 36.0 gr Time: 26 - 30 detik | Rasio 1:2
Waste Susu / Tumpah (Spill)	1. Jika ada susu pecah, salah tuang, atau tumpah. 2. Pilih bahan 'Fresh Milk Greenfields' -> Masukkan ml terbuang. 3. Pilih alasan: 'Salah Pembuatan (Human Error)' atau 'Kualitas Rusak'.	Biaya HPP susu otomatis tercatat transparan sebagai kerugian operasional.

4. PROSEDUR TUTUP SHIFT KASIR MALAM (Z-REPORT END OF DAY)

Tahap akhir penutupan kasir yang wajib disaksikan oleh Leader atau Manager.

01. Klik Tutup Shift
Pelaksana: Kasir
Buka menu POS, sentuh 'Tutup Shift' di pojok kanan atas.

02. Hitung Kas Fisik
Pelaksana: Kasir & Leader
Keluarkan seluruh uang dari laci, hitung nominal lembar & koin.

03. Input Kas Aktual
Pelaksana: Kasir
Ketik total uang fisik yang dihitung ke kolom Uang Aktual.

04. Verifikasi Selisih
Pelaksana: Leader / Mgr
Sistem tampilkan selisih (Rp 0 = Seimbang / Lunas).

05. Cetak Z-Report
Pelaksana: Kasir
Cetak slip Z-Report thermal & simpan bersama fisik uang.

Komponen Perhitungan Z-Report	Rumus Sistem POS	Tindakan Jika Terjadi Selisih
Total Kas Yang Seharusnya Ada di Laci	Modal Awal + Penjualan Tunai - Pengeluaran Kas Kasir	Sistem menghitung otomatis dari seluruh struk tunai yang terbit.
Jika Uang Fisik Lebih Banyak (Selisih Lebih)	Uang Fisik Aktual > Saldo Sistem POS	Wajib dicatat sebagai 'Kas Lebih' di catatan shift. Cek apakah ada kembalian tamu yang tertinggal.
Jika Uang Fisik Kurang (Selisih Kurang)	Uang Fisik Aktual < Saldo Sistem POS	Wajib diinvestigasi bersama Leader/Manager. Catat di Audit Shift untuk pertanggungjawaban kasir.

PANDUAN KONEKSI PRINTER THERMAL (80mm & 58mm):

- Printer USB/LAN: Hubungkan printer ke tablet/PC kasir, buka POS -> klik ikon Printer -> pilih Direct Print ESC/POS.
- Printer Bluetooth: Pasangkan (pair) printer di Bluetooth perangkat, lalu pilih printer di menu pengaturan POS.
- Kirim Struk WhatsApp: Masukkan nomor HP pelanggan saat checkout, struk digital PDF langsung terkirim otomatis.