CQ WW DX SSB · chuleta

EA4XXX · IN80 · zona CQ **14** · SO AB LOW (≤ 100 W) · no asistido · ROOKIE

HORARIO (UTC MANDA)

	2026 (escucha)	2027 (participas)
Inicio	sáb 24 oct 00:00 UTC = 02:00 CEST	sáb 30 oct 00:00 UTC = 02:00 CEST
Cambio hora	dom 25 oct 01:00 UTC	dom 31 oct 01:00 UTC
Fin	dom 25 oct 23:59 UTC = lun 00:59 CET	dom 31 oct 23:59 UTC = lun 00:59 CET
Log (48 h)	mar 27 oct 23:59 UTC	mar 2 nov 23:59 UTC (si no cambia)

Madrid: UTC + 2 (CEST) hasta el domingo 01:00 UTC; después UTC + 1 (CET).

LO QUE DICES

Indicativo: `«Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»`
Intercambio: `«five nine one four»` (59 + zona 14)
Copia siempre **su zona**: EE. UU. 3/4/5 · VE 1–5 · UA9/UA0 17/18/19/23 · EA8/EA9/CT3 33 · JA 25 · PY 11 · LU 13 · VK 29/30.

Puntos desde EA: **0** España (sí da multiplicador) · **1** resto de Europa (EA6, CT, CU, TA1, UA1–7…) · **3** otros continentes (EA8, EA9, CT3, IG9, 4X, 5B, TA2–9, UA9…).
Multiplicadores: zona y país nuevos **en cada banda**. **Total = puntos × (zonas + países)**.

SEGMENTOS DE SSB (ESPAÑA, REGIÓN 1)

Banda	Dónde llamar/buscar	Ojo
160 m · LSB	1843–1850 kHz	1850–2000 solo con resolución temporal (por verificar) nunca < 1810
80 m · LSB	3600–3650, 3700–3800	deja libre 3760; Norteamérica transmite > 3800 (escucha en split)
40 m · LSB	7060–7100, 7130–7200	**nunca > 7200**; deja libre 7110
20 m · USB	14125–14300	evita 14190–14200 (DXpediciones) y 14300
15 m · USB	21151–21450	deja libre 21360
10 m · USB	28320–29000	la actividad se concentra en la parte baja

Segmentos «preferentes para concursos» del plan IARU R1 (por verificar) dentro de las atribuciones españolas.

PLAN DE BANDAS (UTC, ORIENTATIVO)

UTC	Prioridad
00–04	40/80/160 m → NA, Caribe y SA · 20 m → SA, ZS
04–07	40/80 m → W6/W7 (z3), KH6 · 20 m abre a Asia y VK · 06:35 orto: línea gris
07–10	20 m → JA, Asia, VK · 15 m → JA, Asia, AF · 10 m → AF, VU · 40 m → EU
10–13	10/15 m → AF, SA, VU · 15 m (luego 10 m) → NA este · 20 m → NA
13–17	10/15 m → NA este y centro, Caribe, SA · 15 m → W6 desde ~14 · 20 m → NA
17–20	17:21 ocaso: 40 m → ZL, KL7 · 10 m → W6 (~18), SA · 15/20 m → W6, KH6 · 40/80 m → Asia, ZS, VK
20–22	40/80 m → JA (hasta ~21), YB, VU, AF · 20 m → NA, SA · 15 m → SA
22–24	40/80/160 m → NA este, Caribe, SA · 20 m → NA, SA

S&P (CASI TODO TU CONCURSO)

1. Escucha: indicativo completo; ¿duplicado? ¿multiplicador?
2. Espera a su `«thank you / QRZ»`.
3. Llama **una vez**: `«Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray»`.
4. Él: `«…five nine zero five»` → tú: `«thank you, five nine one four»`.
5. Registra al oír su `«thank you»`. Si no te oye tras 3–4 llamadas, sigue y vuelve más tarde.

Frases: `«call again?»` · `«zone again?»` · `«correction, …»` (si copió mal tu indicativo).

RUN (CUANDO TE CONTESTAN)

`«CQ contest, Echo Alfa Four X-ray X-ray X-ray, contest»`
Él: `«Delta Lima…»` → tú: `«Delta Lima…, five nine one four»` → él: `«thank you, five nine one four»` → tú: `«thank you, EA4XXX»`.

Antes: escucha 10–20 s y `«is this frequency in use?»`. Indicativo cada QSO (máx. 3 seguidos sin él). Si tras 8–10 CQ nadie contesta, vuelve a S&P.

HAZTE OÍR CON 100 W

- Llama justo cuando acaba su QSO; una vez, completo. Deja huecos.
- 3–4 intentos y sigue; vuelve en 10–15 min o en otra banda.
- Desplázate 100–200 Hz si hay muchos llamando en su frecuencia.
- Domingo por la tarde: todos buscan QSO nuevos. Es tu momento.
- Procesador moderado, ALC sin disparar, micro cerca de la boca.

CUÁNDO CAMBIAR DE BANDA

- Al abrir una banda alta (mañana) o al cerrar (ocaso): muévete con ella.
- Si llevas 10–15 min sin un QSO nuevo, prueba otra banda.
- Cada banda tiene sus propios multiplicadores: un K o un JA nuevos en 15 m valen tanto como en 20 m.
- De noche, 40 m es la banda de multiplicadores; visita 80/160 m cada hora.

PROHIBIDO / PENALIZA

- Cluster o cualquier ayuda que dé indicativos (→ asistido). Autoanunciarse.
- Concertar QSO por teléfono/internet; corregir el log después.
- Transmitir > 7200 kHz (40 m) o < 1810 kHz.
- **Bust/NIL**: QSO eliminado y **−2 × sus puntos**. Duplicado o zona errónea: eliminado sin penalización.
- Señal ancha (procesador/ALC excesivos). Más de 100 W.

DESPUÉS: EL LOG

- Cabrillo con `CONTEST: CQ-WW-SSB`, `SINGLE-OP`, `ALL`, `LOW`, `NON-ASSISTED`, `CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE`, `LOCATION: DX`.
- `SOAPBOX: ROOKIE - date first licensed: AAAA-MM-DD`
- Subir en **cqww.com/logcheck** en 48 h. Esperar el correo de confirmación.
- QSO dudoso o fuera de licencia: `X-QSO:` (no borrarlo).

NOTAS (APERTURAS, ZONAS, RUIDO)

UTC	Banda	Qué oigo / trabajo (zonas, continentes)	Señal	Notas

ALFABETO FONÉTICO UIT

A Alfa	**B** Bravo	**C** Charlie	**D** Delta	**E** Echo	**F** Foxtrot	**G** Golf	**H** Hotel	**I** India
J Juliett	**K** Kilo	**L** Lima	**M** Mike	**N** November	**O** Oscar	**P** Papa	**Q** Quebec	**R** Romeo
S Sierra	**T** Tango	**U** Uniform	**V** Victor	**W** Whiskey	**X** X-ray	**Y** Yankee	**Z** Zulu	**0** Zero
1 One	**2** Two	**3** Three	**4** Four	**5** Five	**6** Six	**7** Seven	**8** Eight	**9** Nine