

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	2
2	CAMPO DE APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2
3	DOCUMENTOS RELACIONADOS	2
4	SIGLAS E DEFINIÇÕES.....	2
5	METODOLOGIA	2
5.1	Emissão do BITin	3
5.2	Elaboração do BITin	3
5.3	Liberação do BITin.....	7
6	REGISTRO DO PROCEDIMENTO	9
7	HISTÓRICO DAS REVISÕES	10
	ANEXO A - TEMPLATE	10
	ANEXO B – FLUXOGRAMA PARA SALVAR DWG/SAT/STP	14

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 02/012
---	--	---

1 OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo, fornecer um padrão para a elaboração e distribuição do BITin, o qual visa garantir a comunicação a todos os departamentos envolvidos para que estes tomem ciência e/ou realizem as tarefas conforme descritas no documento.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

A aplicação deste procedimento é de responsabilidade do departamento de Engenharia da AGCO G&P.

A distribuição remete-se a todos os departamentos da AGCO G&P que possuem envolvimento com produtos e processos.

3 DOCUMENTOS RELACIONADOS

POP_ENG_7.3.7_001 – Criação de Materiais

POP_ENG_7.2.3_003 - Boletim de Informações Técnicas Externas

POP_ENG_7.5.5_005 - Manual de Montagem

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: Sistemas de Gestão da Qualidade: Requisitos Gerais.

4 SIGLAS E DEFINIÇÕES

- BITin - Boletim de Informações Técnicas Internas;
- BITex - Boletim de Informações Técnicas Externas;
- DPO - Departamento de Projetos e Orçamentos;
- DV - Departamento de Vendas;
- NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL;
- PCP - Planejamento Controle de Produção;
- POP - Procedimento Operacional Padrão;
- SAP - Sistema ERP utilizado pela GSI;
- SPN - Solicitação de Produto Novo;
- SPE – Solicitação de produto especial.

5 METODOLOGIA

A elaboração, emissão, liberação e as atividades posteriores ao BITin são itens críticos, e devem ser conduzidas por todos os departamentos envolvidos de maneira que não gerem problemas a clientes internos e principalmente aos clientes

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 03/012
---	--	---

externos, deste modo, a metodologia deve ser seguida sem exceção, lembrando que o BITin é um documento que visa a formalização das informações.

5.1 Emissão do BITin

O BITin é emitido para formalizar quando ocorrer no mínimo uma das situações abaixo:

- Liberação de um material, desenho, produto e processo;
- Nacionalização de um material;
- Alteração em lista técnica;
- Alteração de roteiro de fabricação;
- Alteração da versão do desenho, instrução de montagem, manuais e adesivos/serigrafias, estando ou não liberado;
- Criação ou alteração de dados básicos e especificações técnicas;
- Alteração de NCM;
- Eliminação de códigos inutilizados;
- Reativação de códigos eliminados;
- Liberação de produto para venda (incluir item em lista de preço);
- Precificação de materiais (códigos de venda).

5.2 Elaboração do BITin

O formulário do BITin, conforme o anexo A é composto por lacunas básicas a serem preenchidas com informações a fim de permitir a execução da tarefa de criação e/ou alteração em produto e/ou processo. Portanto, é de suma importância o preenchimento de todas as lacunas.

- Numeração: é a numeração do documento, deve ser sequencial no formato YXXXX/AA.
 - Y é variável, quando o BITin for relacionado a produtos de “Proteína Animal” a variável é “P” e quando for relacionado a “Armazenagem de Grãos” a variável é “A”.
 - XXXX representa o número sequencial dos BITin’s.
 - AA representa os dois últimos algarismos do ano corrente.

Exemplo: P0001/22.

Nota 1: O número do BITin é reservado em uma sequência pela numeração de cadastro de cada usuário dentro da engenharia. Ex: João trabalha na engenharia de Proteína Animal e seu usuário foi cadastrado com o número 33. Como é o primeiro código de BITin que ele está criando, a sequência ficará como P3301/22.

- **Solicitante:** Responsável pela solicitação da alteração e/ou liberação do código;
- **Data Solicitação:** dia da emissão do documento (é a data em que o BITin foi enviado para a central de controle e cadastros).

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 04/012
---	--	---

- **Produto:** Identificar a qual produto o BITin está relacionado, conforme “hierarquia de produto” no SAP.
- **Motivo:** Mencionar o documento/motivo que originou o BITin.

Exemplo de motivos: SPN, SPE, melhoria de produto, correção, etc.

- **BITex:** Descrito “SIM” quando a liberação e ou alteração de produto ou processo afeta a forma de comercialização ou características técnicas do produto, deste modo, é necessário informar o DV, o DPO e os representantes através da emissão ou revisão do BITex conforme POP_ENG_7.2.3_003, caso não afeta coloca-se “NÃO”.
- **Código:** descrever o código do produto que está sofrendo alterações ou sendo liberado. Não existe limite de códigos a serem adicionados ao BITin.
- **Descrição:** Conforme descrição do código no SAP.
- **Alteração:** Descrever com informações claras e objetivas o que está sendo liberado ou alterado. No caso de alterações, deve constar a informação atual e a que a substituirá (conforme padrões de disposição descritos no ANEXO A).
- **Alteração (Alt):** Lacuna preenchida se houver alteração no desenho (liberação também), processo ou fornecedor:
 - Alteração de desenho e processo (D/P): Usado sempre que for alterado desenho e processo. Exemplo: alteração de peso, lista técnica, dimensões, etc;
 - Alteração de desenho (D/-): Usado sempre que for liberado ou alterado desenho. Quando altera desenho é necessário verificar se altera processo;
 - Alteração de processo (-/P): Usado sempre que for alterado apenas processo (quando não possui desenho). Exemplo: alteração de lista técnica;
 - Alteração de desenho do fornecedor (D/F): Usado sempre que for liberado ou alterado desenho para o fornecedor;
 - Atualização com fornecedor (-/F): Marcado quando a alguma modificação ou alteração com fornecedor referente ao código;
 - Sem alteração (-/-): Usado quando material não terá alteração de desenho, processo ou fornecedor.

Nota 2: Caso haja alteração do desenho, este deve estar aprovado antes de encaminhar o BITin para a “central de controle de cadastro”.

Nota 3: Quando a alteração for em códigos que possuem DWG a programação CNC deve salvar/atualizar DWG dos códigos informados no BITin (conforme fluxograma no ANEXO B). A informação de alteração de DWG deve ser preenchida pela engenharia (solicitante do BITin) na disposição de cada código com a seguinte disposição: “Salvar DWG para programação”. Isso vale também para desenhos novos que estão sendo liberados pela primeira vez (versão “A”).

Nota 4: Quando a alteração for em códigos que possuem SAT ou STP, o operador/programador da máquina deve salvar/atualizar os arquivos SAT ou STP dos códigos informados no BITin (conforme fluxograma no ANEXO B). A informação de alteração de SAT ou STP deve ser preenchida pela engenharia (solicitante do BITin)

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 05/012
---	--	---

na disposição de cada código com a seguinte disposição “Salvar SAT para programação” ou “Salvar STP para programação”. Isso vale também para desenhos novos que estão sendo liberados pela primeira vez (versão “A”).

Nota 5: O Departamento de Compras deve atualizar o desenho com o fornecedor.

Nota 6: A “central de controle e cadastro” deve verificar se a versão (A,B,C...) do desenho que consta no BITin é a mesma da que está aprovada no Windchill.

Nota 7: Quando a alteração necessitar alteração de processo o departamento de Engenharia de processos deve verificar a necessidade de atribuição dos componentes na lista técnica.

- **Estoque (Est):** Indicar sempre qual será o destino do estoque, mesmo não havendo estoque registrado no SAP, existe a possibilidade de haver peças em trânsito que ainda não foram lançados no sistema na data de preenchimento do Bitin
 - Utilizar estoque existente (U): Quando a alteração realizada não influencia no estoque (caso exista estoque) e pode ser utilizado normalmente;
 - Retrabalhar estoque existente (R): Quando material em estoque terá utilização, porém necessita de retrabalho;
 - Sucatear estoque existente (S): Quando o material em estoque não terá mais possibilidade de ser utilizado;
 - Transferir estoque (T): Quando o material possuir estoque e que este será transferido para outro material.

Nota 8: Nos casos de sucateamento do estoque, deverá ser informado o centro de custo e conta razão em que este material deverá ser descartado.

- **Especificações Técnicas. (Esp):** É utilizado quando houver alteração nas especificações técnicas.
 - É demarcado (X): quando houver alteração nas especificações técnicas (texto pedido de compras) e o item não possuir desenho. Quando tiver desenho as especificações estão contidas nele, e o que se deve alterar é o desenho;
 - Sem especificações técnicas (-): Usado quando o material não possuir e/ou tiver modificação nas especificações.
- **Lista de Preço (LP):** Indicar se o material descrito entrará na lista de preço;
 - Incluir na lista de preço (I): Usado quando deve ser incluído material na lista de preço (Doméstico e COMEX), (somente códigos de venda);
 - Incluir na lista de preço (ID): Usado quando deve ser incluído material na lista de preço (Doméstico), (somente códigos de venda);
 - Incluir na lista de preço (IC): Usado quando deve ser incluído material na lista de preço (COMEX), (somente códigos de venda);
 - Atualizar lista de preço (A): Usado quando o material está na lista de preço e precisa ser atualizado;
 - Excluir da lista de preços (E): Usado quando deve ser excluído o material da lista de preço, no caso do código não ser mais comercializado;

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 06/012
---	--	---

- Não vai para a lista de preços (-): Usado quando material não vai para lista de preço e/ou não é necessário atualizar lista de preço.
- **Precificar (Pre):** Se a disposição descrita liberar e/ou alterar a precificação do material (somente em códigos de venda);
 - Precificar como produto (PR): Somente os materiais que constam em BITex;
 - Precificar como peça (PC): Materiais que são componentes dos produtos, servem para reposição;
 - Precificar como Repasse (RE): Materiais que são comuns no mercado paralelo e que o cliente pode comprar em outro lugar sem ser da GSI. Estes materiais também não tem processo interno;
 - Atualizar precificação (A): Usado quando o material está precificado e precisa ser atualizado;
 - Não vai ser precificado (-): Usado quando material não for precificado.

Nota 9: Nos casos em que é feita a liberação, inclusão na lista de preço e precificação dos códigos, deve ser preenchido na disposição dos códigos no BITin a seguinte informação **“Retirado bloqueio de vendas”**.

- Ordem de Cliente (OC): Indicar se a disposição descrita afetará a ordem do cliente;
 - É demarcado (X): quando houver alteração em ordens de cliente, em códigos de venda;
 - É demarcado (-): Usado quando a alteração não afeta ordem de cliente.

Nota 10: Nos casos em que a alteração afeta ordem de cliente, deverá ser preenchido no quadro 2 no anexo A as alterações que esta ordem sofrerá, conforme descrito no exemplo da tabela abaixo: Exemplo:

Código	Descrição	Acrescentar no pedido	Quant	Retira do pedido	Quant
Código do produto alterado	Descrição conforme SAP do produto alterado.	Código acrescentado no pedido.	Quantidade a ser acrescentada no pedido.	Código retirado do pedido.	Quantidade a ser retirada do pedido.

- Ordem de Fabricação (OF): Indicar se a disposição descrita afeta a ordem de fabricação;
 - É demarcado (X): quando houver alteração em ordens de fabricação; Exemplo: quando houver alteração em lista técnica;
 - Sem alteração de ordem de fabricação (-): Usado quando a alteração não afeta ordem de fabricação.

Nota 11: O responsável pela elaboração deve analisar todas as alterações citadas no BITin, e em função deste, elaborar o Check list (quadro 1 anexo A), ficando a cargo dos departamentos marcados a realizar as tarefas.

Nota 12: A “central de controle e cadastro” não está autorizada a liberar BITin sem todas as funções do Check list estarem marcadas.

Nota 13: A fonte “arial 8” é adotada como padrão no preenchimento do BITin.

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 07/012
---	--	---

5.3 Liberação do BITin

Preenchido o formulário, o solicitante encaminha o BITin via e-mail à “central de controle e cadastro”, que após proceder com as alterações, envia via Windchill o promote de aprovação e revisão.

O aprovador será o Engenheiro responsável pelo produto.

Os revisores serão os colaboradores responsáveis pelas atividades contidas no BITin. Estes poderão visualizar o BITin somente após a aprovação do mesmo.

Após suas atividades serem executadas, o revisor deverá demarcar a ciência do cumprimento da atividade.

O promote pode ser enviado a algum departamento que não esteja diretamente envolvido na disposição descrita, mas por razões de prevenir futuros transtornos, todos estarão sendo comunicados. Após a aprovação, o BITin estará disponível no Windchill para todos visualizarem.

Nota 14: Caso seja solicitado a revisão de roteiros nos códigos presentes no BITin, a central de controle e cadastros após realizar as alterações, deverá encaminhar o documento para a Engenharia de Processos revisar os roteiros e, se necessário, a lista técnica. Após isso, o BITin será enviado para aprovação no Windchill.

Quadro 01: Matriz de responsabilidades

ALTERAÇÕES	DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS	RESPONSABILIDADES
Em desenho e processo	Eng. Processo	- Revisa e altera processo.
	Produção	- Conferir versão do desenho no Windchill com a ordem de fabricação.
Em desenho	Produção	- Conferir versão do desenho no Windchill com a ordem de fabricação.
Em processo	Eng. Processo	- Revisa e altera processo.
Em desenho do fornecedor	Compras	- Quando mudar versão do desenho, atualizar com fornecedor e solicitar que versão antiga seja excluída.
Em desenho que altera DWG	Programação	- Deve salvar/atualizar DWG na base de dados das máquinas conforme versão do desenho.
Em desenho que altera SAT ou STP	Operador máquina	- Deve salvar/atualizar SAT ou STP na base de dados das máquinas conforme versão do desenho.
Retrabalha Estoque	Qualidade	- Informar almoxarifado quando estoque pode ser liberado.
		- Auditar os produtos que sofreram as modificações solicitadas em desenho e processo antes da liberação para o estoque.
	Produção	- Realizar processo de retrabalho; - Informar a qualidade quando retrababilidade estiver “ok”.
	Receb/Almox.	- Bloquear estoque no sistema até finalizar retrabalho.
		- Conferir informações de precificação e contabilização. - Informar bloqueio de estoque.
	PCP	- Emitir Ordem de retrabalho.
Sucatear Estoque	Qualidade	- Descartar o material.

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS		POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 08/012
Transferir estoque	Setor que possui o material em estoque	- Conferir informações e executar com a transferência.	
Em Especificações Técnicas	Compras	- Contatar fornecedor e atualizar as especificações técnicas.	
Incluir na Lista de preço	Controladoria	- Incluir material na lista de preço e passa informação para TI.	
	TI	- Atualizar SisVen conforme alteração informada pela controladoria e no BITin.	
Excluir da Lista de preço	Controladoria	- Excluir material na lista de preço e passa informação para TI.	
	TI	- Atualizar SisVen conforme alteração informadas pela controladoria e no BITin.	
Atualizar Lista de preço	Controladoria	- Atualizar material na lista de preço e passa informação para TI.	
	TI	- Atualizar SisVen conforme informação passada pela controladoria e no BITin.	
Precificação como peça	Controladoria	- Precificar material como peça.	
Precificação como produto	Controladoria	- Precificar material como produto.	
Precificação como repasse	Controladoria	- Precificar material como repasse.	
Atualização de precificação	Controladoria	- Atualizar precificação.	
Atualização de custo	Controladoria	- Programa atualização de custo para o material.	
Afeta Ordem de cliente	Adm. Comercial (BITin referente a Proteína Animal)	- Analisar e reajustar ordens e comunicar áreas afim. - Repassar as informações para expedição. - Caso de reprogramação de cargas acordar com expedição e informar ao cliente.	
	DPO (BITin referente a Armazenagem de Grãos)	- Analisar e reajustar ordens e comunicar áreas afim. - Repassar as informações para expedição. - Caso de reprogramação de cargas acordar com expedição e informar ao cliente.	
	PCP	- Rodar MRP novamente.	
	Expedição	- Tomar ciência das alterações, caso pedido esteja separado e revisar conforme novo romaneio.	
Afeta ordem de Fabricação	Engenharia	- Analisar se altera estoque. - Avaliar se as ordens deverão ser alteradas.	
	PCP	- Conforme parecer da engenharia, alterar ordens de fabricação. - Retirar ordens que foram alteradas da fábrica e emitir novas.	
	Expedição	- Tomar ciência das alterações, caso pedido esteja separado revisar conforme novo romaneio.	
Atualizar BITex	DPO	- Atualizar SisVen conforme alteração informadas no BITex.	

OBS: O quadro Matriz de Responsabilidades contém as atividades que os departamentos devem executar após aprovação do BITin (quando afetados).

Nota 15: A inclusão, exclusão e atualização da lista de preço apenas poderá ser solicitada através de BITin.

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 09/012
---	--	---

Nota 16: Nos casos de ordens de clientes não poderem ser retrabalhadas, deve ser gerado PPGF informando centro de custo.

Nota 17: Quando for referente à alteração de **NCM**, o departamento do fiscal deverá aprovar a alteração antes do cadastro do BITin.

Nota 18: Quando o material (código) sofrer alteração no custo deve ser preenchido na disposição a informação de “Atualizar custo”. EX: alteração no processo de fabricação, alteração de lista técnica e especificações técnicas.

Nota 19: Para liberações de materiais novos, se faz necessário o preenchimento do campo “Documento” que esta disposto na aba “Dados Básicos 2” do SAP. Nele deverá ser incluso o número de liberação do BITin ao lado da CCM em que foi cadastrado. Isso se faz necessário para incluirmos no sistema o histórico de liberação deste material (numero da CCM e BITin de liberação).

Ex:

Desenho de engenharia	
Documento	CCM02_6607/A0300/18
Nº folha	Nºmod.doc.

Nota 20: Nas alterações de listas técnicas, como temos mais de um centro utilizado para o mesmo segmento (Exemplo: 2001 e/ou 2005 para Armazenagem), quando alteramos materiais, precisa ser verificado quais os centros que devem ser ajustados, visto que dependendo da configuração do mesmo, pode ser necessário a alteração em mais de um centro.

6 REGISTRO DO PROCEDIMENTO


A disponibilização e aprovação do procedimento e template é feita via Windchill, onde o documento ficará disponível para visualização de todos os interessados/envolvidos. Da mesma maneira, será feita via Windchill a disponibilização do documento BITin.

	PROCEDIMENTO BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS INTERNAS	POP_ENG_7.3.7_002 Revisão: J Emissão: 14/10/2025 Folhas: 010/012
---	--	---

7 HISTÓRICO DAS REVISÕES

Quadro 02 - Revisões do documento

Revisão	Data	Responsável	Descrição das Alterações
A	26.03.2013	Gabriela Pegoretti	- Emissão Inicial.
B	28.11.2014	Edson Antonello	- Realização de ajustes no procedimento.
C	04.08.2016	Edson Antonello	- Incluído informações de atualização de precificação e lista de preço; - Ajustado template padrão; - Alterado a forma de atualização de DWG para programação. - Acrescentado etapa de atribuição de componentes pela engenharia de processos.
D	07.10.2016	Edgar Ferlin	- Alterado a forma de atualização de SAT e STP para programação (Nota 4). - Acrescentado informação de liberação de vendas (Nota 9).
E	11/11/2016	Edson Antonello	- Acrescentado "Atualização de custo" no quadro 1. - Acrescentado nota 17.
F	17/07/2017	Wagner Basani	- Incluído maiores informações quando se faz necessário incluir a informação de "atualizar DWG para programação"; - Alterado setor responsável por fazer a transferência de estoque.
G	02/08/2018	Edgar Ferlin	- Alteração do template para excel. - Exclusão da necessidade de gerar PDF. - Eliminado a opção de "-" na disposição do estoque. - Removido coluna orçamento no template - Acrescentado nota 18.
H	31/08/2018	Edgar Ferlin	- Acrescentado nota 19 para alterações de lista técnica.
I	31/05/2022	Lucas Dambrós	- Substituído o nome GSI Brasil para AGCO G&P; - Inserido explicação da nova forma de reservar códigos de BITin; - Acrescentado nota 14 para explicação de revisão de roteiros; - Alterado anexo A – Template BITin; - Alterado anexo B – FLUXOGRAMA PARA SALVAR DWG/SAT/STP; - Removido rodapé informativo de "escrito por e aprovado por".
J	17/10/2022	Lucas Dambrós	- Alterado Logo; - Atualizado ANEXO A –TEMPLATE BITin.
K	13/10/2025	Romeu Maia	- Ajuste Logo

[illegible]

ANEXO B - FLUXOGRAMA PARA SALVAR DWG/SAT/STP

