



Maschinenstörung

Anlage fällt aus oder stört im laufenden Produktionsauftrag

WENN ...

- Maschine bleibt stehen oder zeigt Fehlermeldung am Bedienpanel
- Ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Vibrationen
- Zykluszeit weicht plötzlich stark vom Soll ab

SOFORT MÖGLICH

- 1 Im Zweifel Not-Halt drücken — lieber einmal zu oft als zu spät
- 2 Fehlercode bzw. Meldung notieren oder fotografieren (nur Anlage/Display, keine Personen)
- 3 Bereich absichern, nicht selbst reparieren — das übernimmt die Instandhaltung
- 4 Betroffene Teile/Charge kennzeichnen und zurückhalten

ALTERNATIV MÖGLICH

- Auftrag auf freie, vergleichbare Anlage umplanen — in Abstimmung mit Schichtleiter
- Reihenfolge der Aufträge tauschen — unkritischen Auftrag vorziehen
- Nacharbeitsfähige Restmenge aus dem Zwischenlager prüfen

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Instandhaltung / Technik

sofort

3

Produktionsleitung

bei Stillstand über 30 Min.
oder Terminrisiko



Dokumentation: Störung im Schichtbuch/BDE-System erfassen (Zeit, Ursache, Maßnahme)
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.



Werkzeugstörung

Spritzgusswerkzeug defekt, verschmutzt oder muss gewechselt werden

WENN ...

- Werkzeug lässt sich nicht sauber schließen/öffnen oder klemmt
- Bauteil klebt im Werkzeug oder zeigt Fehlstellen (Grat, Lunker, Verzug)
- Kühlung/Temperierung des Werkzeugs fällt aus

SOFORT MÖGLICH

- 1 Zyklus stoppen, Werkzeug nicht gewaltsam öffnen
- 2 Sichtprüfung: Beschädigung, Verschmutzung, Temperierung prüfen
- 3 Betroffene Teile sperren, nicht als Gutteile weiterleiten
- 4 Werkzeugstatus im Schichtbuch vermerken

ALTERNATIV MÖGLICH

- Ersatz- bzw. Zwillingswerkzeug einsetzen, falls vorhanden
- Auf Bestand aus dem Ersatzteillager zurückgreifen, um den Termin zu halten
- Auftrag zurückstellen und andere Position vorziehen — in Abstimmung mit Schichtleiter
- Bei Auffälligkeit ohne erkennbare Werkzeugursache: QS informieren, Teile ins Sperrlager

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Werkzeugbau / Instandhaltung

sofort

3

Produktionsleitung

bei Werkzeugausfall über eine Schicht hinaus



Dokumentation: Werkzeugstörung im Schichtbuch/Werkzeugkarte erfassen (Befund, Maßnahme)
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.



Personalausfall

Besetzung reicht nicht für den geplanten Produktionsauftrag

WENN ...

- Mitarbeiter fällt kurzfristig aus (Krankmeldung, Notfall)
- Besetzung reicht nicht für die geplanten Anlagen der Schicht
- Qualifikation für eine bestimmte Anlage fehlt in der Schicht

SOFORT MÖGLICH

- 1 Ausfall (ohne Angabe von Krankheitsgrund) dem Schichtleiter unverzüglich melden
- 2 Anlage nur mit eingewiesener Person laufen lassen
- 3 Priorität der Aufträge mit dem Schichtleiter klären
- 4 Übergabe bzw. Einweisung bei Vertretung kurz dokumentieren

ALTERNATIV MÖGLICH

- Springer bzw. Vertretung anfordern — nur im Rahmen der gesetzlichen Arbeitszeit- und Ruhezeitgrenzen
- Weniger kritische Anlage vorübergehend stilllegen, Personal umverteilen
- Auftragsreihenfolge anpassen — nur besetzte Anlagen laufen lassen

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Personaleinsatzplanung / HR

sofort, nur Ausfall melden — keine Krankheitsdetails

3

Produktionsleitung

wenn Auftrag oder Termin dadurch gefährdet ist



Dokumentation: Ausfall und Vertretungslösung im Schichtbuch/Personalplan festhalten (ohne Krankheitsgrund/Diagnose)
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.

[Werk/Standort] · dienstliche Kontakte ergänzen · Stand 08/2026



Bedarfsengpass

Material oder Bedarfe reichen nicht bzw. ändern sich kurzfristig

WENN ...

- Granulat/Material reicht nicht bis Schicht- oder Auftragsende
- Falsches, beschädigtes oder verunreinigtes Material angeliefert
- Bedarf ändert sich kurzfristig (Kunde meldet andere Menge/Termin)

SOFORT MÖGLICH

- 1 Bestand prüfen, Reichweite grob abschätzen
- 2 Kein Materialwechsel oder Mischung ohne Freigabe
- 3 Anlage geordnet herunterfahren statt Abbruch mitten im Zyklus
- 4 Betroffenen Auftrag im Schichtbuch markieren

ALTERNATIV MÖGLICH

- Auf freigegebenes Alternativmaterial bzw. andere Charge zurückgreifen
- Auftragsreihenfolge tauschen — Auftrag mit vorhandenem Material vorziehen
- Teillieferung bzw. Teilmenge mit dem Vertrieb abstimmen

WER IST ZU INFORMIEREN

Melden ist immer richtig — lieber einmal zu viel als zu wenig.

1

Schichtleiter

sofort

2

Einkauf / Lager

sofort bei Fehlmenge

3

Produktionsleitung

wenn der Liefertermin gefährdet ist



Dokumentation: Meldung im Schichtbuch, betroffenen Auftrag im System markieren
Bei mehreren gleichzeitigen Störungen entscheidet der Schichtleiter über die Reihenfolge.