

Program Listing for towers-of-hanoi.jov for the HP-16C Calculator

Generated on 2026-08-30 19:47:26 with the Jovial Assembler by Alex Melnick

Program length: 91 Bytes

Registers used: 4 of None available

Memory partition @ 203 Bytes

001: 43,22, 2	: g LBL 2	036: 21 7	: GSB 7	071: 43,22, 6	: g LBL 6
002: 8	: 8	037: 33	: Rv	072: 45 2	: RCL 2
003: 42 44	: f WSIZE	038: 44 0	: STD 0	073: 45 3	: RCL 3
004: 24	: DEC	039: 43 34	: g PSE	074: 30	: -
005: 42 3	: f UNSGN	040: 33	: Rv	075: 4	: 4
006: 1	: 1	041: 44 1	: STD 1	076: 40	: +
007: 44 0	: STD 0	042: 31	: R/S	077: 44 32	: STD I
008: 30	: -	043: 4	: 4	078: 43 21	: g RTN
009: 44 2	: STD 2	044: 21 5	: GSB 5	079: 43,22, 7	: g LBL 7
010: 44 3	: STD 3	045: 44 0	: STD 0	080: 21 6	: GSB 6
011: 3	: 3	046: 22 3	: GTD 3	081: 43 23	: g DSZ
012: 44 1	: STD 1	047: 43,22, 1	: g LBL 1	082: 45 31	: RCL (i)
013: 43,22, 3	: g LBL 3	048: 45 3	: RCL 3	083: 21 8	: GSB 8
014: 45 3	: RCL 3	049: 1	: 1	084: 43,22, 8	: g LBL 8
015: 43 48	: g x!=0	050: 40	: +	085: 36	: ENTER
016: 22 4	: GTD 4	051: 44 3	: STD 3	086: 36	: ENTER
017: 45 0	: RCL 0	052: 45 2	: RCL 2	087: 4	: 4
018: 43 34	: g PSE	053: 43 0	: g x!=y	088: 42 9	: f RMD
019: 45 1	: RCL 1	054: 22 1	: GTD 1	089: 34	: X<=>Y
020: 31	: R/S	055: 42 10	: f XOR	090: 42 B	: f SR
021: 43,22, 1	: g LBL 1	056: 42 21	: f X<=>(i)	091: 42 B	: f SR
022: 21 7	: GSB 7	057: 43,22, 5	: g LBL 5		
023: 44 32	: STD I	058: 45 0	: RCL 0		
024: 22 32	: GTD I	059: 42 40	: f OR		
025: 43,22, 4	: g LBL 4	060: 42 A	: f SL		
026: 21 6	: GSB 6	061: 42 A	: f SL		
027: 0	: 0	062: 45 1	: RCL 1		
028: 21 5	: GSB 5	063: 42 40	: f OR		
029: 44 1	: STD 1	064: 44 31	: STD (i)		
030: 45 3	: RCL 3	065: 6	: 6		
031: 1	: 1	066: 45 0	: RCL 0		
032: 30	: -	067: 30	: -		
033: 44 3	: STD 3	068: 45 1	: RCL 1		
034: 22 3	: GTD 3	069: 30	: -		
035: 43,22, 0	: g LBL 0	070: 43 21	: g RTN		