

Get Web Service Vtri MKN – Ver1.2

Customer Care : [08979511888](tel:08979511888) / [08979522888](tel:08979522888)

- URL = <http://api.mknvtri.id/get.aspx>

- Format Trx GET :

<http://api.mknvtri.id/get.aspx?idtrx=<PARTNER TRX ID>&msisdn=<V3 SENDER>&submsisdn=<V3 RECEIVER>&kode=<METODE>&pin=<PIN TRX>&user=<USER ID>&pass=<PASSWORD>&nominal=<NOMINAL>>

Keterangan :

- ❖ idtrx = No Referensi Trx Anda
- ❖ msisdn = nomor kartu v3 yg mentransfer pulsa (Diawali angka 0 di paling awal No.)
- ❖ submsisdn = nomor kartu v3 yg menerima pulsa (Diawali angka 0 di paling awal No.)
- ❖ kode
Value metode=
 - 1 (Tranfer ke SD / RS)
 - 2 (Transfer ke nomor HP End User)
 - 3 (Create Downline)
- ❖ Pin = Pin Trx kartu V3 sender (**Tidak pake rumus** seperti di api xml , tapi pin apa adanya)
- ❖ User = Nomor V3 yang Anda daftarkan di Website Pendaftaran MKN
- ❖ Pass = Password yang Anda dapatkan via email/sms setelah mendaftar

- ❖ Nominal = jumlah rupiah yg di transfer . (TANPA pemisah ribuan)
- Contoh GET
<http://api.mknvtri.id/get.aspx?idtrx=123456&msisdn=08998437297&submsisdn=08979528888&kode=2&pin=707070&user=0895386891799&pass=401964&nominal=1000>
- Format balasan berupa JSON
 Contoh Balasan

```
{ "trxid": "0425184900126797102", "reqid": "123456", "submsisdn": "08979528888", "msisdn": "08998437297", "nominal": 1000, "ResponseCode": "0", "ResponseText": "Operation successfully. SaldoAwal:2800. SaldoAkhir:1600." }
```
- Keterangan :
- ❖ ResponCode = 0 bila sukses, selain 0 berarti error
- ❖ ResponseText = hasil dari request trx Anda
- ❖ Trxid = Nomor SN trx
- ❖ RegId = nomor referensi Trx Anda
- ❖ Msisdn = nomor kartu v3 yg mentransfer pulsa
- ❖ Submsisdn = nomor kartu v3 yg menerima pulsa

Paket DATA utk Recharge ke End User :

Untuk paket data , di parameter nominal di isi dgn pilihan sebagai berikut :

- 80MB = 5006
- 300MB = 10008
- 1.25GB = 33002
- 2.25GB = 50006
- 2.75GB/3Hr = 10009
- 3GB/3Hr = 20006
- 5GB/1Hr = 5001

- 10GB/30Hr = 50003
- 24GB/30Hr = 90001
- 30GB/30Hr = 100004
- 32GB+Anynet30Mnt = 60001
- 38GB+Anynet30Mnt/30Hr = 125003
- Anynet 20Mnt = 5007
- Anynet 60Mnt = 15001
- Anynet 150Mnt = 30001

Selain nominal diatas maka dianggap melakukan recharge Rupiah

Create Downline

- Jenistrx = 3
- Parameter GET yg dikirim
<http://api.mknvtri.id/get.aspx?idtrx=<PARTNER TRX ID>&msisdn=<V3 UPLINE>&submsisdn=<V3 DOWNLINE>&kode=<JENIS TRX>&jenischip=<JENIS CHIP DOWNLINE>&user=<USER ID>&pass=<PASSWORD>>

Keterangan :

- ❖ idtrx = No Referensi Trx Anda
- ❖ msisdn = nomor vTri UPLINE (nomor yg mengcreate downline) (Diawali angka 0 di paling awal No.)
- ❖ submsisdn = nomor vTri DOWNLINE (nomor yg di create) (Diawali angka 0 di paling awal No.)
- ❖ kode
Value kode = 3 (create downline)

❖ JenisChip = Tipe Chip downline yg mau dibuat

Value Jenischip =

- SD
- SD2
- RS

❖ User= Nomor vTri yang Anda daftarkan di website pendaftaran PT MKN

❖ Pass = Password yang Anda dapatkan via email setelah mendaftar

❖ Contoh GET

<http://api.mknvtri.id/get.aspx?idtrx=123456&msisdn=08998437297&submsisdn=08979528888&kode=3&jenischip=RS&user=0895386899999&pass=401977>

❖ Format balasan berupa JSON

Contoh Balasan

```
{ "trxid": "0", "reqid": "123456", "submsisdn": "08979528888", "msisdn": "08998437297", "nominal": 0, "ResponseCode": "0",  
  "ResponseText": "Operation successfully." }
```

Keterangan

- ❖ ResponCode = 0 bila sukses, selain 0 berarti error
- ❖ ResponseText = hasil dari request trx Anda
- ❖ Trxid = diabaikan saja (utk create downline)
- ❖ RegId = nomor referensi Trx Anda
- ❖ Msisdn = nomor vTri UPLINE (nomor yg mengcreate downline)
- ❖ Submsisdn = nomor vTri DOWNLINE (nomor yg di create)
- ❖ Nominal = diabaikan saja (utk create downline)

