

KULLANIM KILAVUZU

laser-machine.tum-ex.com

Lazer Tezgahları Teknik Veri Yönetim Sistemi

KULLANIM KILAVUZU

Lazer Tezgahları Teknik Veri Yönetim Sistemi

Web adresi:

<https://laser-machine.tum-ex.com>

Bu kılavuz, laser-machine.tum-ex.com sisteminde makine kayıtlarının oluşturulması, düzenlenmesi, filtrelenmesi ve Excel çıktıların alınması için hazırlanmıştır.

Alan	Bilgi
Frontend	Vercel üzerinde çalışan web arayüzü
Backend	Heroku üzerinde çalışan API sunucusu
Veritabanı	PostgreSQL
Schema	laser

1. Amaç

Bu sistem, lazer kesim makinelerinin teknik özelliklerini kayıt altına almak, düzenlemek, filtrelemek ve Excel formatında çıktı almak için hazırlanmıştır.

- Makine kaydı oluşturma
- Mevcut makine kayıtlarını görüntüleme
- Makine teknik özelliklerini düzenleme
- Makine kayıtlarını filtreleme
- Güç seçeneklerini yönetme
- Teknik özellikleri Excel olarak dışa aktarma

2. Sisteme Giriş

Tarayıcınızdan aşağıdaki adrese gidiniz:

<https://laser-machine.tum-ex.com>

Sayfa açıldığında Makine Teknik Veri Yönetimi ekranı görüntülenir.

Gösterge	Anlamı
Kayıt	Sistemdeki toplam makine kaydı
Filtre	Filtre sonrası görünen kayıt sayısı
Güç	Tanımlı güç seçenekleri

3. Ana Ekran Bölümleri

3.1 Teknik Veri Girişi

Sol taraftaki bölüm yeni makine kaydı oluşturmak veya mevcut bir kaydı düzenlemek için kullanılır.

- Güç
- Tabla Tipi
- Makine Tipi
- Model
- Resim Yolu
- Teknik Özellikler

3.2 Makine Listesi

Sağ taraftaki bölüm mevcut makine kayıtlarını görüntülemek için kullanılır.

- Arama kutusu
- Güç filtresi
- Makine tipi filtresi
- Filtreleri temizle butonu
- Makine listesi tablosu
- İşlem butonları

4. Güç Seçeneği Ekleme

- 1 Sol taraftaki Teknik Veri Girişi bölümüne gidiniz.
- 2 Yeni güç ekle alanına güç adını yazınız.
- 3 Yanındaki + butonuna basınız.
- 4 Güç seçeneği listeye eklenir.

Örnek güçler:

3KW
6KW
12KW
20KW

Güç isimleri sistem tarafından büyük harfe çevrilebilir.

5. Güç Seçeneği Silme

- 1 Güç seçiniz açılır listesinden silinecek gücü seçiniz.
- 2 Çöp kutusu butonuna basınız.

Dikkat: Eğer seçilen güç mevcut makinelerde kullanılıyorsa sistem silmeye izin vermeyebilir. Bu durumda önce ilgili makinelerdeki güç seçimini değiştirmeniz gerekir.

6. Yeni Makine Kaydı Ekleme

- 1 Güç seçiniz.
- 2 Tabla Tipi seçiniz.
- 3 Makine Tipi seçiniz.
- 4 Model alanına makine modelini yazınız.
- 5 Varsa Resim Yolu alanını doldurunuz.
- 6 Teknik özellikleri giriniz.
- 7 Kaydet butonuna basınız.

Örnek modeller:

FS3015
FS4020
FS6025

Örnek teknik özellik:

Özellik: Çalışma Alanı
Değer: 3000 x 1500 mm

7. Teknik Özellik Ekleme

Makineye teknik özellik eklemek için Özellik kısmına başlığı, Değer kısmına karşılığını yazınız.

Özellik	Değer
Lazer Gücü	3KW
Çalışma Alanı	3000 x 1500 mm
Maksimum Hız	120 m/dk
Pozisyon Hassasiyeti	±0.03 mm
Kontrol Sistemi	CypCut

Her teknik özellik çift halinde girilmelidir: Özellik + Değer. Boş bırakılan teknik özellikler kaydedilmeyebilir.

8. Makine Kaydını Düzenleme

- 1 Sağdaki Makine Listesi bölümünde ilgili makineyi bulunuz.
 - 2 Satırdaki Düzenle butonuna basınız.
 - 3 Makine bilgileri sol taraftaki forma yüklenir.
 - 4 Gerekli değişiklikleri yapınız.
 - 5 Kaydet butonuna basınız.
- Güç
 - Tabla Tipi
 - Makine Tipi
 - Model
 - Resim Yolu
 - Teknik Özellikler
 - Aktif/Pasif durumu

9. Makine Kaydı Silme

- 1 Makine Listesi'nde ilgili satırı bulunuz.
- 2 Silme butonuna basınız.
- 3 Sistem onay isterse silme işlemini onaylayınız.

Dikkat: Silinen kayıt geri alınamayabilir. Silmeden önce doğru makineyi seçtiğinizden emin olunuz.

10. Makine Arama ve Filtreleme

10.1 Model veya Anahtar Kelime ile Arama

Arama kutusuna model veya kelime yazınız. Örnek: 3015, FS, 6KW.

10.2 Güce Göre Filtreleme

Tüm Güçler açılır listesinden bir güç seçiniz. Sadece seçilen güce ait makineler gösterilir.

10.3 Makine Tipine Göre Filtreleme

Tüm Makine Tipleri listesinden makine tipi seçiniz.

10.4 Filtreleri Temizleme

Tüm filtreleri kaldırmak için Filtreleri Temizle butonuna basınız.

11. Excel Dışa Aktarma

11.1 Tüm Makineleri Excel'e Aktarma

- 1 Makine Listesi bölümüne gidiniz.
- 2 Tümünü Excel'e Aktar butonuna basınız.
- 3 Excel dosyası bilgisayarınıza indirilir.

11.2 Seçilen Makineleri Excel'e Aktarma

- 1 Makine Listesi'nde ilgili makineleri seçiniz.
- 2 Seçilenleri Excel'e Aktar butonuna basınız.
- 3 Sadece seçilen makineler için Excel dosyası oluşturulur.

11.3 Tek Makineyi Excel'e Aktarma

- 1 İlgili makine satırını bulunuz.
 - 2 Excel dışı aktarma butonuna basınız.
 - 3 Makineye özel teknik özellik dosyası indirilir.
- Güç
 - Tabla Tipi
 - Makine Tipi
 - Model
 - Teknik Özellikler
 - Değerler

12. Excel İçe Aktarma

- 1 Excel içe aktar seçeneğini kullanınız.
- 2 Uygun formatta hazırlanmış Excel dosyasını seçiniz.
- 3 Sistem dosyayı okur ve uygun satırları makine kaydı olarak ekler.

Zorunlu / Önerilen Sütun	Açıklama
Güç	Makine gücü
Tabla Tipi	Makinenin tabla tipi
Makine Tipi	Makine tipi
Model	Makine modeli
Aktif	Evet/Hayır değeri

Örnek:

Güç | Tabla Tipi | Makine Tipi | Model | Çalışma Alanı | Kontrol Sistemi
3KW | Standart | Fiber Lazer | FS3015 | 3000x1500 mm | CypCut

13. Resim Yolu Kullanımı

Makine kaydında resim yolu girilebilir.

uploads/fs3015.png

Resimlerin doğru görüntülenebilmesi için dosyanın sunucuda veya ilgili klasörde mevcut olması gerekir. Yanlış resim yolu girilirse makine kaydı çalışmaya devam eder, ancak Excel çıktısında veya ekranda resim görünmeyebilir.

14. Bağlantı Hatası Durumu

Ekranda "Sunucuya bağlanılamadı" uyarısı görünürse web arayüzü API sunucusuna ulaşamıyor demektir.

- Heroku API geçici olarak uyuyor olabilir
- İnternet bağlantısı kesilmiş olabilir
- Sunucu yeniden başlatılıyor olabilir
- CORS ayarı eksik olabilir
- Vercel ortam değişkeni hatalı olabilir

- 1 Tekrar Dene butonuna basınız.
- 2 Birkaç saniye bekleyip sayfayı yenileyiniz.
- 3 Sorun devam ederse API health adresini kontrol ediniz.

<https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api/health>

15. Veri Akışı

laser-machine.tum-ex.com

Vercel üzerinde çalışan web arayüzü

Heroku üzerinde çalışan API sunucusu

PostgreSQL veritabanı

Kullanıcı sadece web arayüzünü kullanır. Veritabanı ve API işlemleri arka planda çalışır.

16. Yönetici İçin Teknik Notlar

Konu	Değer
Frontend adresi	https://laser-machine.tum-ex.com
Vercel varsayılan adresi	https://laser-machine-app.vercel.app
Backend API adresi	https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api
Backend veritabanı	PostgreSQL
Schema	laser
Ana tablolar	laser.machines, laser.powers

VITE_API_BASE_URL=https://your-laser-machine-api-a2178bf33a5a.herokuapp.com/api

17. CORS Ayarı

Yeni domain kullanıldığında backend tarafında CORS izinlerine domain eklenmelidir.

İzin verilen frontend adresleri:

https://laser-machine-app.vercel.app

https://laser-machine.tum-ex.com

```
const allowedOrigins = [  
  "https://laser-machine-app.vercel.app",  
  "https://laser-machine.tum-ex.com",  
];  
  
app.use(  
  cors({  
    origin(origin, callback) {  
      if (!origin || allowedOrigins.includes(origin)) {  
        return callback(null, true);  
      }  
    }  
  })  
);  
  
return callback(new Error("Not allowed by CORS"));  
},  
})  
);
```

18. Güvenli Kullanım Önerileri

- Makine silmeden önce doğru kaydı seçtiğinizden emin olunuz.
- Excel içe aktarırken sütun başlıklarının doğru olduğundan emin olunuz.
- Güç seçeneği silmeden önce ilgili makinelerde kullanılmadığını kontrol ediniz.
- Teknik özellikleri boş bırakmayınız.
- Model adlarını standart formatta yazınız.

Önerilen model yazımı:

FS3015

FS4020

FS6025

Önerilen güç yazımı:

3KW

6KW

12KW

20KW

19. Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun: Makine listesi boş görünüyor

- Filtreleri temizleyiniz.
- Güç filtresini Tüm Güçler yapınız.
- Makine tipi filtresini Tüm Makine Tipleri yapınız.
- Sayfayı yenileyiniz.

Sorun: Güç listesi gelmiyor

- Sunucu bağlantısını kontrol ediniz.
- Tekrar Dene butonuna basınız.
- API /api/powers endpointini test ediniz.

Sorun: Excel dosyası inmiyor

- Makine seçildiğinden emin olunuz.
- Tarayıcı indirme izinlerini kontrol ediniz.
- Sayfayı yenileyip tekrar deneyiniz.

Sorun: Yeni kayıt kaydedilmiyor

- Güç seçiniz.
- Tabla tipi seçiniz.
- Makine tipi seçiniz.
- Model alanını doldurunuz.
- Teknik özelliklerde boş alan bırakmayınız.

Sorun: Yeni domain açılıyor ama veri gelmiyor

- CORS ayarını kontrol ediniz.
- Vercel VITE_API_BASE_URL değerini kontrol ediniz.
- Frontend'i yeniden deploy ediniz.

20. Kısa Kullanım Özeti

- 1 <https://laser-machine.tum-ex.com> adresini aç.
- 2 Güç, tabla tipi, makine tipi ve model bilgilerini gir.
- 3 Teknik özellikleri ekle.
- 4 Kaydet.
- 5 Makine listesinden kaydı kontrol et.
- 6 Gerekirse filtrele veya düzenle.
- 7 Excel çıktısı al.

21. Sonuç

laser-machine.tum-ex.com sistemi, lazer makinelerinin teknik verilerini merkezi olarak yönetmek için hazırlanmıştır. Sistem sayesinde makine verileri düzenli tutulur, filtrelenebilir, güncellenebilir ve Excel formatında teknik çıktı alınabilir.