การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 1 5 0

ข้อกำหนดในการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์บริเวณใต้แนวสายส่ง 115 kV

1. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาของเสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV วงจรไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งขนาดสายสูงสุดและจำนวนสายที่ใช้งาน ให้ดูแบบมาตรฐานระยะห่างระหว่างช่วงเสาของโครงสร้างสายส่ง 115 kV (กรณีที่ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV) ที่เกี่ยวข้อง
2. รายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งระบบจำหน่าย 22 kV บนเสาโครงสร้างสายส่งระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/25008 (การประกอบเลขที่ 2231) และแบบเลขที่ SA1-015/25011 (การประกอบเลขที่ 2232) สำหรับการติดตั้งระบบจำหน่าย 33 kV บนเสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA4-015/36016 (การประกอบเลขที่ 3240)
3. สามารถลดระดับคอนรับสายระบบจำหน่ายแรงสูงที่ติดตั้งบนเสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV ลงได้ เพื่อเพิ่มระยะห่างในแนวดิ่งกับสายส่ง 115 kV ให้มากขึ้น ทั้งนี้ค่าระยะห่างในแนวดิ่งของระบบจำหน่ายแรงสูงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. ด้วย
4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบัคอาร์มระบบจำหน่ายแรงสูงที่เสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV โดยให้ติดตั้งที่เสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV แทน หากไม่สามารถทำได้ ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
5. การยึดโยงของระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระบบจำหน่ายแรงสูง (ยกเว้นเสาต้นสุดท้ายที่ติดตั้งหัวเคเบิล) และระบบอื่นๆ ที่อยู่ใต้แนวสายส่ง 115 kV ให้พิจารณาติดตั้งที่เสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV ที่มีสายยึดโยงเท่านั้น
6. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หรือชุดสวิตช์ บนเสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV ยกเว้นโคมไฟถนน

REGULATIONS FOR CONSTRUCTION AND EQUIPMENT INSTALLATION UNDER 115 kV TRANSMISSION LINE

1. THE SYSTEM CIRCUITS, MAXIMUM CONDUCTOR SIZE, QUANTITY AND SPAN LENGTHS OF H.V. DISTRIBUTION LINE UNDER THE 115 kV TRANSMISSTION LINE STRUCTURE SEE THE SPAN LENGTHS FOR 115 kV CONSTRUCTION STRUCTURE (IN CASE OF THE H.V. DISTRIBUTION IS CONSTRUCTED UNDER 115 kV LINE) STANDARD DRAWINGS .
2. DETAILS OF MATERIAL FOR 22 kV DISTRIBUTION LINE INSTALLATION ON 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE SEE DWG.NO. SA1-015/25008 (ASSEMBLY NO. 2231) AND DWG.NO. SA1-015/25011 (ASSEMBLY NO. 2232) . FOR 33 kV DISTRIBUTION LINE INSTALLATION ON 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE SEE DWG.NO. SA4-015/36016 (ASSEMBLY NO. 3240) .
3. THE CROSSARM AT THE H.V. DISTRIBUTION LINE STRUCTURE UNDER 115 kV LINE CAN BE DECREASED IN ORDER TO INCREASE THE VERTICAL CLEARANCE WITH 115 kV TRANSMISSION LINE . THE VERTICAL CLEARANCE OF H.V. DISTRIBUTION SYSTEM SHALL ALSO BE CONFORMED TO PEA STANDARD .
4. THE BUCKARM OF H.V. DISTRIBUTION LINE SHALL BE AVOIDED TO INSTALL AT 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE, THE H.V. DISTRIBUTION LINE STRUCTURE UNDER 115 kV LINE SHALL BE SUBSTITUTED . IF IT CAN NOT BE PERFORMED, CASE BY CASE IS CONSIDERED .
5. THE GUYING OF L.V. DISTRIBUTION, H.V. DISTRIBUTION (EXCEPT CABLE RISER DEADEND POLE) AND OTHER SYSTEMS WITH UNDER 115 kV LINE SHALL BE INSTALLED AT 115 kV TRANSMISSTION STRUCTURE WITH GUY ONLY .
6. EQUIPMENTS SUCH AS TRANSFORMER OR SWITCHES SHALL NOT BE INSTALLED ON 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE EXCEPT THE STREET LIGHTING LUMINAIRES .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..... สมชาย .... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 2 ก.ค. 2550 ข้อกำหนดในการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณใต้แนวสายส่ง 115 kV	เขียนเสร็จวันที่ 18 พ.ค. 2550 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	REGULATIONS FOR CONSTRUCTION AND EQUIPMENT INSTALLATION UNDER 115 kV TRANSMISSION LINE	แบบเลขที่ SA1-015/50008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 1 5 0

7. การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำให้ติดตั้งที่เสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV หากติดตั้งไม่ได้ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/26012 (การประกอบเลขที่ 0531) หากวิธีดังกล่าวไม่สามารถทำได้อีกให้ติดตั้งตู้มิเตอร์สำหรับวางบนพื้นแทน (ดูรายละเอียดในแบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม) และให้เดินสายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำจากเสาโครงสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงใต้แนวสายส่ง 115 kV ห้ามเดินสายเคเบิลใต้ดินจากเสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV

8. ห้ามติดตั้งท่อร้อยสายใดๆ ขึ้นที่เสาโครงสร้างสายส่ง 115 kV ยกเว้นได้มีแบบมาตรฐาน กฟภ. กำหนดไว้

9. สามารถพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมบนโครงสร้างสายส่ง 115 kV ได้ โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายต้องไม่เกิน 55 มม. ในส่วนที่เกินกว่า 55 มม. ให้พิจารณาออกแบบใหม่เป็นกรณีๆ ไป

7. THE L.V. METER SHALL BE INSTALLED AT THE H.V. DISTRIBUTION LINE STRUCTURE UNDER 115 kV LINE . IF IT CAN NOT BE PERFORMED, SEE DWG.NO. SA1-015/26012 (ASSEMBLY NO. 0531) . IF IT CAN NOT REPEATEDLY BE PERFORMED, THE METER CABINET FOR ON GROUND SHALL BE SUBSTITUTED (SEE ADDITIONAL STANDARD DRAWING DETAILS) AND L.V. UNDERGROUND CABLE SHALL BE LAIED FROM THE H.V. DISTRIBUTION LINE STRUCTURE UNDER 115 kV LINE , DO NOT LAY IT FROM 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE .

8. RISER CONDUITS SHALL NOT BE INSTALLED ON 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE EXCEPT IT IS SPECIFIED BY PEA STANDARD DRAWING .

9. TELECOMMUNICATION CABLES CAN BE INSTALLED ON 115 kV TRANSMISSION STRUCTURE WHERE THE TOTAL DIAMETER SHALL NOT EXCEED 55 mm . FOR THE SOME PART OF CABLES EXCEED 55 mm., NEW DESIGN IS NEEDED .

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน สมชาย
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
2 ต.ค. 2550

ข้อกำหนดในการก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์
บริเวณใต้แนวสายส่ง 115 kV

REGULATIONS FOR CONSTRUCTION AND
EQUIPMENT INSTALLATION UNDER
115 kV TRANSMISSION LINE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 18 พ.ค. 2550
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/50008
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น