Досье промышленного изделия

Узел мониторинга УМ-100 в исполнении УМ-100.01

Учебный комплект из семи образцов с пояснениями по подготовке и проверке документов. Предназначен для изучения структуры досье и взаимосвязей между его материалами.

Сведения об объектах вымышлены. Образцы не подтверждают соответствие реального продукта условиям включения в реестр и не заменяют установленный комплект документов заявителя.

Состав комплекта

- Пояснения по подготовке и проверке комплекта
- Образец 1 Карточка условного промышленного изделия
- Образец 2 Ведомость учебного комплекта документации изделия
- Образец 3 Реестр происхождения компонентной базы
- Образец 4 Карта технологических операций и доказательств
- Образец 5 Матрица локализации и нормативных критериев
- Образец 6 Журнал замечаний по промышленному досье
- Образец 7 Учебное заключение о готовности промышленного досье

Порядок подготовки и проверки комплекта

Для подготовки документов на промышленное изделие необходимо согласовать сведения о самом изделии, его составе, производстве и применимых нормативных критериях. Если эти сведения собраны разрозненно, в комплекте появляются разные обозначения исполнения, неподтверждённые операции и расчёты без установленных оснований.

В архиве minpromtorg.zip представлены семь взаимосвязанных образцов. Ниже поясняется назначение каждого файла, порядок заполнения и способ проверки результата. Материал предназначен для технического писателя, конструктора, технолога и специалиста, координирующего подготовку заявки.

Все образцы учебные. УМ-100.01 — вымышленный узел мониторинга технологического оборудования. Реальный производитель, производственные площадки, документы о происхождении, результаты испытаний и реестровая запись отсутствуют. Поля с неизвестными значениями необходимо заполнять по подтверждающим источникам.

Что дают семь образцов

Под досье в статье понимается организованный комплект сведений и подтверждающих документов об изделии. Это рабочее название, а не установленная форма заявления.

Файл	Назначение	Основной результат
образец 1	Определить объект подготовки	Согласованные сведения об изделии и исполнении
образец 2	Установить состав документации	Перечень документов и связей между ними
образец 3	Проверить состав и происхождение компонентов	Реестр узлов с источниками подтверждений
образец 4	Описать фактическое производство	Связь операций, площадок и доказательств
образец 5	Сопоставить факты с нормативными критериями	Обоснованная оценка каждого применимого требования
образец 6	Устранить расхождения	Замечания с ответственными и основаниями закрытия
образец 7	Зафиксировать состояние комплекта	Внутреннее решение о готовности и оставшихся вопросах

Эти файлы помогают подготовить исходные сведения. Они не заменяют обязательные приложения к заявке, акт экспертизы, сертификат происхождения или результат рассмотрения Минпромторгом России.

Перед началом: определите применимый порядок

Подтверждение российского производства связано с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. В ГИСП действует сервис подачи и рассмотрения заявок. Актуальные инструкции и методические материалы следует проверять непосредственно в сервисе.

Порядок подтверждения зависит от вида продукции и применимого основания. В официальном описании условий разграничены акт экспертизы ТПП, сертификат СТ-1

и основание, связанное со специальным инвестиционным контрактом. Это не перечень документов, которые требуется получать одновременно для любого изделия. Сначала необходимо определить применимый вариант.

Для УМ-100.01 классификация не установлена. Поэтому по учебному комплекту нельзя определить конкретную позицию приложения к постановлению № 719, необходимый набор подтверждений и показатели локализации.

До заполнения матрицы нормативных критериев:

1. Соберите фактические характеристики и описание назначения изделия.
2. Определите код ОКПД 2 — Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.
3. Уточните необходимость и основание использования кода ТН ВЭД ЕАЭС — Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
4. Установите применимую позицию и действующую редакцию нормативных требований, включая даты начала действия условий.
5. Согласуйте маршрут подтверждения с ответственным нормативным специалистом; при необходимости уточните его в уполномоченной ТПП.

Наличие электронных компонентов само по себе не позволяет выбрать особый порядок для радиоэлектронной продукции. Применимость требований постановления № 878 проверяется отдельно. Официальный сервис ГИСП предусматривает возможность одновременного включения соответствующей радиоэлектронной продукции в ЕРРРП; условия следует сверять с текущими инструкциями.

Шаг 1. Определите изделие по карточке

Откройте образец 1.

В примере описан узел УМ-100 в исполнении УМ-100.01. Его назначение — измерение температуры и передача результатов в информационную систему. В составе указаны корпус, плата обработки сигналов, датчик, модуль связи, блок питания и встроенное ПО.

Для реального изделия заполните:

- наименование и точное обозначение исполнения;
- назначение и основные характеристики;
- сведения о производителе;
- комплектность и состав;
- классификационные коды;
- применимое нормативное основание;
- фактический статус подготовки и рассмотрения заявки.

Не подбирайте код только по сходству наименования. Для классификации нужны назначение и характеристики. Поля «Позиция приложения № 719», «Критерий российской продукции» и «Баллы / операции» оставляйте незаполненными до установления основания, явно указывая причину.

Проверка результата: по карточке можно однозначно определить объект подготовки. Исполнения УМ-100.01 и УМ-100.02 не смешиваются без пояснения различий.

Шаг 2. Составьте ведомость документации

Откройте образец 2.

Ведомость показывает, какие документы описывают изделие и для чего используется каждый из них:

Документ	Что из него получают
Спецификация	Состав изделия и количество компонентов
Структурная схема	Связи основных узлов
Технические условия — ТУ	Характеристики и критерии контроля
Паспорт изделия	Идентификационные и основные эксплуатационные сведения
Руководство по эксплуатации	Порядок применения и обслуживания
Программа и методика испытаний — ПМИ	Условия и методы проверки
Маршрутная карта	Последовательность производственных операций
Реестр компонентов	Происхождение узлов и подтверждающие источники

КД означает конструкторскую документацию, ЭД — эксплуатационную документацию. Состав комплекта и обозначения документов для реального проекта устанавливаются по применимым стандартам, требованиям и стадии разработки.

Обозначения вида DEMO.UM100.SPEC придуманы для учебного примера. Не переносите их в утверждаемую документацию как нормативно установленные обозначения.

Добавьте в рабочую ведомость редакцию, дату, ответственного, статус согласования и место хранения каждого документа. Проверьте связи: паспорт и руководство описывают одно исполнение; состав в спецификации соответствует реестру компонентов; ПМИ содержит методы проверки заявленных характеристик.

Проверка результата: известны состав комплекта, актуальные редакции и отсутствующие документы.

Шаг 3. Проверьте происхождение компонентов

Откройте образец 3.

Реестр связывает каждый компонент со спецификацией и первичными документами. В учебном примере все строки имеют статус «Не проверено».

1. Перенесите фактические компоненты из актуальной спецификации.
2. Укажите количество и идентифицирующие сведения.
3. Разделите сведения об изготовителе и поставщике.
4. Для каждого утверждения о происхождении укажите подтверждающий источник.
5. Проверьте достаточность источника для конкретного нормативного критерия.

Российский адрес поставщика не подтверждает российское происхождение товара. Накладная, паспорт поставщика или спецификация полезны для идентификации, но их достаточность для подтверждения происхождения оценивается отдельно.

В примере корпус предполагается изготовленным в РФ, плата имеет смешанную элементную базу, а датчик, модуль связи и блок питания являются покупными изделиями. Это описание учебного сценария, а не подтверждённые сведения.

Встроенное ПО учитывайте отдельно: версия, разработчик, основание использования и документы о правах. Наличие программного обеспечения в составе изделия не подтверждает автоматически выполнение требований к происхождению всего изделия.

Проверка результата: каждый значимый узел прослеживается до источника, а неизвестные сведения обозначены явно. При замене компонента определено, какие документы и проверки требуется пересмотреть.

Шаг 4. Свяжите операции с фактическими доказательствами

Откройте образец 4.

В карте приведены пять учебных операций: подготовка корпуса, монтаж компонентов платы, сборка изделия, загрузка ПО и контроль параметров.

Для реального производства по каждой операции укажите:

- входной материал или узел и получаемый результат;
- исполнителя и производственную площадку;
- используемое оборудование;
- технологический документ;
- дату, партию или иной идентификатор выполнения;
- подтверждающие записи;
- применимый нормативный критерий.

Разделяйте операцию, возможность её выполнения и факт выполнения. Сведения о наличии оборудования показывают производственные возможности. Записи о конкретной партии помогают установить, что операция действительно выполнена. Достаточность доказательств определяется применимым требованием.

Сборка платы и изготовление печатной платы — разные операции. Если норма требует одну из них, нельзя подтвердить её документами только на другую без проверки точного содержания требования.

Для загрузки встроенного ПО связывайте запись с версией программы и идентификатором устройства. Для контроля параметров — с ПМИ и протоколом. ПМИ описывает проверку; протокол фиксирует фактический результат.

Проверка результата: каждое заявление о производственной операции связано с конкретными источниками. Предполагаемые операции не отмечены как выполненные.

Шаг 5. Заполните матрицу локализации

Откройте образец 5.

Матрица связывает нормативное требование с фактическими сведениями и подтверждениями. Она заполняется после определения вида продукции и применимых условий.

1. Укажите точную позицию и пункт нормативного акта.
2. Зафиксируйте редакцию и период действия требования.
3. Перенесите точный текст проверяемого критерия в рабочий нормативный реестр.
4. Свяжите критерий с компонентом, операцией, правом или иным проверяемым обстоятельством.
5. Укажите источник и результат проверки.
6. Рассчитайте показатели по применимым правилам, если расчёт предусмотрен.
7. Передайте расчёт на независимую проверку компетентному специалисту.

Для публичной версии допустим краткий пересказ критерия со ссылкой на источник. Рабочая версия должна позволять проверить точность трактовки.

Не назначайте баллы по аналогии с похожим изделием. Не считайте количество российских компонентов достаточным основанием для произвольного процента локализации. Не складывайте показатели, пока не установлены правила их расчёта и учёта.

Для УМ-100.01 итоговый балл не определён: отсутствуют классификация, применимая позиция и реальные доказательства. Это корректное состояние учебной матрицы.

Проверка результата: каждый вывод воспроизводим по указанной норме и источникам. Внутренняя самооценка отделена от результата уполномоченного рассмотрения.

Шаг 6. Устраните замечания по журналу

Откройте образец 6.

Журнал содержит примеры ошибок, которые следует искать при проверке:

Замечание	Что требуется сделать
Разные исполнения в карточке и паспорте	Установить объект и согласовать все связанные документы
В реестре компонентов отсутствует модуль связи	Сверить спецификацию, закупки и фактический состав
Операция указана без площадки и подтверждений	Получить сведения о фактическом производстве
Использован критерий другой категории	Повторно проверить классификацию и нормативную применимость
Для заявленного параметра нет метода испытания	Уточнить ПМИ, выполнить проверку и оформить результат
Публичный комплект раскрывает внутренние сведения	Согласовать состав публикации и подготовить допустимую копию

В рабочий журнал добавьте статус, срок, основание закрытия, дату и исполнителя повторной проверки.

Закрывайте замечание после согласованного решения, исправления зависимых документов и проверки результата. Например, исправление обозначения в карточке не устраняет расхождение, если прежнее исполнение осталось в протоколе испытаний.

При подготовке публичной копии сохраняйте подтверждающие оригиналы в рабочем комплекте. Обезличивание опубликованного примера не должно приводить к утрате доказательств для рассмотрения заявки.

Проверка результата: у закрытых замечаний есть основания; открытые вопросы видны и учтены в оценке готовности.

Шаг 7. Оформите внутреннее заключение

Откройте образец 7.

Заключение фиксирует объект, охват и результаты проверки. По каждому предмету укажите оценку и основание: идентичность исполнения, классификация, применимая позиция, операции, показатели локализации, наличие необходимых подтверждающих документов.

Для учебного УМ-100.01 вывод ограничен методической готовностью: структура комплекта сформирована, но происхождение продукции, выполнение операций и соответствие критериям не подтверждены.

Внутреннее заключение не является актом ТПП, сертификатом СТ-1 или решением Минпромторга России. В нём нельзя заявлять включение изделия в реестр без соответствующего результата уполномоченного рассмотрения.

Проверка результата: понятно, какие сведения подтверждены, что осталось получить, кто отвечает за устранение пробелов и имеются ли основания переходить к подаче.

Как использовать комплект при подготовке заявки

Заполняйте документы в следующем порядке:

1. Определите изделие и исполнение в карточке.
2. Соберите актуальные документы по ведомости.
3. Уточните классификацию и применимые нормативные условия.
4. Подтвердите состав, происхождение компонентов и производственные операции.
5. Заполните матрицу критериев и выполните применимые расчёты.
6. Устраните выявленные расхождения.
7. Оформите внутреннее заключение и сверьте обязательные приложения с текущей формой заявки.

Журнал замечаний ведите с начала подготовки, не откладывая его до итоговой проверки. При изменении исполнения, компонента или технологии повторно проверяйте связанные документы и критерии.

Публикация карточки в каталоге ГИСП и наличие записи в реестре — разные состояния. Не обозначайте продукцию как включённую в реестр только на основании заполненной карточки или отправленной заявки.

Контроль перед передачей комплекта

- Наименование и исполнение одинаковы во всех материалах.
- Используются актуальные редакции документации.
- Компоненты и операции связаны с подтверждающими источниками.
- Нормативная позиция и период действия условий установлены.
- Баллы и показатели рассчитаны только по применимым правилам.
- Заявленные результаты испытаний подтверждены протоколами.
- Замечания, влияющие на достоверность сведений, устранены.
- Обязательные приложения определены для выбранного маршрута.
- Внутренние выводы отделены от официальных результатов рассмотрения.
- Публичная версия проверена и согласована.

Официальные источники

- Сервис подтверждения производства российской промышленной продукции в ГИСП — подача заявок, инструкции и актуальные сообщения оператора.
- Условия подтверждения производства — описание оснований и подтверждающих документов.
- Порядок подачи заявки — справочная последовательность работы через ГИСП.

Конкретные нормативные критерии, состав приложений и условия расчёта необходимо сверять для реального изделия на дату подготовки заявки. Приведённые образцы помогают организовать эту проверку, но не устанавливают её положительный результат.

Образец 1 Карточка условного промышленного изделия

Статус: полностью синтетический пример, не зарегистрирован в ГИСП.

Поле	Данные / статус
Наименование	Узел мониторинга технологического оборудования УМ-100
Исполнение	УМ-100.01
Назначение	Измерение температуры и передача результатов в информационную систему
Производитель	Условный учебный производитель; реальных реквизитов нет
Состав	Корпус, плата обработки сигналов, датчик, модуль связи, блок питания, встроенное ПО
Код ОКПД 2	Не установлен: требуется классификация
Код ТН ВЭД ЕАЭС	Не установлен: применимость уточняется
Позиция приложения № 719	Не установлена
Критерий российской продукции	Не определён
Баллы / операции	Определяются по применимой позиции; значения не вымышляются
Регистрационный статус	Не подавалось, записи нет

Исходные вопросы

1. Каково фактическое назначение, технические характеристики и комплектность исполнения?
2. Какие узлы производятся самостоятельно, какие закупаются?
3. Где расположены площадки и какое оборудование доступно?
4. Какие операции действительно выполняются и фиксируются документально?
5. Какая редакция приложения № 719 применима к конкретному коду на дату подачи?
6. Есть ли основания для применения особого порядка по радиоэлектронной продукции и № 878?

Без подтверждения этих пунктов нельзя утверждать выполнение критериев происхождения.

Образец 2 Ведомость учебного комплекта документации изделия

Примечание: обозначения придуманы для демонстрации логики. Они не утверждаются как нормативные децимальные коды реального изделия.

Условное обозначение	Название	Класс	Содержание	Статус
DEMO.UM100.SPEC	Спецификация УМ-100.01	КД	Состав и количество	Структура
DEMO.UM100.EL	Схема структурная	КД	Связи узлов	Структура
DEMO.UM100.TU	Технические условия	Технический документ	Параметры и критерии контроля	Структура
DEMO.UM100.PS	Паспорт изделия	ЭД	Идентификация, основные сведения	Структура
DEMO.UM100.RE	Руководство по эксплуатации	ЭД	Применение и обслуживание	Структура
DEMO.UM100.PMI	Программа и методика испытаний	Испытательная документация	Методы проверки	Структура
DEMO.UM100.TECH	Маршрутная карта	Технологическая	Операции и площадки	Структура
DEMO.UM100.COMP	Реестр компонентов	Аналитическая	Происхождение и подтверждения	Структура

Контрольные связи

- Из паспорта и руководства ссылка ведёт на тот же объект УМ-100.01.
- Спецификация определяет состав, который используется в карте операций и реестре компонентов.
- ТУ определяют проверяемые характеристики, ПМИ — процедуру, протокол — факт выполнения проверки.
- Для реального проекта номенклатура документов и обозначения формируются по применимым ГОСТ, требованиям заказчика и стадии разработки, а не копируются из учебного примера.

Образец 3 Реестр происхождения компонентной базы

ID	Узел	Количество	Статус происхождения	Первичный источник	Степень подтверждения
С-001	Корпус УМ-100	1	В сценарии предполагается изготовление в РФ	Маршрутная карта, заказ-наряд	Не проверено
С-002	Плата обработки	1	Смешанная элементная база	КД, документы сборки и закупки	Не проверено
С-003	Датчик температуры	1	Покупное изделие	Спецификация поставщика	Не проверено
С-004	Модуль связи	1	Покупное изделие	Документы изготовителя и поставки	Не проверено
С-005	Блок питания	1	Покупное изделие	Паспорт поставщика	Не проверено
С-006	Встроенное ПО	1	Условно собственная разработка	Реестр ПО, документы о правах	Не проверено

Важно: адрес поставщика не подтверждает страну происхождения товара. Положение о стране происхождения и требуемый объём доказательств определяются соответствующей нормой; статус «не проверено» сохраняется до анализа первичных документов.

Контрольные правила

1. Указывать редакцию спецификации, к которой привязана строка.
2. Идентифицировать производителя и его документ, не смешивая с посредником.
3. Хранить источник и срок действительности, если применимо.
4. При замене компонента пересматривать нормы, операции, испытания и комплектность.

Образец 4 Карта технологических операций и доказательств

Все производственные сведения ниже предположительные. Фактическое выполнение не заявляется.

Код	Операция	Вход → выход	Место / оборудование	Возможное подтверждение	Соответствие № 719
ОП-01	Механическая подготовка корпуса	Заготовка → корпус	Учебный участок / станок	Маршрутный лист, сведения об оборудовании	Проверить по позиции
ОП-02	Монтаж компонентов платы	Плата и компоненты → сборка	Учебный участок / линия монтажа	Журнал операций, технологическая карта	Проверить по позиции
ОП-03	Сборка изделия	Узлы → УМ-100.01	Учебный участок / сборочное место	Сменное задание, сборочный акт	Проверить по позиции
ОП-04	Загрузка встроенного ПО	Устройство → настроенное устройство	Учебный стенд	Журнал загрузки, идентификатор версии	Проверить по позиции
ОП-05	Контроль параметров	Изделие → протокол	Учебный испытательный стенд	ПМИ и протокол	Проверить по позиции

Разграничение

Описание сборки **не равно** подтверждению изготовления печатной платы или иных операций. Нельзя проставлять «выполнено» по нормативному критерию до проверки его точного содержания и установленного набора доказательств.

Дополнительные поля реальной карты

Исполнитель, адрес производственной площадки, реквизиты оборудования, документ-основание, дата, партия, идентификатор исполнения, контрольная операция и ответственное лицо. Сведения о реальных площадках не предназначены для публикации без согласования.

Образец 5 Матрица локализации и нормативных критериев

Цель: исключить произвольное присвоение баллов и смешение разных видов продукции.

ID	Проверяемое обстоятельство	Позиция / пункт № 719	Условие, численное значение или баллы	Учебный факт	Источник	Статус
Л-01	Подтверждение вида изделия	Не установлена	Требует определения	УМ-100.01	КД, техописание	Открыто
Л-02	Изготовление корпуса	Зависит от вида изделия	Не заполнять без нормы	Предполагается	Маршрутная карта	Открыто
Л-03	Сборка платы	Зависит от вида изделия	Не заполнять без нормы	Предполагается	Технологические сведения	Открыто
Л-04	Испытание изделия	Зависит от вида изделия	Не заполнять без нормы	Предполагается	ПМИ и протокол	Открыто
Л-05	Права на встроенное ПО	Только если критерий применим	Не заполнять без нормы	Условный объект	Сведения о правах	Открыто
Л-06	Суммарная оценка	Зависит от позиции, периода	Не определена	Нет реальных данных	Итоги проверки	Открыто

Порядок расчёта для реального изделия

1. Установить корректный код продукции и конкретную позицию приложения № 719.
2. Зафиксировать редакцию и дату вступления соответствующих условий в силу.
3. Выписать **дословно проверяемые критерии в рабочий нормативный реестр** со ссылками на нормы (в публичной матрице допустимы краткие пересказы).
4. Связать каждый критерий с подтверждённой производственной операцией, компонентом или иным доказательством.
5. Выполнить расчёт по утверждённой методике, если она применима; провести независимую проверку.
6. Отдельно от внутренней самооценки зафиксировать результат уполномоченного рассмотрения.

Нет оснований приписывать УМ-100.01 определённый нормативный балл до установления позиции.

Образец 6 Журнал замечаний по промышленному досье

ID	Приоритет	Файлы / сведения	Несоответствие	Риск	Требуемое действие	Ответственный
ПР-001	Критический	ГИСП / паспорт	Различается исполнение УМ-100.01 и УМ-100.02	Неоднозначный объект проверки	Определить действительное исполнение	Конструктор
ПР-002	Высокий	Спецификация / реестр компонентов	Не учтён модуль связи	Неполная компонентная база	Сверить BOM и закупки	Конструктор, снабжение
ПР-003	Высокий	Операции / оборудование	Операция записана без участка и подтверждения	Нельзя подтвердить локализацию	Получить сведения о фактическом производстве	Технолог
ПР-004	Критический	Матрица № 719	Применён критерий от иной категории изделия	Юридически неверная оценка	Уточнить классификацию и норму	Нормативный специалист
ПР-005	Средний	ТУ / ПМИ	Не предусмотрено испытание заявленного параметра	Не проверена характеристика	Включить метод и протокол	Испытатель
ПР-006	Высокий	Публичный архив	Указаны внутренние поставщики и цены	Раскрытие информации	Проверить права и обезличить	ИБ, техписатель

Статус: синтетические примеры; не отражают реальные замечания ТПП или Минпромторга.

Критерий закрытия

Получено корректирующее решение, обновлены зависимые документы, установлен источник доказательства, проведена повторная проверка и зафиксированы дата и исполнитель. Замена одного слова в карточке без проверки связанных документов недостаточна.

Образец 7 Учебное заключение о готовности промышленного досье

Не является документом ТПП России, сертификатом СТ-1 или решением Минпромторга.

Объект

УМ-100.01 — вымышленный узел мониторинга технологического оборудования.

Охват проверки

Карточка, ведомость КД/ЭД, реестр компонентов, карта операций, матрица нормативной применимости, журнал расхождений.

Результаты

Предмет	Оценка	Основание
Методическая структура	Сформирована	Семь учебных материалов и схема
Идентичность исполнения	Условно установлена в примере	УМ-100.01
Корректность кода ОКПД 2 / ТН ВЭД	Не установлена	Реальных характеристик и классификации нет
Конкретная позиция № 719	Не установлена	Требует нормативной квалификации
Выполнение производственных операций	Не подтверждено	Синтетические сведения
Баллы / показатели локализации	Не рассчитаны	Нельзя считать без действующей нормы
Акт ТПП / сертификат СТ-1	Отсутствует	Учебная разработка
Готовность к реальной заявке	Не подтверждена	Нет юридических и производственных доказательств

Заключение: комплект пригоден только для демонстрации принципов проектирования КД/ЭД и методики подготовки доказательственного досье. Любое утверждение о включении изделия в реестр было бы недостоверным.